Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO
NOMBRE:	AVERÍA SERVICIO CLARO SYNC
NUMERO:	PRO1388
REVISION:	3.0

1. Objetivo

1.1. Establecer los pasos a seguir de los diferentes Niveles de atención cuando un cliente reporte alguna avería relacionada a su servicio Claro Sync.

2. Alcance

2.1. Abarca desde que el cliente realiza el contacto con el Primer Nivel y expone el inconveniente reportado y pasa por los diferentes Niveles si lo amerita (1er,2do), hasta que el inconveniente es solucionado y/o reportado a TELCEL (AMX) para su solución.

3. Responsabilidades

3.1. **Representante Servicio al Cliente CAC/Help Desk Inalámbrico/CAT:** Da el primer soporte al inconveniente presentado por el cliente. Captura los casos para enrutarlos a las áreas correctas para obtener apoyo en la solución del cliente.

3.2. **Representante CCM:** Brinda servicio a los canales presenciales CAC y CVC cuando el cliente presente algún problema con el aprovisionamiento del servicio Claro Sync.

3.3. **Representante Offline:** En los casos que el primer contacto no pudo resolver el inconveniente con el cliente, realiza el siguiente nivel del soporte. Enruta al equipo de Provisiones Inalámbrico si no puede solucionar el inconveniente y/o avería.

3.4. **Soporte Provisión Inalámbrico**: Da soporte para la solución de avería reportada, en los casos que el personal del Offline no puede resolver el inconveniente con el cliente. Crea el reporte de avería (SD), en Servicie Manager, al COR una vez determina que no puede resolver el inconveniente del cliente. Da seguimiento al COR para poder cerrar la interacción creada en el Sistema SAAM una vez el COR le reporte la solución del problema.

3.5. **ING II/FRONT OFFICE COR**: Abre Incidente de Avería en la plataforma de Servicie Manager, gestiona reporte y en caso de no poder solucionar, pasar el caso al BO (Back Office) de Oficinas Centrales.

3.6. **ING III/Back Office COR**: Revisa los nodos involucrados (DRA), diagnostica e identifica si hay alguna degradación en la que pueda dar solución. De no haber degradación, crea incidente al CNOC Telcel de los casos que no pudieron ser trabajados por La Compañía ya que presentaron un problema externo y deben ser solucionados por terceros. Da seguimiento constante hasta su solución y de reporta el término de la avería mediante el cierre del incidente creado en Servicie Manager.

4. Definiciones

4.1. **CAC**: Centro de Atención a Clientes (Presencial).

4.2. **CCM (Call Center Móvil)**: Departamento que brinda soporte a los clientes internos (CAC, CVC), con respecto a los procesos relacionados al aprovisionamiento.

4.3. **Claro Sync:** Es el servicio que permite la activación en la red móvil de un SmartWatch (dispositivo secundario), con eSIM, utilizando el mismo número celular (dispositivos Primario), permitiendo compartir los mismos servicios Voz, Internet y SMS contratados en el móvil, mediante el pago de una renta recurrente.

4.4. **CRM**: Customer Relationship Management (Manejo de las relaciones con los clientes), es un sistema que administra las interacciones con los clientes en los puntos de contacto internos de la compañía, permitiendo un rápido acceso a informaciones tales como: perfil del cliente, manejo y seguimiento de las reclamaciones, tickets de averías, necesidades y los productos y servicios que cubren dichas necesidades, entre otras.

4.5. **DRA (Diameter Routing Agent)**: Es un equipo que permite la interconexión de los equipos que brindan los servicios de datos en la red móvil incluyendo el entitltement Server. También pudiera definirse como un elemento funcional en una red 3G o 4G (como LTE) que proporciona capacidades de enrutamiento en tiempo real para garantizar que los mensajes se enruten entre los elementos correctos de una red.

4.6. **Ensemble:** Sistema de facturación y aprovisionamiento de servicios de telecomunicaciones.

4.7. **ESIM:** Versión digital de las clásicas SIM (Subscriber Identity Module) de datos, funciona por medio un chip instalado en un celular y permite usar varios números de teléfono.

4.8. **HD**: Centro de Soporte de averías de Datos y Video.

4.9. **Netcool:** Sistema de gestión de alarmas, clasificado como MOM (Manager of managers) utilizado para proveer conexión con elementos/equipos/sistemas de la red, con la finalidad de capturar información emitida por estos equipos, la cual puede ser almacenada y procesada para su posterior presentación en el Centro de Operaciones de la Red (COR).

4.10. **PPG:** Sistema de manejo de todos los productos y servicios de los clientes Prepago con tecnología GSM, teniendo como aporte adicional la Tabla de Precios de todos los equipos móviles.

4.11. **SAAM**: Modulo de Sistema PPG para registro de interacciones con los clientes prepago, además de registro de Averías Móviles (Prepago y Postpago) y Reclamaciones de balance Prepago.

4.12. **Servicie Manager (Incidente SD)**: Es una suite para la administración de servicios de TI de acuerdo con estándares globales de mejores prácticas, que automatiza los procesos de administración de incidentes, problemas, cambios, configuración, liberaciones, contratos y niveles de servicio, e incorpora flujos para documentar, direccionar y escalar problemas “issues” en los distintos procesos.

4.13. **SLA**: Acuerdo de servicio. Es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente para llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, etc.

4.14. **Smart Watch (reloj inteligente):** Reloj computarizado que puede sincronizarse con un celular computarizado (Smartphone).

5. Descripción

Contenido

I. AVERÍAS REPORTADAS POR CANALES PRESENCIALES CAC 3
II. AVERÍAS REPORTADAS POR CANALES TELEFÓNICOS. 8

I. AVERÍAS REPORTADAS POR CANALES PRESENCIALES CAC

5.1. Cliente se dirige al canal de su preferencia y reporta su queja y/o avería.

5.2. Representante Servicio al Cliente CAC Solicita cédula o pasaporte y el número de teléfono del cliente.

5.3. Representante Servicio al Cliente CAC busca el Perfil del Cliente en el Sistema CRM.

5.4. Representante Servicio al Cliente CAC verifica si el servicio del dispositivo primario está activo.

5.4.1. Si el dispositivo primario no está activo, Representante Servicio al Cliente CAC verifica el motivo de la suspensión en el sistema ensemble.

5.4.1.1. Si el motivo de la suspensión es por pago, Representante Servicio al Cliente CAC notifica al cliente que debe de realizar el pago para la activación de la línea para poder disfrutar del servicio.

5.4.2. Si el motivo de la suspensión es por pérdida o robo, Representante Servicio al Cliente CAC verifica con el cliente si posee el Equipo.

5.4.2.1. Si el cliente no posee el equipo, Representante Servicio al Cliente CAC notifica al cliente que debe de adquirir otro dispositivo primario/secundario, según aplique, para poder disponer del servicio. **Fin del proceso**.

5.4.3. Si el cliente posee el equipo, Representante Servicio al Cliente CAC reactiva dispositivo primario y notifica al cliente que proceda con la activación del servicio Claro Sync nuevamente si así lo requiere.

5.4.3.1. Si el cliente no activa el servicio, Representante Servicio al Cliente CAC sigue los pasos establecidos en el acápite”5.12”.

5.4.4. Si el cliente activa el servicio, Representante Servicio al Cliente CAC valida con el cliente que el servicio esté funcionando correctamente.

5.4.4.1. Si el servicio no está correcto, Representante Servicio al Cliente CAC sigue los pasos establecidos en el acápite “5.5”.

5.4.5. Si el servicio no está correcto, Representante Servicio al Cliente CAC sigue los pasos establecidos en el acápite “5.12”.

5.5. Si el servicio está activo, Representante Servicio al Cliente CAC valida si el cliente cumple con los parámetros de elegibilidad.

Nota 1: Las condiciones para activar el servicio de Claro Sync, varía según el dispositivo. Para consultar si una línea cumple con las condiciones para activar el servicio, consultar Claro Ayuda/Iot/Personas/ Claro Sync y el dispositivo que el cliente desea activar.

5.5.1. Si no cumple con las condiciones para activar el servicio, Representante Servicio al Cliente CAC notifica al cliente la razón del por qué no es elegible para el servicio e Indica al cliente que debe de hacer para solucionar el problema. Sigue los pasos establecidos en el acápite “5.12”.

Nota 2: Dependiendo cual sea el parámetro de elegibilidad que este presentando el cliente, el representante le recomendara una alternativa.

5.6. Si cumple con las condiciones para activar el servicio, Representante Servicio al Cliente CAC valida que el que tenga el SOC en ensemble.

5.6.1. Si no posee el SOC, Representante Servicio al Cliente CAC valida con el cliente si él cliente tiene la Sim Card aprovisionada en la aplicación.

5.6.1.1. Si la Sim Card no está aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAC indica al cliente que no posee el servicio activo y procede a solicitar al cliente que realice activación nuevamente si así lo desea.

5.6.2. Si la Sim Card está aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAC indica al cliente eliminar plan y realizar pasos de cancelación mediante el dispositivo. Luego le dice proceda a activar el servicio nuevamente.

5.7. Si posee el SOC, Representante Servicio al Cliente CAC solicita al cliente que valida que tenga el servicio aprovisionado en su dispositivo (entrando a la aplicación de Smart Watch que aplique según el dispositivo que se trate).

5.7.1. Si el servicio no está aprovisionado en el dispositivo, Representante Servicio al Cliente CAC indica al cliente que proceda a la activación del plan en el dispositivo y le solicita verificar si aparece pantalla de cancelación.

Nota 3: En este escenario al cliente acceder a activar el servicio, la aplicación debe desplegar el Worksheet de cancelación de plan.

5.7.1.1. Si el dispositivo no le muestra el Worksheet (Pantalla) de cancelación, Representante Servicio al Cliente CAC realiza llamada a la 2525 para que estos abran un ticket a ensemble para que eliminen el SOC de Claro Sync del número del cliente.

5.7.1.2. Representante Servicio al Cliente CAC indica tiempo de compromiso al cliente y notifica que pruebe y en caso de presentar problemas llame a HD inalámbrico (220-1111). 8 horas SLA. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.12”.

5.7.2. Si el dispositivo muestra el Worksheet (Pantalla) de cancelación, Representante Servicio al Cliente CAC indica cancelar el servicio y posteriormente activar Nuevamente. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.6 en adelante”.

5.8. Si el servicio está aprovisionado en el dispositivo, Representante Servicio al Cliente CAC valida si el dispositivo secundario está suspendido.

5.8.1. Si el dispositivo está suspendido, Representante Servicio al Cliente CAC informa al cliente que debe reactivar el servicio en el App Watch según corresponda al dispositivo, opción Administración de cuenta Claro y luego proceder con la cancelación del servicio Claro SYNC.

Nota 4: Si el cliente reporta que el dispositivo secundario está en estatus suspendido, pero le siguen cobrando la renta del servicio Claro Sync.

5.8.2. Representante Servicio al Cliente CAC valida nuevamente si el Servicio continua en estatus Suspendido.

5.8.2.1. Si el servicio sigue en estatus suspendido, Representante Servicio al Cliente CAC realiza llamada a la 8009, Representante CCM y le indica el inconveniente del Cliente. **Fin del Proceso**.

5.8.3. Si el servicio está activo, Representante Servicio al Cliente CAC sigue los pasos establecidos en el acápite “5.12”.

5.9. Si el dispositivo no se encuentra en estatus suspendido, Representante Servicio al Cliente CAC valida con el número de Sim Card del dispositivo secundario que tenga el paquete aprovisionado con el volumen disponible.

Nota 5: Se debe validar la Sim Card del dispositivo secundario entrando a la Aplicación Watch según el dispositivo que corresponda, en el equipo primario y luego buscar el perfil de la Sim Card.

5.9.1. Si no posee volumen disponible, Representante Servicio al Cliente CAC realiza llamada a la 8009, Representante CCM y le indica el inconveniente del Cliente.

5.9.2. Representante CCM asigna paquete de datos correspondiente al servicio Claro Sync e indica al Representante que ya fue reiniciado los datos. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.10 en adelante”.

5.10. Representante Servicio al Cliente CAC valida que las Sim Card aprovisionadas sean las misma que está habilitada en el sistema Ensemble.

5.10.1. Si no posee la misma Sim Card aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAC valida si la Sim Card del equipo se encuentra Habilitada en el sistema ensemble.

5.10.1.1. Si la Sim Card no está en ensemble, Representante Servicio al Cliente CAC indica al cliente que cancele el servicio y elimine el perfil. Luego indica que active el servicio nuevamente. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.6 en adelante”.

5.10.2. Si la Sim Card está en ensemble, Representante Servicio al Cliente CAC habilita la Sim Card que el cliente tiene aprovisionada en su dispositivo. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.6 en adelante”.

5.11. Si posee la misma Sim Card aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAC indica al cliente que debe realizar las pruebas de lugar para validar que el servicio funcione correctamente.

Nota 6: Cliente debe de colocar el celular en modo avión e intentar navegar y llamar desde el Reloj.

5.11.1. Si el servicio no está bien, Representante Servicio al Cliente CAC realiza llamada a la 8009, Representante CCM y le indica el inconveniente del Cliente.

Nota 7: Estos son los posibles Síntomas reportados por el cliente:

a) -SmartWatch - Información del producto
b) -SmartWatch - Información de elegibilidad
c) -SmartWatch - No está conectado
d) -SmartWatch - No Recibe llamadas
e) -SmartWatch - No Realiza llamadas
f) -SmartWatch - No está vinculado al celular
g) -SmartWatch - No está aprovisionado en los sistemas
h) -SmartWatch - Suspensión no corresponde

5.11.2. Representante CCM recibe caso y verifica que todos los parámetros estén correctos (tanto de aprovisionamiento como de Llamadas entrantes/Salientes) e intenta corregirlos en caso de que presenten algún tipo de inconveniente.

5.11.2.1. Si no puede solucionar el inconveniente, Representante CCM crea una interacción al Offline para que estos procedan a solucionar el problema. Indica al Representante CAC/CAE sobre el SLA del cliente. **12 h SLA**.

5.11.2.2. Representante Offline recibe interacción e intenta corregir problema en los sistemas. Si el dispositivo secundario está suspendido en Switch Control del Ensemble, gestiona la transacción bajo el proceso de manejo de rebotes vigente.

5.11.2.2.1. Si el personal del Offline no pudo resolver el inconveniente, Representante Offline transfiere interacción vía SAAM al equipo de Operaciones Móviles indicando la falla reportada.

5.11.2.2.2. Soporte Provisión Inalámbrico recibe interacción en el sistema y trata de corregir avería.

5.11.2.2.2.1. Si el Soporte Provisión Inalámbrico no puede solucionar la avería, crea un reporte de avería (SD) en el sistema Servicie Manager al personal del COR para que estos revisen la falla y/o escalen a AMX.

5.11.2.2.2.2. ING II/Front Office COR crea Incidente en Servicie Manager, valida que no exista alarma (Netcool) en los links del DRA con AMX para este servicio. ***Ver referencia 8.5, Procedimiento Consulta Links Multidevice.***

5.11.2.2.2.2.1. Si existe alarma, ING II/Front Office COR trata dar solución, de lo contrario pasa el ticket al ING III del Back Office.

5.11.2.2.2.2.2. ING III/Back Office COR procede a su corrección y pasa el caso al Front Office para que este valide con el cliente que reporta. Si se valida corrección de la avería, el FO procederá a documentar y cerrar el SD en el sistema Servicie Manager.

5.11.2.2.2.3. Si no existe alarma en los DRA, ING II/Front Office COR pasa el ticket al ING III del Back Office.

5.11.2.2.2.4. ING III/Back Office COR recibe caso y verifica el tipo de avería reportada para poder realizar solicitud a AMX.

5.11.2.2.2.5. ING III/Back Office COR documenta incidente en el sistema Remedy Cloud y notifica al Jefe de GSOC Tercel de turno mediante correo (CNOC@mail.telcel.com) y vía telefónica (+525525813700 Ext 6339).

Nota 8: CDP (Categoría de Producto 3) a registrar en Remedy seria AMX_SAMSUNG WATCH/ AMX APPLE WATCH ***Ver Anexo 8.3 Catalogo de categorías apertura de Incidentes para ver el listado.***

5.11.2.2.2.6. AMX recibe y trabaja incidente, creado en Claro Dominicana, una vez obtenida una solución procede a cerrar incidente en el sistema.

5.11.2.2.2.7. ING III/Back Office COR recibe retroalimentación del resultado de incidente y realiza validación del servicio con el cliente que reporta y procederá al cierre del Incidente en el sistema Servicie Manager.

5.11.2.2.2.8. Soporte Provisión Inalámbrico cierra ticket en el sistema SAAM. **Fin del Proceso**.

5.11.2.2.3. Si el Soporte Provisión Inalámbrico puedo solucionar la avería, Soporte Provisión Inalámbrico cierra ticket en el sistema SAAM. **FIN DEL PROCESO**.

Nota 9: Automáticamente el sistema envía una notificación al Cliente de que su captura fue trabajada y solucionada. Indica el cierre al cliente.

5.11.2.3. Si el Representante Offline puedo solucionar la avería, Representante Offline cierra ticket en el sistema. **FIN DEL PROCESO**.

5.11.3. Si se puedo solucionar el inconveniente, Representante CCM indica al representante que está solucionado el problema.

5.11.4. Representante Servicio al Cliente CAC notifica al cliente que fue solucionado su problema y le indica que realice la prueba, si presenta algún inconveniente nuevamente indica llamar HD, 220-1111.

5.12. Representante Servicio al Cliente CAC documenta toda la interacción en el sistema SAAM con el cliente, ofrece información adicional y se despide.

II. AVERÍAS REPORTADAS POR CANALES TELEFÓNICOS.

5.13. Cliente realiza llamada a canal telefónico de su preferencia**.**

5.14. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico Solicita cédula o Pasaporte y el número de teléfono del cliente.

5.15. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico busca el Perfil del Cliente en el Sistema.

5.16. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico verifica si el servicio del dispositivo primario está activo.

5.16.1. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico verifica el motivo de la suspensión en el sistema ensemble.

5.16.1.1. Si el motivo de la suspensión es por pago, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico notifica al cliente que debe de realizar el pago para la activación de la línea para poder disfrutar del servicio. Sigue los pasos establecidos en el acápite “5.24”.

5.16.2. Si el motivo de la suspensión es por pérdida o robo, Representante Servicio al Cliente CAC verifica con el cliente si posee el Equipo.

5.16.2.1. Si el cliente no posee el equipo, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico notifica al cliente que debe de adquirir otro dispositivo primario/secundario, según aplique, para poder disponer del servicio. **Fin del proceso**.

5.16.3. Si el cliente posee el equipo, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico reactiva dispositivo primario y notifica al cliente que proceda con la activación del servicio Claro Sync nuevamente si así lo requiere.

5.16.3.1. Si el cliente no activa el servicio, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico Sigue los pasos establecidos en el acápite"5.24".

5.16.4. Si el cliente activa el servicio, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico valida con el cliente que el servicio esté funcionando correctamente.

5.16.4.1. Si el servicio no está correcto, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico sigue los pasos establecidos en el acápite "5.17".

5.16.5. Si el servicio está correcto, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico Sigue los pasos establecidos en el acápite"5.24".

5.17. Si el servicio está activo, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico valida si el cliente cumple con los parámetros de elegibilidad.

Nota 10: Las condiciones para activar el servicio de Claro Sync, varía según el dispositivo. Para consultar si una línea cumple con las condiciones para activar el servicio, consultar Claro Ayuda/Iot/Personas/ Claro Sync y el dispositivo que el cliente desea activar.

Nota 11: El CAT Consumidor es un canal informativo por lo que cuando se trate de una llamada que requiera una asistencia para algún tipo de avería, el representante de este canal realizara transferencia de llamada hacia un Representante de HD Inalámbrico para que pueda continuar con brindándole asistencia al cliente. Los Canales CAT Premium/Platinum y HD Inalámbrico tienen los mismos perfiles y pueden trabajar soporte de averías en el primer nivel.

5.17.1. Si no cumple condiciones para la activación del servicio, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico notifica al cliente la razón del por qué no es elegible para el servicio e Indica al cliente que debe de hacer para solucionar el problema. Sigue los pasos establecidos en el acápite "5.24".

Nota 12: Dependiendo de la condición que esté presentando la línea, el representante le recomendara una alternativa al cliente.

5.18. Si cumple con los parámetros de elegibilidad, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico valida que el que tenga el SOC en ensemble.

5.18.1. Si no posee el SOC, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico valida con el cliente si él cliente tiene la Sim Card aprovisionada en la aplicación.

5.18.1.1. Si la Sim Card no está aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica al cliente que no posee el servicio activo y procede a solicitar al cliente que realice activación nuevamente si así lo desea.

5.18.2. Si la Sim Card está aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica al cliente eliminar plan y realizar pasos de cancelación mediante el dispositivo. Luego le dice proceda a activar el servicio nuevamente.

5.19. Si posee el SOC, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico solicita al cliente que valida que tenga el servicio aprovisionado en su dispositivo (entrando a la aplicación de Wearables).

5.19.1. Si el servicio no está aprovisionado en el dispositivo, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica al cliente que proceda a la activación del plan en el dispositivo y le solicita verificar si aparece pantalla de cancelación.

Nota 13: En este escenario al cliente acceder a activar el servicio, la aplicación debe desplegar el Worksheet de cancelación de plan.

5.19.1.1. Si el dispositivo no le muestra el Worksheet (Pantalla) de cancelación, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico realiza llamada a la 2525 para que estos abran un ticket a ensemble para que eliminen el SOC de Claro Sync del número del cliente.

5.19.1.2. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica tiempo de compromiso al cliente y notifica que pruebe y en caso de presentar problemas llame a HD inalámbrico nuevamente (220-1111). 8 horas SLA. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.24”.

5.19.2. Si el dispositivo muestra el Worksheet (Pantalla) de cancelación, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica cancelar el servicio y posteriormente activar Nuevamente.

5.20. Si el servicio está aprovisionado en el dispositivo, Representante Servicio al Cliente CAC valida si el dispositivo secundario está suspendido.

5.20.1. Si el dispositivo está suspendido, Representante Servicio al Cliente CAC informa al cliente que debe reactivar el servicio en el App Watch según corresponda al dispositivo, opción Administración de cuenta Claro y luego proceder con la cancelación del servicio Claro SYNC.

Nota 14: Si el cliente reporta que el dispositivo secundario está en estatus suspendido, pero le siguen cobrando la renta del servicio Claro Sync.

5.20.2. Representante Servicio al Cliente CAC valida nuevamente si el Servicio continua en estatus Suspendido.

5.20.2.1. Si el servicio sigue en estatus suspendido, Representante Servicio al Cliente CAC realiza llamada a la 8009, Representante CCM y le indica el inconveniente del Cliente. **Fin del Proceso**.

5.20.3. Si el servicio está activo, Representante Servicio al Cliente CAC sigue los pasos establecidos en el acápite “5.24”.

5.21. Si el dispositivo no se encuentra en estatus suspendido, Representante Servicio al Cliente CAC valida con el número de Sim Card del dispositivo secundario que tenga el paquete aprovisionado con el volumen disponible.

5.21.1. Si no posee volumen disponible Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico asigna paquete de datos correspondiente al servicio Claro Sync vía la plataforma COMPLEX. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.23 en adelante”.

Nota 15: La offer aprovisionada en el número ficticio de Galileo (Dispositivo Secundario) será reiniciada siempre que el cliente reporte que no puede navegar y se determine que esta es la causa.

5.22. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico valida que las Sim Card aprovisionadas sean las misma que está habilitada en el sistema Ensemble indicándole al Cliente que le dicte la numeración de la Sim Card del dispositivo secundario.

Nota 16: Se debe validar la Sim Card del dispositivo secundario entrando a la aplicación Smartwatch en el equipo primario que aplique y luego buscar el perfil de la Sim Card.

5.22.1. Si no posee la misma Sim Card aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico valida si la Sim Card del equipo se encuentra Habilitada en el sistema ensemble.

5.22.1.1. Si la Sim Card no está en Ensemble, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica al cliente que cancele el servicio y elimine el perfil. Luego indica que active el servicio nuevamente. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.19 en adelante”.

5.22.2. Si la Sim Card está en Ensemble, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico habilita la Sim Card que el cliente tiene aprovisionada en su dispositivo. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.19 en adelante”.

5.23. Si posee la misma Sim Card aprovisionada, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico indica al cliente que debe realizar las pruebas de lugar para validar que el servicio funcione correctamente.

Nota 17: Cliente debe de colocar el celular en modo avión e intentar navegar y llamar desde el Reloj.

5.23.1. Si el servicio no está bien, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico verifica que todos los parámetros estén correctos (tanto de aprovisionamiento como de Llamadas entrantes/Salientes) e intenta corregirlos en caso de que presenten algún tipo de inconveniente.

Nota 18: Estos son los posibles Síntomas reportados por el cliente:

a) -SmartWatch - Información del producto
b) -SmartWatch - Información de elegibilidad
c) -SmartWatch - No está conectado
d) -SmartWatch - No Recibe llamadas
e) -SmartWatch - No Realiza llamadas
f) -SmartWatch - No está vinculado al celular
g) -SmartWatch - No está aprovisionado en los sistemas
h) -SmartWatch - Suspensión no corresponde

5.23.1.1. Si no pudieron ser corregidos, Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico crea una interacción al Offline para que estos procedan a solucionar el problema. Indica al Cliente sobre el SLA. **12 h calendario**.

5.23.1.2. Representante Offline recibe interacción e intenta corregir problema en los sistemas.

5.23.1.2.1. Si el personal del Offline no pudo resolver el inconveniente, Representante Offline transfiere interacción vía SAAM al equipo de Operaciones Móviles indicando la falla reportada.

5.23.1.2.2. Soporte Provisión Inalámbrico recibe interacción en el sistema y trata de corregir avería.

5.23.1.2.2.1. Si el Soporte Provisión Inalámbrico no puede solucionar la avería, crea un reporte de avería (SD) en el sistema Servicie Manager al personal del COR para que estos revisen la falla y/o escalen a AMX.

5.23.1.2.2.2. ING II/Front Office COR crea Incidente en Service Manager, valida que no exista alarma (Netcool) en los links del DRA con AMX para este servicio. *Ver referencia 8.5, Procedimiento Consulta Links Multidevice.*

5.23.1.2.2.2.1. Si existe alarma, ING II/Front Office COR trata dar solución, de lo contrario pasa el ticket al ING III del Back Office.

5.23.1.2.2.2.2. ING III/Back Office COR procede a su corrección y pasa el caso al Front Office para que este valide con el cliente que reporta. Si se valida corrección de la avería, el FO procederá a documentar y cerrar el SD en el sistema Servicie Manager.

5.23.1.2.2.3. Si no existe alarma en los DRA, ING II/Front Office COR pasa el ticket al ING III del Back Office.

5.23.1.2.2.4. ING III/Back Office COR recibe caso y verifica el tipo de avería reportada para poder realizar solicitud a AMX.

5.23.1.2.2.5. ING III/Back Office COR documenta incidente en el sistema Remedy Cloud y notifica al Jefe de GSOC Tercel de turno mediante correo (CNOC@mail.telcel.com) y vía telefónica (+525525813700 Ext 6339).

Nota 19: CDP (Categoría de Producto 3) a registrar en Remedy seria AMX_SAMSUNG WATCH/AMX APPLE WATCH. ***Ver Anexo 8.3 Catalogo de categorías apertura de Incidentes para ver el listado.***

5.23.1.2.2.6. AMX recibe y trabaja incidente, creado en Claro Dominicana, una vez obtenida una solución procede a validar solución con dominicana, y procederá con el cierre del incidente en el sistema.

5.23.1.2.2.7. ING III/Back Office COR recibe retroalimentación del resultado de incidente y realiza validación del servicio con el cliente que reporta y procederá al cierre del Incidente en el sistema Servicie Manager.

5.23.1.2.2.8. Soporte Provisión Inalámbrico cierra ticket en el sistema SAAM. **Fin del Proceso.**

5.23.1.2.3. Si el Soporte Provisión Inalámbrico puedo solucionar la avería, Soporte Provisión Inalámbrico cierra ticket en el sistema SAAM. **FIN DEL PROCESO**.

Nota 20: Automáticamente el sistema envía una notificación al Cliente de que su captura fue trabajada y solucionada. Indica el cierre al cliente.

5.23.1.3. Si el Representante Offline puedo solucionar la avería, Representante Offline cierra ticket en el sistema. **FIN DEL PROCESO**.

5.23.2. Si se pudo solucionar el inconveniente, Representante CCM indica al representante que está solucionado el problema.

5.23.3. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico notifica al cliente que fue solucionado su problema y le indica que realice la prueba, si presenta algún inconveniente nuevamente indica llamar HD, 220-1111. Luego sigue los pasos establecidos en el acápite “5.24”.

5.24. Representante Servicio al Cliente CAT/Help Desk Inalámbrico documenta toda la interacción en el sistema SAAM con el cliente, ofrece información adicional y se despide.

6. Referencias

6.1. Indique las referencias.

7. Registros

7.1. Escriba el detalle de los registros.

8. Anexos

8.1. Proceso Avería Servicio Claro Sync.vsd
8.2. Proceso Avería Servicio Claro Sync.pdf

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

8.3. Procedimiento_Consultar_Links_MultiDevi

8.4. OLA Dominicana (002).pdf

8.5. Catalogo de categorías Apertura I

8.6. **MATRIZ DE ESCALAMIENTOS TELCEL/AMEX**

Matriz de escalamiento técnica Telcel

Nivel	Nombre	Contacto	Puesto
1	Customer Care	(55) 2581 3700 Ext. 6339 cnoc@mail.telcel.com	Customer Care GSOC
2	Jefe de GSOC en Turno	5510102777	Jefe OYM GSOC
3	Gerente de GSOC en Turno	5510102999	Gerente OYM GSOC
4	Ing. Miguel Ángel Tinoco Alvarado	(55) 2581 3700 Ext 4226 mtinoco@mail.telcel.com 555400017	Subdirector OYM Voz y Datos
5	Ing. Macario Felipe Roman López Albarrán	(55) 2581 3926 mlopeza@telcel.com	Director de Construcción Operación y Mantenimiento