Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO
NOMBRE:	GESTIÓN DE FALLAS APROVISIONAMIENTO SERVICIO DE DATOS MÓVILES
NUMERO:	PRO860
REVISION:	8.0

1. **Objetivo**
   1.1. Definir los pasos a seguir para detectar y solucionar las fallas móviles de datos durante el aprovisionamiento inalámbrico post-pago, control, prepago y flota de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., en lo adelante, La Compañía.

2. **Alcance**
   2.1. Aplica todos los departamentos que intervienen en la solución de una avería Móvil Representante Offline, Representante CCM y Analista Operaciones Móviles, desde el momento en que el Representante CAC/CVC/DAC/CAE/CAT/CECOR reporta inconvenientes en el aprovisionamiento de datos en el móvil del cliente hasta su solución.

3. **Responsabilidades**
   3.1. **Analista Operaciones Móviles:** Ejecuta sus funciones en conformidad a los requisitos establecidos en este procedimiento. Se encarga de la solución y/o provisión del servicio móvil en la Compañía.

   3.2. **Centro de Operaciones de la Red (COR):** Monitorea el funcionamiento de los elementos de la red y emite las alertas y comunicaciones internas necesarias, al momento de identificar una avería, y da seguimiento hasta que se solucione. Identifica causa raíz de las averías y contribuye al cierre de las brechas.

   3.3. **Representantes CCM:** Brindar soporte a los clientes internos (CAC, CAE, CVC, CAT/CECOR) y distribuidores asociados (DAC) relacionado a los procesos relacionados al aprovisionamiento.

   3.4. **Representantes Offline:** Dar soporte al personal interno de la empresa y a los representantes del segmento en casos de números que no pueden ser solucionados por línea telefónica y que ameriten un seguimiento.

   3.5. **Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC/CECOR:** Canaliza las averías de datos móviles durante el proceso de aprovisionamiento del servicio al representante de CCM.

4. **Definiciones**
   4.1. **APN (Access Point Name):** Es el nombre de punto de acceso para GPRS o estándares posteriores (3G y 4G) que debe configurarse en el dispositivo móvil para que pueda acceder a redes computacionales (Internet).

   4.2. **CAC (Centro de atención a Clientes):** Puntos internos donde ofrecemos nuestros productos y servicios.

4.3. **CAE (Centros de Atención Empresarial):** Puntos internos donde ofrecemos nuestros productos y servicios a nivel empresarial.

4.4. **CAT:** Centro de Atención Telefónica.

4.5. **CCM:** Call Center Móvil.

4.6. **CECOR:** Centro de Comercialización Remoto. Es el canal por donde se atienden las Pymes con un Representante Remoto asignado.

4.7. **Commplex:** Es una herramienta que establece conexiones con todos los nodos de aprovisionamiento inalámbricos.

4.8. **COR (Centro de Operaciones de la Red):** personal que monitorea la red de la empresa. Además, recibe y despacha los reportes de averías de la red y da seguimiento hasta su solución.

4.9. **CVC:** Centro de Ventas Claro.

4.10. **Ensemble:** Sistema utilizado para la venta de equipos móviles, el aprovisionamiento del servicio móvil, tratamiento y la facturación de los clientes con servicio móvil post-pago, captura y aplicación de pagos alámbricos e Inalámbricos, seguimiento y control del inventario de equipos móviles.

4.11. **IVR (Interactive Voice Response):** Sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples.

4.12. **NAM (Módulo de Asignación de Número):** Parámetro en el sistema Wimplex que permite el acceso al servicio de datos según el status presentado.

4.13. **PAF:** Portal autogestión flota.

4.14. **PAM (Period Account Managment):** Parámetro de control desde Ensemble para colocarle el prorrateo y lleva las secuencias de los cortes.

4.15. **PAP (Portal de Administración Prepago):** Permitir a los representantes realizar reenvió de rebotes, otorgar permiso al cliente para activación de líneas luego de haber excedido el límite de líneas permitidas y reenviar minutos de planes control.

4.16. **PPG (Portal Prepago GSM):** Portal para gestión de servicios GSM.

4.17. **SAAM (Sistema Administración de Averías Móviles):** Sistema que documenta todo tipo de interacción con el Cliente relacionada con las reclamaciones de averías en los servicios inalámbricos ofrecidos por La Compañía.

4.18. **Schar:** Parámetro en Wimplex que determina si el cliente se conecta con paquetes de datos o a granel.

4.19. **Simcard: Simcard "Subscriber Identity Module" (Módulo de Identificación del Suscriptor):** Tarjeta inteligente desmontable, típicamente utilizada en equipos móviles y módems de tecnología GSM, HSPA o LTE; que almacena los datos de servicio del usuario usados para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta.

4.20. **SOC:** Código utilizado para identificar un servicio en el sistema Ensemble.

4.21. **Winplex:** Sistema alternativo para realizar procesos de activación, cambio de serie, verificación de autenticación y manejo de sccmeries fraudulentas de los servicios inalámbricos. Sistema back office de soporte a activaciones inalámbricas.

4.22. **Zona de experiencia:** Áreas de los CAC seleccionadas para colocar equipos reales y/o prototipos para que el cliente pueda disfrutar de su funcionamiento.

5. **Descripción**

Contenido

I. FALLAS DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO POST-PAGO O CONTROL PARA CONSUMIDOR 3
5.1. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante CCM 3
5.2. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante offline 5
5.3. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por el Analista Operaciones Moviles. 6
II. FALLAS DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO PREPAGO PARA CONSUMIDOR..... 7
5.4. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Call Center Móviles 7
5.5. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representantes Offline 9
5.6. Proceso de resolución de falla en el aprovisionamiento Analista Operaciones Móviles 10
III. FALLAS EN EL APROVISIONAMIENTO DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO FLOTA PARA CLIENTE CORPORATIVO 11
5.7. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante CCM..... 11
5.8. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante Offline 12
5.9. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Analista Operaciones Móviles.. 13

I. FALLAS DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO POST-PAGO O CONTROL PARA CONSUMIDOR

5.1. Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante CCM

5.1.1. Al momento del aprovisionamiento de datos del servicio Post-pago o Control, si el cliente presenta inconvenientes en el servicio de datos el Representante de CAC/CVC/DAC/CAE/DAC lo reporta vía telefónica al CCM.

5.1.2. En línea, el Representante CCM valida que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas Ensemble, PPG, y en el HLR (Winplex/Commplex), es decir, que esté activo y posea los APN correspondientes, que el

Schar se corresponda con el plan del servicio, que no presente rebotes, que tenga paquete de datos, que este aprovisionado 3G o 4G (según corresponda), y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.1.2.1. Si presenta discrepancia y amerita corrección en HRL (APN, SIMCARD, tecnologia 3G y 4G) o le falta alguna configuración en los sistemas Ensemble y PPG, el Representante CCM procede a solucionar manualmente. ***Referirse al INS313.***

5.1.2.2. En caso de que el número telefónico del cliente **esté activo** en sistema Ensemble y no este activo en el sistema PPG, el Representante CCM reenvía el rebote si tiene, en caso de que sea un número postpago. Si no tiene se le da un resent. En el caso de los controles realiza el proceso de subir el número a través del sistema Commplex. Si no soluciona el inconveniente con este proceso crea caso en SAAM al Representante Offline.

5.1.2.3. Si el número telefónico del cliente **no posee paquete de datos** en el sistema PPG, Representante CCM agrega los datos móviles a través del sistema Commplex (Paquete de datos se aplicará acorde al plan que tenga el cliente contratado). ***Referirse al INS313.***

5.1.2.4. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los **APN** Representante CCM agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. ***Referirse al INS313.***

5.1.2.5. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, el Representante CCM corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al* ***INS313****.*

5.1.2.6. Si presenta **rebote** en el sistema Ensemble o PAP, el Representante CCM procede según indica el ***INS396 Manejo de Errores y Rebotes****.*

5.1.2.7. En caso de que la **SIMCARD** sea diferente en los nodos (Ensemble, Wimplex o Commplex), el Representante CCM corrige según lo indicado en el sistema Ensemble. ***Referirse al INS313.***

5.1.2.8. Si el servicio es **4G LTE,** el Representante CCM valida el aprovisionamiento en Commplex a la central SMGR asegurando que el número esté bien aprovisionado según el producto (post pago, prepago o control).

5.1.3. Validado que el número telefónico del cliente está configurado en los sistemas, el Representante CCM refresca VLR e indica al Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC que proceda a reiniciar el dispositivo móvil y realice prueba en línea.

5.1.4. El Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC realiza prueba al equipo y notifica al Representante CCM los resultados.

5.1.4.1. Si el equipo no navega, el Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC realiza prueba en un dispositivo móvil similar de la zona de experiencia.

5.1.4.2. En el caso de que el plan de datos tampoco funcione en el dispositivo móvil de la zona de experiencia, el Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC notifica al Representante CCM.

5.1.4.3. Representante CCM procede a escalar el caso en SAAM al Representante offline. En SAAM se genera el número de caso y el Representante CCM comunica al Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC.

5.1.4.4. Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC notifica al Cliente que su caso ha sido escalado, será resuelto en un período de 1 a 24hrs y le indica número de caso asociado a la reclamación.

5.1.5. Si se realiza prueba con la Simcard en otro equipo distinto y el servicio funciona, el Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC se lo muestra al Cliente y le notifica que el problema es el dispositivo móvil, le informa que lo pasará al Equipo de Soporte para que revisen el dispositivo móvil (Ver SO-2-DO-Inv-02 acápite 1.7: Recepción de Equipos Móviles Muerto en Caja Detectados en CACs, CAEs Presenciales, CVCs y Representante de Servicios en DAC al Momento de la Venta al Cliente).

5.1.6. El Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC notifica al Representante CCM que el servicio funciona y este último cierra llamada y documenta en interacción en SAAM.

5.2. **Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante offline**

5.2.1. El Representante Offline recibe número de caso en SAAM y procede a validar:

a) Que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas Ensemble, PPG, Winplex o Commplex, es decir, que esté activo,
b) Que posea paquete de datos y los APN correspondientes,
c) Que el Schar se corresponda con el plan del servicio,
d) Que no presente rebotes, y
e) Que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.2.1.1. En caso de que el número telefónico del cliente no está **activo** en el sistema Ensemble**,** el Representante Offline notifica en la reclamación que número está en status suspendido o cancelado.

5.2.1.2. Si el número telefónico del cliente no posee **paquete y volumen de datos** en el sistema PPG, el Representante offline agrega el paquete en el sistema Commplex. ***Referirse al INS313.***

5.2.1.3. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los **APN**, el Representante Offline agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. ***Referirse al INS313****.*

5.2.1.4. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, el Representante Offline corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al* ***INS313****.*

5.2.1.5. En caso de que presente **rebote** en el sistema Ensemble o PAP, el Representante Offline procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.2.1.6. En caso de que la transacción presente inconvenientes, el Representante Offline crea un caso al Departamento Provisión de Servicio Móviles.

5.2.1.7. En caso de que la **SIMCARD** sea diferente en los nodos (PPG, Ensemble, HLR), el Representante Offline corrige según lo indicado en el sistema Ensemble. *Referirse al **INS313**.*

5.2.1.8. Si el servicio es **4G LTE,** el Representante Offline revisa o valida aprovisionamiento en Commplex asegurando que el número esté bien aprovisionado según el producto (postpago, prepago o control).

5.2.2. Validado que el número telefónico del cliente está configurado en los sistemas, el Representante Offline documenta en el caso reiniciar el equipo y hacer prueba y procede con el cierre del caso.

5.2.2.1. Si no pudo solucionar el inconveniente Representante Offline crea caso en SAAM al Analista Operaciones Moviles

5.3. **<u>Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por el Analista Operaciones Moviles</u>**

5.3.1. Analista Operaciones Moviles recibe solicitud de caso vía SAAM y valida que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas Ensemble, PPG, Winplex o Commplex, es decir, que esté activo, posea paquete y volumen de datos y los APN correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

Nota #1: Las solicitudes vía SAAM Escalamiento son casos de excepciones o urgencia con SLA de 1 hora.

5.3.1.1. En caso de que el número telefónico del cliente no este **activo,** el Analista Operaciones Moviles cambia status en el nodo HLR.

5.3.1.2. En caso de que no posea **paquete de datos** en el sistema PPG**,** Analista Operaciones Moviles agrega el paquete en el sistema Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.3.1.3. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los **APN**, Analista Operaciones Moviles agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.3.1.4. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, Analista Operaciones Moviles corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.3.1.5. En caso de que presente **rebote** en el sistema Ensemble o PAP, Analista Operaciones Moviles procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.3.1.6. En caso de que en el sistema PPG presente paquete de datos, y este bien aprovisionado en todos los nodos Analista Operaciones Móviles crea caso al COR.

5.3.1.7. Si la **SIMCARD** es diferente en los nodos (PPG, Ensemble, HLR), Analista Operaciones Moviles Móviles corrige según lo indicado en el sistema Ensemble. *Referirse al **INS313**.*

5.3.1.8. En caso de que el servicio sea **4G LTE,** Analista Operaciones Móviles valida aprovisionamiento en Commplex a la central **SMGR** asegurando que el número esté bien aprovisionado según el producto (post pago, prepago o control).

5.3.2. Validado que el número telefónico del cliente está bien configurado en los sistemas, Analista Operaciones Móviles Móviles indica en la reclamación que realice prueba al equipo.

5.3.2.1. Si el equipo no navega, Analista Operaciones Moviles Móviles crea caso al COR en el Service Manager y brindan seguimiento hasta su corrección.

5.3.3. Completado el proceso de solución desde el COR, Analista Operaciones Moviles Móviles indica en la reclamación que realice prueba del servicio.

5.3.3.1. Si el equipo no navega, Analista Operaciones Moviles Móviles indica al Cliente dirigirse a CAC para revisar el equipo o la Simcard.

II. FALLAS DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO PREPAGO PARA CONSUMIDOR

5.4. <u>Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Call Center Móviles</u>

5.4.1. Si el cliente reporta en CAC fallas en el servicio de datos prepago, el Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC se comunica vía telefónica al CCM, para reportar la avería de datos del cliente prepago.

5.4.2. En línea, el Representante CCM valida que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas PPG y (Winplex/Commplex), es decir, que esté activo y posea los APN y NAM correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio, que no presente rebotes, que tenga paquete de datos activo, que este aprovisionado 3G o 4G (según corresponda), y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.4.2.1. En caso de que el número telefónico del cliente no está activo en el sistema PPG, el Representante CCM informa al representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC el status del número e indica que debe reconectar o reactivar.

5.4.2.2. En caso de que el número telefónico del cliente tenga el servicio de **datos suspendido**, el representante CCM activa el NAM en el sistema Winplex o Commplex.

5.4.2.3. En caso de que no posea **paquete de datos** en el sistema PPG, el Representante CCM, informa que debe comprar paquete.

5.4.2.4. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los APN, el Representante CCM agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.4.2.5. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, el Representante CCM corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.4.2.6. En caso de que presente **rebote** en el sistema PAP, el Representante CCM procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.4.2.7. En caso de que la **SIMCARD** sea diferente en los nodos (PPG o Winplex o Commplex) el Representante CCM corrige según lo indicado en el sistema PPG. *Referirse al **INS313**.*

5.4.2.8. En caso de que el servicio sea **4G LTE,** el Representante CCM revisa o valida aprovisionamiento en Commplex a la central SMGR asegurando que el número esté bien aprovisionado según el producto (post pago, prepago o control).

5.4.3. Validado que el número telefónico del cliente está bien configurado en los sistemas, el Representante CCM refresca el VLR en sistema Commplex e indica al Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC que proceda a reiniciar el dispositivo móvil y realice prueba en línea.

5.4.4. Representante de CAC/CVC/DAC/CAE/DAC realiza prueba al equipo y notifica al Representante CCM los resultados.

5.4.4.1. Si el inconveniente continúa Representante CCM solicita al Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC que realice prueba en otro dispositivo móvil.

5.4.4.2. En el caso de que el plan de datos no funcione realizada la prueba el Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC notifica al Representante CCM.

5.4.4.3. Representante CCM procede a escalar el caso en SAAM en al segmento de Representantes Offline, se genera el número de caso y el Representante CCM comunica al Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC.

5.4.4.4. Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC notifica al Cliente que su caso ha sido escalado, será resuelto en menos de 1 a 24hrs y le informa número de caso para seguimiento a la solución del inconveniente.

Nota #2: Si servicio funciona probando Simcard en otro equipo, Representante CAC/CVC/DAC/CAE/DAC se lo muestra al cliente y le indica que es inconveniente del equipo.

5.4.5. Si el equipo navega refrescados los parámetros en la central (Commplex/Winplex) el Representante del CAC/CVC/DAC/CAE/DAC se lo muestra al Cliente, se lo informa al Representante CCM y éste último cierra llamada y documenta en interacción en SAAM.

5.5. **Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representantes Offline**

5.5.1. El Representante Offline recibe número de caso en sistema SAAM desde Representante CCM o desde el Centro Prepago.

5.5.2. Verifica si el número telefónico tiene registro de navegación luego de tomado el reporte. Si tiene registro procede a cerrar el caso.

5.5.3. Representante Offline valida que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas PPG, Winplex o Commplex, es decir, que esté activo, posea paquete y volumen de datos y los APN correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio, que no presente rebotes, que el servicio de datos no esté suspendido por medio del status del NAM y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.5.3.1. En caso de que el número telefónico del cliente no está **activo** en el sistema PPG, el Representante Offline notifica en la reclamación el status del número

5.5.3.2. En caso de que tenga el servicio de **datos suspendido**, el representante Offline activa el NAM en el sistema Winplex o Commplex.

5.5.3.3. En caso de que no posea **paquete y volumen de datos,** el Representante Offline informa en la reclamación que cliente debe comprar paquete de datos.

5.5.3.4. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los **APN**, el Representante Offline agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.5.3.5. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, el Representante Offline corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.5.3.6. En caso de que presente **rebote** en el sistema PAP, el Representante Offline procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.5.3.7. En caso de que la **SIMCARD** sea diferente en los nodos (PPG o Winplex), el Representante Offline corrige según lo indicado en el sistema PPG. *Referirse al **INS313**.*

5.5.3.8. En caso de que el servicio sea **4G LTE,** el Representante Offline revisa o valida aprovisionamiento en Commplex a la central SMGR asegurando que el número esté bien aprovisionado según el producto (postpago, prepago o control).

5.5.4. Validado que el número telefónico del cliente está configurado en los sistemas, el Representante Offline refresca VLR y cierra el caso indicando realizar pruebas, y de persistir probar servicio con otro equipo.

5.5.4.1. Si el equipo no navega, el Representante Offline crea caso en SAAM al Analista Operaciones Móviles.

5.6. **Proceso de resolución de falla en el aprovisionamiento Analista Operaciones Móviles**

5.6.1. Analista Operaciones_Móviles recibe solicitud de caso vía SAAM y valida que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas PPG, Winplex o Commplex, es decir, que esté activo, posea paquete y volumen de datos y los APN correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio, que el servicio de datos no esté suspendido por medio del status del NAM y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

Nota #3: Las solicitudes vía SAAM Escalamiento son excepciones o urgencias solicitadas por los supervisores de los CACs con SLA de 1 hora.

5.6.1.1. Si se verifica compra de paquete de datos en el sistema y tiene opción de datos suspendido, Analista Operaciones_Móviles activa el NAM en el sistema Winplex o Commplex.

5.6.1.2. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los APN, Analista Operaciones_Móviles agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.6.1.3. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, Analista Operaciones_Móviles corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.6.1.4. En caso de que presente **rebote** en el sistema PAP, Analista Operaciones_Móviles procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.6.1.5. En caso de que la **SIMCARD** sea diferente en los nodos (PPG o Wimplex), Analista Operaciones_Móviles corrige según lo indicado en el sistema PPG. *Referirse al **INS313**.*

5.6.1.6. En caso de que el servicio sea **4G LTE,** Analista Operaciones_Móviles revisa o valida aprovisionamiento en Commplex a la central SMGR asegurando que el numero esté bien aprovisionado.

5.6.2. Validado que el número telefónico del cliente está bien configurado en los sistemas, Analista Operaciones Móviles indica en la reclamación que realice prueba al equipo.

5.6.2.1. Si el equipo no navega, Analista Operaciones Móviles crea caso al COR en el Service Manager y brindan seguimiento hasta su corrección.

5.6.3. Luego del proceso de solución desde el COR, Analista Operaciones Móviles realiza prueba, si es satisfactoria, documentar y procede con el cierre del caso.

5.6.3.1. Si el inconveniente continúa le indica dirigirse al CAC para revisión del equipo o la Simcard.

III. FALLAS EN EL APROVISIONAMIENTO DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO FLOTA PARA CLIENTE CORPORATIVO

5.7. **Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante CCM**

5.7.1. El cliente reporta en el CAE fallas en el servicio de datos flota, el Representante CAE o Consultor de negocios informa vía telefónica al Call Center la Falla de datos en el equipo móvil del cliente.

5.7.2. En línea, el Representante CCM valida que el número telefónico se encuentre activo, que tenga SOC de datos aprovisionado en Ensemble, que este correctamente configurado en los sistemas Winplex, Commplex, es decir, que posea los APN correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio, que no presente rebotes, que el servicio de datos no esté suspendido por medio del status del NAM, que tenga paquete de datos y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.7.2.1. En caso de que el número telefónico del cliente este suspendido en Ensemble, el representante CCM le informa al representante de CAE y completa llamada.

5.7.2.2. En caso de que presente **rebote** en el sistema PAP, el Representante CCM procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.7.2.3. En caso de que la SIMCARD sea diferente en los nodos (Ensemble Wimplex o Commplex) el Representante CCM corrige según lo indicado en el sistema Ensemble.

5.7.2.4. Si la unidad tiene SOC de datos ilimitados y no tiene offer aprovisionada en PPG el/la Representante valida que tenga SCHAR 8, de lo contrario procede con corrección.

5.7.2.5. Si la unidad tiene SOC IM con bloqueo y la offer no ha subido a PPG procede con corrección vía commplex, si no sube procede a crear reporte de avería en SAAM.

5.7.3. Verificado que todo los parámetros están bien aprovisionado el Representante CCM le indica al representante de CAE reiniciar y probar.

5.7.3.1. Si el inconveniente continua procede con la creación de caso por avería al Representante Offline, y le indica número de Reclamación al representante de CAE y SLA de 1 a 24hrs.

5.8. **Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Representante Offline**

5.8.1. Representante Offline recibe a través de un caso en SAAM o e-mail reportes por fallas en el servicio de datos flota.

5.8.1.1. En caso de que el número telefónico este suspendido en Ensemble, el representante Offline lo documenta en la reclamación y procede con el cierre.

5.8.2. Representante Offline, valida que el número tenga SOC de datos aprovisionado en ensemble, que este correctamente configurado en los sistemas Winplex, Commplex, es decir, que posea los APN correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio, que no presente rebotes, que el servicio de datos no esté suspendido por medio del status del NAM, que tenga paquete de datos y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.8.2.1. En caso de que no posea paquete de datos en el sistema PAF, el Representante Offline agrega los datos móviles en el sistema Commplex. *Referirse al INS313.*

5.8.2.2. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los **APN**, el Representante Offline agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex.

5.8.2.3. En caso de que presente rebote en el sistema PAP, el Representante Offline procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.8.2.4. En caso de que la SIMCARD sea diferente en los nodos (Ensemble Winplex o Commplex) el Representante CCM corrige según lo indicado en el sistema Ensemble.

5.8.2.5. Si la unidad tiene SOC de datos ilimitados y no tiene offer aprovisionada en PPG el/la Representante valida que tenga SCHAR 8, de lo contrario procede con corrección.

5.8.2.6. Si la unidad tiene SOC IM con bloqueo y la offer no ha subido a PPG procede con corrección vía Commplex, si no sube procede a crear reporte de avería en SAAM.

5.8.2.7. En caso de que el servicio sea **4G LTE,** el/la Representante Offline valida el aprovisionamiento en Commplex a la central SMGR asegurando que el número esté bien aprovisionado.

5.8.3. Validado que el número telefónico del cliente está configurado en los sistemas, el Representante Offline indica en el caso reiniciar el dispositivo móvil y realizar prueba.

5.8.3.1. Si el equipo no navega, el Representante Offline indica realizar prueba en otro dispositivo móvil.

5.8.3.2. Si el servicio no funciona Representante Offline procede a escalar el caso a través de SAAM al Analista Operaciones Móviles.

5.9. **Proceso de resolución de fallas en el aprovisionamiento por Analista Operaciones** Móviles

5.9.1. Analista Operaciones Móviles recibe solicitud de caso vía SAAM y valida que el número telefónico del cliente está correctamente configurado en los sistemas PAF, Winplex y Commplex, es decir, que posea los APN correspondientes, que el Schar se corresponda con el plan del servicio, que no presente rebotes, que el servicio de datos no esté suspendido por medio del status del NAM, que tenga paquete de datos y que la SIMCARD sea la misma en todos los nodos de la Red.

5.9.1.1. En caso de que el número telefónico del cliente tenga el servicio de datos suspendido en Ensemble, Analista Operaciones Móviles informa en la reclamación que el servicio está suspendido.

5.9.1.2. En caso de que el número telefónico del cliente no cuente con el aprovisionamiento de los APN, el Analista Operaciones Móviles agrega los APN correspondientes en Winplex o Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.9.1.3. En caso de que el **Schar** no se corresponda con el plan de servicio contratado en el sistema Winplex, el Analista Operaciones Móviles corrige la discrepancia en el sistema Commplex. *Referirse al **INS313**.*

5.9.1.4. En caso de que presente rebote en el sistema PAP, Analista Operaciones Móviles procede según indica el **INS396 Manejo de Errores y Rebotes**.

5.9.1.5. En caso de que la **SIMCARD** sea diferente en los nodos (PPG, Ensemble Wimplex o Commplex) el Analista Operaciones Móviles corrige según lo indicado en el sistema Ensemble.

5.9.1.6. En caso de que el servicio sea **4G LTE,** el Analista Operaciones Móviles revisa o valida aprovisionamiento en Commplex a la central SMGR asegurando que el número esté bien aprovisionado.

5.9.2. Validado que el número telefónico del cliente está bien configurado en los sistemas, realiza prueba y si es satisfactoria informa vía e-mail al Representante CAE/CECOR y/o Consultor de negocios y procede con el cierre.

5.9.2.1. Si el servicio no funciona, Analista Operaciones Móviles crea caso al COR en el Service Manager y brinda seguimiento hasta su corrección.

5.9.2.2. Luego del proceso de solución desde el COR, Analista Operaciones Móviles realiza prueba del servicio y si es satisfactoria informa vía e-mail al Representante CAE/CECOR y/o Consultor de negocios y procede con el cierre.

5.9.2.3. Si el servicio no funciona, indica al COR que el inconveniente persiste vía e-mail.

5.9.3. Si el Analista Operaciones Móviles prueba el servicio y funciona, pero el equipo no navega luego del cliente probar, Analista Operaciones Móviles indica al Cliente dirigirse a CAE o CAC para revisión del equipo o la Simcard.

6. **Referencias**
   6.1. Manual de Procesos de Operaciones
   6.2. Proceso SOX DO-DO-Inv-02

7. **Registros**
   7.1. N/A

8. **Anexos**
   8.1. INS313 GESTIÓN DE AVERÍAS DE DATOS EN EL APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO POST PAGO CONTROL Y FLOTA
   8.2. INS396 MANEJO DE ERRORES Y REBOTES
   8.3. Flujo de proceso Averías de Datos en el Aprovisionamiento Inalámbrico Post-pago y Control
   8.4. Flujo de proceso Averías de Datos en el Aprovisionamiento Inalámbrico Prepago
   8.5. Flujo de proceso Averías de Datos en el Aprovisionamiento Inalámbrico Flota