aidiy_avatar Electron実行編
操作ガイドとセルフテスト

本書はセルフテスト結果を、操作説明・解説書としても読みやすく整理しています。再テスト後は結果・注意書き・エビデンスを更新し、章立て・操作手順・図解の配置などの様式を維持します。

文書: セルフテスト,`aidiy_avatar,Electron実行編.md` | 実装: `frontend_avatar/src/AiDiy.vue`, `frontend_avatar/src/components/`, `frontend_avatar/launch.mjs`

総合評価

総合評価：✓ **OK**。**2026年10月24日・Windows**で実画面で確認しました。ログイン、**Chat Code1 Code6 Live**の文字応答、**Core**再起動後の自動再接続は✓ **OK**です。 掲載画面は上記試験日に撮影したものです。

対象環境はWindowsです。Mac / Linux実機と長時間連続運転は **PASS**（環境依存・判定対象外）とし、今回は未実施です。実行成功とは区別し、NGには数えません。

試験日は各結果に記載しています。文書・画像名の整理日は2026年10月26日であり、試験の再実施日ではありません。

マイク入力機器はブラウザの機器列挙で0台でした。実マイク入力は **PASS**（環境依存・判定対象外）とします。音声の聴取は**II** 未実施です。本冊は簡易応答と画面操作の確認で、全機能・全プロバイダの合格を示すものではありません。

Task / TeamはAvatar内の機能ではありません。単独の aidiy_task aidiy_team を使用します。掲載結果は記載した試験日時・条件の記録であり、現行版の全機能を再試験した結果ではありません。

始める前に

システム起動編に従って必要なシステムを起動し、Diagの「アプリ起動」でAvatarを起動します。試験用アカウントはアプリ起動編を参照します。

8092は**Avatar**起動中だけ利用できます。 Web版を使っている間は、起動元のAvatarを終了しません。8090は通常Web用で、Avatar Webの接続先は `http://127.0.0.1:8092` です。

1. ログインして操作ボタンを表示する

1. Diagのランチャーでを押し、「利用者認証」の窓が開くまで待ちます。
2. 利用者IDとパスワードを入力して「ログイン」を押します。
3. アバターのコア窓とチャット窓が開いたら、コア窓にポインターを入れて操作ボタンを表示します。

✓ **OK**（**AE-101**）：ログイン後に2つの窓が開きました。「接続中」と操作ボタンを確認しています。起動所要時間は今回計測していません。

Avatar起動直後です。利用者認証を済ませて会話画面へ進みます。



コア窓の右側から、ファイル・チャット・番号別のCode窓を開けます。


現行のコア窓にはTask / Teamの起動ボタンはありません。操作ボタンの画面は現行版で再撮影し、AE-101の再確認と合わせて掲載します。

2. ChatとCodeで会話する

1. チャット窓の右下で「Chat」を選び、「おはよう」と入力して送信します。
2. コア窓の「1」「6」を押してCode1 Code6を開きます。
3. 挨拶だけの試験では「検証」を0回にし、それぞれ「おはよう」を入力して「CODE」を押します。
4. 進行表示が終わり、返答が表示されるまで待ちます。応答待ちの間は再送しません。

✓ **OK（AE-201〜203）**：Chat、Code1（codex_cli）、Code6（aidiy_hermes）がそれぞれ返答しました。Codeのモデルはautoです。異なる窓の返答を流用せず確認しました。

Chatを選んで送信した結果です。入力の下に返答が表示されています。



Code1の返答です。「今日はどんな作業をお手伝いしましょうか？」まで表示されています。



Code6の返答です。「今日は何をお手伝いしましょうか？」まで確認しました。




3. Liveで会話する

1. チャット窓の「Live」を選びます。
2. 「会話準備ができました。」を確認して、初回は15秒以上待ちます。
3. 「おはよう」を1回だけ送り、文字の返答を確認します。標準の観測枠は60秒です。

✓ **OK（AE-301）**：初回送信で「おはようございます!今日もよろしくお願いします。」と返答しました。※注意:15s以上待機後送信しました。初回の送信から応答までの厳密な時間は計測していません。Core再起動後の試験では、送信から19秒後の画面取得時に返答を確認しました。再送していません。

プロバイダはfreeai_live、画面に表示されたモデルはgemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025、声はZephyrです。ここでは文字の応答を判定しています。

Liveでの初回応答です。ChatとLiveの入力は、それぞれ1回ずつです。



4. ファイルを探して中身を見る


1. コア窓のフォルダボタンを押し、File Managerを開きます。
2. 一覧から確認したいファイルを選びます。フォルダをたどって対象を絞れます。
3. 画像ファイルを選ぶとプレビューを確認できます。

✓ **OK（AE-401〜402）**：作業フォルダの一覧と、今回撮影したPNGのプレビューを確認しました。ファイルの編集・削除は行っていません。

File Managerの一覧です。作業フォルダ内のファイルを選んで閲覧します。



PNGを選択した結果です。撮影したログイン画面がプレビューに表示されています。




5. 接続が切れたときと終了

1. 送信を繰り返さず、Diagの「システム起動」でCoreの状態を確認します。
2. Coreが復帰したら、Avatarが自動で「接続中」に戻るまで待ちます。
3. 準備完了後に短い文を1回送り、新しい返答が出ることを確認します。

✓ **OK（AE-501）**：DiagからCoreを再起動し、Electronの接続復帰とLiveへの新しい返答を確認しました。Chatの履歴は重ねて追加されません。

Liveの会話文脈は、サーバー側で接続しているLive APIの同じセッションが保持します。画面への履歴の保存・再表示は不要で、復元されないことは不具合・残件ではありません。画面だけの再読み込みと、サーバー側のCore再起動は別の操作です。

Core再起動後です。接続中に戻り、新しいLiveの返答が1回表示されています。



終了するときは応答待ちの処理がないことを確認し、使用中の8092のブラウザタブを先に閉じます。その後Avatarを終了します。Avatar終了で8092も停止するため、Web版利用中は終了しません。

確認範囲と撮影方法

窓の移動・開始ズーム、表示選択、画像生成、設定保存、ファイル添付は、この冊子の今回の実画面試験には含めません。接続処理の回帰テスト10件とAvatarの型チェックは成功しました。

透明部分へ別アプリが映り込まないよう、撮影用の白い背景窓を背面に置いて撮影しました。画面の内容を合成・修正せず、掲載用には縦横比を保って長辺960px以下へ縮小しています。

PDF版