

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP PA610/PA634-001

作业名称

PA610/PA634 打包

工 程

组件包装

项 目

页码

PA610/PA634 Bezel 组件包装作业指导书

1/1

版本

1.0

作业序号

1

批准人: Ders

确认人: 黄超

制定人: 2024

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

受控文件

APPROVED 23 JUL 2024

作业内容

1. 确认 PA610/PA634 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)

2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)

3. 将 BEZEL 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。

4. 确认 BEZEL 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)

5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA610/PA634	PA610/PA634 共用此套包材	144
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	72

注意

PA610 使用 PM618

PA634 使用 PM699

图一, PA610/PA634

将 2PCS BEZEL, 按照对

称的方式装入一个气泡

袋, 然后装入单元格

图二, 用一个气泡袋如图装入 2PCS BEZEL, 然后装入单元格中, 每一单元格装 1 袋。

品质检查

P6

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;

2. 确认每箱的 BEZEL 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 BEZEL 的物料无漏装;

2. 确认 BEZEL 的物料符合对应 PA610 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h

图三, 将 BEZEL 按照每层 48 个, 每箱三层的方式包装, 共 144 个, 同时在底层和每层上面各放一块隔板, 共四块。

图四, 确认 BEZEL 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。