

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BV100 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP BV100-001	PA709	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: Denis / Nancy	APPROVED 13 DEC 2017 受控文件 制定人: Victor			

作业内容

- 1. 确认 PA709 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA709 组件如图二的方式装入气泡袋, 如图三的方式装箱。(如图二、图三所示)
- 4. 确认 PA709 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA709	BV100 马达齿轮组件	216
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm	72



图一, PA709

注意: 如图将 3PCS PA709 装入气泡袋中, 并折叠好。再装入单元格中。



图二, 将 3PCS PA709 如图装入气泡袋中, 并折叠好。再装入单元格中, 每个单元格装 3PCS PA709。

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA709 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA709 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA709 的物料符合对应 PA709 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA709 按照每个单元格 3PCS, 每层 72PCS, 每箱三层的方式进行包装, 同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板, 共 4 块隔板。



图四, 确认 PA709 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。