

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV150 Bezel 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV150 Bezel-001	PA2216	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Seey</i>	确认人: <i>Denis / Nancy</i>	制定人: <i>Joker</i>			受控文件

APPROVED 15 NOV 2017

作业内容

1. 确认 PA2216 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2216 按照如图二，三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA2216 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2216	NV150 Bezel 组件	144
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	21
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	72



图一，PA2216

将 2PCS PA2216 按照对称的方式装入一个气泡袋，然后装入单元格



图二，用一个气泡袋如图装入 2PCS PA2216，然后装入单元格中，每一单元格装 1 袋。

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良；
2. 确认每箱的 PA2216 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2216 的物料无漏装；
2. 确认 PA2216 的物料符合对应 PA2216 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三，将 PA2216 按照每层 48 个，每箱三层的方式包装，同时在底层和每层上面各放一块隔板，共四块。



图四，确认 PA2216 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。