

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA9 Bezel 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CBA9 Bezel-001	PA2665	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人: Nancy		制定人:  APPROVED 13 DEC 2017 受控文件	

作业内容

- 1. 确认 PA2665 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 PA2076 的内外箱、PA2076 刀卡、隔板、气泡袋和珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA2665 组件如图二的方式装入气泡袋, 如图三的方式装箱。(如图二、图三所示)
- 4. 确认 PA2665 无漏装后, 将 PA2076 内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2665	CBA9 Bezel 组件	36
59-222912-01	PA2076 的内箱	1
59-222913-01	PA2076 的外箱	1
59-222910-01	长刀卡 (PA2076 刀卡)	8
59-222911-01	短刀卡 (PA2076 刀卡)	8
59-222914-01	上中下大隔板 535*442mm	3
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm	36
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 短	18 (分切 18*2=36)



图一, PA2665



图二, 将 1PCS PA2665 如图装入气泡袋中并折叠好。再装入单元格中, 每个单元格装 2PCS PA2665 和 2 块珍珠棉。

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA2665 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA2665 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA2665 的物料符合对应 PA2665 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA2665 按照每个单元格 2PCS, 每层 18PCS, 每箱两层的方式进行包装, 同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 PA2665 无漏装后, 将 PA2076 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。