

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA2702 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Twin SCS Rear Case-001	PA2702	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: Nancy		制定人: Jack	

APPROVED 31 NOV 2021
受控文件

作业内容

1. 确认 PA2702 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 32 的内外箱, Hopper 成品刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2702 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 32 的内箱中。
4. 确认 PA2702 无漏装后, 将其与 32 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2702	Disk 组件	36
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡 (HP 成品刀卡)	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡 (HP 成品刀卡)	2
59-222416-01	带方孔刀卡	1
59-222417-01	566*468mm 上下大隔板	2
59-222426-01	300*130mm 小隔板	12
59-222430-01	SPO 气泡袋	36



图一, PA2702 组件



图二, 将 1PCS PA2702 如图装入气泡袋, 并折叠好, 再装入单元格中, 一个小格中装入 6 个 PA2702 组件



注意: 将 1PCS PA2702 按方向装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2702 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2702 的物料无漏装。
2. 确认 PA2702 的物料符合对应 PA2702 BOM 的清单。

使用工具

打带机



注意: 每小格中放入 6 个组件

3

图三, 将 PA2702 按照每层 36PCS, 每箱 1 层的方式进行包装, 同时在顶部及顶部放入一块大隔板, 共 2 大块隔板



注意: 侧边每格放 2 块小隔板

4

图四, 确认 PA2702 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。