

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA3454 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CoinFeeder-001	PA3454	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:		制定人:		
			Dem	文伟 Rene		Jacie		

作业内容

1. 确认把 PA3454 有无少件, 错件, PA3454 是细线圈。(如图一所示)
2. 把 PA3454 装进白色汽包带, 再用透明胶粘住, 放进内箱单元格中, 每格 10PCS, 每单元格分两层, 每层 5PCS。(如图二、三所示)
3. 一箱 3 层, 每层 24 格(如图四所示)共 720PCS, 确认 PA3454 无漏装后, 与外箱配合后, 并打包待出货。
4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
59-081296-01	591X461X220 (1031X1371) 内箱	1
59-081297-01	610X502X220(1050X1412) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡 21 个	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	360PCS 小气泡袋	360



图一, PA3454 组件内



图二, 把 PA3454 装进小汽包袋, 用透明胶粘住



图三, 将装配好的 PA3454 组件放进单元格中

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA3454 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA3454 组件线圈没有高出铁氧体的问题。

使用工具

打带机



图四, 将 PA3454 按照每层 240PCS, 每箱 3 层的方式装进单元格中, 同时在底部、每层、顶部放一块隔板, 共 4 块隔板



图五, 确认 PA3454 无漏装后, 将内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货