


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA3810			作业序号
	WI PA3810 PACKAGE SOP-001	PA3810	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人:  	制定人: 			

作业内容

- 1. 原 Hopper 成品整套包材, 刀卡, 隔板。
- 2. 每 2 个组件用一个中型气泡袋包好, 2 个 PM3256 也放置在同一个气泡袋内(如图一所示)。
- 3. 每格放 5 组 (10 个) 组件。
- 4. 每箱放 6*10=60 个组件。
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3810	PLATE SINGULATORS 组件	60
59-222414-01	563*300mm 刀卡	4
59-222415-01	480*300mm 刀卡	2
59-222416-01	带方孔刀卡	2
59-222413-01	572*538*315mm 内箱	1
59-222412-01	594*536*320mm 外箱	1
59-222921-01	中型气泡袋	30
59-222417-01	566*468mm 隔板	2
59-222439-01	组件珍珠棉 245mm	6

品质检查



- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA3810 和 PM3256 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA3810 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA3810 的物料符合对应 PA3810 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

受控文件
APPROVED 18 APR 2022



图一, 将 2 个 PM3256 如图放在 PA3810 组件上, 2 个 PA3810 合在一起装进气泡袋内

2



图二, 每格放 10 个组件, 每格上面放置 1 块珍珠棉