

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NVR280 包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NVR280 -001	PA2161	成品包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 陈子华 Nancy	制定人: 1.0			1

受控文件
APPROVED 10 DEC 2018

作业内容

- PA2161 包装前需用无尘布沾适量酒精将表面擦拭一遍 (如图一), 再用气泡袋包好并把袋口向内塞好 (如图二)。
- 先将 28#内箱折叠开并放入一张隔板、将组合好的长短刀卡放入内箱。(如图三)
- 箱内装入 PA2161*9PCS/层, 共两层, 每装完一层需放入一张隔板。
- 完成后将箱盖关上, 打好 PET 捆包带后放置于指定区域。
- 料号及规格如下:

P/N	描述	数量
PA2161	NVR280 成品组件	18
59-222912-01	内箱 (575*510*272mm) 28#纸箱	1
59-222913-01	箱盖 (590*540*278mm) 28#纸箱	1
59-222914-01	隔板 (535*442mm)	3
59-222915-01	长刀卡 (565*125mm) NVR280 专用刀卡	8
59-222916-01	短刀卡 (472*125mm) NVR280 专用刀卡	8
59-222921-01	气泡袋 (250*300*20mm)	18



图一, 将 PA2161 用无尘布沾适量酒精擦拭表面。



图二, 将 PA2161 装入气泡袋中包好, 并将袋口向内塞好 (如图所示)。

品质检查



自检:

- 确认包装的物料无混料、错料或破损等不良。
- 确认每箱的 PA2161 无漏包、漏装等不良。

互检:

- 确认 PA2161 的外观无刮伤、缺料及漏装等不良。
- 确认 PA2161 的包装物料符合对应 PA2161 包装 BOM 单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 如图所示将产品装箱, 每层 9 格, 共两层, 18PCS/箱。



图四, 装好箱后打好 PET 捆包带, 放置在指定区域。