

Projet Split Flap



Photos de face d'un bloc du split-flap


Le **projet Split Flap** provient d'une demande d'un bar localisé sur Paris, le Comptoir Général, qui souhaite un split flap français pour le décor d'une nouvelle salle. Le donneur d'ordre demandait pouvoir afficher rapidement des messages dans la salle sur un split-flap composé de 150 blocs. Nous avons fonctionné en mode projet, en établissant un retro-planning et en fixant des dates de réunion au niveau de plusieurs étapes critiques du projet : cela a permis de dire si on continuait ou si on l'arrêtait.

Recherche de modèle sur internet. N'ayant jamais réalisé un split flap auparavant, j'ai dû naturellement me renseigner sur ces afficheurs à palettes iconiques. Pendant mes recherches j'ai trouvé des informations sur plusieurs afficheurs à palettes. Malheureusement ils se limitaient tous à 5 blocs. Or le cahier des charges mentionnait la réalisation d'un split flap composé de 150 blocs côte à côte, similaire à ceux de l'entreprise Solari. Chaque bloc devrait pouvoir afficher 50 lettres, chiffres et signes.


Premier prototype en impression 3D. C'était une première pour moi dans plusieurs domaines, première fois que je réalisais un projet pour un client, première fois que je travaillais dans le cadre d'un projet borné dans le temps. Pour obtenir les prototypes le plus rapidement possible je n'avais pas d'autres choix que celui de l'impression 3D. J'ai créé mes modèles 3D (roues, palettes, façade) à l'aide de Fusion360. Heureusement, j'avais à disposition une imprimante 3D (voir projet ElecBoard) : j'ai ainsi pu produire mes prototypes à moindre coût et rapidement. En effet, j'ai réalisé plus d'une dizaine de prototype différents.



Roue d'un bloc



Façade



Deux palettes

Plusieurs choix de mise en œuvre. Plusieurs choix de motorisation étaient envisageables. J'ai commencé par tester des petits moteurs pas à pas, et, lors de tests, je me suis vite rendu compte que leur couple n'était pas suffisant pour entraîner la roue à palettes. Deux choix s'offraient à moi, soit je réalisais un moto-réducteur ou je prenais des moteurs pas à pas du commerce plus puissant. Le problème du premier choix est la place qui prend le moto-réducteur. De ce fait, j'ai décidé de m'orienter sur des moteurs pas à pas de type Nema 17. Dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre le mode de fonctionnement de ce type de moteur en étudiant en détail le driver. De plus, la géométrie de ces moteurs m'a conduit à recréer le modèle 3D du split-flap

L'électronique, mes premiers PCB (Printed Circuit Board). Dans le cahier des charges, il était indiqué qu'un bloc de l'alignement split-flap devait pouvoir être remplacé facilement (lors de défaut de fonctionnement) et qu'un bloc devait avoir un encombrement réduit. Par conséquent la réalisation de PCB était indispensable. L'électronique doit pouvoir contrôler individuellement chacun des 150 blocs. J'avais choisi comme microcontrôleur un Arduino nano qui dispose d'un microcontrôleur atmega328p. Comme l'atmega328p ne dispose que d'une vingtaine de pins, il n'y en a pas suffisamment pour contrôler les 150 blocs : le contrôle d'un bloc nécessite un pin GPIO (General Purpose Input/Output) pour le contrôle d'un pas, un pin analogue pour le contrôle du capteur du bloc et un autre pin GPIO pour le mode sleep du driver. Pour pallier ce problème, j'ai décidé d'utiliser plusieurs Arduino qui seront connectés à un bus I²C (Inter-Integrated Circuit). Ils seront tous à l'état de « slave », le « master » sera celui qui sera connecté au module Bluetooth et qui recevra les commandes.

Il est nécessaire de pouvoir réinitialiser la roue qui porte les palettes en position « initiale ».. Pour cela, j'utilise un capteur infrarouge comprenant une diode infrarouge qui émet et une photorésistance qui reçoit. Le noir est connu pour son absorption des longueurs d'ondes tandis que le blanc pour la réflexion de celles-ci. La roue est en plexiglass noir, j'ai décidé de mettre un point blanc au niveau de la position initiale. Ensuite le traitement se fait au niveau du port analogue de l'Arduino nano. Lorsque le capteur est face à du noir, il capte peu ou pas de signal infra-rouge. Tandis que face au point blanc, il capte un signal important, ce qui modifie la tension.

Réalisation du prototype final. Le bloc est construit essentiellement en plexiglass noir. Je ne dispose pas de découpeuse laser, par conséquent j'ai dû demander à des professionnels de réaliser ce service en leur envoyant mes dessins CAD (Computer-Aided Design). La géométrie du support de la roue et des palettes présente un angle à 90 degrés que j'ai réalisé à l'aide d'une thermoplieuse que j'ai conçue.

La thermoplieuse que j'ai conçue est simple. J'utilise une plieuse de tôle pour réaliser l'angle de 90 degrés. La partie chauffante est constituée d'un fil résistif Thomsen et d'une alimentation de labo. Je rajoute un ressort pour que le fil soit toujours tendu. En effet, lorsqu'il chauffe, il se détend.

En conclusion, ce projet m'a permis d'apprendre de nouvelles choses dans la réalisation d'un projet. J'ai certes acquis de nouvelles compétences techniques tels que les PCB, le fonctionnement des moteurs pas à pas. Mais la partie où j'ai le plus appris est la relation avec le client et les contacts avec les fournisseurs (en France ou à l'étranger) pour la découpe de pièces en plexiglass par exemple. Une vidéo de son fonctionnement est disponible sur Youtube :

<https://www.youtube.com/watch?v=HQfn41qvLWw&feature=youtu.be>