



Arduino - 4duino Wireless Modul HC-05 4-Pin

Artikel-Nr.: **ARDUINO HC-05-4**

EAN/GTIN: **4038816024732** Hst.-Teile-Nr.: **ALL-B-58 (B36)**



23,30 €

inkl. 19% gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten ►



ALLNET 4duino Wireless Modul HC-05 Bluetooth (Master und Slave)

Das Bluetoothmodul HC-05 mit BT2.0, kann sowohl im Master als auch im Slave Mode betrieben werden. Die Hardware unterstützt den AT-Befehlssatz zur Einstellung der Baudrate von 2400 to 1382400.

Die Standard Einstellungen für den serial port ist [9600, N, 8,1], password: 1234.

Durch den AT-Befehlssatz können die Baudrate, Geräte name, Passkey, master oder slave mode geändert werden.

Features

- Bluetooth Protokoll: Bluetooth Spezifikation v2.0+EDR
- USB Protokoll: USB v1.1/2.0
- Frequenz: 2,4GHz ISM Band
- Modulation: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
- Transmit Power: 4dBm, Class 2
- Empfindlichkeit: -84dBm bei 0.1% BER
- Rate: Asynchronous: 2.1Mbps(Max) / 160 kbps
- Synchronous: 1Mbps/1Mbps
- Sicherheits Feature: Identifikation und Verschlüsselung
- Support Profile: Bluetooth Serial-Port (Master & Slave)
- Betriebsspannung: +3,3 V DC / 50mA
- Betriebstemperatur: -5 ... +45°C

Ausführung

Modell	Arduino
Allgemeines	
Kategorie	Zubehör
Typ	Bluetooth
Sonstiges	
Spezifikation	HC-05
Herstellerangaben	
Hersteller	ALLNET
Artikelnummer des Herstellers	ALL-B-58 (B36)
Verpackungsgewicht	0.008 kg
RoHS	konform
EAN/GTIN	4038816024732