Gutar Gen 6: matematyka wielogłosowej transkrypcji gitary z dźwięku do nut i tabulatury

Wyjaśnienie wszystkich wzorów od zera, a potem pełny opis modelu w formie pracy naukowej

Projekt Gutar (autor do uzupełnienia)

5 listopada 2026

- Streszczenie
- Jak czytać ten dokument
- CZĘŚĆ I. MATEMATYKA KROK PO KROKU
  - M1. Dźwięk jako ciąg liczb, próbkowanie
  - M2. Wysokość dźwięku: Hz, półtony, centy, MIDI
  - M3. Alikwoty (harmoniczne)
  - M4. Transformata Fouriera: z drgań do widma
  - M5. HCQT: widmo „ułożone” harmonicznie
  - M6. Konwolucja i jej odmiany
  - M7. Funkcje nieliniowe: sigmoid, softmax, GELU
  - M8. Normalizacja warstw, połączenia resztkowe, dropout
  - M9. Uwaga (*attention*)
  - M10. Funkcje straty: jak model „wie”, że się myli
  - M11. Optymalizacja: jak sieć się uczy
  - M12. Dekodowanie: od map prawdopodobieństw do listy nut
  - M13. Miary jakości
  - M14. Jak to wszystko się łączy (mapa myślowa)
- CZĘŚĆ II. PRACA NAUKOWA
- 1. Wstęp
- 2. Prace pokrewne
- 3. Dane i etykiety
  - 3.1. Zbiory
  - 3.2. Mapy celów
  - 3.3. Dostępność etykiet
- 4. Cechy wejściowe
- 5. Architektura sieci
  - 5.1. Przepływ tensorów
  - 5.2. Blok harmoniczny
  - 5.3. Zejście do półtonów i osadzenie wysokości
  - 5.4. Uwaga w czasie
  - 5.5. Uwaga między wysokościami (nowość)

    - 5.6. Warstwa kontekstu i pole widzenia
    - 5.7. Głowice
- 6. Funkcja straty
- 7. Uczenie
- 8. Dekoder
- 9. Protokół ewaluacji
- 10. Wyniki
    - 10.1. Przebieg uczenia
    - 10.2. Test: model końcowy (epoka 81), 700 nagrań, makro
    - 10.3. GuitarSet (prawdziwa gitara, gracze 03–05)
    - 10.4. Zróżnicowanie instrumentów (sesja 1, makro F1 nut)
    - 10.5. Szybkość
- 11. Dyskusja i ograniczenia
- 12. Podsumowanie
- Literatura
- Dodatek A. Skąd się bierze 249 219 parametrów
- Dodatek B. Ściąga wzorów (jedną linijką)

Streszczenie

Opisujemy model **Gen 6** projektu Gutar: sieć neuronową, która z nagrania gitary (także z innych instrumentów) odtwarza **listę nut** (wysokość, początek, koniec) oraz **tabulaturę** (na której strunie i którym progiem zagrano daną nutę). Wejściem jest harmonicznie ułożone widmo (HCQT, 9 kanałów × 159 binów co 1/3 półtonu, krok 23 ms). Sieć ma 249 219 parametrów: trzon konwolucyjny z trzema *blokami harmonicznymi*, które patrzą jednocześnie na całą serię alikwotów kandydata na wysokość, oraz dwie warstwy kontekstu z *uwagą w czasie* (w obie strony, okno ±1 s) i *uwagą między wysokościami* (oktawy, kwinty, akord jako całość). Pięć głowic przewiduje: początek, trwanie, koniec, głośność i tabulaturę. Uczono ją łącznie 97 epok na ok. 56 godzinach nagrań (głównie syntetycznych, z domieszką prawdziwej gitary z GuitarSet), a nuty wydobywa deterministyczny dekoder z dostrojonymi progami.

Na 700 nagraniach testowych (180 GuitarSet + 520 syntetycznych utworów, nieużytych w uczeniu) model osiąga makro-F1 nut **86,6 %** i F1 nut z poprawnym końcem **70,0 %**. Na GuitarSet (gracze 03–05) F1 nut wynosi 87,2 % (domyślny dekoder) wobec 79,5 % dla poprzedniej generacji.

Główną część dokumentu stanowi jednak wyjaśnienie **całej matematyki** użytej w modelu, tak aby każdy wzór dało się zrozumieć bez wcześniejszej wiedzy: od częstotliwości i decybeli, przez transformatę Fouriera, konwolucję i uwagę (*attention*), po funkcje strat, optymalizator AdamW i miary jakości.

Jak czytać ten dokument

- **Część I** (rozdziały M1–M14) uczy matematyki **po kolei**, każdy wzór ma trzy elementy: *intuicję* (po ludzku), *wzór* i *przykład liczbowy*. Wszystkie liczby w przykładach policzono naprawdę.
- **Część II** (rozdziały 1–12) to właściwa praca naukowa. Na każdy wzór wskazuje, w którym rozdziale Części I jest wyjaśniony (np. „zob. M9").
- **Dodatki**: tabela wszystkich 249 219 parametrów (A), ściąga symboli (B).
- Odwołania do kodu mają postać `plik:funkcja` i dotyczą katalogu `tools/gen6/`.

Oznaczenia, które wracają w całym tekście:

symbol	znaczenie	wartość w modelu
f_s	częstotliwość próbkowania	11 025 Hz
T	liczba klatek czasowych nagrania	zależy od długości
S	liczba półtonów (wysokości)	53 (MIDI 36–88)
P	liczba binów częstotliwości	159 (= $3S$)
C	liczba kanałów wejścia (HCQT)	9
H, D	liczba kanałów w trzonie / w warstwach kontekstu	48 / 64
t, s, p	indeks klatki, półtonu, binu	

CZĘŚĆ I. MATEMATYKA KROK PO KROKU

M1. Dźwięk jako ciąg liczb, próbkowanie

Intuicja. Mikrofon mierzy ciśnienie powietrza. Komputer nie zapisuje ciągłej krzywej, tylko **próbki**: ciśnienie mierzone co stały ułamek sekundy.

Wzór. Sygnał ciągły $x(\tau)$ (czas τ w sekundach) zamieniamy na ciąg

$$x[n] = x(\frac{n}{f_s}), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

gdzie f_s to liczba próbek na sekundę. Najwyższa częstotliwość, jaką da się jeszcze poprawnie zapisać, to **częstotliwość Nyquista** $f_s/2$ (twierdzenie o próbkowaniu): szybsze drgania „zawijają się" i udają wolniejsze.

Przykład. Gen 6 zmienia próbkowanie każdego nagrania na f_s = 11 025 Hz. Nyquist to 11025/2 = 5512, 5 Hz. Najwyższa nuta modelu (MIDI 88, 1318,5 Hz) ma jeszcze 4 alikwoty poniżej Nyquista, a wyższe i tak są pomijane (w kodzie: alikwot powyżej $0,46f_s$ = 5071,5 Hz jest zerowany). Jedna próbka trwa $1/11025 \approx 90,7\ \mu$s.

(Dlaczego akurat 11 025 Hz? To 44 100 / 4. Ćwierć standardowego próbkowania płyt CD wystarcza, bo gitara nie niesie użytecznej informacji o wysokości powyżej kilku kHz, a obliczenia są 4× tańsze.)

M2. Wysokość dźwięku: Hz, półtony, centy, MIDI

Intuicja. Ucho słyszy wysokość **logarytmicznie**: podwojenie częstotliwości to zawsze „oktawa wyżej", niezależnie od tego, czy z 100 Hz na 200 Hz, czy z 1000 na 2000. Dlatego muzycy dzielą oktawę na 12 równych (w sensie ilorazu) półtonów.

Wzór (MIDI → Hz). Numer nuty MIDI m (np. 69 = A4 = 440 Hz) ma częstotliwość

$$f(m) = 440 \cdot 2^{\frac{m-69}{12}} \text{ Hz}.$$

Każdy półton w górę mnoży częstotliwość przez $2^{1/12} \approx 1,0595$. Odwrotnie: $m = 69 + 12 \log_2 (f/440)$.

Centy. Półton dzielimy na 100 centów. Odstęp między częstotliwościami f_1, f_2 w centach to

$$c = 1200 \log_2 \frac{f_2}{f_1}.$$

(Oktawa = 1200 ¢, półton = 100 ¢, bo $1200 \log_2 2 = 1200$ i $1200 \log_2 2^{1/12} = 100$.)

Przykłady.

- Najniższa struna gitary E2: $m = 40$, $f = 440 \cdot 2^{(40-69)/12} = 82,41$ Hz. Struna E4 ($m = 64$): 329,63 Hz.
- Strój gitary w kodzie: `tuning = (40, 45, 50, 55, 59, 64)` czyli E2 A2 D3 G3 B3 E4.
- Odstęp półtonu przy E2 to tylko $82,41 \cdot (2^{1/12} - 1) = 4,9$ Hz. To ważne: wąskie odstępy w niskich tonach wymagają **długiego okna** analizy (zob. M4).
- **Biny 1/3 półtonu.** Model dzieli każdy półton na 3 biny po 100/3 ≈ 33,3 ¢. Bin p ma wysokość MIDI

$$m(p) = 36 + \frac{p-1}{3}, \qquad p = 0, \ldots, 158.$$

Zatem bin $p = 3s + 1$ leży **dokładnie** na półtonie $36 + s$, a biny $3s$ i $3s + 2$ to „odrobinę za nisko" i „odrobinę za wysoko" (±33 ¢). Dzięki temu gitara rozstrojona o kilkanaście centów nadal trafia w którąś z trzech komórek.

M3. Alikwoty (harmoniczne)

Intuicja. Szarpnięta struna nie drga tylko jednym tonem. Drga całą rodziną: z częstotliwością podstawową f_0 (to ją słyszymy jako wysokość nuty) i z jej **wielokrotnościami** — alikwotami, które nadają barwę. Dlatego nie wystarczy szukać piku widma w f_0: pik w $2f_0$ może być zarówno drugim alikwotem niższej nuty, jak i podstawą wyższej (**błąd oktawowy**, największy problem transkrypcji).

Wzór.

$$f_h = h \cdot f_0, \qquad h = 1, 2, 3, \ldots$$

W półtonach h-ty alikwot leży $12 \log_2 h$ półtonów nad podstawą, a w binach 1/3 półtonu:

$k_h = 36 \log_2 h$ binów.

Przykład. Obliczone i zaokrąglone przesunięcia, których używa sieć (`harm_offsets`):

alikwot h	0,5	1	2	3	4	5	6
$36 \log_2 h$	−36	0	36	57,06	72	83,59	93,06
przesunięcie k_h (biny)	−36	0	36	57	72	84	93

Oktawa wyżej ($h = 2$) to dokładnie 12 półtonów $= 36$ binów; kwinta nad oktawą ($h = 3$) to $12 + 7 = 19$ półtonów ≈ 57 binów (zaokrąglenie, bo $12 \log_2 3 = 19,02$). Wartość $h = 0,5$ to **subharmoniczna**, czyli oktawa niżej: pozwala sieci zauważyć, że „to, co widzę, jest alikwotem czegoś niższego".

Kluczowa obserwacja. Na osi **logarytmicznej** (biny co 1/3 półtonu) układ alikwotów jest taki sam dla każdej nuty: zawsze −36, 0, +36, +57, … binów od podstawy. To pozwala użyć jednego, wspólnego „detektora wzorca" dla wszystkich wysokości (zob. M6, blok harmoniczny).

M4. Transformata Fouriera: z drgań do widma

Intuicja. Transformata Fouriera sprawdza, **ile** czystego tonu o każdej częstotliwości siedzi w krótkim fragmencie dźwięku — jak rozdzielenie akordu na pojedyncze struny.

Wzór (DFT). Dla ramki N próbek $x[0..N-1]$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-2\pi i\, kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

Wzór Eulera $e^{-i\phi} = \cos\phi - i \sin\phi$ pokazuje, co się dzieje: mnożymy sygnał przez falę cosinusową i sinusową o „numerze" k i sumujemy. Jeśli sygnał zawiera ton o tej częstotliwości, wyrazy dodają się w fazie i suma jest duża; w przeciwnym razie plusy i minusy się znoszą. **Moduł** $|X[k]|$ mówi, *jak silny* jest ton k (faza nas tu nie interesuje).

Biny k odpowiadają częstotliwościom kf_s/N. **Rozdzielczość** widma to

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}.$$

Okno Hanna. Ucięcie sygnału do N próbek „odcina" go gwałtownie i rozmywa widmo (przeciek). Mnożymy więc ramkę przez gładkie okno

$$w[n] = \tfrac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N}\right), \qquad n = 0, \ldots, N-1,$$

które zaczyna i kończy się zerem (kod: `np.hanning(N+1)[:N]`, tzw. okno okresowe). Z oknem Hanna czysty ton o amplitudzie A daje $|X| \approx AN/4$ (średnia okna to $\frac{1}{2}$, a widmo rzeczywistego sygnału dzieli się na dwie połówki ±częstotliwość, razem $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$). Dlatego kod mnoży wynik przez $4/N$, aby odczytać **amplitudę** A **wprost**.

Dopełnianie zerami (zero-padding). Gdy do ramki dołożymy zera do długości $M = z \cdot N$ ($z = 4$ w modelu), widmo staje się „gęściej próbkowane" (biny co f_s/M) — nie zyskujemy nowej informacji, ale

krzywa jest gładsza i łatwiej odczytać położenie piku.

Kompromis czas–częstotliwość. Długie okno = dobra rozdzielczość częstotliwości, zła w czasie; krótkie okno odwrotnie. Gen 6 używa obu:

okno	N	**czas trwania** N/f_s	$\Delta f = f_s/N$	**biny po zero-padding (**$M = 4N$**)**
długie	4096	371,5 ms	2,69 Hz	co 0,673 Hz
krótkie	1024	92,9 ms	10,77 Hz	co 2,69 Hz

Półton przy E2 to 4,9 Hz, więc tylko okno długie (2,69 Hz) potrafi go rozdzielić; dlatego jest potrzebne. Krótkie okno lepiej „widzi” moment szarpnięcia.

Krok (hop). Ramki przesuwamy o hop = 256 próbek: 256/11025 = 23, 2 ms. Klatka t ma środek w próbce $t \cdot 256 + N_L/2$, czyli w czasie

$$\tau_t = \frac{256\,t + 2048}{11025}\ \text{s}.$$

Obie ramki (długa i krótka) w klatce t mają **ten sam środek**.

Przykład wymiarów. Nagranie 23 s ($\approx 253\,575$ próbek) daje $T = (253575 - 4096)/256 + 1 = 975$ klatek.

M5. HCQT: widmo „ułożone” harmonicznie

Intuicja. Zwykłe widmo ma biny liniowe (co f_s/M Hz), a my chcemy biny logarytmiczne (co 1/3 półtonu) i dodatkowo — dla każdej kandydującej wysokości — informację, ile energii jest w jej 1×, 2×, 3×… wielokrotności. To właśnie **HCQT** (*Harmonic Constant-Q Transform*, Bittner i in. 2017, tu w odmianie liczonej z FFT).

Wzór. Dla kanału c z listą alikwotów h_c, klatki t i binu p (wysokość $f(p) = 440 \cdot 2^{(m(p)\,-\,69)/12}$):

$$A_c(t,p) = \frac{4}{N_c} \max_{k\,\in\,[a,\,b]} |X_t^{(c)}[k]|, \qquad a = \left\lfloor \frac{h_c f(p)\, 2^{-1/72}}{f_s/M_c} \right\rfloor, \quad b = \left\lceil \frac{h_c f(p)\, 2^{+1/72}}{f_s/M_c} \right\rceil.$$

Czyli: patrzymy na częstotliwość $h_c f(p)$ i bierzemy **maksimum** widma w przedziale ±1/72 oktawy = ± 1/6 półtonu (±16, 7 ¢) wokół niej. M_c to długość FFT po zero-padding. Jeśli $h_c f(p) > 0,46 f_s$, wynik to 0.

Dziewięć kanałów ($C = 9$): sześć z okna długiego z alikwotami $h \in \{0,5; 1; 2; 3; 4; 5\}$ i trzy z okna krótkiego z $h \in \{1; 2; 3\}$. Kanał „$h = 2$” w binie p mówi więc: „ile jest energii w oktawie nad p”.

Przykład liczbowy (E2). Bin dokładnie na $m = 40$: $f = 82,41$ Hz. Przedział ±1/72 oktawy to 81, 62–83, 20 Hz. Przy biniach co 0,673 Hz (okno długie, $M = 16384$) wypada $a = \lfloor 121,3 \rfloor = 121$, $b = \lceil 123,6 \rceil = 124$, czyli maksimum z 4 binów FFT. Dla $h = 2$ (164, 81 Hz): biny 242–248.

Decybele i normalizacja

Decybele. Ucho i dynamika nagrań są logarytmiczne, więc amplitudę A zamieniamy na decybele:

$L = 20 \log_{10} (A + 10^{-9})$ dB.

(Człon 10^{-9} chroni przed $\log 0$.) Spadek amplitudy o połowę to $20 \log_{10} 0,5 = -6,02$ dB; dziesięciokrotny spadek to −20 dB.

Normalizacja względem nagrania. Dla każdej grupy kanałów (długie osobno, krótkie osobno) liczymy L_{ref} = **99,5. percentyl** wartości L w całym nagraniu (percentyl odporny na pojedyncze skoki; do liczenia używa się co 4. klatki). Wartość końcowa:

$$X(t, c, p) = \text{clip}\left(\frac{L - L_{\text{ref}}}{60} + 1,\ 0,\ 1,3\right)$$

Interpretacja: 1,0 = głośność równa „prawie najgłośniejszemu" miejscu nagrania, 0 = 60 dB cichsze (cisza), a górne przycięcie 1,3 odpowiada +18 dB. Dzięki temu sieć jest **niewrażliwa na ustawienie głośności nagrania**.

Wynik: tensor $X \in \mathbb{R}^{T \times 9 \times 159}$ (kod: `features.py:hcqt`).

M6. Konwolucja i jej odmiany

Intuicja. Konwolucja to „przesuwane okienko": mały zestaw wag (filtr, *kernel*) przesuwa się po danych i w każdym miejscu liczy ważoną sumę sąsiadów. Ten sam filtr działa wszędzie, więc jeśli nauczył się rozpoznawać „pik", rozpozna go w każdej wysokości i w każdej chwili. Mało parametrów, wbudowana niezmienniczość względem przesunięcia.

Wzór (2D, czas × częstotliwość). Wejście x o C_{in} kanałach, filtr o rozmiarze $K_t \times K_p$, wyjście y o C_{out} kanałach:

$$y_o[t, p] = b_o + \sum_{c=1}^{C_{\text{in}}} \sum_i \sum_j W_{o,c}[i, j]\, x_c[t + d\,i,\ p + j]$$

(d — **dylatacja**, patrz niżej; indeksy i, j biegną symetrycznie wokół zera, np. $-1, 0, 1$.) Liczba parametrów jednej warstwy: $C_{\text{out}} \cdot C_{\text{in}} \cdot K_t K_p + C_{\text{out}}$ (ostatni składnik to obciążenia b_o).

Przykład. Trzon sieci: $C_{\text{in}} = 9$, $C_{\text{out}} = H = 48$, filtr 3×7: $9 \cdot 48 \cdot 21 + 48 = 9120$ parametrów. Filtr obejmuje 3 klatki × 7 binów (7 binów $\approx$ 2,3 półtonu).

Warianty użyte w modelu:

1. **Konwolucja** 1×1 **(punktowa)** — w każdym punkcie miesza tylko kanały: $y_o[t, p] = b_o + \sum_c W_{o,c}\, x_c[t, p]$. To zwykła warstwa liniowa działająca niezależnie w każdym (t, p).
2. **Konwolucja głębokościowa (*depthwise*)** — każdy kanał ma własny filtr i kanały się nie mieszają (groups = H): $y_c[t, p] = b_c + \sum_j W_c[j]\, x_c[t, p + j]$. Parametrów $H \cdot K + H$ zamiast $H^2 K$. W modelu: filtr 1×5, czyli $48 \cdot 5 + 48 = 288$ parametrów; służy do uwzględnienia sąsiednich binów (rozstrojenie, nieharmoniczność strun).
3. **Konwolucja z dylatacją** d — filtr „rozciągnięty": pobiera próbki co d pozycji, nie zwiększając liczby parametrów. Przy trzech blokach $d = 1, 2, 4$ pole widzenia w czasie rośnie wykładniczo.

4. **Krok (*stride*) 3** — wynik liczymy co 3. pozycję. Używamy go raz, by zejść z binów 1/3 półtonu do półtonów: 159 → 53.

Pole recepcyjne (ile wejściowych klatek wpływa na jedną klatkę wyjścia). Filtr czasowy 3 z dylatacją d dodaje d klatek z każdej strony. Trzy bloki $d = 1, 2, 4$ dają $1 + 2 + 4 = 7$ klatek na stronę, zob. M9 i rozdz. 5.6.

M7. Funkcje nieliniowe: sigmoid, softmax, GELU

Bez nieliniowości głęboka sieć byłaby jedną wielką mnożarką macierzy. Dlatego po warstwach liniowych stosuje się nieliniowe „zgięcia".

Sigmoid (zamienia dowolną liczbę — *logit* — na prawdopodobieństwo):

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \in (0, 1).$$

$\sigma(0) = 0,5$; $\sigma(-3) = 0,047$; $\sigma(2) = 0,88$. Odwrotność to *logit* $z = \ln \frac{p}{1-p}$.

Softmax (zamienia wektor $z_1, \ldots, z_n$ na rozkład prawdopodobieństwa — nieujemne liczby sumujące się do 1):

$$\text{softmax}(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}.$$

Przykład: $z = (0,707;\ 0;\ 0,707) \Rightarrow e^z = (2,03;\ 1;\ 2,03)$, suma $5,06$, wynik $(0,401;\ 0,198;\ 0,401)$. Wartość $-\infty$ daje wagę 0 (tak „wyłączamy" niedozwolone pozycje).

GELU (gładka wersja „ReLU"; przepuszcza duże dodatnie wartości, tłumi ujemne):

$$\text{GELU}(z) = z \cdot \Phi(z) = z \cdot \tfrac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf} \tfrac{z}{\sqrt{2}}\right),$$

gdzie Φ to dystrybuanta rozkładu normalnego. $\text{GELU}(-1) = -0,159$, $\text{GELU}(0) = 0$, $\text{GELU}(1) = 0,841$, $\text{GELU}(2) = 1,954$.

M8. Normalizacja warstw, połączenia resztkowe, dropout

LayerNorm. Dla wektora cech $z \in \mathbb{R}^d$ (np. $d = 64$ kanałów w jednym punkcie):

$$\text{LN}(z)_i = \gamma_i \frac{z_i - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}} + \beta_i, \qquad \mu = \frac{1}{d}\sum_i z_i, \quad \sigma^2 = \frac{1}{d}\sum_i (z_i - \mu)^2.$$

Czyli: odejmij średnią, podziel przez odchylenie standardowe (wektor ma średnią 0 i wariancję 1), a potem pozwól sieci nauczyć się własnej skali γ_i i przesunięcia β_i ($2d$ parametrów). Stabilizuje uczenie: wartości nie rosną ani nie maleją w kolejnych warstwach.

Połączenie resztkowe (*residual*). Zamiast $y = F(x)$ liczymy

$$y = x + F(x).$$

Warstwa uczy się tylko **poprawki** do wejścia, a gradient może płynąć przez „skrót” x bez tłumienia — dzięki temu można układać wiele warstw. Wariant **pre-norm** stosowany w kontekście: $y = x + F(\mathrm{LN}(x))$.

Dropout ($p = 0,1$). Podczas uczenia każdy element jest z prawdopodobieństwem p zerowany, a pozostałe mnożone przez $1/(1-p)$ (żeby średnia się zgadzała). Zapobiega „wykuciu na pamięć”. Przy wnioskowaniu wyłączony.

M9. Uwaga (*attention*)

Intuicja. Chcemy, żeby każdy element sekwencji (np. klatka w czasie) mógł **wybrać**, na które inne elementy patrzeć i je uśrednić. Robi to mechanizm „zapytanie–klucz–wartość”: każdy element wystawia *zapytanie* (q: „czego szukam?”), *klucz* (k: „co oferuję?”) i *wartość* (v: „co przekażę, jeśli mnie wybierzesz”). Im bardziej zapytanie pasuje do klucza (duży iloczyn skalarny), tym większą wagę ma wartość.

Wzór. Dla sekwencji n wektorów $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^D$:

$$q_i = W_Q x_i, \quad k_i = W_K x_i, \quad v_i = W_V x_i,$$

$$y_i = \sum_j a_{ij} v_j, \qquad a_{ij} = \mathrm{softmax}_j\left(\frac{q_i \cdot k_j}{\sqrt{d_h}} + b_{j-i}\right)$$

- $q_i \cdot k_j = \sum_l q_{il} k_{jl}$ — iloczyn skalarny (miara podobieństwa);
- dzielenie przez $\sqrt{d_h}$ zapobiega zbyt dużym iloczynom (wtedy softmax byłby „twardy” i gradient znikałby);
- b_{j-i} — **wyuczona premia zależna od odległości** (względne kodowanie pozycji): sieć sama uczy się np. „pozycja o 12 półtonów wyżej jest szczególnie interesująca”. Jej wartości to parametry; osobne dla każdej głowy;
- wagi $a_{ij} \geq 0$ sumują się do 1 po j, więc y_i jest **średnią ważoną** wartości.

Wiele głów. Wektor $D = 64$ dzielimy na $n_h = 4$ części po $d_h = 16$ i liczymy uwagę osobno w każdej części („każda głowa szuka czego innego”), po czym sklejamy wyniki i mnożymy przez macierz wyjściową W_O.

Przykład liczbowy (jedna głowa, $d_h = 2$). Zapytanie $q = (1, 0)$, klucze $k_1 = (1, 0)$, $k_2 = (0, 1)$, $k_3 = (1, 1)$, wartości $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 2)$, $v_3 = (3, 3)$, bez premii: wyniki $q \cdot k/\sqrt{2} = (0,707;\ 0;\ 0,707) \rightarrow$ wagi softmax $(0,401;\ 0,198;\ 0,401)$ (jak w M7) $\rightarrow$ wynik
$y = 0,401\,(1, 0) + 0,198\,(0, 2) + 0,401\,(3, 3) = (1,604;\ 1,599)$.

Maskowanie. Pozycje niedozwolone dostają wynik $-\infty$, więc po softmaksie waga $= 0$. Tak realizuje się:

- okno lokalne ($|j - i| \leq W$),
- tryb **przyczynowy** (tylko $j \leq i$: model „na żywo”, który nie zna przyszłości),
- ignorowanie dopełnienia (poza nagraniem).

Koszt. Pełna uwaga na T klatkach potrzebuje T^2 wag. Okno $\pm W$ zmniejsza to do $\approx T \cdot (2W + 1)$. Implementacja (`model.py:LocalTimeAttention`) dzieli czas na bloki po W klatek; zapytania bloku patrzą na klucze trzech bloków (poprzedni, własny, następny), więc pamięć to $O(T \cdot 3W)$.

M10. Funkcje straty: jak model „wie”, że się myli

Intuicja. Strata $\mathcal{L}$ to jedna liczba mierząca, jak bardzo przewidywania odbiegają od prawdy. Uczenie = szukanie parametrów, które ją minimalizują.

Entropia krzyżowa dwuklasowa (BCE). Dla przewidywanego prawdopodobieństwa $p = \sigma(z)$ i etykiety $y \in [0, 1]$:

$$\ell_{\text{BCE}}(p, y) = -[\, y \ln p + (1 - y) \ln (1 - p)\,].$$

Dla $y = 1$: kara $-\ln p$ (gdy $p = 0,9$: $0,105$; gdy $p = 0,2$: $1,609$ — pewny błąd boli bardzo). Dla $y = 0$: kara $-\ln(1 - p)$ (gdy $p = 0,1$: $0,105$). Etykiety **miękkie** ($y = 0,4$) też są dozwolone — wtedy minimum jest przy $p = y$.

Waga klasy pozytywnej α (`pos_weight`). Początków nut jest bardzo mało w porównaniu z klatkami ciszy (większość mapy to zera). Żeby model nie nauczył się „zawsze odpowiadaj 0”, mnożymy człon pozytywny:

$$\ell_{\alpha}(p, y) = -[\, \alpha y \ln p + (1 - y) \ln (1 - p)\,].$$

W modelu $\alpha_{\text{onset}} = 4$, $\alpha_{\text{offset}} = 2$, $\alpha_{\text{frame}} = 1$. Przykład: $y = 1,\ p = 0,2, \alpha = 4 \rightarrow$ kara $4 \cdot 1,609 = 6,44$.

Średnia z maską. Nie każde miejsce ma etykietę (inne źródła danych mają inne adnotacje, a krótkie nagrania są dopełniane). Mnożymy stratę przez maskę $m \in \{0, 1\}$ i dzielimy przez liczbę aktywnych elementów:

$$\mathcal{L}_{\text{head}} = \frac{\sum m \cdot \ell}{\max(1, \sum m)}.$$

Błąd średniokwadratowy (MSE) dla głośności: $\ell = (\hat{v} - v)^2$, liczony tylko tam, gdzie głośność jest znana.

Entropia krzyżowa wieloklasowa (tabulatura): dla rozkładu softmax $\mathbf{p}$ po K klasach i prawdziwej klasy y:

$$\ell_{\text{CE}} = -\ln p_y.$$

Klasy z etykietą -1 (nieznane) są pomijane (`ignore_index`).

Strata łączna to ważona suma głów (zob. rozdz. 6):

$$\mathcal{L} = w_{\text{on}}\mathcal{L}_{\text{on}} + w_{\text{fr}}\mathcal{L}_{\text{fr}} + w_{\text{off}}\mathcal{L}_{\text{off}} + w_{\text{vel}}\mathcal{L}_{\text{vel}} + w_{\text{tab}}\mathcal{L}_{\text{tab}}.$$

M11. Optymalizacja: jak sieć się uczy

Spadek gradientu. Parametry θ (wszystkie wagi) zmieniamy w kierunku **przeciwnym do gradientu** straty (gradient = wektor pochodnych cząstkowych $\partial\mathcal{L}/\partial\theta_i$, wskazuje kierunek najszybszego wzrostu):

$$\theta \leftarrow \theta - \eta\, g, \qquad g = \nabla_\theta \mathcal{L},$$

gdzie η to *tempo uczenia* (*learning rate*). Gradient liczy się **wsteczną propagacją**: reguła łańcuchowa $\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))\, g'(x)$ stosowana warstwa po warstwie od wyjścia do wejścia. Nie liczy się go z całych

danych, tylko z małej **paczki** (*batch*, tu 16 wycinków po 192 klatki ≈ 4,4 s).

Adam / AdamW. Zwykły spadek gradientu ma kłopot, gdy różne parametry mają gradienty o bardzo różnej skali. Adam utrzymuje dla każdego parametru dwie średnie kroczące:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2,$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t}, \qquad \theta_t = \theta_{t-1} - \eta\left(\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t}+\varepsilon} + \lambda\theta_{t-1}\right)$$

- m_t — uśredniony kierunek (pęd, wygładza szum);
- v_t — uśredniony kwadrat gradientu (skala); dzielenie przez $\sqrt{\hat{v}_t}$ normalizuje krok: parametry o dużych gradientach dostają mniejsze kroki;
- $\hat{m}, \hat{v}$ — korekta obciążenia z początku uczenia (średnie startują od zera);
- domyślnie $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\varepsilon = 10^{-8}$;
- $\lambda\theta$ — **rozpad wag** (*weight decay*) oddzielony od gradientu (to właśnie odróżnia **AdamW** od Adama): delikatnie ściąga wagi do zera, co działa jak regularyzacja. W modelu $\lambda = 10^{-4}$.

Przykład pierwszego kroku ($t = 1$, $g = 2$): $m_1 = 0,2$, $v_1 = 0,004$, po korekcie $\hat{m}_1 = 2$, $\hat{v}_1 = 4$, krok $= \eta \cdot 2/(2 + 10^{-8}) \approx \eta$. Czyli pierwszy krok ma zawsze długość $\approx \eta$, niezależnie od skali gradientu.

Harmonogram tempa uczenia.

- *Rozgrzewka* (liniowo od 0 do η_0 przez n_w kroków — na początku sieć jest losowa i duże kroki ją rozwalą): $\eta(s) = \eta_0 \frac{s+1}{n_w}$ dla $s < n_w$.
- *Kosinus* (łagodne wygaszanie do zera, Loshchilov i Hutter 2017): dla ułamka postępu $q \in [0, 1]$

$$\eta(q) = \eta_0 \cdot \tfrac{1}{2}(1 + \cos \pi q).$$

Wartości dla $\eta_0 = 10^{-3}$: $q = 0 \to 10^{-3}$; $0,25 \to 8,5 \cdot 10^{-4}$; $0,5 \to 5 \cdot 10^{-4}$; $0,75 \to 1,5 \cdot 10^{-4}$; $1 \to 0$.

Przycinanie gradientu. Jeśli norma całego gradientu $\| g \|_2$ przekracza próg $c = 1$, skalujemy go: $g \leftarrow g \cdot \min(1, c/\| g \|_2)$. Chroni przed pojedynczym „wybuchowym” krokiem.

Mieszana precyzja (AMP). Obliczenia w 16-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych (szybciej, mniej pamięci); strata jest mnożona przez duży współczynnik (*GradScaler*), by małe gradienty nie wyzerowały się w float16, a potem dzielona z powrotem.

M12. Dekodowanie: od map prawdopodobieństw do listy nut

Sieć zwraca **mapy** $p_{\text{on}}(t,s), p_{\text{fr}}(t,s), p_{\text{off}}(t,s) \in (0,1)$ — dla każdej klatki i półtonu. Dekoder (deterministyczny algorytm bez uczenia) zamienia je w nuty za pomocą **progów** θ i **lokalnych maksimów**:

pik w czasie: $p(t,s) \geq \theta$, $p(t,s) \geq p(t-1,s)$, $p(t,s) > p(t+1,s)$.

(Lokalne maksimum, żeby szerokie „wzgórze” prawdopodobieństwa dało **jedną** nutę, nie kilka. Warunek $\geq$ z lewej i $>$ z prawej wybiera pierwszy z równych szczytów.) Szczegóły algorytmu w rozdz. 8.

M13. Miary jakości

Precyzja, czułość, F1. Gdy porównujemy listę nut systemu z wzorcem: TP (prawdziwie pozytywne: trafione nuty), FP (fałszywe alarmy: nuty systemu bez odpowiednika), FN (pominięte: nuty wzorca bez odpowiednika).

$$P = \frac{TP}{TP+FP}, \qquad R = \frac{TP}{TP+FN}, \qquad F_1 = \frac{2PR}{P+R} = \frac{2\,TP}{2\,TP+FP+FN}.$$

Precyzja = „jaka część moich nut jest dobra”, czułość = „jaką część prawdziwych nut znalazłem”, F1 = średnia harmoniczna (karze, gdy któraś jest mała). Przykład:
$TP = 80, FP = 20, FN = 20 \Rightarrow P = R = F_1 = 0,8.$

Kiedy nuta jest „trafiona” (standard `mir_eval`, Raffel i in. 2014). Para (nuta wzorca *i*, nuta systemu *j*) jest *dopuszczalna*, gdy jednocześnie:

1. $|\text{początek}_i - \text{początek}_j| \le 50$ ms,
2. $|1200 \log_2 \frac{f_i}{f_j}| \le 50$ ¢ (czyli tej samej wysokości z dokładnością do ćwierć tonu),
3. *(tylko w mierze „z końcem”)* $|\text{koniec}_i - \text{koniec}_j| \le \max(50\text{ ms}, 0,2 \cdot (\text{koniec}_i - \text{początek}_i))$.

Każda nuta może należeć do co najwyżej jednej pary, więc wybieramy **maksymalne skojarzenie** w grafie dwudzielnym algorytmem Hopcrofta–Karpa (1973), złożoność $O(E\sqrt{V})$. (50 ms to 2,15 klatki modelu — dlatego krok 23 ms zamiast 46 ms miał znaczenie.)

Miary klatkowe. Czas dzielimy na siatkę co 10 ms; w każdej komórce i dla każdej wysokości jest „brzmi/nie brzmi”. Wtedy TP, FP, FN liczymy po komórkach, a ponadto (Poliner i Ellis 2007)
Acc $= \frac{TP}{TP+FP+FN}$ i błędy względem liczby nut wzorca $N_{\text{ref}} = \sum_t n_{\text{ref}}(t)$:

$$E_{\text{sub}} = \frac{\sum_t [\min(n_{\text{ref}}, n_{\text{est}}) - n_{\text{cor}}]}{N_{\text{ref}}}, \quad E_{\text{miss}} = \frac{\sum_t \max(0, n_{\text{ref}} - n_{\text{est}})}{N_{\text{ref}}}, \quad E_{\text{fa}} = \frac{\sum_t \max(0, n_{\text{est}} - n_{\text{ref}})}{N_{\text{ref}}},$$

$$E_{\text{tot}} = \frac{\sum_t [\max(n_{\text{ref}}, n_{\text{est}}) - n_{\text{cor}}]}{N_{\text{ref}}} = E_{\text{sub}} + E_{\text{miss}} + E_{\text{fa}}.$$

Średnia precyzja (AP) — jakość samych map prawdopodobieństw, bez wyboru progu. Sortujemy wszystkie punkty malejąco po prawdopodobieństwie; po zejściu do n-tego punktu mamy precyzję P_n i czułość R_n (jakby próg leżał tuż pod nim):

$$\text{AP} = \sum_n (R_n - R_{n-1}) P_n$$

(pole pod krzywą precyzja–czułość).

Kalibracja (ECE) i Brier. Czy „0,8” znaczy naprawdę 80 %? Dzielimy przewidywania na $B = 15$ przedziałów po 1/15; w każdym porównujemy średnie przewidywanie z faktyczną częstością:

$$\text{ECE} = \sum_{b=1}^{B} \frac{|\mathcal{B}_b|}{N} |\bar{y}(\mathcal{B}_b) - \bar{p}(\mathcal{B}_b)|, \qquad \text{Brier} = \frac{1}{N}\sum_i (p_i - y_i)^2.$$

Mikro i makro. *Mikro*: sumujemy TP/FP/FN po wszystkich plikach i liczymy jedno F1 (długie pliki ważą więcej). *Makro*: liczymy F1 osobno dla każdego pliku i uśredniamy (każdy plik waży tyle samo; tak

raportuje się w publikacjach).

Przedział ufności bootstrap. Mamy wyniki $x_1, \ldots, x_n$ po plikach. Losujemy n plików **ze zwracaniem**, liczymy średnią; powtarzamy B razy (2000). Środkowe 95 % tych średnich (percentyle 2,5 i 97,5) to przedział ufności średniej. **Sparowany** bootstrap porównuje system A i B na *tych samych* plikach: bootstrapuje różnice $d_i = a_i - b_i$; jeśli przedział różnicy nie zawiera zera (a $p = \Pr(\bar{d}^* \le 0)$ jest małe), poprawa jest istotna statystycznie.

M14. Jak to wszystko się łączy (mapa myślowa)

$\underbrace{x[n]}_{\text{M1}} \xrightarrow[\text{M4, M5}]{\text{FFT + max + dB}} X \in \underbrace{\mathbb{R}^{T \times 9 \times 159}}_{\text{HCQT}} \xrightarrow[\text{M6, M3}]{\text{konwolucje harmoniczne}} h \in \underbrace{\mathbb{R}^{T \times 53 \times 64}}_{\text{cechy półtonów}} \xrightarrow[\text{M9, M8}]{\text{uwaga}}$ mapy $p \xrightarrow[\text{M12}]{\text{dekoder}}$ nuty $\xrightarrow[\text{M13}]{\text{F1}}$ wynik

Uczenie: M10 (strata) + M11 (AdamW, harmonogram).

CZĘŚĆ II. PRACA NAUKOWA

1. Wstęp

Zadanie. *Automatyczna transkrypcja muzyki* (AMT) polega na zamianie nagrania na zapis nutowy. Dla gitary dochodzą dwie trudności: (i) **wielogłosowość** — akord to 3–6 nut naraz, a alikwoty jednej nuty zlewają się z podstawami innych (błąd oktawowy; w naszych wynikach 24 % fałszywych alarmów klatkowych wypada w oktawie od prawdziwej nuty); (ii) **niejednoznaczność tabulatury** — ta sama wysokość da się zagrać na kilku strunach (np. E4 to struna 1 próg 0, struna 2 próg 5, struna 3 próg 9 itd.), a to, na której, wynika z brzmienia, a nie z samej wysokości.

Wkład Gen 6. (1) Cechy HCQT z krokiem 23 ms (poprzednio 46 ms) i dokładną zmianą próbkowania. (2) *Blok harmoniczny* — warstwa, która w każdym binie widzi jednocześnie bin własny oraz biny na alikwotach 0,5×, 1×, …, 6× (rozdz. 5.2). (3) Uwaga w czasie dwukierunkowa i **uwaga między wysokościami** (rozdz. 5.4–5.5). (4) Pięć głowic, w tym koniec nuty i tabulatura, z **maskami dostępności etykiet**, co pozwala uczyć na danych o różnych adnotacjach (rozdz. 6). (5) Dekoder z progami strojonymi na walidacji (rozdz. 8). (6) Pełna ewaluacja zgodna z `mir_eval` z przedziałami bootstrap (rozdz. 9).

2. Prace pokrewne

- **Cechy harmoniczne.** Bittner i in. (2017) wprowadzili HCQT jako wejście sieci do estymacji f0: warstwy transformaty o stałym ilorazie Q, w których kanały są przeskalowane o całkowite alikwoty. Gen 6 przejmuje tę ideę, ale licząc z FFT i dołączając alikwot 0,5×.

- **Transkrypcja fortepianu.** Hawthorne i in. (2018) w *Onsets and Frames* przewidują osobno początki nut i ramki, a głowica ramek dostaje wyjście głowicy początków. Gen 6 stosuje to samo sprzężenie (`onset_to_frame`).
- **Gitara.** GuitarSet (Xi i in. 2018) to nagrania z przetwornikiem heksafonicznym i adnotacją strunową; Wiggins i Kim (2019) zaproponowali miarę TDR dla tabulatury.
- **Uwaga.** Vaswani i in. (2017); względne premie pozycyjne: Shaw i in. (2018).
- **Pozostałe składniki:** LayerNorm (Ba i in. 2016), GELU (Hendrycks i Gimpel 2016), AdamW (Loshchilov i Hutter 2019), harmonogram kosinusowy (Loshchilov i Hutter 2017), konwolucje dylatowane (Yu i Koltun 2016), ewaluacja `mir_eval` (Raffel i in. 2014), bootstrap (Efron 1979).

3. Dane i etykiety

3.1. Zbiory

zbiór	nagrania	opis
klasyka, zestaw 1: uczenie / walidacja / test	5502 / 450 / 520	utwory z korpusu MIDI (MAESTRO v3 + music21) zagrane syntezatorem *gen_classical* na 27 instrumentach, 11 miejscach (pogłos), 4 formach utworu; utwór zawsze w jednym zbiorze
klasyka, zestaw 2	9135 (tylko uczenie)	inne ziarna losowe: transpozycje, tempa, obsady, miejsca
środowiska gitarowe	888	gitara w losowym pomieszczeniu z szumem, brumem i stukami
GuitarSet (prawdziwa gitara)	168 / 12 / 180	gracze 00–02 uczenie, funk gracza 02 walidacja, gracze 03–05 test

Razem ok. 16 850 nagrań; do uczenia ok. 15 600 (ok. 56 h). Test: **700 nagrań** (180 GuitarSet + 520 klasyki) — utwory i gracze niewidziani w uczeniu. Z tego **tylko GuitarSet jest prawdziwą gitarą**; większość danych jest syntetyczna (to ważne dla oceny wniosków, rozdz. 11).

3.2. Mapy celów

Dla nuty o wysokości MIDI m, początku t_{on}, końcu t_{off} (i ewentualnie końcu słyszalnym t_a: $t_{\text{end}} = \min(t_{\text{off}}, t_a)$) definiujemy półton $s = m - 36$ oraz mapy (τ_t — środek klatki, M4; $\Delta = 256/f_s$ — czas klatki):

- **brzmi:** $y_{\text{fr}}(t, s) = 1 \;\Leftrightarrow\; t_{\text{on}} - \frac{1}{2}\Delta \le \tau_t \le \max(t_{\text{end}}, t_{\text{on}})$. Dolna granica o pół klatki wcześniej gwarantuje, że klatka początku zawsze też „brzmi” (poprawka względem Gen 5, gdzie w tej klatce etykieta bywała 0, mimo że dekoder wymaga $p_{\text{fr}} \ge 0,3$);
- **początek:** $k = \text{round}((t_{\text{on}} f_s - N_L/2)/256)$; $y_{\text{on}}(k, s) = 1$, a w klatkach $k \pm 1$ wartość **miękka** $0,4$ (w razie nakładania bierze się maksimum). Miękkie etykiety nie karzą sieci za niepewność ±1 klatki (±23 ms);
- **koniec:** jak początek, dla t_{off};
- **głośność:** $y_{\text{vel}}(k, s) =$ głośność 0–1 w klatce początku, z maską $= 1$ tylko tam, gdzie jest znana;
- **tabulatura:** dla struny i klasa $c_i(t) \in \{0, 1, \ldots, 20\}$: 0 = struna milczy, $1 + f$ = gra próg $f \in \{0, \ldots, 19\}$, gdzie $f = m - o_i$ i o_i to wysokość struny pustej. Nieznane: −1.

3.3. Dostępność etykiet

Każde nagranie niesie wektor dostępności $\mathbf{a} \in \{0, 1\}^5$ (które z głowic: początek, brzmi, koniec, głośność, tabulatura ma *naprawdę* zaadnotowane). Strata (rozdz. 6) mnoży błąd głowicy przez a_{head}. Dzięki temu można mieszać źródła, np. GuitarSet (ze strunami, bez głośności) i MIDI (bez strun).

4. Cechy wejściowe

Wejściem jest tensor HCQT $X \in \mathbb{R}^{T \times 9 \times 159}$ zdefiniowany w M4–M5. Parametry:

parametr	wartość	uzasadnienie
f_s	11 025 Hz	dokładna zmiana próbkowania (poprzednio silnik C++ dzielił przez liczbę całkowitą, więc przy 48 kHz dawał 12 kHz i inne biny)
krok	256 próbek = 23,2 ms	tolerancja początku w ewaluacji to 50 ms = 2,15 klatki
okna	4096 (372 ms), 1024 (93 ms)	rozdzielczość tonów (4,9 Hz przy E2) vs rozdzielczość czasu
zero-padding	× 4	gładkie położenie piku
zakres	MIDI 36–88, 53 półtony	najniższa struna (drop C) – ok. 24. próg wysokiej E
biny	3 na półton (159)	tolerancja rozstrojenia ±33 ¢
alikwoty	długie: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5. krótkie: 1; 2; 3	M3
normalizacja	99,5. percentyl, zakres 60 dB, przycięcie 1,3	niezależność od głośności nagrania

5. Architektura sieci

5.1. Przepływ tensorów

Niech B — rozmiar paczki. Kolejne kształty (`model.py:Gen6.encode/forward`):

etap	kształt	operacja
wejście	$[B, 9, T, 159]$	HCQT
trzon	$[B, 48, T, 159]$	konwolucja 3×7 + GELU
3 bloki harmoniczne	$[B, 48, T, 159]$	rozdz. 5.2
zejście	$[B, T, 53, 64]$	konwolucja 1×3, krok 3, + osadzenie wysokości
2 warstwy kontekstu	$[B, T, 53, 64]$	uwaga w czasie + między wysokościami + FF
LayerNorm	$[B, T, 53, 64]$	
głowice	początek/brzmi/koniec/głośność $[B, T, 53]$; tabulatura $[B, T, 6, 21]$	rozdz. 5.6

Łącznie **249 219 parametrów** (rozbicie w dodatku A).

5.2. Blok harmoniczny

To najważniejsza nowość. Niech $x \in \mathbb{R}^{H \times T \times P}$ (wejście bloku) i $K = \{-36, 0, 36, 57, 72, 84, 93\}$ — zestaw przesunięć z M3. Zdefiniujmy przesunięcie osi binów

$$\text{shift}_k(h)[\cdot, t, p] = h[\cdot, t, p + k] \quad \text{(zero poza zakresem).}$$

Blok liczy:

$$\tilde{h} = \text{LN}_{\text{kan}}(x), \qquad u = W_h\,[\,\text{shift}_{k_1}(\tilde{h}) \,\|\, \cdots \,\|\, \text{shift}_{k_7}(\tilde{h})],$$

$$v = \text{GELU}\,(\,\text{DW}_{1\times 5}\,(\,\text{GELU}\,(u))), \qquad w = \text{Conv}^{(d)}_{3\times 1}(v), \qquad y = x + \text{Drop}\,(\,\text{GELU}\,(w))$$

- $\|$ — sklejenie wzdłuż osi kanałów (7 kopii po $H = 48$ daje 336 kanałów);
- W_h — konwolucja 1×1 z $336 \to 48$ kanałów (16 176 parametrów);
- **sens:** w pozycji p (kandydat na f_0) sieć dostaje *jednocześnie* energię z 7 miejsc: subharmonicznej, podstawy i alikwotów 2–6. W_h uczy się „wzorca nuty”. Skoro oś jest logarytmiczna, wzorzec jest ten sam dla każdej wysokości (M3). Poprzednia generacja miała tylko konwolucje 3×7 i jedną warstwę „oktawa wyżej/niżej”;
- $\text{DW}_{1\times 5}$ — filtr głębokościowy po sąsiednich binach (M6): rozstrojenie i nieharmoniczność (sztywna struna ma alikwoty nieco wyżej niż hf_0);
- $\text{Conv}^{(d)}_{3\times 1}$ — filtr w czasie z dylatacją $d \in \{1, 2, 4\}$ w kolejnych blokach.

5.3. Zejście do półtonów i osadzenie wysokości

Konwolucja 1×3 z krokiem 3 sprowadza 159 binów do 53 półtonów (wyjście s widzi biny $3s, 3s + 1, 3s + 2$) i zwiększa liczbę kanałów z 48 do $D = 64$. Do wyniku dodajemy wyuczony wektor $e_s \in \mathbb{R}^{64}$ dla każdego półtonu (*osadzenie wysokości*, $53 \cdot 64 = 3392$ parametrów):

$$h^{(0)}_{t,s} = \mathrm{Conv}_{1\times 3,\ \text{stride } 3}\,(y)_{t,s} + e_s\,.$$

Dzięki e_s sieć wie, w którym rejestrze jest kandydat (niskie nuty gitary zachowują się inaczej niż wysokie).

5.4. Uwaga w czasie

Dla każdej wysokości s osobno, sekwencja $h_{1,s}, \ldots, h_{T,s}$ przechodzi przez uwagę (M9) z oknem $|j - i| \le W = 43$ klatek ($43 \cdot 23{,}2$ ms ≈ 1 s) w obie strony:

$$a^{(\text{time})}_{ij} = \mathrm{softmax}_{j:\ |j-i|\le W}\left(\frac{q_i \cdot k_j}{\sqrt{d_h}} + b^{(\text{time})}_{j-i}\right), \qquad d_h = D/n_h = 16.$$

Premia $b^{(\text{time})}$ ma $2W + 1 = 87$ wartości na głowę. Cel: zdecydować, czy nuta „trwa dalej”, jest ponownym szarpnięciem, czy kończy się, na podstawie kontekstu ±1 s. Wariant przyczynowy (`causal=True`) dopuszcza tylko $j \le i$ (tryb na żywo). Poprzednia generacja miała uwagę wyłącznie wstecz, choć analizowała całe nagranie.

5.5. Uwaga między wysokościami (nowość)

W jednej klatce t traktujemy 53 półtony jako sekwencję i stosujemy uwagę (M9) **bez okna** (53 elementy):

$$a^{(\text{pitch})}_{ij} = \mathrm{softmax}_j\left(\frac{q_i \cdot k_j}{\sqrt{d_h}} + r_{j-i}\right), \qquad j - i \in \{-52, \ldots, 52\}.$$

Premia r ma $2S - 1 = 105$ wartości na głowę; może się nauczyć, że odległości 12 (oktawa), 19 (oktawa + kwinta), 24 itd. są wyjątkowe — dokładnie te, w których alikwoty jednej nuty zlewają się z innymi nutami. Sieć ma więc mechanizm, by rozstrzygnąć „ten pik w $2f_0$ jest alikwotem nuty niżej czy osobną nutą”. Uwaga ta widzi też **akord jako całość**.

5.6. Warstwa kontekstu i pole widzenia

Jedna warstwa kontekstu (pre-norm, M8) liczy kolejno:

$$h' = h + \mathrm{Drop}\,(\,\mathrm{TA}\,(\,\mathrm{LN}\,(h))), \quad h'' = h' + \mathrm{Drop}\,(\,\mathrm{PA}\,(\,\mathrm{LN}\,(h'))), \quad h''' = h'' + \mathrm{Drop}\,(\,\mathrm{FF}\,(\,\mathrm{LN}\,(h'')))),$$

gdzie TA — uwaga w czasie, PA — uwaga między wysokościami, a $\mathrm{FF} = W_2\ \mathrm{GELU}\,(W_1 z)$ z $W_1 : \mathbb{R}^{64} \to \mathbb{R}^{256}, W_2 : \mathbb{R}^{256} \to \mathbb{R}^{64}$ (rozszerzenie ×4 jest standardem w transformerach). Warstwy są dwie.

Pole widzenia w czasie (ile klatek z każdej strony wpływa na wynik): trzon i bloki harmoniczne: $1 + (1 + 2 + 4) \cdot 1 = 8$; dwie warstwy kontekstu: $2 \cdot 2 \cdot 43 = 172$. Razem

halo = 8 + 172 = 180 klatek ≈ 4, 2 s.

Wnioskowanie na całym nagraniu (`Gen6.predict`) dzieli je na kawałki po 512 klatek z zakładką 180 klatek z każdej strony i odrzuca zakładkę, więc wynik **nie zależy od długości kawałka** (sprawdza to test).

5.7. Głowice

Wszystkie operują na $h_{t,s} = \mathrm{LN}(h^{(2)}_{t,s}) \in \mathbb{R}^{64}$. Każda to małe MLP $\mathrm{MLP}(z) = W_2\ \mathrm{GELU}(W_1 z)$:

$$p_{\mathrm{on}} = \sigma(\mathrm{MLP}_{\mathrm{on}}(h)), \qquad p_{\mathrm{fr}} = \sigma(\mathrm{MLP}_{\mathrm{fr}}([h;\ \mathrm{sg}(p_{\mathrm{on}})])),$$

$$p_{\mathrm{off}} = \sigma(\mathrm{MLP}_{\mathrm{off}}(h)), \qquad \hat{v} = \sigma(\mathrm{MLP}_{\mathrm{vel}}(h)),$$

gdzie $[\cdot\,;\,\cdot]$ to sklejenie (65 wejść do głowicy „brzmi"), a $\mathrm{sg}(\cdot)$ — *stop-gradient* (`.detach()`): głowica „brzmi" dostaje p_{on} jako cechę, ale jej strata nie zmienia głowicy początku (jak w *Onsets and Frames*).

Obciążenia ostatnich warstw są zainicjowane na −3 (początek, koniec) i −2 (brzmi): na starcie $\sigma(-3) = 0,047$ i $\sigma(-2) = 0,119$, czyli sieć od początku „spodziewa się", że nut jest mało, zamiast zaczynać od 0,5 i mozolnie się tego uczyć.

Głowica tabulatury. Dla struny $i \in \{1..6\}$ z pustą wysokością o_i i progu $f \in \{0..19\}$ odpowiedni półton to $s_{i,f} = o_i + f - 36$ (o ile mieści się w $[0, 52]$; reszta jest maskowana jako $-\infty$). Logit:

$$g_{i,f}(t) = w_i^{\top} h_{t,\,s_{i,f}} + c_i + \beta_{i,f},$$

gdzie $w_i \in \mathbb{R}^{64}$, c_i — wagi i obciążenie *osobne dla struny*, a $\beta_{i,f}$ — wyuczona premia za próg (wysokie progi są rzadsze). Klasę „struna milczy" dostaje się z maksimum cech po półtonach, które ta struna może zagrać:

$$g_{i,\varnothing}(t) = \mathrm{MLP}_{\mathrm{sil}}\left(\max_{f} h_{t,s_{i,f}}\right) \quad \text{(maksimum po } f \text{ dla każdego kanału osobno).}$$

Wynik: wektor 21 logitów na strunę, a $p_i = \mathrm{softmax}(g_{i,\varnothing}, g_{i,0}, \ldots, g_{i,19})$ (M7). Ten projekt ma zaletę: logit „struna i gra próg f" jest liczony z cech **tego półtonu**, który ten próg produkuje, więc tabulatura jest powiązana z detekcją wysokości.

6. Funkcja straty

Niech $\mathrm{valid}_t \in \{0, 1\}$ oznacza, że klatka t nie jest dopełnieniem krótkiego wycinka. Maski: $m_{\mathrm{head}}(t, s) = \mathrm{valid}_t \cdot a_{\mathrm{head}}$.

$$\mathcal{L}_{\mathrm{on}} = \frac{\sum m_{\mathrm{on}}\ \ell_{\alpha=4}(p_{\mathrm{on}}, y_{\mathrm{on}})}{\sum m_{\mathrm{on}}}, \quad \mathcal{L}_{\mathrm{fr}} = \frac{\sum m_{\mathrm{fr}}\ \ell_{\alpha=1}(p_{\mathrm{fr}}, y_{\mathrm{fr}})}{\sum m_{\mathrm{fr}}}, \quad \mathcal{L}_{\mathrm{off}} = \frac{\sum m_{\mathrm{off}}\ \ell_{\alpha=2}(p_{\mathrm{off}}, y_{\mathrm{off}})}{\sum m_{\mathrm{off}}},$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{vel}} = \frac{\sum \mu(\hat{v} - y_{\mathrm{vel}})^2}{\max(1, \sum \mu)}, \quad \mu = y_{\mathrm{vel_mask}} \cdot m_{\mathrm{vel}}, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{tab}} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{(t,i) \in \mathcal{V}} -\ln p_i(t)[c_i(t)],$$

gdzie ℓ_a to ważone BCE z M10, a $\mathcal{V}$ — zbiór par (klatka, struna) z znaną etykietą i $\text{valid}_t = 1$, $a_{\text{tab}} = 1$. Całość:

$$\mathcal{L} = 1,0\,\mathcal{L}_{\text{on}} + 1,0\,\mathcal{L}_{\text{fr}} + 0,5\,\mathcal{L}_{\text{off}} + 0,5\,\mathcal{L}_{\text{vel}} + 0,5\,\mathcal{L}_{\text{tab}}$$

(domyślnie bez straty ogniskowej: $\gamma = 0$, bez wygładzania etykiet.) Uwaga o głośności: **żadne źródło danych nie ma etykiet głośności**, więc $\sum \mu = 0$, $\mathcal{L}_{\text{vel}} = 0$ i głowica głośności pozostaje nieuczona (jej wyjście nie jest zwracane).

7. Uczenie

- **Optymalizator:** AdamW, $\lambda = 10^{-4}$, przycinanie gradientu do normy 1, mieszana precyzja fp16 na GPU Tesla T4.
- **Paczka:** 16 losowych wycinków po 192 klatki (4,4 s). Źródło losowane z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do wag (klasyka 0,5; GuitarSet 0,3; środowiska 0,2), nagranie proporcjonalnie do długości.
- **Harmonogram:** rozgrzewka 1000 kroków, potem kosinus (M11). Sesja 1: $\eta_0 = 10^{-3} \rightarrow 0$, 36 epok × 1000 kroków. Sesja 3: restart $4 \cdot 10^{-4}$, dodane dane zestawu 2 i augmentacje (12 epok, zatrzymana przez wczesne zatrzymanie — błąd konfiguracji, jak odnotowano w dzienniku). Sesja 4: wznowienie od epoki 47, $3 \cdot 10^{-4} \rightarrow 0$ kosinusem od *czasu* (harmonogram kończy się dokładnie w terminie), 49 epok. Razem **97 epok**, 7,3 + 2,9 + 11 ≈ 21 h uczenia.
- **Wybór modelu:** epoka o najwyższym F1 nut na stałej próbie walidacyjnej 180 nagrań ze wszystkich źródeł: epoka 29 (89,42 %) w sesji 1, epoka **81 (90,27 %)** w sesji 4 — to jest model końcowy.
- **Augmentacje** (każda losowana niezależnie): zmiana poziomu ±6 dB (dodanie $g/60$ do wartości znormalizowanych), szum gaussowski $\sigma = 0,02$, maskowanie pasm i chwil (SpecAugment), zmiana tempa $\times \exp(\mathcal{U}(-\ln 1,12, \ln 1,12))$ z $p = 0,5$ przez rozciągnięcie wycinka i map, **rozstrojenie** (przesunięcie cech o ±1 bin = ±33 ¢, etykiety bez zmian; $p = 0,3$), **niedokładne etykiety** (przesunięcie początków/końców o ±1 klatkę; $p = 0,3$), transpozycja o ±2 półtony ($p = 0,3$; tabulatura wtedy nieznana).

8. Dekoder

Wejście: mapy $p_{\text{on}}, p_{\text{fr}}, p_{\text{off}}$ (prawdopodobieństwa), opcjonalnie $\hat{v}$ i tabulatura. Dla każdego półtonu s niezależnie, przeglądając klatki $t = 1..T$ (stan: początek `start`, ostatnia klatka `last`, licznik przerwy `gap`):

1. **Piki początków:** $\text{pk}_{\text{on}}(t,s) \Leftrightarrow$ lokalne maksimum $p_{\text{on}} \geq \theta_{\text{on}}$ (M12) **i** $p_{\text{fr}}(t,s) \geq \theta_{\text{on,fr}}$.
2. **Start nuty:** na piku początku rozpoczynamy nową nutę (jeśli trwała poprzednia, kończymy ją — to ponowne szarpnięcie). *Alternatywnie* (gdy nie ma piku) nuta startuje, jeśli $p_{\text{fr}} \geq \theta_{\text{start}}$ przez $n_{\min}$ kolejnych klatek.

3. **Trwanie:** dopóki $p_{\text{fr}}(t, s) \geq \theta_{\text{fr}}$, nuta trwa (`last = t`, `gap = 0`); w przeciwnym razie `gap +=` 1, a gdy `gap` $> g_{\max}$, nuta się kończy.
4. **Koniec z głowicy końca:** jeżeli t jest lokalnym maksimum $p_{\text{off}} \geq \theta_{\text{off}}$ i $t >$ `start`, nuta kończy się w t.
5. **Wynik nuty:** wysokość $36 + s$; początek $t_0 = \max(0, \tau_{\text{start}})$; koniec $t_1 = \max(t_0 + d_{\min}, \tau_{\text{last}} + \Delta/2)$; pewność = średnie p_{fr} w klatkach nuty; głośność $= \hat{v}(\text{start}, s)$; **struna**

   $$i^{*} = \arg \max_{i:\, 0 \leq m - o_i < 20} \frac{1}{|\mathcal{N}|} \sum_{t \in \mathcal{N}} p_i(t)[\,1 + (m - o_i)\,],$$

   czyli struna o największym średnim prawdopodobieństwie „gram właśnie ten próg” w klatkach nuty $\mathcal{N}$.
6. **Scalanie duplikatów:** dwie nuty tej samej wysokości o początkach bliższych niż θ_{merge} stają się jedną (dłuższą).

Nuty o mniej niż $n_{\min} = 2$ klatkach są odrzucane.

Strojenie progów. Progi są hiperparametrami, nie parametrami uczonymi gradientem (dekoder nie jest różniczkowalny). Stroimy je na **walidacji** (222 nagrania: 12 GuitarSet, 150 klasyki, 60 środowisk) *przeszukiwaniem po współrzędnych*: po kolei dla każdego progu sprawdzamy siatkę wartości, zostawiamy najlepszą, powtarzamy dwa przebiegi. Cel:

$$J = 100 \cdot \frac{\sum_z w_z \, \frac{1}{2}(F_{\text{on}} + \bar{F}_{\text{on+off}})_z}{\sum_z w_z}, \qquad w_{\text{GuitarSet}} = 0,4,\ w_{\text{klasyka}} = 0,4,\ w_{\text{środowiska}} = 0,2.$$

próg	domyślny	dostrojony
θ_{on} (próg początku)	0,5	**0,6**
$\theta_{\text{on,fr}}$ (wymagane p_{fr} przy początku)	0,3	**0,1**
θ_{fr} (trwanie)	0,5	**0,6**
θ_{off} (maksimum końca)	0,5	**0,8**
θ_{start} (nuta bez początku)	0,7	**1,01** (wyłączone)
$n_{\min}$ (min. długość, klatki)	2	2
$g_{\max}$ (przerwa, klatki)	1	**2**
θ_{merge} [s]	0,03	**0,08**
$d_{\min}$ [s]	0,06	0,06

Największy wkład dało wyłączenie nut bez wykrytego początku (+0,75 pkt celu); pozostałe zmiany — po 0,02–0,12 pkt, czyli na granicy szumu. Cel na walidacji wzrósł z 79,57 do 80,87.

9. Protokół ewaluacji

Wszystkie miary (M13) są liczone przez ten sam moduł numpy, który przyjmuje listy nut, więc tak samo ocenia Gen 6 i wyniki innych generacji silnika. Implementacje porównano z `mir_eval` 0.8 z dokładnością 10^{-9} (testy automatyczne). Raportujemy:

- **F1 nut** (początek ±50 ms, wysokość ±50 ¢) — główna miara;
- **F1 nut z końcem** (dodatkowo koniec w tolerancji $\max(50\ \text{ms}, 0, 2L)$);
- **F1 klatkowe** (siatka 10 ms);
- mediana błędu początku, AP map, ECE, pokrycie czasu nuty, błąd oktawowy;
- tabulatura: F1 par (struna, próg), odsetek poprawnych strun, TDR (Wiggins i Kim 2019);
- statystyka **makro** (średnia po nagraniach) z 95 % przedziałem bootstrap po plikach oraz sparowany bootstrap przy porównaniach.

Zasada oddzielenia danych: progi dekodera stroiliśmy na walidacji; test (700 nagrań) nie brał udziału ani w uczeniu, ani w wyborze epoki, ani w strojeniu progów. Najlepszy próg początków obliczony *na teście* (0,82) jest podany tylko informacyjnie.

10. Wyniki

10.1. Przebieg uczenia

F1 nut na walidacji (stała próba 180 nagrań): epoka 0: 69,7 %; epoka 5: 84,2 %; epoka 10: 86,1 %; epoka 20: 88,3 %; epoka 29: **89,42 %**; po restarcie i dodaniu danych 88,6–89,15 % (sesja 3, ostrożny spadek, bo dane są trudniejsze, a η wzrosło); sesja 4: 89,05 % (epoka 48) → 90,0–90,3 % w epokach 74–96, najlepsza **epoka 81: 90,27 %**. Strata tabulatury: 0,61 → 0,040 w sesji 1.

10.2. Test: model końcowy (epoka 81), 700 nagrań, makro

	domyślny dekoder	dostrojony dekoder	zmiana (sparowany bootstrap 95 %)
F1 nut	85,9 [85,0; 86,8]	**86,6**	+0,64 [0,46; 0,83]
F1 nut z końcem	69,4 [67,9; 71,0]	**70,0**	+0,59 [0,32; 0,85]
F1 klatkowe	88,5 [87,9; 89,1]	87,3	−1,29 [−1,50; −1,10]
precyzja / czułość nut	88,8 / 84,2	93,5 / 82,1	precyzja w górę, czułość w dół

Interpretacja: dostrojony dekoder jest ostrożniejszy — produkuje mniej fałszywych nut (precyzja +4,7 pkt), kosztem pomijania kilku prawdziwych (czułość −2,1 pkt). Dla listy nut (MIDI, tabulatura) to korzystny kompromis; miara klatkowa na tym traci, bo krótsze nuty pokrywają mniej czasu (pokrycie czasu nut 85,1 % → 81,1 %).

10.3. GuitarSet (prawdziwa gitara, gracze 03–05)

	Gen 5	Gen 6 (sesja 1)	Gen 6 końcowy	Gen 6 końcowy + dostrojony dekoder
F1 nut, razem	79,5	86,6	87,2	nie raportowano łącznie
akompaniament / melodie	75,6 / 83,4	84,4 / 88,8	85,1 / 89,2	**87,3 / 90,7**
nuty z końcem, razem	40,9	73,0	74,8	akompaniament 72,7, melodie 80,7

Tabulatura (końcowy model, domyślny dekoder, GuitarSet): akompaniament — F1 par struna-próg 82,2 %, poprawna struna 91,3 %, TDR 91,7 %; melodie — 75,1 %, 83,2 %, 84,6 %.

Liczby Gen 5 pochodzą z opisu projektu (ten sam podział GuitarSet 03–05). Dla dostrojonego dekodera dziennik podaje tylko podgrupy (akompaniament, melodie), stąd brak wartości łącznej.

10.4. Zróżnicowanie instrumentów (sesja 1, makro F1 nut)

Najlepiej: ukulele 94,2 %, pizzicato 93,7 %, gitara elektryczna 90,0 %, klarnet 89,7 %, gitara klasyczna 89,9 %. Najsłabiej: chór 56,0 %, kontrabas 71,0 %, wiolonczela 71,3 %, syntezator 72,8 %, akordeon 74,6 %, skrzypce 75,4 %. Wzorzec jest zgodny z fizyką problemu: instrumenty o szarpniętym, wyraźnym początku (gitara, ukulele, pizzicato) są łatwe; instrumenty smyczkowe, wokalne i z wibrato mają rozmyty początek (tolerancja 50 ms jest trudna) i bogate alikwoty.

10.5. Szybkość

Nagranie 39 s, 4 rdzenie CPU: cechy 1,9 s + sieć 2,1 s ≈ 4,0 s, czyli **0,10 czasu nagrania**; 1 wątek: 0,30. Trzy minuty gry to ok. 19 s na 4 rdzeniach, 26–54 s na 1–2 rdzeniach.

11. Dyskusja i ograniczenia

1. **Dane syntetyczne.** Tylko GuitarSet (168 nagrań w uczeniu) jest prawdziwą gitarą; poprawa z kolejnych sesji (więcej danych syntetycznych) dała na GuitarSet najmniej (+0,4/+0,7 pkt). Dokładność na gitarze z innego mikrofonu, pokoju lub piezo jest niezmierzona; przewidziano dostrajanie na nagraniach piezo, brak jeszcze danych.
2. **Brak badań ablacyjnych.** Nie zmierzono osobno wpływu bloków harmonicznych, uwagi między wysokościami, poszczególnych augmentacji ani długości uczenia. Poprawa Gen 5 → Gen 6 jest łączna (cechy, architektura, dane, głowice). Teza, że uwaga między wysokościami ogranicza błędy oktawowe, jest motywacją projektową, nie wynikiem eksperymentu. Błąd oktawowy pozostaje wysoki (24,4 % fałszywych alarmów klatkowych).

3. **Głośność** — głowica nieuczona (brak etykiet).
4. **Progi dekodera** strojono na niewielkiej walidacji (222 nagrania, z czego tylko 12 prawdziwej gitary); zysk na teście (+0,64) jest o połowę mniejszy niż na walidacji (+1,30), co jest typowe dla strojenia na ograniczonym zbiorze.
5. **Wybór epoki** po walidacji, która zawiera także GuitarSet (12 nagrań) — niewielkie ryzyko nadmiernego dopasowania do walidacji.
6. **Nie sprawdzono** zachowania w trybie przyczynowym (`causal=True`) ani w C++/WASM (przeniesienie wag do silnika jest zaplanowane).

12. Podsumowanie

Gen 6 łączy cztery pomysły: (i) cechy HCQT z drobniejszym krokiem czasowym, (ii) *blok harmoniczny*, który widzi cały szereg alikwotów kandydata na wysokość, (iii) uwagę w czasie i między wysokościami, (iv) uczenie wielozadaniowe z maskami dostępności etykiet. Przy 249 tys. parametrów model osiąga makro-F1 nut 86,6 % na 700 niewidzianych nagraniach, a na GuitarSet 87,3 % (akompaniament) i 90,7 % (melodie), wobec 75,6 % i 83,4 % w poprzedniej generacji, przy czasie analizy 0,1 czasu nagrania na 4 rdzeniach. Główne otwarte problemy: błędy oktawowe, brak danych prawdziwej gitary, brak ablacji.

Literatura

1. Bittner, R. M., McFee, B., Salamon, J., Li, P., Bello, J. P. (2017). *Deep salience representations for F0 estimation in polyphonic music.* ISMIR.
2. Hawthorne, C., Elsen, E., Song, J., Roberts, A., Simon, I., Raffel, C., Engel, J., Oore, S., Eck, D. (2018). *Onsets and Frames: Dual-objective piano transcription.* ISMIR.
3. Xi, Q., Bittner, R. M., Pauwels, J., Ye, X., Bello, J. P. (2018). *GuitarSet: A dataset for guitar transcription.* ISMIR.
4. Wiggins, A., Kim, Y. (2019). *Guitar tablature estimation with a convolutional neural network.* ISMIR.
5. Vaswani, A. i in. (2017). *Attention is all you need.* NeurIPS.
6. Shaw, P., Uszkoreit, J., Vaswani, A. (2018). *Self-attention with relative position representations.* NAACL.
7. Ba, J. L., Kiros, J. R., Hinton, G. E. (2016). *Layer normalization.* arXiv:1607.06450.
8. Hendrycks, D., Gimpel, K. (2016). *Gaussian error linear units (GELUs).* arXiv:1606.08415.
9. Kingma, D. P., Ba, J. (2015). *Adam: A method for stochastic optimization.* ICLR.
10. Loshchilov, I., Hutter, F. (2019). *Decoupled weight decay regularization.* ICLR.
11. Loshchilov, I., Hutter, F. (2017). *SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts.* ICLR.
12. Yu, F., Koltun, V. (2016). *Multi-scale context aggregation by dilated convolutions.* ICLR.
13. Raffel, C., McFee, B., Humphrey, E. J., Salamon, J., Nieto, O., Liang, D., Ellis, D. P. W. (2014). *mir_eval: A transparent implementation of common MIR metrics.* ISMIR.

14. Poliner, G. E., Ellis, D. P. W. (2007). *A discriminative model for polyphonic piano transcription.* EURASIP J. Adv. Signal Process.
15. Hopcroft, J. E., Karp, R. M. (1973). *An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs.* SIAM J. Comput. 2(4).
16. Efron, B. (1979). *Bootstrap methods: Another look at the jackknife.* Ann. Statist. 7(1).
17. Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., Weinberger, K. Q. (2017). *On calibration of modern neural networks.* ICML.

Dodatek A. Skąd się bierze 249 219 parametrów

Konfiguracja końcowa: $H = 48$, $D = 64$, $n_h = 4$, $S = 53$, $W = 43$. Obliczone ręcznie wg wzoru z M6 i sprawdzone z liczbą podaną w dzienniku uczenia.

element	obliczenie	parametry
trzon: Conv 3×7, $9 \to 48$	$9 \cdot 48 \cdot 21 + 48$	9 120
blok harmoniczny (×3): LN(48)	$2 \cdot 48$	96
— Conv 1×1, $336 \to 48$	$336 \cdot 48 + 48$	16 176
— Depthwise 1×5	$48 \cdot 5 + 48$	288
— Conv 3×1, $48 \to 48$	$48 \cdot 48 \cdot 3 + 48$	6 960
— suma bloku × 3	$23\,520 \cdot 3$	70 560
zejście: Conv 1×3, $48 \to 64$	$48 \cdot 64 \cdot 3 + 64$	9 280
osadzenie wysokości	$53 \cdot 64$	3 392
warstwa kontekstu (×2): LN ×3	$3 \cdot 128$	384
— uwaga w czasie: W_{QKV}, W_O, premia	$12\,480 + 4\,160 + 4 \cdot 87$	16 988
— uwaga między wysokościami	$12\,480 + 4\,160 + 4 \cdot 105$	17 060
— FF: $64 \to 256 \to 64$	$16\,640 + 16\,448$	33 088
— suma warstwy × 2	$67\,520 \cdot 2$	135 040
LayerNorm końcowy	$2 \cdot 64$	128
głowica początku	$(64 \cdot 64 + 64) + (64 + 1)$	4 225
głowica „brzmi” (65 wejść)	$(65 \cdot 64 + 64) + 65$	4 289
głowica końca		4 225
głowica głośności		4 225
tabulatura: w_i $(64 \to 6)$, premie progów, MLP ciszy	$390 + 120 + 4\,225$	4 735
RAZEM		**249 219**

Dodatek B. Ściąga wzorów (jedną linijką)

co	wzór
nuta → częstotliwość	$f(m) = 440 \cdot 2^{(m-69)/12}$
odstęp w centach	$c = 1200 \log_2 (f_2/f_1)$
alikwot w binach	$k_h = 36 \log_2 h$
rozdzielczość FFT	$\Delta f = f_s / N$
okno Hanna	$w[n] = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi n/N))$
cecha HCQT	$\operatorname{clip}((20 \log_{10} A - L_{\text{ref}})/60 + 1,\ 0,\ 1, 3)$
sigmoid	$\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$
softmax	$e^{z_i} / \sum_j e^{z_j}$
GELU	$z\Phi(z)$
LayerNorm	$\gamma(z - \mu)/\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon} + \beta$
residual	$y = x + F(x)$
uwaga	$\operatorname{softmax}(qk^\top/\sqrt{d_h} + b)v$
BCE ważona	$-[a y \ln p + (1 - y) \ln(1 - p)]$
AdamW	$\theta \leftarrow \theta - \eta(\hat{m}/(\sqrt{\hat{v}} + \varepsilon) + \lambda\theta)$
kosinus	$\eta = \eta_0 \frac{1}{2}(1 + \cos \pi q)$
F1	$2TP/(2TP + FP + FN)$
tolerancja końca	$\max(50\,\text{ms},\ 0,2 \cdot L_{\text{ref}})$
AP	$\sum_n (R_n - R_{n-1}) P_n$
ECE	$\sum_b \frac{\lvert\mathcal{B}_b\rvert}{N} \lvert\bar{y}_b - \bar{p}_b\rvert$
pole widzenia	$\text{halo} = 1 + \sum d_i \lfloor k/2 \rfloor + n_{\text{ctx}} \cdot 2W = 180$ klatek