

Мармит BM1W (BM)

Мармит электрический для подогрева ингредиентов

KFC

Введение

Описание

Мармит электрический входит в серию модульного оборудования LYNX. Модель с сухим нагревом, где в качестве теплоносителя используется воздух. В комплекте две металлические гостроемкости GN1/6 100 с крышками, допускается установка одной емкости 1/6 150. Для регулирования температуры используется электронный контроллер.



Технические характеристики

Высота (мм) - 320

Ширина (мм) - 200

Глубина (мм) - 391

Вес (кг) - 6.7

Мощность (кВт) - 0.25

Безопасность

1. Установите это оборудование на ровную поверхность, обеспечивающую свободный доступ всем вентиляционным отверстиям. Любые перегородки, стенки или фурнитура должны быть из негорючего материала.
2. Оборудование должно быть заземлено.
3. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден.
- 4 В емкости для воды не оставляйте ничего лишнего, не предусмотренного производителем.
5. Не используйте для чистки водоструйные и паровые очистители, не погружайте устройство в воду.
6. Очищайте все поверхности согласно инструкции по уборке, не используйте абразивные материалы.
7. Всё техническое обслуживание, ремонт и замена запчастей оборудования должно быть выполнено уполномоченным сервисным представителем.

Панель управления

Контроллер



Настройка контроллера

1. Нажмите на клавишу Set (зеленый индикатор замигает)
2. Установите температуру стрелками вверх/вниз
3. Для сохранения нажмите клавишу Set снова



В начале дня

1. Установите емкости
2. Для включения устройства зажмите и удерживайте кнопку Set
3. Когда на экране появится нужная температура, установите продукт или замените пустые емкости на емкости с продуктом



В течение дня

Разблокировка экрана контроллера

В процессе работы экран контроллера автоматически блокируется.

Для разблокировки:

1. Нажмите и удерживайте клавишу Set
2. Отпустите клавишу Srt, когда на экране появится UnL



В конце дня

1. Для отключения устройства зажмите и удерживайте кнопку Set
2. Отнесите емкости на 3-х секционную мойку

QR код на мармит BM1W (BM)

