ARK-JD3500

ARKEN JENERATÖR



Hayat Hiç Durmasın...

	•••	
	4TO	
	A / 1	D
		ж
JLI	~ I U	

Tipi	Tek Fazlı
Voltaj Regülasyonu	Elektronik Voltaj Regülatörlü - AVR
Frekans (Hz)	50
Nominal AC Voltaj (V)	230
Nominal AC Gücü	3,0kW
Maksimum AC Gücü	3,3kW
Güç Faktörü	COS¢=1

MOTOR

Model	JF223
Tipi	Üstten Valfli OHV - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı
Bore x Stroke (mm)	70x58
Silindir Hacmi (mi)	223
Maksimum Gücü (HP /- d/dk)	7.5 / 3600
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Tank Kapasitesi (I/gal)	15
Sürekli Çalışma Saati (saat)	10
Yağ Kalitesi	SF veya Daha Yüksek Kalite
Ateşleme Sistemi	T.C.I.
Marş Sistemi	Elle Çalıştırma
Gürültü Sevivesi (7m)dB(A)	67

STANDART ÖZELLİKLER

Yakıt Seviye Göstergesi	✓
Motor Çalışma Anahtarı	✓
Voltmetre	✓
AC Devre Kesici -Şalter	\checkmark
AC Priz	✓
İkaz Lambası	✓
Teker & Tutma Kolu	2 x 6"
Akü (Elektrikli Marş İçin)	-
Çalışma Saati	+ **
DC Çıkış	
DC Devre Kesici - Şalter	*

BOYUTLAR

Ambalaj Boyutu (mm)	630/505/525	
Brüt Ağırlık (kg)	54	
Net Ağırlık (kg)	52	