ARK-JD8000EBWH-T

ARKEN JENERATÖR



Hayat Hiç Durmasın...

			•••	
JEN		_		
		Λ		
		/ \		-
	4 1 1 1	-		н 🕦

TipiÜç FazlıVoltaj RegülasyonuElektronik Voltaj Regülatörlü - AVRFrekans (Hz)50Nominal AC Voltaj (V)230/400Nominal AC Gücü6,0kVAMaksimum AC Gücü6,5kVAGüç FaktörüCOSc=0,8

MOTOR

Model Üstten Valfli OHV - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı Tipi 90x66 Bore x Stroke (mm) 420 Silindir Hacmi (mi) 15.0 / 3600 Maksimum Gücü (HP /- d/dk) Kurşunsuz Benzin 25 Yakıt Tank Kapasitesi (I/gal) Sürekli Çalışma Saati (saat) SF veya Daha Yüksek Kalite Yağ Kalitesi T.C.I. Ateşleme Sistemi Marş Sistemi Elektrik Marşlı Gürültü Seviyesi (7m)dB(A) 72

STANDART ÖZELLİKLER

Yakit Seviye Göstergesi

Motor Çalışma Anahtarı

Voltmetre

AC Devre Kesici -Şalter

AC Priz
İkaz Lambası

Teker & Tutma Kolu

Akü (Elektrikli Marş İçin)

Çalışma Saati

DC Çıkış

DC Devre Kesici - Şalter

BOYUTLAR

Ambalaj Boyutu (mm)	735x575x635	
Brüt Ağırlık (kg)	104	
Net Ağırlık (kg)	100	