

Star mPOP printer එක Android එකට setup කරන්නේ කොහොමද

Android tablet හෝ phone එකකින් SellMate bill print කරන්නයි cash drawer එක open කරන්නයි අවශ්‍ය පියවර මුල සිට.

ඔබට අවශ්‍ය දේ

Star mPOP

Printer + cash drawer.
58mm paper roll එකක් ධුලා
power on කරලා තියන්න.

Android device

Tablet හෝ phone. Bluetooth
සහ internet connection
තියෙන්න ඕනේ.

SellMate login

ඔබේ SellMate website
address එක, username සහ
password.

වැදගත්: Android එකේ Star Micronics apps **දෙකම** install කරන්න ඕනේ. **Star webPRNT Browser** එක ඇතුළේ SellMate open කරනවා. Sale bill print කරන්නේ **Star PassPRNT** app එකෙන්. එක app එකක් විතරක් install කළොත් bill print වෙන්නේ නැහැ.

SellMate (webPRNT Browser)

→

Star PassPRNT

→

Bluetooth

→

mPOP print + drawer

Setup පියවර

1

mPOP එක Bluetooth හරහා pair කරන්න

1. mPOP එක on කරන්න.
2. mPOP එකේ පිටිපස්සේ තියෙන **PAIR** button එක Bluetooth light එක blink වෙනකම් තද කරගෙන ඉන්න.
3. Android එකේ **Settings** → **Bluetooth** එකට ගිහින් list එකේ පේන **mPOP** එක tap කරලා pair කරන්න.
4. PIN එකක් ඇහුවොත් **1234** දෙන්න (default PIN එක).

2

Apps දෙක install කරන්න

Google Play Store එකේ මේ apps දෙක search කරලා install කරන්න. දෙකම Star Micronics එකේ apps:

- **Star webPRNT Browser**
- **Star PassPRNT**

3

Star PassPRNT app එක setup කරන්න

1. PassPRNT app එක open කරන්න.
2. **Printer** එකට pair කරපු **mPOP** එක තෝරන්න.
3. Paper size එක **2 inch (58mm)** ලෙස දාන්න.
4. App එක ඇතුළේ තියෙන test print එකක් දාලා කොළයක් print වෙනවද බලන්න.

4

Star webPRNT Browser app එක setup කරන්න

1. webPRNT Browser app එක open කරලා **Settings** එකට යන්න.
2. **MODEL** එකට **mPOP (StarPRNT)** තෝරන්න. List එකේ තියෙන "mPOP" එක විතරක් තෝරන්න එපා.
3. **SELECTED PRINTER** එකට pair කරපු mPOP එක තෝරන්න.
4. Save කරන්න.

5

SellMate එක webPRNT Browser එක ඇතුළේ open කරන්න

- webPRNT Browser එකේ address bar එකේ ඔබේ SellMate website address එක type කරලා login වෙන්න.
- **Chrome එකෙන් SellMate open කරන්න එපා.** Chrome එකෙන් ගියොත් printer එකයි drawer එකයි හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ.
- ලේසියෙන් ආයෙන් open කරන්න පුළුවන් වෙන්න SellMate page එක bookmark කරගන්න.

6

SellMate එකේ Printer settings හදන්න

1. SellMate එකේ **POS Settings** එකට ගිහින් ඔබේ branch එක තෝරන්න.
2. **Printer** section එකට scroll කරන්න. එතන **"Star webPRNT Browser"** කියලා පේන්න ඕනේ.
3. Receipt print size එක **58mm** ලෙස තෝරලා **Save** කරන්න.
4. **Test Print** ඔබන්න. mPOP එකෙන් "PRINTER TEST" කියන කොළය එළියට එන්න ඕනේ.
5. **Open Drawer** button එක ඔබලා cash drawer එක open වෙනවද බලන්න.
6. ඕන නම් **Auto print on sale** සහ **Auto open drawer on** කරන්න.

7

Sale එකක් කරලා test කරන්න

Quick POS එකෙන් පොඩි sale එකක් complete කරන්න. PassPRNT app එක තත්පරයකට open වෙලා bill එක print කරලා ආයෙන් SellMate එකට එනවා. එහෙම වුණාම setup එක ඉවරයි.

Setup එක කරන්න ඕනේ device එකකට එක පාරයි. Printer settings save වෙන්නේ ඒ Android device එකේමයි. ඒ නිසා device කිහිපයක් තියෙනවා නම් එකින් එකට වෙන වෙනම setup කරන්න. App data හෝ browser data clear කළොත් step 6 ආයෙන් කරන්න වෙනවා.

ප්‍රශ්න ආවොත්

ප්‍රශ්නය	විසඳුම
Test Print එක වැඩ කරනවා, sale bill එක print වෙන්නේ නැහැ	Star PassPRNT app එක install කරලා, ඒකේ mPOP එක තෝරලාද බලන්න (step 3).
Test Print ඔබ්දේ "Print failed" කියලා එනවා	webPRNT Browser settings එකේ MODEL එක mPOP (StarPRNT) ද, printer එක select කරලාද බලන්න. ඒත් වැඩ නැත්නම් Bluetooth එකෙන් mPOP එක remove කරලා ආයෙන් pair කරන්න.
Printer එකෙන් කිසිම response එකක් නැහැ	mPOP එක on ද, paper තියෙනවද, Bluetooth connected ද බලන්න. webPRNT Browser app එක සම්පූර්ණයෙන් close කරලා ආයෙන් open කරන්න.
Bill එකේ අකුරු faint, එහෙම නැත්නම් bill එකෙන් කොටසක් විතරයි print වෙන්නේ	SellMate එකෙයි PassPRNT එකෙයි දෙකේම paper size එක 58mm ද කියලා බලන්න.
Bill එකේ logo හෝ QR code එක නැහැ	ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. Image ලොකු වුණාම Android එකෙන් යවන්න බැරි නිසා SellMate ඉබේම සරල text bill එකක් print කරනවා.
Printer settings එකේ "QZ Tray" කියලා පේනවා	SellMate open කරලා තියෙන්නේ Chrome එකෙන්. webPRNT Browser app එකෙන් open කරන්න (step 5).
Cash drawer එක open වෙන්නේ නැහැ	Drawer එක lock වෙලාද බලන්න. POS Settings එකේ Auto open drawer on කරලාද බලන්න. Drawer එක auto open වෙන්නේ Cash sale වලට විතරයි.

Setup checklist

- ☐ mPOP එක Android එකට Bluetooth pair කළා
 - ☐ Star webPRNT Browser සහ Star PassPRNT දෙකම install කළා
 - ☐ PassPRNT එකේ mPOP select කරලා paper එක 58mm දැමීමා
 - ☐ webPRNT Browser එකේ MODEL = mPOP (StarPRNT), printer select කළා
 - ☐ SellMate එක webPRNT Browser එකෙන් open කරලා login වුණා
 - ☐ POS Settings එකේ 58mm තෝරලා Test Print එක සාර්ථකයි
 - ☐ Drawer test එකෙන් drawer එක open වුණා
 - ☐ Test sale එකක bill එක print වුණා
-

තවත් උදව්වක් ඔබ නම් SellMate support එකට කතා කරන්න. කතා කරද්දී screen එකේ පේන error message එකේ screenshot එකක් එවන්න.