



Инструкция по использованию

Приложение «Элексей»: сметы электромонтажных работ, объекты, комнаты и розетки, щиты и расчёты, документы PDF и Excel, обмен через Яндекс.Диск. Всё простыми словами — по шагам.





НАЧАЛО

Как пользоваться инструкцией

Инструкция лежит в двух местах: в приложении (вкладка «Помощь», работает без интернета) и в этом файле — его удобно распечатать или переслать. Тексты одни и те же.

Шаги по номерам

Делайте по порядку: в кружке — номер шага.

Названия в «ёлочках»

Так написаны настоящие кнопки и поля на экране: ищите их глазами.

Цветные рамки

Бежевая — к сведению, жёлтая — осторожно, зелёная — всё хорошо.

Что-то не получается

В конце — раздел «Если что-то не получается»: вопросы и ответы. В приложении то же умеет помощник, даже без интернета.

СОДЕРЖАНИЕ

С ЧЕГО НАЧАТЬ



Первый запуск

Что сделать в первые пять минут



Установка на телефон

Значок на экране „Домой“, работа без адресной строки



Как работает помощник

Проверка приложения, подсказки и обращение к администратору

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



Создать объект

Заказчик, адрес, этап работ



Этажи дома и комнаты на этажах

Количество этажей, комнаты этажа, фото и документы комнаты



Тип объекта и разбивка по этажам

Дом, квартира, дача, баня, гараж, сарай: поля и комнаты подстраиваются сами



Двери, окна и местоположение изделий

Расстояния от двери, окна, угла, пола; таблицы и экспорт



Нагрузки и кабельный журнал

Нагрузки, группы, линии L-01, фазы, кабель, защита, журнал



Удаление объекта, архив и корзина

Три действия: в архив, в корзину на 4 месяца или удалить окончательно



Комнаты и электроточки

Как добавить комнату и точки, размеры в мм и см



Протоколы испытаний

Изоляция, петля «фаза-ноль», заземление, металлосвязь: ввод, итог и печать



Ток, фазы, автомат и кабель

Суммарная мощность, свободный ток, три фазы, несколько потребителей



Составить смету

Разделы, строки, свои работы, итог и скидка



Справочники работ и материалов

Где менять названия и цены, как добавить свою позицию



Версии сметы

Зафиксировать смету и вести новую версию



PDF и Excel для заказчика

Как получить смету файлом или на печать



Фото, видео и документы объекта

Как добавить файл и что с ним происходит

ДАННЫЕ, ДИСК И ТЕЛЕФОН



Яндекс.Диск: общая база

Подключить, обмен между устройствами, расхождения



Второй телефон или планшет

Как получить свои объекты на другом устройстве



Работа без интернета

Что можно делать без сети и что будет потом



Резервная копия

Сохранить и восстановить все данные одним файлом



ПИН-код и вход

Защита приложения, если ПИН забыт

СПРАВОЧНИКИ И НАСТРОЙКИ



Справочники и расчёты

Калькуляторы, нормативы, схемы, охрана труда



Настройки и реквизиты

Ваши данные для документов, нумерация, оформление

СПРАВОЧНО



Где что находится

Карта приложения: все вкладки и разделы



Если что-то не получается

64 частых вопросов с ответами по шагам



СПРАВОЧНО

Где что находится

Нижняя панель — шесть вкладок

Объекты	Список объектов: заказчик, адрес, этап работ. Отсюда открываются сметы и документы объекта. Кнопка «+ Объект» создаёт новый.
Работы	Справочник работ и их цены.
Материалы	Справочник материалов и их цены.
Документы	Созданные PDF и Excel. Сами документы создаются из объекта.
Ещё	Всё остальное: Диск, резервная копия, справочники, настройки.
Помощь	Эта инструкция и помощник.

Внутри вкладки «Ещё» — данные и защита

Яндекс.Диск	Подключение, обмен между устройствами, объекты с расхождением.
Резервная копия	Сохранить и восстановить все данные одним файлом.
Вход и защита	ПИН-код и вход через Яндекс ID.
Настройки и реквизиты	Ваши данные для документов, нумерация смет, ограничения на файлы, оформление.
Установить на телефон	Как поставить приложение на экран „Домой“.

Внутри вкладки «Ещё» — справочники и расчёты

Умный поиск	Поиск по всему приложению.
Калькуляторы	Расчёты по нормативам.
Откуда числа	Нормативные данные, по которым считают калькуляторы.
Формулы	Справочник формул.
Нормативные документы	Нормативный справочник.
Важные пункты	Выписки самого важного.
Рекомендации	Рекомендации по работам.
Электрика	Щиты, линии, потребители, аппараты.
Схемы электромонтажа	Готовые схемы и редактор.
Электропотребители	Справочник потребителей.
Технологические карты	Порядок выполнения работ.
Задачи и тесты	Тренировка: задачи и проверочные тесты.
Охрана труда и СИЗ	Подсказки по безопасности работ.

Внутри объекта (откройте объект на вкладке «Объекты»)

Эти разделы видны только внутри выбранного объекта, поэтому ссылок на них здесь нет.

Статус объекта	Этап работ. Кнопка «Изменить» переводит объект дальше; ниже — «История статусов».
Данные заказчика и объекта	ФИО, телефон, адрес, площадь, пожелания.
Проект и замеры	Записи по проекту и замерам.
Комнаты и электроточки	У квартиры: комнаты объекта и электроточки в них (розетки, выключатели, кабельные выводы).
Этажи	У частного дома: этажи, комнаты этажей, розетки, выключатели, фото и документы комнат.
Нагрузки и кабельный журнал	Нагрузки объекта, группы, кабельные линии L-01..., фазы, кабельный журнал и проверки.
Электрические щиты	Конструктор щитов и нагрузка.
Однолинейная схема щита	Расчёт щита с обоснованием.
Протоколы испытаний	Замеры изоляции, петли «фаза-ноль», заземления и металлосвязи; итог «годен» и печать.
Паспорт объекта	Сводка по электрике.
Демонтажные работы	Раздел сметы.
Черновая электрика	Раздел сметы.
Чистовая электрика	Раздел сметы.
Отделочные работы	Раздел сметы.
Материалы	Материалы сметы.
Итого и скидка	Суммы, наценка, скидка, дополнительные расходы и версии сметы.
Документы: PDF и Excel	Создание документов для заказчика.
Фото, видео, документы	Файлы объекта.
История изменений	Что и когда менялось в объекте.
Быстрые действия	Плитки на экране объекта сразу под статусом: «+ Работа» (категория → работа → количество), «Проект и замеры» и «Смета» (PDF / Excel).



РАЗДЕЛ

С чего начать



Первый запуск

Что сделать в первые пять минут

Приложение Смета Электрика работает прямо в телефоне. Объекты и сметы хранятся в самом телефоне, поэтому всё открывается и без интернета.

Первый запуск по порядку

- 1 Установите приложение на экран „Домой“: «Ещё» → «Установить на телефон». Так оно открывается со значка, без адресной строки, и надёжнее хранит данные.
- 2 Откройте приложение со значка, пока есть интернет, и подождите минуту: оно загружает всё, что нужно для работы без сети.
- 3 По желанию задайте ПИН-код: «Ещё» → «Вход и защита» → «Сохранить ПИН-код».
- 4 Впишите свои данные, они попадут в документы: «Ещё» → «Настройки и реквизиты» → «Исполнитель — попадает в документы».
- 5 Подключите Яндекс.Диск — это общая база и запасная копия: «Ещё» → «Яндекс.Диск». Подробно — в главе «Яндекс.Диск: общая база».
- 6 Создайте первый объект: вкладка «Объекты» → «+ Объект».

Если что-то не получается, откройте вкладку «Помощь» → «Помощник»: он проверит приложение и подскажет, что делать.

Открыть: Открыть «Установить на телефон» >

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Установка на телефон

Значок на экране „Домой“, работа без адресной строки

После установки приложение открывается со своего значка, без адресной строки браузера, и работает без интернета. На iPhone это к тому же защищает данные от автоматической очистки.

iPhone и iPad

- 1 Откройте сайт приложения в Safari (не в другом браузере).
- 2 Нажмите кнопку «Поделиться» — квадрат со стрелкой вверх.
- 3 Выберите «На экран „Домой“».
- 4 Нажмите «Добавить» — значок появится среди приложений.

Android

- 1 Откройте «Ещё» → «Установить на телефон».
- 2 Нажмите «Установить приложение» и подтвердите.

- 3 Если вместо кнопки написано «Установка пока недоступна», откройте меню браузера (три точки) и выберите пункт установки приложения или добавления на главный экран.

Кнопки установки на iPhone нет: Apple не даёт её сайтам, поэтому шаги делаются вручную. Если приложение уже открыто со значка, установка не нужна.

Открыть: [Открыть «Установить на телефон»](#) >

Открыть в приложении: [установка на телефон](#) · [к содержанию](#)



Как работает помощник

Проверка приложения, подсказки и обращение к администратору

- 1 Откройте вкладку «Помощь» и выберите «Помощник».
- 2 Помощник сразу проверяет приложение: интернет, базу в телефоне, вход на Диск, очередь отправки, расхождения, место, часы телефона.
- 3 Опишите проблему своими словами или выберите из списка частых вопросов — помощник подскажет, что сделать, по шагам.
- 4 Выполните шаги. Некоторые действия помощник может сделать за вас по кнопке.
- 5 Не помогло — обратитесь к администратору: нажмите «Скопировать отчёт» или «Отправить отчёт» и передайте его.

Что в отчёте

Состояние приложения и ваши слова о проблеме. Токена Яндекс.Диска, ПИН-кода, логина и данных клиентов в нём нет. Не пишите в описании фамилии и адреса клиентов: телефоны и почту программа в описании скрывает, а фамилии и адреса — нет.

Помощник работает в самом телефоне и без интернета: он ничего никуда не отправляет, пока вы сами не отправите отчёт.

Открыть в приложении: [помощь](#) · [к содержанию](#)



РАЗДЕЛ

Как пользоваться



Создать объект

Заказчик, адрес, этап работ

Новый объект

- 1 На вкладке «Объекты» нажмите «+ Объект».
- 2 Шаг 1 из 3 — заказчик: впишите «ФИО заказчика» и «Телефон». «Электронная почта» не обязательна.
- 3 Нажмите «Далее». Шаг 2 из 3 — объект: выберите «Тип объекта» — от него зависят поля адреса («Улица», «Квартира» и другие). Впишите «Площадь, м²» и «Пожелания заказчика».
- 4 Нажмите «Далее». Шаг 3 из 3 — «Проверьте данные»: если всё верно, нажмите «Сохранить объект». Ошиблись — вернитесь кнопкой «Назад».

Название объекта складывается само из адреса и ФИО — вводить его не нужно. Данные сохраняются в телефоне; на Яндекс.Диск они уходят, когда Диск подключён.

Что дальше

- ◆ Этап работ меняется в карточке объекта: «Статус объекта» → «Изменить». Все смены записываются в «История статусов».
- ◆ Найти объект в списке: поле «Поиск» («ФИО, телефон, адрес»), фильтр «Все статусы» и кнопка «Сбросить фильтры».
- ◆ Смета объекта составляется в его разделах, см. главу «Составить смету».

[Открыть: Создать объект >](#)

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Этажи дома и комнаты на этажах

Количество этажей, комнаты этажа, фото и документы комнаты

У объекта «Частный дом» вместо списка комнат есть раздел «Этажи»: Объект → Этажи → Этаж → Комнаты → Комната → электроточки, фото, документы. У квартиры всё по-прежнему: «Комнаты и электроточки».

Создать дом с этажами

- 1 На вкладке «Объекты» нажмите «+ Объект», на шаге 2 выберите «Тип объекта» — «Частный дом».
- 2 Впишите «Количество этажей» (от 1 до 50). После сохранения объекта этажи Этаж 1, Этаж 2 и так далее появятся сами.
- 3 Откройте объект и выберите «Этажи». Нажмите на этаж, затем «Комнаты» и «+ Комната».
- 4 Нажмите на комнату: откроется её меню — «Электроточки», «Фото», «Документы».

Комната, розетки, фото и документы

- ◆ Каждая комната — отдельная строка, к одному этажу. Электроточки добавляются в конкретную комнату.
- ◆ Фото комнаты: «Снять фото» или «Выбрать фото». Документы комнаты: «Добавить документ» — PDF, DOC или DOCX.
- ◆ Фото и документы комнаты видны и в общем разделе «Фото, видео, документы» объекта — с пометкой, в какой они комнате.
- ◆ Файлы можно приложить и к самому этажу: откройте этаж и выберите «Фото этажа» или «Документы этажа» (PDF, DOC, DOCX) — например, план этажа. Они видны и в общем разделе «Фото, видео, документы» объекта.
- ◆ Комнату можно перенести на другой этаж: кнопка «Другой этаж» в меню комнаты. Розетки, выключатели, фото и документы поедут вместе с ней.

Изменить количество этажей

- 1 Откройте объект → «Этажи» → строка «Количество этажей». Впишите новое число.
- 2 Больше этажей: приложение покажет, какие этажи добавятся; прежние этажи и их данные не меняются.
- 3 Меньше этажей: если на убираемых этажах есть комнаты, розетки, выключатели, фото или документы, приложение ничего не удалит само. Оно покажет, что там лежит, и предложит выбрать: «В архив» (данные сохранятся, этаж можно вернуть кнопкой «Вернуть»), «Перенести комнаты» на другой этаж или «Удалить» — только после галочки «Да, удалить без возврата». «Отменить» оставляет всё как было.

Подвал, цоколь, мансарда, свои названия

- ◆ Кнопка «+ Особый этаж»: «Подвал», «Цоколь», «Мансарда», «Технический этаж» или своё название; можно поставить ниже первого или выше последнего этажа.
- ◆ Особые этажи в «Количество этажей» не входят и не удаляются при его изменении.
- ◆ Название любого этажа меняется кнопкой «Переименовать» в меню этажа; особый этаж убирается кнопкой «Убрать этаж» (с тем же выбором, что делать с данными).

Старые данные не потеряются

Если в доме уже были комнаты, при первом открытии раздела «Этажи» они окажутся на этаже Этаж 1 вместе со всеми розетками и выключателями. Потом их можно перенести кнопкой «Другой этаж».

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Тип объекта и разбивка по этажам

Дом, квартира, дача, баня, гараж, сарай: поля и комнаты подстраиваются сами

Тип объекта выбирается при создании («Тип объекта») и меняется в карточке объекта. Типы: Квартира, Частный дом, Дача, Баня, Гараж, Сарай / хозпостройка, Офис, Промышленный объект, Коммерческое помещение, Другое.

Что подстраивается от типа

- ◆ Этажи: у дома, дачи и бани есть раздел «Этажи»; у квартиры, гаража и сарая — обычный список комнат.
- ◆ Поля адреса: у квартиры — подъезд, этаж и номер квартиры; у остальных лишнего нет.
- ◆ Подпись «Комнат» или «Помещений» и подсказки типовых комнат: при добавлении комнаты под названием появляются кнопки, например «Кухня» или «Парная».
- ◆ Тип щита по умолчанию и темы задач в карточке объекта.
- ◆ Старые объекты с типом «Частный дом» работают как раньше.

Показать только один этаж

- 1 Откройте «Паспорт объекта», «Умный поиск» (выберите объект) или «Однолинейная схема щита» у объекта с этажами.
- 2 В поле «Этаж» выберите нужный этаж. «Все этажи» показывает всё без ограничений.
- 3 Выбор запоминается, пока приложение открыто. Вводные аппараты щита остаются в схеме при любом этаже.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Двери, окна и местоположение изделий

Расстояния от двери, окна, угла, пола; таблицы и экспорт

Где стоит розетка или выключатель, записывается один раз — в карточке самого изделия. Все таблицы (комнаты, этажа, объекта), PDF и Excel строятся из этих же данных, поэтому правка в карточке сразу видна везде.

Добавить двери и окна комнаты

- 1 Откройте комнату и выберите «Двери и окна» (у квартиры — кнопка «Двери и окна» под названием комнаты).
- 2 Нажмите «+ Дверь» или «+ Окно». Названия Дверь №1, Окно №1 даются сами; можно переименовать и указать ширину.

Указать местоположение изделия

- 1 Откройте розетку или выключатель. В блоке «Привязки местоположения» добавьте привязку: от двери, от окна, от угла, от пола, от потолка, от другого изделия.
- 2 Для двери и окна выберите сторону: левый край, правый край или ближайший край. Расстояние введите в мм — сантиметры приложение покажет само, например 150 мм (15 см).
- 3 Высота — от чистового пола до центра изделия. Привязок может быть несколько, например «от двери» и от пола.

Таблицы и файлы

- ◆ Таблица комнаты: кнопка «Местоположение изделий» в меню комнаты. Таблица этажа — в меню этажа, таблица всего объекта — «Таблица по всему объекту» в карточке объекта (под «Нагрузки и кабельный журнал»).
- ◆ Скачать таблицу можно кнопками PDF и Excel. Если место не задано, в таблице написано «Местоположение не задано» — нажмите на него, чтобы открыть изделие.

- ◆ Дверь или окно с привязками удалить просто так нельзя: приложение спросит, перенести привязки на другой проём или снять их.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Нагрузки и кабельный журнал

Нагрузки, группы, линии L-01, фазы, кабель, защита, журнал

Раздел «Нагрузки и кабельный журнал» в карточке объекта собирает нагрузки сам: из розеток, подключённых потребителей и светильников. Ничего вводить второй раз не нужно — измените мощность в карточке розетки, и расчёт обновится.

Откуда берутся нагрузки

- ◆ Розетка без потребителя считается как 3000 Вт на точку — это проектная расчётная нагрузка, а не фактическое потребление. Подключите потребителя или введите свою мощность — расчёт уточнится.
- ◆ Мощность потребителя берётся из справочника. Проверьте фактическую мощность по шильдику или паспорту оборудования. В объекте её можно заменить: нажмите на нагрузку на вкладке «Обзор».
- ◆ Освещение добавляется в комнате кнопкой «Освещение» → «+ Светильник». Сам выключатель нагрузкой не считается.
- ◆ Не нужную в расчёте нагрузку можно исключить: поставьте галочку и напишите причину. Предметы из комнаты при этом не удаляются.
- ◆ Режим «Простой» скрывает лишнее; «Расширенный» показывает коэффициент спроса K_s , $\cos \phi$, ручное сечение и номинал автомата и шаги расчёта.

Собрать группы и кабельные линии

- 1 Откройте объект → «Нагрузки и кабельный журнал» → вкладка «Группы» → «Предложить группы».
- 2 Проверьте предложенное: мощные приборы (варочная панель, духовой шкаф, бойлер, стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, электродвигатель, насос, станок) предлагаются на отдельную линию. Лишнее снимите галочкой и нажмите «Создать».
- 3 Каждая группа — это кабельная линия со своим обозначением L-01, L-02... Обозначение не пересчитывается при удалении других линий; его можно задать своё.
- 4 Нажмите на группу: откроются основное, нагрузка, кабель (длину вводите вы, запас не добавляется) и защита с объяснением, почему выбран автомат, УЗО или дифавтомат.
- 5 Если в щите три фазы, кнопка «Предложить баланс» покажет, как разнести группы по L1, L2, L3; её можно «Принять» или «Отклонить». Фаза, выбранная вручную, не меняется.
- 6 При трёх фазах и разбалансе больше трети вверху вкладки Обзор появляется красное предупреждение «Перекас фаз»: нажмите «Предложить баланс» в разделе «Фазы L1 / L2 / L3».

Журнал, проверки, передача данных

- ◆ Вкладка «Кабельный журнал»: таблица всех линий с поиском и фильтрами, внизу — сводка по кабелю и фазам. Нажмите на строку, чтобы открыть линию.
- ◆ Значки статуса: ✓ всё в порядке, △ нужно проверить (например, не указана длина), ✗ есть ошибка.

- ◆ Вкладка «Проверки» собирает замечания: чего не хватает и что не сходится по цепочке нагрузка → кабель → защита.
- ◆ Кнопки «Скачать PDF» и «Скачать Excel» создают журнал с итогами. «Передать кабель в материалы» добавляет кабель в смету без дублей: при смене длины количество обновится.
- ◆ Кнопки «Передать группы в конструктор щита» и передачу в однолинейную схему работают только после вашего подтверждения.

Что приложение не придумывает

Коэффициент спроса по умолчанию равен 1: таблицы Кс в нормативной базе приложения нет. Допустимое падение напряжения приложение тоже не подставляет — оно показывает падение, а предел задаёт проект. Характеристика автомата (В для освещения, С для остального) — рекомендация приложения, не норматив.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Удаление объекта, архив и корзина

Три действия: в архив, в корзину на 4 месяца или удалить окончательно

Удалить объект

- 1 Откройте объект и внизу экрана нажмите «Удалить объект».
- 2 Приложение покажет, что внутри (комнаты, электроточки, сметы, щиты, фото, документы), и предложит три действия.
- 3 «Переместить в архив» — объект скрывается из списков, но все данные целы, срока хранения нет.
- 4 «В корзину на 4 месяца» — объект лежит в корзине 120 дней и потом удаляется сам.
- 5 «Удалить окончательно» — сразу и без возврата: приложение покажет, какие данные уйдут, и попросит вписать слово УДАЛИТЬ.
- 6 Из списков, поиска, паспортов и итогов объект исчезает и в архиве, и в корзине.

Что в архиве

- ◆ Откройте «Ещё» → «Архив». Там все убранные в архив объекты.
- ◆ «Восстановить из архива» — объект снова в списке со всеми данными.
- ◆ Общие справочники (электропотребители, типы электроточек, работы, материалы) при удалении объекта остаются: уходят только связи этого объекта.

Что в корзине

- ◆ Откройте «Ещё» → «Корзина». У каждого объекта указано, сколько дней осталось.
- ◆ «Вернуть» — объект снова в списке со всеми данными.
- ◆ «Удалить сейчас» — удаление насовсем: впишите слово УДАЛИТЬ. Объект исчезнет с телефона и с Яндекс.Диска, вернуть его будет нельзя.
- ◆ Через 120 дней (4 месяца) объект удаляется сам, вместе с комнатами, электроточками, сметами, щитами, фото и документами.

Если Диск недоступен

Сначала объект удаляется с Яндекс.Диска, и только потом с телефона. Если Диска нет или связи нет, объект остаётся в корзине и удалится при следующем обмене. Заказчик удаляется вместе с последним своим объектом.

Открыть в приложении: [корзина](#) · [к содержанию](#)



Комнаты и электроточки

Как добавить комнату и точки, размеры в мм и см

Добавить комнату и электроточку

- 1 Откройте объект и выберите «Комнаты и электроточки» (у частного дома — «Этажи», см. главу «Этажи дома и комнаты на этажах»).
- 2 Нажмите «+ Комната», впишите «Название комнаты» и сохраните.
- 3 В карточке комнаты нажмите «+ Электроточка» и выберите вид: «Розетка», «Выключатель», «Кабельный вывод» или «Слаботочная точка».
- 4 У розетки выберите «Назначение розетки» — это потребитель из справочника «Электропотребители»: название, мощность, напряжение и ток подставятся сами. Если подходящего нет, сначала добавьте его в справочник (глава «Ток, фазы, автомат и кабель»).
- 5 В блоке «Местоположение» заполните высоту от пола и отступы. Нажмите «Сохранить».

Все размеры — в миллиметрах

Пишите число в миллиметрах: 900. Рядом приложение само показывает сантиметры: 900 мм (90 см). Можно написать и со своей единицей: «90 см» или «0,9 м» — приложение поймёт и переведёт в миллиметры. Сантиметры отдельно не хранятся, поэтому разночтений не будет. Было 1500 мм — на экране увидите 1500 мм (150 см).

Что есть у выключателя

- ◆ Тип устройства, «Назначение» (куда работает: освещение, кухня), «Местоположение» с размерами в мм и «Примечание».
- ◆ Мощности и тока у выключателя нет — это нагрузка потребителей, она считается у розеток.

Кабельный вывод

- ◆ Это место, где из стены, пола или потолка выходит кабель без розетки: под светильник, плиту, бойлер, кондиционер.
- ◆ «Тип кабельного вывода» — «Кабельный вывод — освещение» (выберите светотехнический прибор; нагрузка идёт через «Освещение» комнаты) или «Кабельный вывод — прибор» (добавьте один или несколько электропотребителей: считаются суммарная мощность и ток, как у розетки).
- ◆ Новый тип можно добавить кнопкой «+ Новый тип...» в списке типов; у розетки, выключателя и кабельного вывода список типов свой.
- ◆ Положение в мм можно привязать к потолку, полу, углу, дверному проёму и откосу. Для «От откоса» выберите дверь или окно комнаты и сторону откоса: левый, правый, верхний или нижний.
- ◆ В поле «Тип устройства» у розетки только типы розеток, у выключателя только выключатели.

- ◆ Старые записи «Вывод кабеля» приложение само переносит в «Кабельный вывод».

Слаботочные точки

- ◆ Интернет, телевизор и антенна, телефон, домофон, охранный сигнализация, видеонаблюдение, умный дом — отдельный вид «Слаботочная точка».
- ◆ Нагрузки у такой точки нет: она не попадает в расчёт токов и группы щита. Остаются тип, назначение, местоположение в мм и привязки.
- ◆ Типы можно добавлять кнопкой «+ Новый тип...», как у остальных видов.

Схема связей выключателей и группа щита

- ◆ В карточке комнаты, где есть выключатели, нажмите «Схема связей выключателей»: слева выключатели, справа то, что они включают (розетки, кабельные выводы, светильники). Пунктир слева — цепь проходных выключателей. Красная рамка — связь с удалённой записью: откройте выключатель и уберите её.
- ◆ Если розетка или вывод уже входят в группу щита, в строке точки видно строку «Группа щита:» — обозначение линии, название и фаза. Если строки нет, точка в группы ещё не собрана (раздел «Нагрузки и кабельный журнал»).
- ◆ Кнопка «Передать точки в смету» внизу списка комнат добавляет в материалы сметы строки вида Розетка — тип, Выключатель — тип, Кабельный вывод — тип и Слаботочная точка — тип со штуками. Повторное нажатие не дублирует строки, а обновляет количество. Цены вводятся в смете.

Все введённые данные используются везде: в паспорте объекта, схеме щита, расчётах, поиске и документах. Вводить их второй раз не нужно.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Протоколы испытаний

Изоляция, петля «фаза-ноль», заземление, металlosвязь: ввод, итог и печать

Внести замеры

- 1 Откройте объект → «Протоколы испытаний».
- 2 Нажмите «Заготовки по группам щита»: для каждой группы появятся строки «Соппротивление изоляции» и «Петля «фаза-ноль»» (номинал автомата берётся из расчёта группы). Повторное нажатие дубликатов не создаёт.
- 3 Нажмите на строку и введите измеренное значение, дату и прибор. Другие замеры — заземление, металlosвязь — добавляются кнопками «+» под нужным заголовком.
- 4 Вверху экрана видно: всего строк, годно, не годно, не измерено. Строка со словами не годно подсвечивается красным.
- 5 « Печать» открывает печать страницы: можно сохранить протокол в PDF.

По каким нормам считается «годен»

- ◆ Изоляция — не менее 0,5 МОм. Заземление — не более 4 Ом. Металlosвязь — не более 0,05 Ом, либо отметка «Металlosвязь выполнена».
- ◆ Петля «фаза-ноль»: допустимое сопротивление считается по автомату: 230 В делится на кратность тока отключения (В — 5, С — 10, D — 20) и номинал. Для C16 получается 1,438 Ом.
- ◆ Своё допустимое значение впишите в поле допустимого значения — оно важнее типового.

Это рабочий протокол

Нормы типовые: сверьте их с проектом и требованиями. Протокол в приложении — рабочая запись электрика, а не заключение аккредитованной лаборатории.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Ток, фазы, автомат и кабель

Суммарная мощность, свободный ток, три фазы, несколько потребителей

Добавить потребителя в справочник

- 1 Откройте «Ещё» → «Электропотребители» и нажмите «+ Запись» и добавьте потребителя.
- 2 Впишите «Название» и «Мощность» (Вт или кВт).
- 3 В поле «Питание» выберите «1 фаза» или «3 фазы». Напряжение подставится типовое (230 или 400 В), его можно изменить.
- 4 Для трёх фаз впишите «Коэффициент мощности cos ф» из паспорта прибора. Сами мы его не придумываем: без него ток трёх фаз не считается, вместо числа будет подсказка.
- 5 Нажмите «Сохранить». Ток посчитается сам; при желании переключите «Ток» на «ввожу вручную».

Как считается ток

- ◆ Одна фаза: ток = мощность ÷ напряжение. Чайник 2200 Вт при 230 В — около 9,6 А.
- ◆ Три фазы: ток = мощность ÷ (1,73 × линейное напряжение × cos ф). 10 кВт при 400 В и cos ф 0,95 — около 15,2 А.
- ◆ Однофазные и трёхфазные потребители в одной розетке не складываются — приложение предупредит.

Свободный ток и мощность

- ◆ В розетке видны: допустимый ток и мощность, ток и мощность потребителей, «Свободный ток» и «Свободная мощность». Есть шкала загрузки и строка про загрузку.
- ◆ Число всегда написано словами, цвет — только дополнение. Если лимит превышен, появится красное предупреждение с числом превышения.
- ◆ По умолчанию допустимая нагрузка розетки — 16 А и 3680 Вт (для трёх фаз — 11085 ВА). Это можно изменить в полях «Макс. ток розетки, А» и «Макс. мощность розетки, Вт».

Несколько потребителей на одну розетку (по выбору)

- 1 В форме розетки отметьте «Несколько потребителей на одну розетку».
- 2 Нажмите «+ Добавить потребителя», выберите его и укажите «Штук».
- 3 Токи и мощности сложатся — как если бы все включили одновременно. Это запас по безопасности, не среднее. Лишнего уберите кнопкой «Х».
- 4 Снимете отметку — останется один потребитель.

Учесть автомат и кабель линии (по выбору)

- 1 В форме розетки отметьте «Учитывать автомат и кабель линии».
- 2 Выберите номинал в поле «Автомат, А» и/или «Сечение кабеля»; для кабеля ещё «Жил в кабеле» и «Способ прокладки».

- 3 Допустимой станет самая малая из трёх величин: розетка, автомат, кабель. В карточке написано, что именно «Ограничивает».

Что приложение не делает

Ток кабеля берётся из таблицы ПУЭ 1.3.6 без поправок на температуру и соседние кабели. Если способ прокладки в таблице прямо не назван, приложение скажет проверить значение. Полный расчёт линии с обоснованием — в «Однолинейная схема щита». Расчёты справочные, это не заключение: проверяйте их по действующим нормам.

Изменили потребителя в справочнике — мощность и ток обновятся во всех розетках, где он выбран.

Открыть: Открыть справочник потребителей >

Открыть в приложении: [справочник электропотребителей](#) · [к содержанию](#)



Составить смету

Разделы, строки, свои работы, итог и скидка

Смета объекта делится на разделы: «Демонтажные работы», «Черновая электрика», «Чистовая электрика», «Отделочные работы», а также «Материалы». Открывайте их внутри объекта.

Быстро добавить работу можно с экрана объекта: на экране объекта сразу под статусом в блоке «Быстрые действия» нажмите «+ Работа», затем выберите категорию, работу и впишите количество.

Добавить работы в раздел

- 1 Откройте объект и нужный раздел, например «Черновая электрика».
- 2 Нажмите «Добавить» внизу экрана.
- 3 Найдите работу в поле «Поиск по справочнику», укажите «Количество» и добавьте её.
- 4 Если нужной работы нет в справочнике, выберите «Своя строка, которой нет в справочнике» и впишите «Название работы», «Единица» и «Цена за единицу, ₽».
- 5 Внизу каждого раздела показан «Итого раздела».

Итоги, наценка и скидка

- 1 Откройте «Итого и скидка».
- 2 Наценка на материалы — поле «Наценка, %» (0 означает: без наценки).
- 3 Скидка: «Вид скидки» — «Без скидки», «Проценты» или «Фиксированная сумма»; «От чего считать скидку» — выберите основу.
- 4 Расходы, которых нет в строках (вывоз мусора, аренда инструмента), добавляются кнопкой «+ Добавить расход».
- 5 Сумма к оплате показана как «Итого к оплате».

Цена в смете — своя копия. Если поменять цену в справочнике, в уже составленных сметах ничего не изменится. Изменённая вручную цена строки помечается «Цена изменена».

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Справочники работ и материалов

Где менять названия и цены, как добавить свою позицию

Справочники — это списки работ и материалов с ценами. Из них строки попадают в смету. Открываются вкладками «Работы» и «Материалы».

Что можно делать

- ◆ На вкладке «Работы» сначала выбираете раздел («Разделы работ» → «Открыть →»), потом видите его работы. Вернуться ко всем разделам — «← Все разделы».
- ◆ Добавить категорию — «+ Категория». Добавить работу — «+ Работа», материал — «+ Материал».
- ◆ Цену позиции меняют, открыв позицию в справочнике.

В уже созданных сметах ничего не изменится: там хранятся свои копии работ и цен. Новая цена подставится только в те строки, которые вы добавите после.

Справочники работ и материалов уходят на Яндекс.Диск как резервная копия, но на другое устройство сами не подтягиваются. Если нужны одни и те же цены на двух устройствах, правьте их на обоих.

Открыть: Открыть «Работы» >

Открыть в приложении: [каталог работ](#) · [к содержанию](#)



Версии сметы

Зафиксировать смету и вести новую версию

Когда смета согласована с заказчиком, её фиксируют. Зафиксированная версия больше не меняется: в ней сохранён снимок всех строк и цен.

- 1 Откройте объект → «Итого и скидка».
- 2 Внизу нажмите «Зафиксировать» — текущая версия закрыта для правок.
- 3 Нужно внести изменения — нажмите «Новая версия»: появится следующая версия для правок. Прежняя остаётся как была.
- 4 Посмотреть все версии: блок «Версии сметы» → «Все версии». Рабочая версия помечена словом «текущая».

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



PDF и Excel для заказчика

Как получить смету файлом или на печать

- 1 Откройте объект → «Документы: PDF и Excel». Быстрый вход: плитка «Смета» в блоке «Быстрые действия» на экране объекта.
- 2 В блоке «Вид документа» выберите «Подробно» или «Кратко».

- 3 Нажмите нужный документ: «Смета полная», «Смета — черновая электрика», «Смета — чистовая электрика», «Смета — материалы» (это PDF) или «Смета в Excel — 7 листов с формулами».
- 4 Чтобы распечатать, нажмите «Печать полной сметы».
- 5 Готовый файл сохранится на телефоне; его же найдёте в блоке «Созданные документы» — нажмите на него, чтобы получить файл снова. Ненужный убирается кнопкой «Удалить документ».

Если есть блок «Проверьте перед выгрузкой», в нём перечислено, что лучше исправить до выгрузки. Если смета пустая, приложение подскажет добавить хотя бы одну работу или материал.

Нормативные документы в смету не добавляются, пока вы сами их не выберете.

Открыть: [Открыть «Документы»](#) >

Открыть в приложении: [документы](#) · [к содержанию](#)



Фото, видео и документы объекта

Как добавить файл и что с ним происходит

- 1 Откройте объект → «Фото, видео, документы».
- 2 Нажмите «Выбрать файл» или «Снять фото».
- 3 Файл можно сохранить обратно в телефон кнопкой «Сохранить на устройство» или убрать кнопкой «Удалить».

Нужно знать

- ◆ Размер файлов ограничен: «Ещё» → «Настройки и реквизиты» → «Ограничения на файлы» («Фото, МБ», «Документы, МБ», «Видео, МБ»). Фото сами уменьшаются до 2000 точек по длинной стороне.
- ◆ Файлы уходят на Яндекс.Диск в папку приложения, но на другие устройства сами не скачиваются: на втором телефоне запись о файле будет, а самого файла — нет. Открывайте файл на том телефоне, где добавляли.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



РАЗДЕЛ

Данные, Диск и телефон



Яндекс.Диск: общая база

Подключить, обмен между устройствами, расхождения

Яндекс.Диск — это общая база приложения. Своего сервера нет: приложение создаёт отдельную папку на Диске и обменивается с ней. Так объект, сохранённый на одном телефоне, появляется на другом, где выполнен вход тем же Яндекс ID.

Подключить Диск

- 1 Откройте «Ещё» → «Вход и защита».
- 2 В поле «Номер приложения (client_id) с oauth.yandex.ru» впишите номер приложения. Его выдаёт Яндекс при регистрации приложения; если номер вам неизвестен, спросите администратора.
- 3 В поле «Адрес возврата (Callback URL) — впишите его на Яндексе» нажмите «Копировать» и вставьте адрес в настройках приложения на oauth.yandex.ru. Адрес должен совпадать посимвольно, вместе с косой чертой в конце.
- 4 Нажмите «Войти через Яндекс ID», войдите и разрешите доступ. Приложение вернётся само.
- 5 Проверьте результат: «Ещё» → «Яндекс.Диск» → «Состояние».

Кнопку нажимать не нужно. Пока приложение открыто, оно само отправляет новое и забирает чужое: при запуске, когда возвращается интернет, когда вы вернулись в приложение, после каждого сохранения и примерно раз в полторы минуты.

Как понять, что всё в порядке

- ◆ Экран «Яндекс.Диск», строка «Состояние» говорит одной фразой, что происходит.
- ◆ «Ждут отправки» показывает, сколько записей ещё не ушло. После обмена там 0.
- ◆ «Последний обмен» показывает, когда всё прошло в последний раз.
- ◆ Кнопка «Синхронизировать сейчас» запускает обмен вручную, если ждать не хочется.

Если объект правили на двух устройствах

- 1 Обе версии сохраняются: ничего не пропадает.
- 2 На экране «Яндекс.Диск» появится блок «Объекты, изменённые в двух местах».
- 3 У каждого объекта выберите «Оставить мою» (общей станет версия из этого телефона) или «Взять с Диска» (общей станет версия с Диска).
- 4 Невыбранная версия остаётся на Диске отдельным файлом — её можно достать оттуда.

Что передаётся, а что нет

- ◆ Объекты целиком передаются в обе стороны: заказчик, сметы и их версии, комнаты, щиты, история.
- ◆ Справочники работ, материалов и прочие справочники уходят на Диск, но на другое устройство сами не приходят.
- ◆ Фото, видео и созданные документы уходят на Диск, но на другое устройство сами не скачиваются.

- ◆ Удаления объектов в приложении нет, поэтому и на Диске ничего не пропадает.

Важно

Обмен идёт, только пока приложение открыто: закрытому приложению телефон работать не даёт. На каждом устройстве вход через Яндекс ID нужно выполнить один раз. Новая версия самого приложения подхватывается при следующем запуске.

Отключить Диск можно кнопкой «Отключить Диск» на экране «Яндекс.Диск». Данные в телефоне при этом остаются на месте.

Открыть: [Открыть «Яндекс.Диск»](#) >

Открыть в приложении: [Яндекс.Диск](#) · [к содержанию](#)



Второй телефон или планшет

Как получить свои объекты на другом устройстве

- 1 На новом устройстве откройте ту же ссылку на приложение и установите его на экран „Домой“ (глава «Установка на телефон»).
- 2 Выполните вход тем же Яндекс ID: «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID».
- 3 Откройте «Ещё» → «Яндекс.Диск» и нажмите «Синхронизировать сейчас». Подождите: объекты появятся на вкладке «Объекты».
- 4 Дальше обмен идёт сам, пока приложение открыто.

Не получилось войти через Яндекс ID? Перенести данные можно и файлом: на старом устройстве «Ещё» → «Резервная копия» → «Сохранить архив ZIP», на новом — «Выбрать архив» → «Восстановить из архива».

Открыть в приложении: [Яндекс.Диск](#) · [к содержанию](#)



Работа без интернета

Что можно делать без сети и что будет потом

Всё, что вы вводите, сначала сохраняется в самом телефоне. Поэтому объекты, сметы, справочники и расчёты работают и без сети.

Что не работает без сети

- ◆ Вход через Яндекс ID.
- ◆ Обмен с Яндекс.Диском.
- ◆ Обновление самого приложения до новой версии.

Что происходит, когда интернет появился

- 1 Вы сохранили объект, смету или новую версию без интернета — запись встала в очередь («Ждут отправки»).
- 2 Интернет появился. Если приложение открыто, оно замечает это само и через несколько секунд отправляет очередь на Диск.

- 3 На другом устройстве, где выполнен вход тем же Яндекс ID, новое состояние появится при ближайшем обмене.
- 4 Кнопку нажимать не нужно. Если ждать не хочется — «Ещё» → «Яндекс.Диск» → «Синхронизировать сейчас».

Закрытое приложение телефон не пускает работать в фоне. Поэтому после возвращения интернета просто откройте приложение — и оно всё отправит. Без подключённого Яндекс.Диска записи остаются только в телефоне.

Открыть в приложении: [список объектов](#) · [к содержанию](#)



Резервная копия

Сохранить и восстановить все данные одним файлом

Сохранить копию

- 1 Откройте «Ещё» → «Резервная копия».
- 2 В блоке «Сейчас в приложении» видно, сколько «Объектов» и «Файлов» будет в копии.
- 3 Нажмите «Сохранить архив ZIP». Получится архив: внутри «данные.json» и папка «файлы». Сохраните его в надёжном месте — например, в облаке или отправьте себе.

Восстановить из копии

- 1 Сначала сохраните текущую копию: восстановление заменяет все данные содержимым архива.
- 2 Нажмите «Выбрать архив» и найдите файл.
- 3 Нажмите «Восстановить из архива». В окне наберите слово заменить и нажмите «Восстановить».

Все текущие данные будут заменены. Отменить это нельзя. Делайте копию перед обновлением телефона, перед восстановлением и время от времени — например, раз в неделю.

Открыть: [Открыть «Резервная копия»](#) >

Открыть в приложении: [резервная копия](#) · [к содержанию](#)



ПИН-код и вход

Защита приложения, если ПИН забыт

Задать ПИН-код

- 1 Откройте «Ещё» → «Вход и защита».
- 2 В блоке «ПИН-код» впишите «Новый ПИН-код (4 цифры)» и повторите его в поле «Повторите ПИН-код».
- 3 Нажмите «Сохранить ПИН-код». Убрать его можно кнопкой «Убрать ПИН-код».

ПИН-код спрашивается при открытии приложения. Он защищает данные, если телефон попал в чужие руки.

Если ПИН забыт

Сам ПИН нигде не хранится — только его отпечаток, по которому код восстановить нельзя.

Поэтому подсказать его не сможет никто. Данные можно вернуть из резервной копии на другом устройстве; если копии нет, обратитесь к администратору.

Открыть в приложении: [безопасность](#) · [к содержанию](#)



РАЗДЕЛ

Справочники и настройки



Справочники и расчёты

Калькуляторы, нормативы, схемы, охрана труда

Кроме сметы в приложении есть справочная часть. Все разделы находятся на вкладке «Ещё».

- ◆ «Умный поиск» — ищет по всему приложению: по названиям работ, материалов, схем и щитов.
- ◆ «Калькуляторы» — расчёты по нормативам; «Откуда числа» показывает, из каких нормативных данных они берутся; «Формулы» — справочник формул.
- ◆ «Нормативные документы», «Важные пункты» и «Рекомендации» — справочные материалы.
- ◆ «Электрика», «Схемы электромонтажа», «Электропотребители», «Технологические карты» — справочники по устройству и монтажу.
- ◆ «Задачи и тесты» — тренировка и проверка знаний.
- ◆ «Охрана труда и СИЗ» — подсказки по безопасности работ.

Открыть: [Открыть «Умный поиск»](#) >

Открыть в приложении: [справочник электрика](#) · [к содержанию](#)



Настройки и реквизиты

Ваши данные для документов, нумерация, оформление

Что настраивается в «Ещё» → «Настройки и реквизиты»

- ◆ «Исполнитель — попадает в документы»: «Имя или название», «Телефон», «Почта» и «Реквизиты» (ИНН, счёт, адрес — печатается в подвале сметы).
- ◆ «Нумерация смет»: «Следующий номер сметы».
- ◆ «Ограничения на файлы»: «Фото, МБ», «Документы, МБ», «Видео, МБ».
- ◆ «Оформление»: «Как в телефоне», «Светлая» или «Тёмная». Быстрее — значок солнца или луны в углу экранов «Объекты» и «Ещё».
- ◆ «Справочник материалов»: кнопка «Добавить типовые материалы».

Поля исполнителя, нумерацию и ограничения на файлы запоминает кнопка «Сохранить» внизу экрана. Если выйти, не нажав её, введённое пропадёт. Тема включается сразу.

Открыть: [Открыть «Настройки и реквизиты»](#) >

Открыть в приложении: [настройки](#) · [к содержанию](#)



Найдите свой вопрос и сделайте шаги по порядку. Не помогло — откройте в приложении вкладку «Помощь» → «Помощник»: он проверит приложение и подготовит отчёт для администратора.

Белый или пустой экран, приложение не открывается

Обычно на телефоне осталась старая копия файлов приложения или сбой при запуске. Ваши объекты и сметы хранятся отдельно — в базе телефона — и при этом не страдают.

- 1 Подождите десять секунд: на слабой связи приложение грузится медленно.
- 2 Закройте приложение полностью (смахните из списка открытых программ) и откройте заново.
- 3 Если появилось сообщение «Приложение не запустилось», нажмите «Починить» (или «Повторить», если нет интернета).
- 4 Если появился экран «Что-то пошло не так», нажмите «Перезапустить». Не помогло и есть интернет — нажмите «Сбросить кэш приложения».

Перезагрузите телефон и откройте приложение ещё раз, когда есть интернет.

Без интернета приложение не открывается

Чтобы работать без сети, приложению нужно один раз полностью загрузиться при интернете и сохранить свои файлы в телефоне.

- 1 Подключитесь к интернету, откройте приложение и подождите минуту, не закрывая его.
- 2 Закройте приложение и откройте ещё раз — уже без интернета. Оно должно открыться.
- 3 Открывайте приложение всегда с одного и того же значка или адреса: данные и файлы хранятся отдельно для каждого адреса.
- 4 Лучше установить приложение на экран „Домой“: «Ещё» → «Установить на телефон».

Нажмите «Проверить приложение»: помощник покажет, готово ли оно к работе без интернета.

Подробнее: глава [«Работа без интернета»](#)

Старая версия: новых кнопок и изменений нет

Новая версия скачивается сама, когда есть интернет, но открывается при следующем запуске приложения, а не во время работы: чтобы не сбить то, что вы вводите.

- 1 Откройте приложение при включённом интернете и подождите минуту.
- 2 Закройте приложение полностью (смахните из списка открытых программ) и откройте заново.
- 3 Если всё равно старая версия и интернет есть, нажмите «Сбросить кэш приложения» в помощнике. Объекты и сметы не пострадают: они хранятся отдельно.

Как установить приложение на экран „Домой“

С установкой приложение открывается со значка, без адресной строки, и надёжнее хранит данные.

- 1 Откройте «Ещё» → «Установить на телефон».
- 2 iPhone и iPad: откройте сайт в Safari → «Поделиться» → «На экран „Домой“» → «Добавить».
- 3 Android: нажмите «Установить приложение». Если кнопки нет, откройте меню браузера (три точки) и выберите пункт установки.

Подробнее: глава [«Установка на телефон»](#)

Как подключить Яндекс.Диск и войти

Яндекс.Диск — общая база приложения. Подключить его нужно один раз на каждом устройстве.

- 1 Откройте «Ещё» → «Вход и защита».
- 2 Впишите «Номер приложения (client_id) с oauth.yandex.ru». Если номер вам неизвестен, спросите администратора: его выдаёт Яндекс при регистрации приложения.
- 3 Нажмите «Копировать» у «Адрес возврата (Callback URL) — впишите его на Яндексе» и вставьте адрес в настройках приложения на oauth.yandex.ru. Он должен совпадать посимвольно, вместе с косой чертой в конце.
- 4 Нажмите «Войти через Яндекс ID», войдите и разрешите доступ.
- 5 Проверьте: «Ещё» → «Яндекс.Диск» → «Состояние».

Если после входа пишет про несовпадение адреса возврата, значит, на Яндексе записан другой адрес — его должен исправить администратор.

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Диск просит войти заново, вход не принят

Разрешение, которое Яндекс выдал приложению, могло закончиться или быть отозвано. Пока вход не выполнен заново, обмен стоит, но всё, что вы сохраняете, остаётся в телефоне.

- 1 Откройте «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID» и войдите заново.
- 2 Откройте «Ещё» → «Яндекс.Диск» и нажмите «Синхронизировать сейчас».
- 3 Проверьте «Состояние»: там должно быть «Всё отправлено».

Если вход снова не принимается, скорее всего, на стороне Яндекса что-то изменили: эту ошибку исправляет администратор.

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Объект не появился на другом телефоне

Объект доходит до другого устройства в два шага: сначала уходит на Диск с того телефона, где его сохранили, потом забирается на втором. Оба телефона должны быть открыты с интернетом и подключены к одному и тому же Яндекс ID.

- 1 Телефон, где сохраняли: откройте приложение с интернетом. «Ещё» → «Яндекс.Диск»: в строке «Ждут отправки» должен быть 0. Если там есть число, подождите минуту или нажмите «Синхронизировать сейчас».
- 2 Второй телефон: «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID» — тем же Яндекс ID. Потом «Ещё» → «Яндекс.Диск» → «Синхронизировать сейчас».
- 3 Если в «Состояние» написано про расхождение — в блоке «Объекты, изменённые в двух местах» выберите «Оставить мою» или «Взять с Диска».
- 4 Приложение должно быть открыто на обоих телефонах: закрытое приложение обмена не делает.

Фото, видео и созданные документы на другое устройство не скачиваются — запись о них придёт, а сам файл останется на первом телефоне.

Подробнее: глава [«Второй телефон или планшет»](#)

«Ждут отправки» — число не уменьшается

Записи уходят на Диск, когда есть интернет, приложение открыто и вход на Диск в порядке. Иначе они просто ждут — и не пропадают.

- 1 Проверьте интернет: откройте любую страницу в браузере.
- 2 Оставьте приложение открытым на минуту — обмен идёт, пока оно на экране.
- 3 Откройте «Ещё» → «Яндекс.Диск» и нажмите «Синхронизировать сейчас».
- 4 Если в «Состояние» написано про вход — «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID».

Если число так и не уменьшается, а ошибок на экране нет, обратитесь к администратору с отчётом: по нему видно, что именно стоит.

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Объект изменён в двух местах (расхождение)

Один и тот же объект правили на двух устройствах, не дожидаясь обмена. Приложение ничего не затирает: обе версии сохранены, ждёт вашего выбора.

- 1 Откройте «Ещё» → «Яндекс.Диск» и найдите блок «Объекты, изменённые в двух местах».
- 2 Если правки на этом телефоне важнее — «Оставить мою»: общей станет версия из этого телефона.
- 3 Если важнее версия с другого устройства — «Взять с Диска»: объект в телефоне заменится общей версией.
- 4 Невыбранная версия не теряется: она сохраняется на Диске отдельным файлом.

Не уверены, какая версия лучше, — сначала сделайте «Ещё» → «Резервная копия» → «Сохранить архив ZIP», потом выбирайте.

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Диск пишет ошибку или место кончилось

Обмен не удался из-за связи или из-за Диска (например, закончилось место). Приложение повторяет попытки само, с растущими паузами.

- 1 Подождите минуту-две: приложение повторит отправку само, пока оно открыто.
- 2 Проверьте интернет и нажмите «Синхронизировать сейчас» на экране «Ещё» → «Яндекс.Диск».
- 3 Проверьте, что на Яндекс.Диске есть свободное место: откройте Яндекс.Диск в приложении или на сайте и освободите место.

Если ошибка повторяется больше часа, скопируйте отчёт и отправьте администратору: в нём есть текст последней ошибки.

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Как отключить Диск или войти под другим Яндекс ID

Диск можно отключить в любой момент: данные в телефоне останутся.

- 1 Откройте «Ещё» → «Яндекс.Диск» и нажмите «Отключить Диск». Данные в телефоне остаются на месте.
- 2 Чтобы подключить другой аккаунт: «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID» и войдите нужным Яндекс ID.

Объекты, которые уже лежат на старом Диске, новый Диск сам не получит. Они отправятся туда при ближайшем обмене.

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Как настроить второй телефон или планшет

Объекты переносятся через Яндекс.Диск: на новом устройстве нужно один раз войти тем же Яндекс ID.

- 1 На новом устройстве откройте ту же ссылку и установите приложение на экран „Домой“.
- 2 Выполните вход: «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID» — тем же Яндекс ID.
- 3 Откройте «Ещё» → «Яндекс.Диск» и нажмите «Синхронизировать сейчас».
- 4 Подождите: объекты появятся на вкладке «Объекты».

Запасной путь: на старом устройстве «Ещё» → «Резервная копия» → «Сохранить архив ZIP», на новом — «Выбрать архив» → «Восстановить из архива».

Подробнее: глава [«Второй телефон или планшет»](#)

Пропали объекты или сметы

Чаще всего объекты на месте, но скрыты фильтром или открыт другой адрес приложения. Реже браузер стёр данные сайта.

- 1 Не удаляйте приложение и не чистите данные сайта в настройках браузера — это стирает базу в телефоне.
- 2 На вкладке «Объекты» очистите «Поиск», выберите «Все статусы» или нажмите «Сбросить фильтры».
- 3 Откройте ту же ссылку или значок, что и раньше: данные хранятся отдельно для каждого адреса сайта.
- 4 Если Диск был подключён — «Ещё» → «Яндекс.Диск» → «Синхронизировать сейчас»: объекты, которые уходили на Диск, вернуться.
- 5 Есть резервная копия — «Ещё» → «Резервная копия» → «Выбрать архив» → «Восстановить из архива».

Пока не сделали шаги выше, не создавайте много новых объектов и не восстанавливайте старые копии: сначала разберитесь, что именно пропало.

Подробнее: глава [«Резервная копия»](#)

Как сделать резервную копию

Копия — это один файл-архив со всеми объектами, сметами и файлами. Он нужен на случай потери или замены телефона.

- 1 Откройте «Ещё» → «Резервная копия».
- 2 Нажмите «Сохранить архив ZIP».
- 3 Сохраните архив в надёжном месте: в облаке, на компьютере или отправьте себе.

Внутри архива «данные.json» и папка «файлы»: открыть его можно обычным архиватором.

Подробнее: глава [«Резервная копия»](#)

Как восстановить данные из копии

Восстановление заменяет все данные в приложении содержимым архива — поэтому делается осторожно.

- 1 Сначала сохраните текущую копию: «Ещё» → «Резервная копия» → «Сохранить архив ZIP».
- 2 Нажмите «Выбрать архив» и найдите файл копии.
- 3 Нажмите «Восстановить из архива». В окне наберите слово заменить и нажмите «Восстановить».

Отменить восстановление нельзя. Если сомневаетесь, не восстанавливайте: сначала обратитесь к администратору.

Подробнее: глава [«Резервная копия»](#)

На iPhone данные могут стереться

Браузер Safari стирает данные сайтов, которые не открывали около недели, если они не установлены на экран „Домой“. Приложение, установленное на экран „Домой“, под это правило не попадает.

- 1 Установите приложение на экран „Домой“: «Ещё» → «Установить на телефон», шаги для iPhone и iPad.
- 2 Подключите Яндекс.Диск: тогда объекты лежат и на Диске.
- 3 Время от времени сохраняйте «Ещё» → «Резервная копия» → «Сохранить архив ZIP».

Подробнее: глава [«Установка на телефон»](#)

Не хватает места, новые записи не сохраняются

Когда в телефоне заканчивается место, браузер перестаёт принимать новые данные сайта. Чаще всего место занимают фото и видео.

- 1 Освободите место на телефоне: удалите ненужные фото, видео и программы.
- 2 Откройте «Ещё» → «Настройки и реквизиты» → «Ограничения на файлы», уменьшите «Фото, МБ» и «Видео, МБ» и нажмите «Сохранить» внизу экрана.
- 3 Сохраните резервную копию: «Ещё» → «Резервная копия» → «Сохранить архив ZIP».
- 4 Нажмите «Проверить приложение»: помощник покажет, сколько места занято.

Как изменить цену

Цена есть в двух местах: в справочнике (для новых строк) и в самой строке сметы (для этой сметы). Они независимы: изменение в одном месте второе не трогает.

- 1 Только для этой сметы: откройте строку в разделе сметы, поменяйте «Цена за единицу, ₽» и сохраните. Строка получит пометку «Цена изменена».
- 2 Для будущих смет: откройте «Работы» или «Материалы», найдите позицию и поменяйте цену в ней.

В уже созданных сметах ничего не изменится: там хранятся свои копии работ и цен.

Подробнее: глава [«Справочники работ и материалов»](#)

Как добавить работу или материал, которых нет в справочнике

В справочнике нет всего на свете — можно добавить позицию только в смету или сразу в справочник.

- 1 Только в эту смету: в разделе сметы нажмите «Добавить» → «Своя строка, которой нет в справочнике» и впишите «Название работы», «Единица» и «Цена за единицу, ₽».
- 2 В справочник навсегда: откройте «Работы» и нажмите «+ Работа» (или «Материалы» и «+ Материал»).

Подробнее: глава [«Составить смету»](#)

Как зафиксировать смету или вернуться к прежней версии

Зафиксированная версия не меняется, чтобы договорённые цифры нельзя было случайно испортить.

- 1 Откройте объект → «Итого и скидка».
- 2 Чтобы закрыть версию для правок, внизу нажмите «Зафиксировать».
- 3 Чтобы продолжить править, нажмите «Новая версия»: прежняя остаётся как была.
- 4 Все версии: блок «Версии сметы» → «Все версии». Рабочая помечена словом «текущая».

Подробнее: глава [«Версии сметы»](#)

Как получить PDF или Excel

Документы создаются из объекта и собираются прямо в телефоне. Если смета пустая, собирать нечего.

- 1 Откройте объект → «Документы: PDF и Excel».
- 2 Выберите «Подробно» или «Кратко» в блоке «Вид документа».
- 3 Нажмите нужный документ: «Смета полная», «Смета — черновая электрика», «Смета — чистовая электрика», «Смета — материалы» или «Смета в Excel — 7 листов с формулами». Для печати — «Печать полной сметы».
- 4 Если написано «Смета пока пустая», добавьте в смету хотя бы одну работу или материал.
- 5 Если есть блок «Проверьте перед выгрузкой», исправьте то, что в нём перечислено.

Созданные документы хранятся в блоке «Созданные документы» на том же экране и на вкладке «Документы»: нажмите на файл, чтобы получить его снова.

Подробнее: глава [«PDF и Excel для заказчика»](#)

Как добавить фото или файл, камера не работает

Фото и файлы добавляются внутри объекта. Камере нужно разрешение телефона, а размеру файла — подходящий предел.

- 1 Откройте объект → «Фото, видео, документы».
- 2 Нажмите «Выбрать файл» или «Снять фото».
- 3 Камера не открывается — откройте настройки телефона и разрешите браузеру или приложению доступ к камере.
- 4 Файл не принимается — он больше допустимого: «Ещё» → «Настройки и реквизиты» → «Ограничения на файлы» («Фото, МБ», «Документы, МБ», «Видео, МБ»).

Фото и файлы на другое устройство сами не скачиваются: они остаются на том телефоне, где добавлены.

Подробнее: глава [«Фото, видео и документы объекта»](#)

Фото и файлы не видны на другом телефоне

Фото, видео и созданные документы уходят на Диск, но на другие устройства сами не скачиваются. На втором телефоне запись о файле будет, а самого файла — нет.

- 1 Откройте файл на том телефоне, где добавляли.
- 2 Файлы лежат на Яндекс.Диске в папке приложения — их можно взять оттуда через приложение Яндекс.Диск.
- 3 Документы (PDF, Excel) можно создать заново на втором телефоне: «Документы: PDF и Excel» в объекте.

Подробнее: глава [«Фото, видео и документы объекта»](#)

Как удалить объект и вернуть его

Удаление не теряет данные сразу: объект 4 месяца лежит в корзине, и за это время его можно вернуть.

- 1 Откройте объект и внизу нажмите «Удалить объект», затем «В корзину на 4 месяца» (или «Переместить в архив»).
- 2 Из архива вернуть: «Ещё» → «Архив» → «Восстановить из архива».
- 3 Вернуть: «Ещё» → «Корзина» → «Вернуть».
- 4 Удалить сразу: «Ещё» → «Корзина» → «Удалить сейчас» и впишите слово УДАЛИТЬ.

Через 120 дней объект удаляется сам, с телефона и с Яндекс.Диска, вместе со всеми комнатами, электроточками, сметами, щитами, фото и документами.

Подробнее: глава [«Удаление объекта, архив и корзина»](#)

Забыл ПИН-код

Сам ПИН нигде не хранится — только его отпечаток, по которому код восстановить нельзя. Подсказать его не сможет никто.

- 1 Попробуйте вспомнить ПИН: это четыре цифры, введенные при настройке в разделе «Вход и защита».
- 2 Если есть резервная копия на другом устройстве, восстановите данные оттуда: «Ещё» → «Резервная копия» → «Выбрать архив» → «Восстановить из архива».
- 3 Если на этом устройстве был подключён Яндекс.Диск, объекты лежат и на Диске — после входа на другом устройстве они вернутся.

Обойти ПИН без потери данных нельзя. Обратитесь к администратору, прежде чем что-то стирать.

Подробнее: глава [«ПИН-код и вход»](#)

В документах неверная дата или время

Даты в документах берутся из часов телефона. Если часы сбились, даты будут неверными, а при правках с двух устройств новой может оказаться не та запись.

- 1 Откройте настройки телефона и найдите „Дата и время“.
- 2 Включите автоматическую установку даты, времени и часового пояса.
- 3 Вернитесь в приложение и нажмите «Проверить приложение»: помощник сверит часы с сайтом.

Приложение тормозит или зависает

Чаще всего причина в нехватке памяти или места в телефоне, в большом количестве фото или в незавершённом обновлении.

- 1 Закройте другие программы и откройте приложение заново.
- 2 Освободите место на телефоне. Нажмите «Проверить приложение»: помощник покажет, сколько места занято.
- 3 Если тормоза начались после обновления и есть интернет, нажмите «Сбросить кэш приложения». Данные не пострадают.

Перезагрузите телефон. Если всё равно медленно, скопируйте отчёт администратору и напишите, на каком экране тормозит.

Как включить тёмную или светлую тему

Оформление настраивается в одном месте.

- 1 Быстрее всего: значок солнца или луны в правом верхнем углу экранов «Объекты» и «Ещё».
- 2 Или «Ещё» → «Настройки и реквизиты» → «Оформление»: «Как в телефоне», «Светлая», «Тёмная».

Подробнее: глава [«Настройки и реквизиты»](#)

Где указать свои данные и реквизиты для сметы

Данные исполнителя вписываются один раз и попадают во все документы.

- 1 Откройте «Ещё» → «Настройки и реквизиты».
- 2 В блоке «Исполнитель — попадает в документы» впишите «Имя или название», «Телефон», «Почта» и «Реквизиты» (ИНН, счёт, адрес — печатается в подвале сметы).
- 3 Нажмите «Сохранить» внизу экрана — без этого введённое не запомнится.
- 4 Новые документы возьмут эти данные; уже созданные файлы не меняются — создайте их заново.

Подробнее: глава [«Настройки и реквизиты»](#)

Как изменить нумерацию смет

Номера смет идут по порядку, а следующий номер задаётся в настройках.

- 1 Откройте «Ещё» → «Настройки и реквизиты» → «Нумерация смет» и поменяйте «Следующий номер сметы».
- 2 Нажмите «Сохранить» внизу экрана.

Подробнее: глава [«Настройки и реквизиты»](#)

Где что находится в приложении

Приложение состоит из шести вкладок нижней панели; всё остальное собрано на вкладке «Ещё».

- 1 Откройте вкладку «Помощь», затем «Инструкция»: в начале там раздел «Где что находится» — перечислено всё, с переходом на нужный экран.
- 2 Нужна одна конкретная вещь — попробуйте «Умный поиск» на вкладке «Ещё».

Как создать объект

Объект — это заказчик и адрес, к которым потом привязываются смета и документы.

- 1 На вкладке «Объекты» нажмите «+ Объект».
- 2 Шаг 1 из 3: впишите «ФИО заказчика» и «Телефон», нажмите «Далее».
- 3 Шаг 2 из 3: выберите «Тип объекта», заполните адрес и «Площадь, м²», нажмите «Далее».
- 4 Шаг 3 из 3: проверьте данные и нажмите «Сохранить объект».

Ошиблись в шаге — кнопка «Назад». Данные потом можно поправить: «Данные заказчика и объекта» внутри объекта.

Подробнее: глава [«Создать объект»](#)

Как составить смету

Смета собирается внутри объекта из работ и материалов; цены берутся из справочников.

- 1 Откройте объект на вкладке «Объекты».
- 2 Быстрый способ: на экране объекта сразу под статусом в блоке «Быстрые действия» нажмите «+ Работа», выберите категорию, работу и впишите количество.
- 3 Подробный способ: откройте раздел в блоке «Смета» — «Демонтажные работы», «Черновая электрика», «Чистовая электрика», «Отделочные работы» или «Материалы» — и нажмите «Добавить».
- 4 Итоговую сумму смотрите в «Итого и скидка».

Нужной работы нет в справочнике — выберите «Своя строка, которой нет в справочнике».

Подробнее: глава [«Составить смету»](#)

Как сделать скидку, наценку или добавить расход

Скидка, наценка и прочие расходы задаются на одном экране — «Итого и скидка» внутри объекта.

- 1 Откройте объект → «Итого и скидка».
- 2 Наценка на материалы: поле «Наценка, %» (0 — без наценки).
- 3 Скидка: «Вид скидки» — «Без скидки», «Проценты» или «Фиксированная сумма»; потом выберите, «От чего считать скидку».
- 4 Расходы вне строк сметы (вывоз мусора, аренда инструмента): «+ Добавить расход».
- 5 Итог показан как «Итого к оплате».

Версия сметы уже зафиксирована, и поля не меняются? Нажмите «Новая версия» внизу экрана.

Подробнее: глава [«Составить смету»](#)

Как найти объект или клиента

Список объектов умеет искать и фильтровать.

- 1 Откройте вкладку «Объекты».
- 2 В поле «Поиск» вводите ФИО, телефон или адрес.
- 3 Фильтр «Все статусы» оставляет объекты одного этапа работ.
- 4 Вернуть весь список — кнопка «Сбросить фильтры».

Искать по всему приложению (работы, материалы, схемы) можно в «Ещё» → «Умный поиск».

Подробнее: глава [«Создать объект»](#)

Как изменить статус (этап) объекта

Статус показывает, на каком этапе объект. Все смены записываются.

- 1 Откройте объект.
- 2 В блоке «Статус объекта» нажмите «Изменить» и выберите этап.
- 3 Все смены видны ниже, в блоке «История статусов».

Подробнее: глава [«Создать объект»](#)

Как исправить данные заказчика или объекта

Данные заказчика и объекта можно поправить в любой момент.

- 1 Откройте объект → «Данные заказчика и объекта».
- 2 Поправьте нужные поля и нажмите «Сохранить».

Все изменения записываются в «История изменений» объекта.

Подробнее: глава [«Создать объект»](#)

Как добавить этажи в доме или изменить их число

Этажи есть только у объекта с типом «Частный дом» и создаются сами по числу этажей.

Уменьшение числа ничего не удаляет само: приложение сначала спрашивает, что делать с данными.

- 1 Откройте объект «Частный дом» → «Этажи». У квартиры такого раздела нет.
- 2 Нажмите «Количество этажей», впишите число и нажмите «Применить». Больше — этажи добавятся, прежние не изменятся.
- 3 Меньше — если на лишних этажах есть данные, выберите «В архив», «Перенести комнаты» или «Удалить» (с галочкой). «Отменить» оставит всё как было.
- 4 Подвал, цоколь, мансарда: «+ Особый этаж». Этаж из архива возвращает кнопка «Вернуть».

Подробнее: глава [«Этажи дома и комнаты на этажах»](#)

Как добавить комнату, розетку, фото или документ в доме

У частного дома комната принадлежит этажу: так розетки, выключатели, фото и документы всегда лежат в нужной комнате нужного этажа.

- 1 Откройте объект → «Этажи» → нужный этаж → «Комнаты» → «+ Комната».
- 2 Нажмите на комнату: в её меню — «Электроточки», «Фото» и «Документы» (PDF, DOC, DOCX).
- 3 Комната не на том этаже — в меню комнаты нажмите «Другой этаж»: всё, что в ней лежит, поедет вместе с ней.

Подробнее: глава [«Этажи дома и комнаты на этажах»](#)

Как выбрать тип объекта: дача, баня, гараж, сарай

От типа зависят этажи, поля адреса и подсказки комнат, поэтому лишнее не мешает.

- 1 Новый объект: «+ Объект» → шаг 2 → «Тип объекта».
- 2 Уже созданный: карточка объекта → изменить данные объекта → «Тип объекта».
- 3 При добавлении комнаты нажмите кнопку с типовым названием, например «Кухня».

Подробнее: глава [«Тип объекта и разбивка по этажам»](#)

Как добавить кабельный вывод

Так место, где кабель выходит из стены или потолка, попадает в таблицу, нагрузки и паспорт.

- 1 Откройте комнату и нажмите «+ Электроточка», выберите «Кабельный вывод».
- 2 В «Тип кабельного вывода» выберите «Кабельный вывод — освещение» или «Кабельный вывод — прибор». Для прибора выберите его из «Электропотребители».
- 3 В блоке «Местоположение» укажите расстояния в мм от потолка, пола, угла, дверного проёма или откоса. Нажмите «Сохранить».

Подробнее: глава [«Комнаты и электроточки»](#)

Как показать в паспорте, поиске или схеме щита только один этаж

Так не нужно листать весь дом: видно только то, что на выбранном этаже.

- 1 Откройте «Паспорт объекта», «Умный поиск» или схему щита объекта с этажами.
- 2 В поле «Этаж» выберите этаж или «Все этажи».

Подробнее: глава [«Тип объекта и разбивка по этажам»](#)

Как записать, где стоит розетка или выключатель

Местоположение хранится в карточке изделия: из неё строятся все таблицы и файлы, поэтому вводить его второй раз не нужно.

- 1 Сначала добавьте двери и окна комнаты: меню комнаты → «Двери и окна» → «+ Дверь» или «+ Окно».
- 2 Откройте розетку или выключатель и в блоке «Привязки местоположения» добавьте привязку: от двери, окна, угла, пола, потолка или другого изделия.
- 3 Расстояние вводите в мм: сантиметры приложение покажет само, например 150 мм (15 см).

Подробнее: глава [«Двери, окна и местоположение изделий»](#)

Где таблица местоположения и как её скачать

Таблица строится из карточек розеток и выключателей: она всегда свежая, отдельно её вести не нужно.

- 1 Комната: меню комнаты → «Местоположение изделий». Этаж: меню этажа → «Местоположение изделий». Весь объект: карточка объекта → «Таблица по всему объекту» (под «Нагрузки и кабельный журнал»).
- 2 Кнопки «PDF» и Excel скачивают таблицу. Строка «Местоположение не задано» ведёт в карточку изделия.

Подробнее: глава [«Двери, окна и местоположение изделий»](#)

Где посчитать нагрузки объекта

Нагрузки собираются сами из розеток, потребителей и светильников объекта, поэтому вводить их отдельно не нужно.

- 1 Откройте объект и выберите «Нагрузки и кабельный журнал» – вкладка «Обзор».
- 2 Вверху – установленная и расчётная мощность, общий ток, загрузка вводного автомата и (для трёх фаз) разбаланс по L1, L2, L3.
- 3 Режим «Расширенный» показывает коэффициент спроса, $\cos \phi$ и шаги расчёта.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Почему у розетки 3000 Вт и как это изменить

Если к розетке не привязан прибор, принимается проектная расчётная нагрузка точки 3000 Вт. Это не фактическое потребление.

- 1 Подключите к розетке потребителя в её карточке — нагрузка возьмётся из справочника (проверьте её по шильдику).
- 2 Или откройте нагрузку на вкладке «Обзор» и введите свою мощность. Пустое поле вернёт исходное значение.
- 3 Ненужную нагрузку можно не учитывать: поставьте галочку и напишите причину.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Как собрать группы и кабельные линии

Приложение раскладывает нагрузки по комнатам и выделяет мощные приборы на отдельные линии, но ничего не создаёт без вашего подтверждения.

- 1 Объект → «Нагрузки и кабельный журнал» → «Группы» → «Предложить группы».
- 2 Снимите галочки с лишнего и нажмите «Создать». Группы получают обозначения L-01, L-02...
- 3 Нажмите на группу, чтобы указать длину кабеля, способ прокладки, защиту или перенести нагрузку в другую группу.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Как разнести группы по фазам L1, L2, L3

В трёхфазном щите однофазные группы нужно распределять по фазам, чтобы не было перекоса.

- 1 Убедитесь, что у щита выбрана система «3 фазы, 400 В».
- 2 Вкладка «Группы» → «Предложить баланс»: появится сравнение до и после. «Принять» применит, «Отклонить» оставит как есть.
- 3 Фаза, выбранная вручную в группе, при балансировке не меняется.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Где кабельный журнал и как его скачать

Журнал — таблица над теми же группами: отдельно его вести не нужно, он обновляется при любой правке.

- 1 Объект → «Нагрузки и кабельный журнал» → «Кабельный журнал». Ищите и фильтруйте по этажу, помещению, группе, фазе, кабелю.
- 2 Внизу «Скачать PDF» и «Скачать Excel»; в файле будут итоги по кабелю и фазам.
- 3 Значки ✓ ⚠ ✗ показывают, всё ли в порядке с линией.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Как передать кабель из журнала в материалы

Кабель из журнала попадает в материалы сметы одной строкой на марку и сечение; повторная передача дубликатов не создаёт.

- 1 Кабельный журнал → «Передать кабель в материалы» и подтвердите.
- 2 Изменили длину линии — передайте ещё раз: количество в строке обновится. Цену укажите в смете.
- 3 Группы в конструктор щита и в схему передаются кнопками на вкладке «Группы» — тоже только после подтверждения.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Как добавить освещение и светильники

Освещение — отдельный вид нагрузки: светильник попадает в расчёт, а сам выключатель нагрузкой не считается.

- 1 Откройте комнату и выберите «Освещение» → «+ Светильник».
- 2 Введите название, тип, количество и мощность одного светильника из паспорта.
- 3 При желании укажите выключатель, которым светильник управляется.

Подробнее: глава [«Нагрузки и кабельный журнал»](#)

Как выбрать назначение розетки и подставить мощность

Назначение розетки — это выбор из справочника «Электропотребители»: так мощность и ток вводятся один раз.

- 1 Откройте объект → «Комнаты и электроточки» → «+ Электроточка» → «Розетка».
- 2 В поле «Назначение розетки» выберите потребителя — мощность, напряжение и ток подставляются сами.
- 3 Нужного нет — откройте «Ещё» → «Электропотребители», добавьте его и вернитесь в розетку.
- 4 Если в списке «Потребители» (несколько на розетку) пропали некоторые — это нормально: показываются только с тем же питанием, что у первого (1 или 3 фазы).

Подробнее: глава [«Комнаты и электроточки»](#)

Трёхфазный ток не считается, пишет «укажите cos ф»

Для трёх фаз ток зависит от коэффициента мощности $\cos \phi$. Его берут из паспорта прибора, придумывать нельзя, поэтому без него ток не считается — вместо неверного числа показывается подсказка.

- 1 Откройте «Ещё» → «Электропотребители» и выберите потребителя.
- 2 Проверьте: в «Питание» стоит «3 фазы», в напряжении — 400 В.
- 3 Впишите «Коэффициент мощности $\cos \phi$ » из паспорта (число от 0,1 до 1) и нажмите «Сохранить».
- 4 Ток посчитается сам и обновится во всех розетках с этим потребителем. Или переключите «Ток» на «ввожу вручную».

Подробнее: глава [«Ток, фазы, автомат и кабель»](#)

Где свободный ток и мощность розетки, почему перегруз

В форме розетки есть блок «Электрическая нагрузка»: допустимое, занятое и свободное. Перегруз — когда потребители потребляют больше допустимого.

- 1 Откройте розетку в «Комнаты и электроточки».
- 2 В блоке «Электрическая нагрузка» смотрите «Свободный ток», «Свободная мощность» и строку про загрузку.
- 3 Есть красное предупреждение — уберите потребителя, разнесите по разным розеткам или (если это силовая розетка) измените «Макс. ток розетки, А».
- 4 Допустимое считается по розетке; чтобы учесть ещё автомат и кабель, отметьте «Учитывать автомат и кабель линии».

Расчёт справочный: перед монтажом проверьте нагрузку по паспорту оборудования и нормам.

Подробнее: глава [«Ток, фазы, автомат и кабель»](#)

Как учесть автомат и кабель в нагрузке розетки

По умолчанию допустимая нагрузка считается только по самой розетке. Автомат и кабель включаются по вашему выбору — тогда берётся самое малое из трёх.

- 1 В форме розетки отметьте «Учитывать автомат и кабель линии».
- 2 Выберите «Автомат, А» и/или «Сечение кабеля», затем «Жил в кабеле» и «Способ прокладки».
- 3 В карточке нагрузки смотрите строку «Ограничивает»: розетка, автомат или кабель.

Ток кабеля — по таблице ПУЭ 1.3.6 без поправок на температуру и соседние кабели. Подбор автомата и сечения для линии целиком — в разделе щитов, «Однолинейная схема щита».

Подробнее: глава [«Ток, фазы, автомат и кабель»](#)

Несколько потребителей на одну розетку

По умолчанию на розетку приходится один потребитель. Если к розетке подключено несколько приборов, это включается отдельно.

- 1 В форме розетки отметьте «Несколько потребителей на одну розетку».
- 2 Нажмите «+ Добавить потребителя», выберите прибор и впишите «Штук».
- 3 Мощность и ток сложатся, «Свободный ток» пересчитается. Лишнего уберите кнопкой «Х».

Токи складываются, как если бы всё включили разом: так надёжнее. Однофазные и трёхфазные вместе не складываются.

Подробнее: глава [«Ток, фазы, автомат и кабель»](#)

В каких единицах вводить размеры: миллиметры и сантиметры

Все линейные размеры вводятся в миллиметрах, а сантиметры показываются рядом сами — 900 мм (90 см).

- 1 Впишите число в миллиметрах: например, 900.
- 2 Можно написать и «90 см» или «0,9 м» — приложение переведёт в миллиметры само.
- 3 Под полем и в списке увидите 900 мм (90 см). Отдельно сантиметры не вводятся и не хранятся, поэтому путаницы нет.

Подробнее: глава [«Комнаты и электроточки»](#)

Где щиты, схемы и паспорт объекта

Электрическая часть объекта собрана в блоке «Электрика» на экране объекта.

- 1 Откройте объект. В блоке «Электрика» есть «Комнаты и электроточки», «Электрические щиты» (конструктор и нагрузка), «Однолинейная схема щита» (расчёт с обоснованием) и «Протоколы испытаний». Паспорт, данные заказчика, файлы и история – в блоке «Данные и документы».
- 2 Готовые схемы и редактор – отдельно: «Ещё» → «Схемы электромонтажа».

Расчёты справочные: это не нормативное заключение. Проверяйте их по действующим нормативным документам.

Подробнее: глава [«Справочники и расчёты»](#)

Где калькуляторы, нормативы и справочники

Справочная часть собрана на вкладке «Ещё».

- 1 Откройте «Ещё». Расчёты: «Калькуляторы», «Откуда числа», «Формулы». Нормы: «Нормативные документы», «Важные пункты», «Рекомендации».
- 2 Монтаж: «Электрика», «Схемы электромонтажа», «Электропотребители», «Технологические карты». Обучение и безопасность: «Задачи и тесты», «Охрана труда и СИЗ».
- 3 Если не помните, где искать, – «Умный поиск» ищет по всему приложению.

Подробнее: глава [«Справочники и расчёты»](#)

Забыт пароль или логин Яндекса

Пароль вводится на сайте Яндекса: приложение его не видит и не хранит, поэтому восстановить его не может.

- 1 Пароль восстанавливается только в самом Яндексе: на странице входа Яндекса есть восстановление пароля, а при трудностях поможет поддержка Яндекса.
- 2 Когда вход в Яндекс работает, откройте «Ещё» → «Вход и защита» → «Войти через Яндекс ID».

Данные в телефоне при этом не пропадают: без Диска приложение продолжает работать.

Подробнее: глава [«ПИН-код и вход»](#)

Как поставить или убрать ПИН-код

ПИН-код защищает данные, если телефон попал в чужие руки.

- 1 Откройте «Ещё» → «Вход и защита».
- 2 Впишите «Новый ПИН-код (4 цифры)», повторите его в поле «Повторите ПИН-код» и нажмите «Сохранить ПИН-код».
- 3 Убрать ПИН-код: кнопка «Убрать ПИН-код» там же (она есть, только если ПИН задан).

Запомните ПИН: восстановить его нельзя.

Подробнее: глава [«ПИН-код и вход»](#)

Что передаётся на Диск, а что остаётся в телефоне

Главное хранится в телефоне. Яндекс.Диск — общая база и запасная копия.

- 1 Объекты целиком передаются в обе стороны: заказчик, сметы и их версии, комнаты, щиты, история.
- 2 Справочники работ и материалов уходят на Диск как копия, но на другое устройство сами не приходят.
- 3 Фото, видео и созданные документы уходят на Диск, но на другое устройство сами не скачиваются.
- 4 Без подключённого Яндекс.Диска всё лежит только в телефоне.

Проверить, что ушло: «Ещё» → «Яндекс.Диск» → «Состояние».

Подробнее: глава [«Яндекс.Диск: общая база»](#)

Я сохранил без интернета — что будет дальше

Всё, что вы вводите, сначала сохраняется в самом телефоне, поэтому без сети ничего не пропадает.

- 1 Запись встаёт в очередь «Ждут отправки» на экране «Ещё» → «Яндекс.Диск».
- 2 Когда интернет появился, а приложение открыто, оно само отправляет очередь на Диск.
- 3 На другом устройстве, где выполнен вход тем же Яндекс ID, запись появится при ближайшем обмене.
- 4 Ждать не хочется — нажмите «Синхронизировать сейчас».

Закрытое приложение телефон не пускает работать в фоне: после возвращения интернета просто откройте приложение.

Подробнее: глава [«Работа без интернета»](#)

Как связаться с администратором

Если помощник не решил проблему, её разбирает администратор. Ему нужен отчёт о состоянии приложения.

- 1 Нажмите «Скопировать отчёт» или «Отправить отчёт» ниже: в нём состояние приложения, но нет токена, ПИН-кода, логина и данных клиентов.
- 2 Передайте отчёт администратору (мессенджер, почта) и напишите, что вы делали перед проблемой.

Подробнее: глава [«Как работает помощник»](#)