如何通过 Telegram Bot 记录故障

操作员指南

GLP-C · GLP-C1 · SMALL-P3

07.11.2026

八个步骤。一分钟。

Bot 每次只问一个问题——几乎不会出错。

01
照片
发到故障话题

02
照片里是什么
Robot / Charging / Workstation

03
编号
3780 · 137 · C2-H146

04
型号
通常自动

05
模块
哪里坏了

06
故障
出了什么故障

07
原因
为什么

08
Confirm
发送

Bot 通常会自动填入型号——你不会看到第 04 步。

绑定 Telegram

只需一次，在第一次报故障之前。

/reg Ivan Petrenko

姓名与 Lark 中一致。

检查绑定： /whoami

未绑定时记录仍会保存，但“报告人”一栏为空——
目前约 11% 的记录是这样。

步骤 01

01

照片

一张照片对应一条记录。

怎么做

在故障话题中发送一条带一张照片的消息。

无需文字说明—— Bot 会自己提问。

必须是照片，最大 25 MB 。

会发生什么

Bot 会删除你的消息，话题保持整洁。

会把同一张照片发回，并附上问题和按钮。

有时会自动识别设备，跳过第一个问题。

为什么——照片会进入 Lark 卡片和日志，用于排查故障。

02

照片里是什么?

三个按钮之一。

Workstation

工作台、传送带
或拣选站

何时选择

传送带不转、
货物卡住

Charging station

充电站本身，
不是上面的机器人

何时选择

不充电、
反复重启

Robot

机器人： K50H 、 A42T 、
A42T C2

何时选择

不走、不举升、
急停按钮

地面二维码没有单独按钮——请通过 Robot → QR Code 报告。

03

编号

一条消息，只写编号。

Robot	3780 或 H108——数字，或 H + 数字
Charging station	137——充电站编号，只能是数字
Workstation	C2-H146——标签上的代码

多台设备——用斜杠分隔： **3545/314/141** → 三条独立记录。

为什么——编号把记录与设备卡、仓库和区域关联起来。

03

如果编号不在台账中

格式严格。台账宽松。

Not in the registry: Robot 9999.

Save anyway? The entry will be marked for review.

Confirm —— 保存并标记为“待复核”。

Edit number —— 返回修改。

如果输入的是描述而不是编号， Bot 会重新询问编号。

04

型号

通常没有这一步。

Bot 会根据编号从台账中取型号。

K50H

小型机器人
(HAIFLEX)

A42T

大型机器人

A42T C2

C2 版本，
带 Hook

只有当编号不在台账中，或一行里有不同型号时才会询问。

05

模块

具体哪里坏了。

K50H	Chassis · QR Code · Safety · Lifting · Network · Other · Program Bug
A42T	Chassis · Lifting · Rotation · Tray · Horn · QR Code · Safety · Fingers · Network
A42T C2	Chassis · Lifting · Rotation · Tray · Horn · Hook · Safety · QR Code

模块是“哪里”。故障是“什么”。

06

故障

选择你看到的。文字是固定的。

Chassis	Went off the road · Robot's collision · Stop · Unable to rotate
QR Code / Lifting	QR Code dirty · Mechanical · Can't lift up/down the fork · Lost container
Safety	Front emergency button is trigger · Rear emergency button is trigger · Safety bumper trigger · Safety system disconnect
Rotation / Tray / Horn / Hook	Can't rotate fork · Can't extend/expand the tray · Can't extend/expand the HORN · Can't extend/expand the Hook

07

原因

为什么会发生。

Chassis Obstacle · Collision · Mechanical · Software fault

Safety Human error · Mechanical wear · Safety Vest

Charging Power or cable · Station fault · Battery fault

没有合适的——选 **Other** 。

Bot 会让你用一条消息描述。

描述越准确，分析越有用。

故障是“什么”。原因是“为什么”。这是两个不同的指标。

09

检查并确认

Object	Robot
Device	8066
Module	Chassis
Error	Went off the road
Cause	Mechanical

Confirm · Edit selection · Cancel

Confirm —— 发送。 **Edit selection** —— 返回编号。 **Cancel** —— 取消。

记录前检查：在这里修改比之后在日志里找更省事。

确认之后

Saving…

Error report saved

日志 · Supabase · Lark

未知编号 → Needs review

一条记录。
包含全部信息。

示例：记录 445928， 2026-11-06 。

仓库	GLP-C
编号	8066
模块	Chassis
故障	Went off the road
原因	Mechanical
描述	The robot left its route （模板文字）

自动填写

仓库——按编号

区域——按设备

班次——按时间

报告人——来自 /reg

照片——来自消息

常见问题

“报告人”为空	先 /reg，再重新发送
“Please try again”	编号里有文字——只输入编号
“Not in the registry”	Edit number 改错字 · Confirm 新设备
Bot 不回应照片	不是照片，或不是故障话题
Edit selection 回到编号	设计如此——请重新走一遍

几乎所有问题——编号格式不对，或发错了话题。

全部流程

01	/reg 姓名 —— 只做一次
02	照片 —— 发到故障话题
03	Workstation / Charging station / Robot
04	编号 —— 3780 · 137 · C2-H146 · 多个用 /
05	模块 → 故障 → 原因
06	Other —— 用文字描述
07	Confirm —— 发送

保存这一页——其余 Bot 会提示。