

DOCUMENTO ADJUNTO ORDEN DE OBRA VENDIDA

⇒ DATOS GENERALES SOLICITUD:

DIRECCION	NOMBRE SOLICITANTE	UNIDAD
OBRAS	IGNACIO SAMIT	ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO, O REPARACION, O MANTENCION Y/O ACTIVIDAD

OBRA VENDIDA DE REPLAZO DE POSTE MT QUEBRADO Y CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE. CAMPING DE POZO ALMONTE

FUNDAMENTO EL SERVICIO (QUE ESTA SOLICITANDO, PORQUE LO ESTA SOLICITANDO, PARA QUE SE ESTA SOLICITANDO):

Se requiere la contratacion del servicio de remplazo de poste de media tension (mt) quebrado y cambio de estructura portante en el campin de pozo almonte Con el fin de restablecer las condiciones de seguridad y operatividad de la red electica Esta intervencion permitira garantizar la continuidad del suministro electico prevenir riesgos para las personas y las instalaciones y asegurar el correcto funcionamiento del sistema electrico del recinto.

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS DEL SERVICIO:

1.Objetivo y alcance general Al ser un proyecto contratado bajo la modalidad de obra vendida, la empresa contratista adjudicada asume la responsabilidad absoluta y a su propio costo de: . El suministro del 100% de los materiales nuevos y certificados requeridos . La provisión de mano de obra calificada, leyes sociales y seguros. . El uso de maquinaria pesada (camión grúa, mini excavadora) herramientas menores y equipos de medición . La totalidad de los gestiones técnico-comerciales y pagos de derechos ante la empresa distribuidora local (CGE) para los procesos de descargo y reposición del suministro. No se aceptarán solicitudes de aumentos de plazos ni presupuestos adicionales por conceptos omitidos en la oferta que sean necesarios para la correcta, segura y oportuna entrega de las obras. 2 normativa y reglamentación aplicable Todos los trabajos deberán ejecutarse en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): . Pliegos Técnicos Normativos RIC (en especial RIC N° 01 al RIC N° 06 sobre empalmes, líneas y puestas a tierra). . Norma NSEG 5 E.n. 71: Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes. . Estándares de Construcción de Redes de Distribución de la Empresa Concesionaria (CGE).
--



. Leyes de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 16.744) y normativas de trabajo en altura y riesgo eléctrico.

3 Materiales y suministros (100% Provistos por el contratista)

Todos los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso, homologados por la SEC y conformes a los estándares de la distribuidora del sector:

. Poste de Hormigón Armado: Suministro de un poste de hormigón apto para líneas de Media Tensión (habitualmente de 11,5 metros o según la altura reglamentaria de la estructura colindante) con su respectiva resistencia mecánica de diseño.

. Estructura Portante: Cruceta nueva de acero galvanizado en caliente (o del material normado para el tramo) con sus diagonales, golillas y pernería de fijación completa.

. Aisladores: Suministro de aisladores nuevos (tipo espiga o suspensión, según corresponda a la estructura de paso o remate) aptos para el nivel de tensión de la red (ej: 13,2 kV / 23 kV).

. Línea de Descarga a Tierra: Conductor de cobre nuevo, grapas de sujeción para hormigón, conectores de compresión y molduras o tubos de protección mecánica para la bajada del cable en el poste.

. Elementos de Fijación Menor: Cable de amarra de las características conductoras de la línea existente y todo componente menor para la sujeción final de los conductores.

4 Procedimiento operativo y maniobras

. Tramitaciones y Gestión de Corte (Descargo)

Será obligación del Contratista tramitar de forma inmediata la solicitud de descargo (corte de energía) programado de Media Tensión ante la empresa distribuidora. Queda estrictamente

prohibido realizar maniobras mecánicas sobre el poste quebrado o las líneas sin la confirmación radial/escrita de la Distribuidora de que la línea se encuentra efectivamente desenergizada. El contratista coordinará los tiempos y asumirá los costos y logística asociados

a la duración de la interrupción del suministro eléctrico.

. Medidas de seguridad críticas (las 5 reglas de oro)

Antes de intervenir la estructura y tras la confirmación del descargo, el personal técnico del contratista deberá aplicar en la zona de trabajo:

. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión.

. Bloqueo y condenación de los aparatos de corte (tarjeteo).

. Verificación de la ausencia de tensión mediante pértiga e instrumento detector calibrado.

. Puesta a tierra y en cortocircuito portátil de todas las posibles fuentes de tensión que afecten al tramo.

. Señalización, delimitación y cierre perimetral de la zona de trabajo.

Aseguramiento del poste quebrado y desmontaje de líneas

Dado el riesgo inminente de colapso del poste de madera dañado, antes de soltar las amarras

o ejercer tensión, el contratista deberá amarrar y estabilizar mecánicamente la sección superior

del poste utilizando el camión grúa (pluma). Una vez asegurado el poste, los lineros calificados procederán al desmontaje de los conductores de MT existentes, bajándolos y resguardándolos

de forma controlada para evitar daños físicos en el cable.

Obras civiles con maquinaria pesada

. Retiro de la Estructura Antigua: Con el poste de madera libre de líneas, la grúa pluma procederá a su izaje, retiro y trozado controlado.



. Excavación: Haciendo uso obligatorio de una mini-excavadora, se extraerán los restos de la base de madera enterrada y se limpiará el foso existente. Se profundizará la excavación para cumplir estrictamente con la longitud de empotramiento normada del nuevo poste de hormigón (H/10 + 0,5 metros o según requerimiento del terreno).

. Hincado y Aplomado: La grúa izará el nuevo poste de hormigón dentro de la excavación. El contratista realizará el aplomado y la fijación de la base mediante el vaciado de hormigón de fundación o estabilizado compactado en capas de 20 cm, garantizando la estabilidad vertical inmediata del poste.

Montaje de la nueva estructura, aisladores y tendido
Se instalará la nueva cruceta y ferretería metálica superior aplicando los torques de apriete normados. Se montarán los aisladores nuevos en la estructura portante. Se elevarán los conductores de MT y los lineros realizarán el amarrado definitivo a los nuevos aisladores utilizando cable de amarra normalizado. Se verificará que las tensiones de la línea queden reguladas de acuerdo al resto del tramo.

Instalación de la línea de descarga a tierra
Se canalizará e instalará la nueva línea de descarga a tierra desde la cruceta superior, bajando por el exterior del poste de hormigón debidamente protegida contra vandalismo o daños mecánicos. Se conectará firmemente al sistema de puesta a tierra (malla o electrodo vertical) en la base del poste, asegurando la continuidad eléctrica del sistema.

Reposición del suministro
Terminadas las faenas y una vez que los inspectores verifiquen la correcta disposición, el Supervisor del contratista ordenará el retiro de las puestas a tierra provisionales de la faena y de todo el personal. Se solicitará radialmente a la Empresa Distribuidora la reposición en Media Tensión de las líneas afectadas.

5 Equipos, Maquinaria y personal requerido
. Camión Grúa (Pluma): Con capacidad de levante y alcance suficiente para el manejo de postes de hormigón armado y soporte de cargas críticas (poste de madera quebrado). Debe contar con capacho certificado para trabajos en altura si aplica.
. Mini-Excavadora: Destinada exclusivamente a la excavación rápida de la base, extracción de la madera empotrada y preparación del foso de fundación.
. 1 Supervisor/Ingeniero eléctrico: Responsable técnico de la maniobra y la interlocución directa con la distribuidora eléctrica.
. Lineros de primera(Calificados): Con certificación vigente para trabajos en altura y redes de Media Tensión.
. Prevencionista de riesgo(Asesor APR): Para la confección, control y firma del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y control de EPP.

6 Aseo, Disposición final y entregables
El contratista retirará del sitio el poste de madera quebrado (el cual debe ser trozado para su traslado), los aisladores y herrajes dañados, además de la tierra excedente y escombros



MNS



generados por la excavación. El entorno del nuevo poste debe quedar completamente limpio,
nivelado y compactado al mismo nivel del suelo circundante.

- . 1 Registro fotográfico: Evidencia del estado inicial (poste quebrado), del proceso constructivo (maquinarias en operación) y del estado final de la entrega.
- . 2 Protocolo de medición de tierra: Certificado firmado por el instalador eléctrico autorizado que indique el valor de resistencia (en Ohms) obtenido de la nueva línea de descarga a tierra.

DIAS U HORA EN QUE SE REALIZARA EL SERVICIO

1 DIA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA

DANIEL VILLANUEVA CARVAJAL

