

信号分析与处理

Z-Score Normalization

- Z 分数归一化

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- mean μ
- standard deviation σ

Band Filter

- **概念：** 一种在一定频率范围内允许信号通过，同时阻止其他频率信号通过的滤波器。
 - 低通滤波器 (low-pass filter)
 - 高通滤波器 (High-pass filter)

Notch Filter

- **概念：** 对某一特定频率或极窄频率范围的信号进行大幅度衰减，同时允许该频率以外的其他信号几乎无损耗地通过。
- **显著特征：** 阻带极窄、选择性极高，通常仅针对单个频率点或几赫兹范围内的信号进行抑制。
- **案例：** 50Hz/60Hz工频干扰（精准“剔除”）

Median Filtering

- 中值滤波
- reduce random noise、 enhance signal quality、 identify key trends and patterns
- address eye blinks, which cause sudden PD declines

$$y_n = \text{median}\{x_{n-k}, x_{n-k+1}, \dots, x_n, \dots, x_{n+k-1}, x_{n+k}\}$$

- $\text{median}\{\cdot\}$ 表示取中值运算符

Polynomial Detrending

- 多项式去趋势
- The signal's fluctuations over time must be detrended to concentrate analysis and filtering on the fluctuations of interest.

$$p(x) = p_1 \cdot x^n + p_2 \cdot x^{n-1} + \cdots + p_n \cdot x + p_{n+1}$$

Power Spectral Density (PSD)

- **周期图法**：将随机信号的 N 个采样点视作一个能量有限信号，取离散傅里叶变换后，取幅值平方除以 N ，以此作为对真实功率谱的估计。
- **自相关法**：自相关法的理论基础是维纳-辛钦定理，即先对信号做自相关，然后傅里叶变换，从而得到功率谱密度。
- **存在矛盾**：分辨率与方差

Differential Entropy (DE)

- 熵的一种度量方式，用来描述信号的不确定性或信息量。
- DE特征的计算步骤：
 - 进行傅里叶变换或小波变换，得到信号的频谱。
 - 计算信号在不同频段（如 α 波、 β 波、 θ 波）的功率谱。
 - 计算这些频段的差分熵，得到 DE 特征。

$$H(x) = - \int p(x) \log p(x) dx$$

- $p(x)$ 是信号 x 的概率密度函数, $H(x)$ 就是信号的差分熵

Empirical Mode Decomposition (EMD)

- 经验模态分解
- Decomposing the signal into **IMFs** is the EMD's goal.
- An IMF function meets two conditions:
 - 1) The number of extrema and the number of zero crossings must be equal or differ by one across the data set;
 - 2) The mean value of the local maxima and minima envelopes must be zero at any point.

$$x(t) = \sum_{i=1}^q c_i(t) + r_q(t)$$

Hilbert Huang Transform (HHT)

- 希尔伯特黄变换
- 希尔伯特黄变换: 经过EMD分解出的IMF分量再经过Hilbert变换,得到信号瞬时频率和瞬时幅值的方法。
- HHT结果反映的是信号的时频特性, 即信号的频域特征随时间变化的规律。

EEG data processing

Re-Sample

Channels Selected

Re-Reference

Unit Update

Band Filter

Notch Filter

Z-Score Normalization

PSD

DE

PD data processing

Z-Score Normalization

EMD

Median Filtering (200ms)

HHT

Polynomial Detrending

Median Filtering (600ms)