



适用类型: 堵头系列电机

制程站别: 综合测试

人数: 1

标准工时:

日期: 2017/11/6

作业步骤:

1. 电机装入综合测试台



1. 减速端装入测试台



2. 用手来回转动, 使电机减速端卡进测试台方形槽中




★先确认产品电压频率并调整好
★124#砝码加重20%测试

2. 装测试扣板




方轴插入测试扣板, 测试扣板贴平前盖板

3. 接电源线



四芯线接线顺序
综合测试 230V/220V 棕 黑 绿 白
120V/100V 黑 白 红



★电机电源线含接插件, 接到综合测试台上的航空插头进行测试

按表格中的接线顺序进行接线, 待插件的接插件治具测试

4. 按启动开关



按下开关测试台启动

5. 按正转开关



按下正转开关, 电机上行

6. 测试提升力



电机上行过程测试3次电机上行提升力, 砝码要经过计数开关



★不要有电机拉不动
★注意不要有反转

7. 按逆转开关



按下逆转开关, 电机下行

8. 测试下行刹车



电机下行过程测试3次电机刹车, 每次电机运行距离不能小于10cm



★不能刹车打滑

9. 取出电机



待砝码完全落下, 按启动开关, 电机停止, 取下电源线及扣板