



适用类型: DM45G电机[CM11565#]

制程站别: 综合测试

人数: 1

标准工时:

日期: 2018/3/15

作业步骤:

1. 电机装入综合测试台




1. 减速端装入测试台



2. 用手来回转动, 使电机减速端卡进测试台方形槽中



按钮朝上, 装入完全后效果



★先确认产品电压频率并调整好

2. 装测试扣板



方轴插入测试扣板, 测试扣板贴平前盖板

3. 转接线接入综合测试台

棕线+电容
一根引线

蓝线

黑线+电容另
一根引线

4. 按启动开关



按下开关测试台启动

5. 按正转开关



按下正转开关, 电机上行

6. 测试提升力



电机上行过程测试3次电机上行提升力, 每次上升距离大于10cm, 砝码要经过计数开关



★电机不能拉不动, 不能出现反转的情况

7. 按逆转开关




按下逆转开关, 电机下行

8. 测试下行刹车



电机下行过程测试3次电机刹车, 每次电机运行距离不能小于



★不能刹车打滑

9. 取出电机



待砝码完全落下, 按启动开关, 电机停止, 取下电源线及扣板