

Estructura Base.

Para ejemplo práctico se enlista estructura base

- Factura
- ENC
- EMI
 - TAC
 - DFE
 - ICC
 - CDE
 - GTE
- ADQ
 - TCR
 - ILA
 - DFA
 - ICR
 - CDA
 - GTA
- TOT
- DRF
- MEP
- ITE
 - IAE

```

<FACTURA>
  <ENC>
    'NODOS HIJOS'
  </ENC>
  <EMI>
    'NODOS HIJOS'
    <TAC>
      'NODOS HIJOS'
    </TAC>
    <DFE>
      'NODOS HIJOS'
    </DFE>
    <ICC>
      'NODOS HIJOS'
    </ICC>
    <CDE>
      'NODOS HIJOS'
    </CDE>
    <GTE>
      'NODOS HIJOS'
    </GTE>
  </EMI>
  <ADQ>
    'NODOS HIJOS'
    <TCR>
      'NODOS HIJOS'
    </TCR>
    <ILA>
      'NODOS HIJOS'
    </ILA>
    <DFA>
      'NODOS HIJOS'
    </DFA>
    <ICR>
      'NODOS HIJOS'
    </ICR>
    <CDA>
      'NODOS HIJOS'
    </CDA>
    <GTA>
      'NODOS HIJOS'
    </GTA>
  </ADQ>
  <TOT>
    'NODOS HIJOS'
  </TOT>
  <DRF>
    'NODOS HIJOS'
  </DRF>
  <MEP>
    'NODOS HIJOS'
  </MEP>
  <ITE>
    'NODOS HIJOS'
    <IAE>
      'NODOS HIJOS'
    </IAE>
  </ITE>
</FACTURA>
  
```



Factura de Exportación.

Cuando se necesita hacer uso de una factura de exportación tenemos que contemplar varios aspectos dentro de la estructura. Estos aspectos se enlistan a continuación.

- A nivel del nodo ENC

El sub nodo **ENC_9** contendrá el valor "02" correspondiente a "Factura de exportación"
<ENC_9>02</ENC_9>

El sub nodo **ENC_10** contendrá el valor de su moneda base 'COP'

El sub nodo **ENC_21** contendrá el valor "10" correspondiente a "Factura estándar"

Tabla 38 - Tipo de operación		
Código	Descripción	Description
Documento Invoice – Factura electrónica		Invoice Document - Electronic Invoice
10	Estándar *	Standard
09	AIU	AIU
11	Mandatos	Mandates

* Valor por default 10

- A nivel del nodo EMI

Se tiene que definir la información del Emisor de la factura, de igual manera con sus nodos complementarios.

- A nivel del nodo ADQ

Se tiene que definir la información del Adquiriente en los subnodos **ADQ_13,14,15,19,21,23** y **DFA_1,5,6,7**.

En el caso de los subnodos **ADQ_13,19** que solicita información correspondiente a Colombia, al momento de definir el nodo **ENC_9=02** define esos campos como libres para salir del estándar de códigos correspondientes a Colombia dando la opción de colocar valores correspondientes al País al que pertenece el cliente al que le estamos facturando. Y para el caso de los subnodos

ADQ_14,23 se definirá el nodo con un valor "0" Por ejemplo <ADQ_11>0</ADQ_11>

Lo mismo aplica para los nodos **DFA_6,7** quedando libres para salir del estándar de códigos correspondientes a Colombia.

Para el caso de los nodos **DFA_2,3,4** estos se tendrán que colocar con valor "0" Por ejemplo <DFA_2>0</DFA_2>, solo en este caso (**Factura de Exportación**) puesto que estamos definiendo información de otro país.

- A nivel del nodo TDC

La existencia de este nodo es fundamental en la emisión de facturas de exportación. Se recomienda retomar la documentación de la sesión II para ver el uso y condiciones para el uso de este nodo.

- A nivel del nodo TDCE

La existencia de este nodo es fundamental en la emisión de facturas de exportación. Se recomienda retomar la documentación de la sesión II para ver el uso y condiciones para el uso de este nodo.

- A nivel del nodo ITE

Es obligatorio del uso del nodo MYM Modelo y Marca que se describirá a continuación.

MYM: Marca y Modelo

Composición: 2 Sub nodos.

Mandatorios: MYM_1*,2*

(Marcados como Mandatorios para el uso de facturas de Exportación)

Opcionales: Ninguno

Dependientes: MYM_1*,2*

Eliminado para UBL2.1: Ninguno

MYM_1: Marca del Producto.

MYM_2: Modelo del Producto.

El orden dentro de la estructura xml_simplificada es dentro del nodo ITE antes del nodo IAE y al final los subnodos correspondientes al nodo ITE como se muestra a continuación.

```

<ITE>
  <ITE_1>9</ITE_1>
  <ITE_3>84.00</ITE_3>
  <ITE_4>94</ITE_4>
  <ITE_5>2016.00</ITE_5>
  <ITE_6>USD</ITE_6>
  <ITE_7>24.00</ITE_7>
  <ITE_8>USD</ITE_8>
  <ITE_9>MOCHILA WAYUU MANO GASA MACARAME 14*18</ITE_9>
  <ITE_11>MOCHILA WAYUU MANO GASA MACARAME 14*18</ITE_11>
  <ITE_17>MOCHILA WAYUU MANO GASA MACARAME 14</ITE_17>
  <ITE_19>2016.00</ITE_19>
  <ITE_20>USD</ITE_20>
  <ITE_21>2016.00</ITE_21>
  <ITE_22>USD</ITE_22>
  <ITE_23>2016.00</ITE_23>
  <ITE_24>USD</ITE_24>
  <ITE_27>84</ITE_27>
  <ITE_28>94</ITE_28>
  <MYM>
    <MYM_1>ARTESANIAS DE COLOMBIA</MYM_1>
    <MYM_2>TRA</MYM_2>
  </MYM>
  <IAE>
    <IAE_1>11-03-910-A</IAE_1>
    <IAE_2>999</IAE_2>
  </IAE>
</ITE>
  
```

Nota: En el caso de necesitar ordenar el nodo MYM con los nodos IPA e IAE el orden sería el siguiente ITE->MYM->IPA->IAE

¡¡IMPORTANTE!! Revisar condiciones de cambios de moneda en material de certificación A



Descuentos Globales.

Cuando se necesite realizar un descuento a nivel Total o Global se hará uso del nodo DSC.

DSC: Descuentos o Cargos

Composición: 9 Sub nodos.

Mandatorios: DSC_1,2,3,4,5,7,8

Opcionales: Ninguno

Dependientes: DSC_6

NOVEDAD

Eliminado para UBL2.1: DSC_9,10

DSC_1: Bandera correspondiente a (**False**-Descuento /True-Cargo).

DSC_2: Porcentaje Global de descuento aplicado.

DSC_3: Valor del Descuento.

($DSC_3 = DSC_2 * DSC_7 / 100$)

DSC_4: Tipo de Moneda (Tabla 13).

DSC_5: Código del Descuento (Tabla 10).

DSC_6: Texto Libre para descripción del descuento o cargo.

DSC_7: Valor Base del descuento o Cargo total

($DSC_7 = TOT_7$)

DSC_8: Tipo de Moneda (Tabla 13).

El orden dentro de la estructura xml_simplificada es entre el final del nodo TOT y la apertura del nodo DRF

```
<TOT>
  "NODOS HIJOS"
</TOT>
<DSC>
  "NODOS HIJOS"
</DSC>
<DRF>
  "NODOS HIJOS"
</DRF>
```

```
<TOT>
  <TOT_1>400000.00</TOT_1>
  <TOT_2>COP</TOT_2>
  <TOT_3>0.00</TOT_3>
  <TOT_4>COP</TOT_4>
  <TOT_5>340000.00</TOT_5>
  <TOT_6>COP</TOT_6>
  <TOT_7>400000.00</TOT_7>
  <TOT_8>COP</TOT_8>
  <TOT_9>60000.00</TOT_9>
  <TOT_10>COP</TOT_10>
  <TOT_11>0.00</TOT_11>
  <TOT_12>COP</TOT_12>
</TOT>
<DSC>
  <DSC_1>false</DSC_1>
  <DSC_2>15.00</DSC_2>
  <DSC_3>60000.00</DSC_3>
  <DSC_4>COP</DSC_4>
  <DSC_5>05</DSC_5>
  <DSC_6>COPAGO</DSC_6>
  <DSC_7>400000.00</DSC_7>
  <DSC_8>COP</DSC_8>
</DSC>
<DRF>
  <DRF_1>18760000001</DRF_1>
  <DRF_2>2019-01-19</DRF_2>
  <DRF_3>2030-01-19</DRF_3>
  <DRF_4>SETT</DRF_4>
  <DRF_5>1</DRF_5>
  <DRF_6>5000000</DRF_6>
</DRF>
```

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx" (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Al momento de efectuar un descuento global es necesario realizar las modificaciones pertinentes en algunos otros subnodos listados a continuación.

- **A nivel TOT**

Se ven modificados los nodos **TOT_5,9 y 10** correspondientes a

TOT_5: que es igual a **TOT_7-Descuentos globales (DSC)+Cargos globales (DSC)**

TOT_9: Total del descuento.

(TOT_9=DSC_3)

TOT_10: Tipo de Moneda (Tabla 13).

¡IMPORTANTE! Los valores tomados para la base en DSC_7 corresponden al total (TOT_7) de la suma de los precios de los productos de toda la factura. (Véase documento de sesión 1 para verificar la forma de cálculo de nodo TOT)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)



Cargos Globales.

Cuando se necesite realizar un Cargo a nivel Total o Global se hará uso del nodo DSC.

DSC: Descuentos o Cargos

Composición: 9 Sub nodos.

Mandatorios: DSC_1,2,3,4,5,7,8

Opcionales: Ninguno

Dependientes: DSC_6

NOVEDAD

Eliminado para UBL2.1: DSC_10

DSC_1: Bandera correspondiente a (False-Descuento / **True**-Cargo).

DSC_2: Porcentaje Global del cargo aplicado.

DSC_3: Valor del Cargo.

($DSC_3 = DSC_2 * DSC_7 / 100$)

DSC_4: Tipo de Moneda (Tabla 13).

DSC_5: Código del Cargo (Tabla 10).

DSC_6: Texto Libre para descripción del descuento o cargo.

DSC_7: Valor Base del descuento o Cargo total

($DSC_7 = TOT_7$)

DSC_8: Tipo de Moneda (Tabla 13).

El orden dentro de la estructura xml_simplificada es entre el final del nodo TOT y la apertura del nodo DRF

<TOT>
"NODOS HIJOS"

</TOT>

<DSC>
"NODOS HIJOS"

</DSC>

<DRF>
"NODOS HIJOS"

</DRF>

```
<TOT>
<TOT_1>400000.00</TOT_1>
<TOT_2>COP</TOT_2>
<TOT_3>0.00</TOT_3>
<TOT_4>COP</TOT_4>
<TOT_5>460000.00</TOT_5>
<TOT_6>COP</TOT_6>
<TOT_7>400000.00</TOT_7>
<TOT_8>COP</TOT_8>
<TOT_9>0.00</TOT_9>
<TOT_10>COP</TOT_10>
<TOT_11>60000.00</TOT_11>
<TOT_12>COP</TOT_12>
</TOT>
<DSC>
<DSC_1>true</DSC_1>
<DSC_2>15.00</DSC_2>
<DSC_3>60000.00</DSC_3>
<DSC_4>COP</DSC_4>
<DSC_5>11</DSC_5>
<DSC_6>COPAGO</DSC_6>
<DSC_7>400000.00</DSC_7>
<DSC_8>COP</DSC_8>
</DSC>
<DRF>
<DRF_1>18760000001</DRF_1>
<DRF_2>2019-01-19</DRF_2>
<DRF_3>2030-01-19</DRF_3>
<DRF_4>SETT</DRF_4>
<DRF_5>1</DRF_5>
<DRF_6>5000000</DRF_6>
</DRF>
```

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)

Al momento de efectuar un cargo global es necesario realizar las modificaciones pertinentes en algunos otros subnodos listados a continuación.

- **A nivel TOT**

Se ven modificados los nodos **TOT_5, 11 y 12** correspondientes a

TOT_5: que es igual a TOT_7-Descuentos globales (**DSC**)+**Cargos globales (DSC)**

TOT_11: Total del Cargo.

(TOT_9=DSC_3)

TOT_12: Tipo de Moneda (Tabla 13).

¡IMPORTANTE! Los valores tomados para la base en DSC_7 corresponden al total (TOT_7) de la suma de los precios de los productos de toda la factura. (Véase documento de sesión 1 para verificar la forma de cálculo de nodo TOT)

Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento "Simplificado_Anexo1.9.xlsx"
(https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx)