

Estructura Base de Notas.

Para ejemplo práctico se enlista estructura base de nota crédito

- NOTA
- ENC
- EMI
 - TAC
 - DFE
 - ICC
 - CDE
 - GTE
- ADQ
 - TCR
 - ILA
 - DFA
 - ICR
 - CDA
 - GTA
- TOT
- DRF
- REF
- MEP
- CDN
- ITE
 - IAE

```

<NOTA>
  <ENC>
    "NODOS HIJOS"
  </ENC>
  <EMI>
    "NODOS HIJOS"
    <TAC>
      "NODOS HIJOS"
    </TAC>
    <DFE>
      "NODOS HIJOS"
    </DFE>
    <ICC>
      "NODOS HIJOS"
    </ICC>
    <CDE>
      "NODOS HIJOS"
    </CDE>
    <GTE>
      "NODOS HIJOS"
    </GTE>
  </EMI>
  <ADQ>
    "NODOS HIJOS"
    <TCR>
      "NODOS HIJOS"
    </TCR>
    <ILA>
      "NODOS HIJOS"
    </ILA>
    <DFA>
      "NODOS HIJOS"
    </DFA>
    <ICR>
      "NODOS HIJOS"
    </ICR>
    <CDA>
      "NODOS HIJOS"
    </CDA>
    <GTA>
      "NODOS HIJOS"
    </GTA>
  </ADQ>
  <TOT>
    "NODOS HIJOS"
  </TOT>
  <DRF>
    "NODOS HIJOS"
  </DRF>
  <REF>
    "NODOS HIJOS"
  </REF>
  <MEP>
    "NODOS HIJOS"
  </MEP>
  <CDN>
    "NODOS HIJOS"
  </CDN>
  <ITE>
    "NODOS HIJOS"
    <IAE>
      "NODOS HIJOS"
    </IAE>
  </ITE>
</NOTA>
  
```

Nota Crédito

Cuando se necesite anular una factura, podremos hacer uso de las notas crédito. Y para esto necesitamos realizar los cambios pertinentes en los nodos aquí listados.

1. Factura

Con respecto al nodo principal "<FACTURA>" se cambiará por "<NOTA>" con su respectivo nodo de cierre "</NOTA>".

```
<NOTA>
  <ENC>
  <EMI>
  <ADQ>
  <TOT>
  <DRF>

  <REF>

  <MEP>

  <ITE>
</NOTA>
```

2. ENC

A nivel ENC necesitamos denotar en el nodo **ENC_1** el valor correspondiente a "NC" (Nota Crédito).

En el nodo **ENC_6** se definirá el folio y prefijo correspondiente a Notas que el cliente previamente definiera en su plataforma Facturatech.

NOVEDAD

Recordar que los nodos **ENC_7 Y 8** se eliminarán

En el nodo **ENC_9** se define el valor correspondiente a Notas de Crédito para este caso "91".

NOVEDAD

En el nodo **ENC_21** se define el valor correspondiente a tipo de operación (20,22) que se realizara, para efectos de este "20". Visualizar tabla 38.

NOVEDAD

Nota Importante: Recordar que:

si **ENC_21=22**, **CDN_1** no deberá ser 2.

si **ENC_21=20** **CDN_1** deberá ser igual a 2

```
<ENC>
  <ENC_1>NC</ENC_1>
  <ENC_2>900755214</ENC_2>
  <ENC_3>800118202</ENC_3>
  <ENC_4>UBL 2.1</ENC_4>
  <ENC_5>DIAN 2.1</ENC_5>
  <ENC_6>NCFE2</ENC_6>
  <ENC_9>91</ENC_9>
  <ENC_10>COP</ENC_10>
  <ENC_15>1</ENC_15>
  <ENC_16>2020-01-27</ENC_16>
  <ENC_20>1</ENC_20>
  <ENC_21>22</ENC_21>
</ENC>
```

3. EMI y ADQ y nodos complementarios

En el caso de mencionar un ENC_21=20 (Nota Crédito que referencia una factura electrónica), se definirá tanto al emisor como al adquiriente con los mismos datos correspondientes a la factura.

Y de igual manera el nodo complementario ICC_9 tiene que corresponder con el prefijo en mención (En este caso el usado en el ENC_6).

4. TOT

A nivel total, si se define la nota para anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura a anular, es decir tiene que ser exactamente igual.

5. DRF

El nodo DRF contendrá la información correspondiente a la numeración solicitada o establecida por DIAN o Facturarech en caso de demo fase2

```
<DRF>
  <DRF_1>201911110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2021-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCNC</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28320</DRF_6>
</DRF>
```

6. REF

Con respecto al nodo REF y retomando la explicación de la sesión 2, haremos uso de los nodos RED_1,2,3,4,5 para en este caso la NC. En los cuales

REF_1="IV" (Correspondiente a la referencia de una factura, en el caso de necesitar otro tipo de Nota Crédito, verificar los valores en su documento "Factura Electrónica Colombia - Insumo Simplificado - 2020_JULIO_07")

REF_2=Prefijo+Folio de la factura referenciada.

REF_3=Fecha de firma del documento referenciado

REF_4=CUFE del documento referenciado

REF_5="CUFE-SHA384" codificación del cufe

```
<REF>
  <REF_1>IV</REF_1>
  <REF_2>TCFA28198</REF_2>
  <REF_3>2020-12-10</REF_3>
  <REF_4>cf8bc828815ec758f6f020f853b645230371e8397e3ab445921c7ba154810
</REF_4>
  <REF_5>CUFE-SHA384</REF_5>
</REF>
```

NOVEDAD

7. **MEP**

A nivel MEP, si se define la nota para anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura a anular, es decir tiene que ser exactamente igual.

NOVEDAD

8. **CDN**

A nivel CDN, necesitamos definir CDN_1 y 2 y verificar que los valores correspondan a los establecidos en la tabla 18 en caso de NC.

NOVEDAD

Nota Importante: Recordar que:
si CDN_1 = 2 ENC_21 deberá ser 20

9. **ITE**

A nivel ítem, si se define la nota para anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura a anular, es decir tiene que ser exactamente igual.

10. **TIM y Nodos complementarios y TII y Nodos complementarios**

En el caso de usar Impuestos a nivel ítem o total, estos tienen que ser exactamente iguales en el caso de necesitar anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2)

11. **Cargos y Descuentos**

Estos tienen que ser exactamente iguales en el caso de necesitar anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2)

1. **Observación**

Recordar que las retenciones no se aplican en NC por lo cual no se estarán definiendo en la estructura de este.

Nota Debito

Cuando se necesite anexar detalles a una factura, podremos hacer uso de las notas crédito.

Y para esto necesitamos realizar los cambios pertinentes en los nodos aquí listados.

2. Factura

Con respecto al nodo principal "<FACTURA>" se cambiará por "<NOTA>" con su respectivo nodo de cierre "</NOTA>".

3. ENC

A nivel ENC necesitamos denotar en el nodo **ENC_1** el valor correspondiente a "ND" (Nota Debito).

En el nodo **ENC_6** se definirá el folio y prefijo correspondiente a Notas que el cliente previamente definiera en su plataforma Facturatech.

NOVEDAD

Recordar que los nodos **ENC_7 Y 8** se eliminarán

En el nodo **ENC_9** se define el valor correspondiente a Notas de Debito para este caso "92".

NOVEDAD

En el nodo **ENC_21** se define el valor correspondiente a tipo de operación (30,32) que se realizara, para efectos de este "30". Visualizar tabla 38.

A nivel ENC necesitamos denotar en el nodo **ENC_1** el valor correspondiente a "ND" (Nota Debito).

En el nodo **ENC_6** se definirá el folio y prefijo correspondiente a Notas que el cliente previamente definiera en su plataforma Facturatech.

En el nodo **ENC_9** se define el valor correspondiente a Notas de Debito para este caso "92".

En el nodo **ENC_21** se define el valor correspondiente a tipo de operación (30,32) que se realizara, para efectos de este "30". Visualizar tabla 38.

```
<ENC>
  <ENC_1>ND</ENC_1>
  <ENC_2>901143311</ENC_2>
  <ENC_3>900192316</ENC_3>
  <ENC_4>UBL 2.1</ENC_4>
  <ENC_5>DIAN 2.1</ENC_5>
  <ENC_6>TCND28101</ENC_6>
  <ENC_9>92</ENC_9>
  <ENC_10>COP</ENC_10>
  <ENC_15>1</ENC_15>
  <ENC_20>02</ENC_20>
  <ENC_21>30</ENC_21>
</ENC>
```

4. EMI y ADQ y nodos complementarios

En el caso de mencionar un ENC_21=30 (Nota Débito que referencia una factura electrónica), se definirá tanto al emisor como al adquiriente con los mismos datos correspondientes a la factura.

5. TOT

A nivel total, estos subnodos tienen que concordar con los cálculos de los precios y artículos anexados a la factura en mención

6. DRF

El nodo DRF contendrá la información correspondiente a la numeración solicitada o establecida por DIAN o Facturarech en caso de demo fase2

```
<DRF>
  <DRF_1>201911110152</DRF_1>
  <DRF_2>2019-11-11</DRF_2>
  <DRF_3>2021-12-31</DRF_3>
  <DRF_4>TCND</DRF_4>
  <DRF_5>28101</DRF_5>
  <DRF_6>28320</DRF_6>
</DRF>
```

7. REF

Con respecto al nodo REF y retomando la explicación de la sesión 2, haremos uso de los nodos REF_1,2,3,4,5 para en este caso la ND. En los casos

REF_1="IV" (Correspondiente a la referencia de una factura, en el caso de necesitar otro tipo de Nota Débito, verificar los valores en su documento "Factura Electrónica Colombia - Insumo Simplificado - 2020_JULIO_07")

REF_2=Prefijo+Folio de la factura referenciada.

REF_3=Fecha de firma del documento referenciado

REF_4=CUFE del documento referenciado

REF_5="CUFE-SHA384" codificación del cupe

```
<REF>
  <REF_1>IV</REF_1>
  <REF_2>TCFA28198</REF_2>
  <REF_3>2020-12-10</REF_3>
  <REF_4>cf8bc828815ec758f6f020f853b645230371e8397<
  </REF_4>
  <REF_5>CUFE-SHA384</REF_5>
</REF>
```



NOVEDAD

1. **MEP**

A nivel MEP, si se define ENC_21=30 (Nota Débito que referencia una factura electrónica), necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura.

NOVEDAD

2. **CDN**

A nivel CDN, necesitamos definir CDN_1 y 2 y verificar que los valores correspondan a los establecidos en la tabla 19 en caso de ND.

8. **ITE**

A nivel ítem, se definen, descripciones y precios de los productos a anexar

9. **TIM y Nodos complementarios y TII y Nodos complementarios**

En el caso de usar Impuestos a nivel ítem y total, estos montos se calculan con respecto a las reglas mencionadas a nivel global

10. **Cargos y Descuentos**

Estos montos se calculan con respecto a las reglas mencionadas a nivel global e ítem.

11. **Observación**

Recordar que las retenciones no se aplican en ND por lo cual no se estarán definiendo en la estructura de este.