

Scanner Kodak ScanMate i940

# Capture, gestione y distribuya información con rapidez y facilidad

# Su aliado ideal para la digitalización, con un diseño compacto fijo y móvil.

Si necesita digitalizar, almacenar, gestionar y enviar información con facilidad a varias ubicaciones y personas dentro de su organización, entonces el scanner **Kodak ScanMate** i940 es para usted. Desplace toda su información valiosa del papel al flujo de trabajo de manera rápida e intuitiva.

Para lograr una captura y distribución de información verdaderamente sencilla, el scanner **ScanMate** i940 hace uso de la funcionalidad Smart Touch: con un solo botón reemplazará procesos de digitalización complejos que constan de varios pasos. Cree fácilmente archivos adjuntos de correo electrónico, archivos de imágenes y PDF con capacidad de búsqueda, y envíe sus documentos a la nube en forma segura para poder acceder a ellos en cualquier momento y lugar.

Con alimentación USB, el scanner compacto i940 también le permite digitalizar documentos sobre la marcha. Es compacto pero causa un gran impacto.

Vislumbre nuevas oportunidades de digitalización, captura de información y uso compartido con la libertad y la potencia que ofrece el scanner **Kodak ScanMate** i940.



10 maneras en que el scanner **Kodak ScanMate** i940 logra hacer más con menos espacio

## Permite ahorrar tiempo

 La funcionalidad de tecla inteligente realiza varias operaciones de digitalización y organización en forma automática.

## Permite ahorrar espacio

 El scanner tiene un diseño compacto y altamente portátil que ocupa menos espacio en el escritorio.

#### Permite digitalizar en todos lados

 La alimentación USB ofrece la potencia de un scanner de escritorio con la flexibilidad de un scanner portátil.

# Tiene buen nivel de compatibilidad

 Es compatible con la mayor parte del software de digitalización.

# Crea imágenes nítidas, incluso mejora muchas de las imágenes originales.

 Digitalización de documentos de Perfect Page incorporada, que permite lograr imágenes excelentes con colores vívidos y texto nítido.

# Digitaliza múltiples tamaños y pesos

 El alimentador automático de documentos de 20 hojas gestiona incluso tarjetas de presentación, tarjetas de identificación y tarjetas duras con relieve.

# Mantenga los contactos al día

 Realice fácilmente modificaciones y sincronice la información de las tarjetas de presentación en las aplicaciones de sus contactos.

#### Le brinda tranquilidad

El scanner es de buena fabricación y ha sido probado.

# Permite la gestión remota

 Software Kodak Asset Management disponible para la gestión remota de determinados scanners Kodak en su red, incluso el scanner i940 (visite kodakalaris.com.mx/go/AssetManagement si desea más información).

# Scanner Kodak ScanMate i940

















| Soporte del software  | Software incorporado para <b>Windows: TWAIN, ISIS</b> , controladores <b>WIA</b> ; funcionalidad de tecla inteligente y <b>NewSoft Presto! BizCard, Kodak</b> Capture Pro Limited Edition. Compatibilidad total con el software Capture Pro de <b>Kodak</b> y el software <b>Kodak</b> Asset Management ( <b>Windows</b> solamente)  |
|---|--|
|   | Software incorporado Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard Xpress; controlador; TWAIN (disponible a través de descarga web solamente)  |
| Sistemas operativos compatibles                                   | Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits), Windows Vista SP1 (32 bits y 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 10 (32 bits y 64 bits), Linux Ubuntu 12.04 (LTS)*; Mac OS v.10.8, 10.9, 10.10*; certificado por Kofax  |
| Volumen diario recomendado  | Hasta 1000 páginas al día  |
| Velocidades de producción<br>(orientación vertical, tamaño carta) | Con alimentación de CA: blanco y negro/escala de grises: hasta 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; color: hasta 15 ppm/30 ipm a 200 dpi<br>Con alimentación USB: blanco y negro/escala de gris/color: hasta 8 ppm/16 ipm a 200 dpi<br>(Las velocidades de producción pueden variar de acuerdo con su elección de controlador, software de aplicación, sistema operativo<br>y equipo host) |
| Resolución óptica   | 600 dpi  |
| Tamaño máx./mín. del documento                                    | 216 mm x 1524 mm (8,5 pulg. x 60 pulg.)/80 mm x 52 mm (3,2 pulg. x 2,1 pulg.)  |
| Grosor y peso del papel   | Papel de 30 a 398 g/m² (8 a 220 lb); grosor de tarjetas de identificación y tarjetas duras con relieve: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.)<br>Nota: si la alimentación de documentos está configurada para "tarjetas", el grosor del papel puede ser de hasta 995 g/m² (550 lb)  |
| Alimentador   | ADF (Alimentador automático de documentos): hasta 20 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb)  El alimentador puede procesar una variedad de documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas de presentación, tarjetas de seguros y tarjetas duras con relieve  |
| Conectividad  | USB 2.0, compatible con USB 3.0  |
| Funciones de procesamiento de imágenes                            | Digitalización Perfect Page, iThresholding, enderezamiento automático de imágenes (enderezamiento), recorte automático, rotación de imágenes, omisión electrónica del color, digitalización de secuencia doble, fusión de imagen, relleno de agujero de imagen, eliminació de hojas en blanco basándose en el contenido, contraste y brillo automáticos                        |
| Formatos de archivos de salida                                    | TIFF de una sola página o de varias hojas, JPEG, RTF, BMP, PDF de una sola página o de varias páginas, PDF con capacidad de búsqueda   |
| Garantía limitada   | Consulte con su distribuidor local   |
| Requisitos eléctricos   | Fuente de alimentación de CA o USB a través de una conexión USB con el equipo host   |
| Factores ambientales  | Scanner cualificado Energy Star  |
| Dimensiones   | Altura: 78 mm (3,1 pulg.) con la bandeja cerrada<br>Ancho: 289 mm (11,4 pulg.) con la bandeja cerrada<br>Profundidad: 107 mm (4,2 pulg.) con la bandeja cerrada<br>Peso: 1,3 kg (2,9 lb) sin adaptador de corriente  |

El scanner **Kodak ScanMate** i940 es compatible con las aplicaciones **gDocScan** y **Microsoft SharePoint**.

## ¿Desea más información?

Llame al: 1-800-944-6171 www.kodakalaris.com.mx/go/i940

# Kodak Alaris Inc.,

2400 Mt. Read Blvd., Rochester, Nueva York 14615 1-800-944-6171

#### Gestión de información de Latinoamérica de **Kodak Alaris**

Para mayor información escribanos a: ventasdi@kodakalaris.com México, Colombia, Centro América, Caribe, Perú y Venezuela (+52) 55 5351 7383 Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile (+54) 11 5280 0000













