Prüfklemme
Meter test terminal block
Boîtiers de contrôle
TVS-14



Kontrollmessungen an installierten Zählern und Messinstrumenten im Netz lassen sich mit Hilfe von Zählerprüfklemmen leicht ausführen. Diese werden vor die Zähler montiert, wodurch sich alle notwendigen Kontrollschaltungen leicht herstellen lassen. Das Abtrennen festverlegter Leitungen für den Anschluss der Prüfinstrumente fällt weg.

Used for simplifying control measurements at installed meters. The terminal block is installed at the meter. All test circuits can easily be performed. No separating of the firmly fixed wires necessary before connectiong the test equipment.

Utilisés pour faciliter le contrôle des mesures au niveau des compteurs, les boîtiers de contrôle sont montés en aval de ces derniers et ainsi ils permettent de réaliser facilement tous les montages de contrôle. Aucun débranchement des câbles de l'installation n'est requis.

Technische Daten	
Grenzstrom	80 A
Nennspannung	550 V ~
Prüfspannung 50 Hz, 1 min	4 kV
Anzahl Stromklemmen pro Phase	3
Stromklemmenbohrung Ø	6 mm
Zwei Druckschrauben pro Bohrung	M5

Technical data	
Limiting current	80 A
Rated voltage	550 V ~
Test voltage 50 Hz 1 min	4 kV
Terminals per phase	3
Terminal diameter Ø	6 mm
2 screws per terminal	M5

Spécifications	
Courant limite	80 A
Tension assignée	550 V ~
Tension d'essai 50 Hz 1 min	4 kV
Nombre de bornes par phase	3
Diamètre de borne Ø	6 §mm
2 vis par borne	M5

PFIFFNER
Current and voltage – our passion

PFIFFNER
Messwandler AG

5042 Hirschthal / Suisse
www.pfiffner-group.com

HV HIGH VOLTAGE
MV MEDIUM VOLTAGE
LV LOW VOLTAGE

092017