Presolaris Solar-Modellrechnung

Erstellt am: 7.11.2026
Projektadresse: Nicht angegeben (keine automatische Dachanalyse)
Dach: Süd, 30° (Optimal)
Anlage: 11 kWp; Speicher: 10 kWh nominal
Haushalt: 4000 kWh/Jahr; WP: nein
E-Auto: nein
Gesamtbedarf: 4.000 kWh/Jahr

Energetische Ergebnisse (stündliche Modellbilanz)
PV-Ertrag: 11.287 kWh/Jahr
Autarkie im Jahr: 85,1 %
PV-Eigenverbrauch inkl. Speicherladung: 31,7 %
Netzbezug: 597 kWh/Jahr
Einspeisung: 7.706 kWh/Jahr
Speicherladung / Entladung: 1.828 / 1.650 kWh/Jahr
Speicherverluste: 178 kWh/Jahr

Winterhalbjahr (Oktober bis März, Monate des Referenzjahrs)
Winter-Autarkie: 72,5 %
Winter-Netzbezug: 597 kWh

Stromkostenvorteil vor laufenden Kosten
Vermiedener Netzbezug: 1259 Euro/Jahr
Einspeiseerlös (Modell): 586 Euro/Jahr
Summe: 1845 Euro/Jahr; Strompreis: 37 ct/kWh
Vergütung: 7.61 ct/kWh, Inbetriebnahme Aug-Dez 2026

PVGIS-Wetterreferenz Leipzig 2023. Modellierter PV-Ertrag und angenommene Lastprofile, keine Messdaten Ihres Dachs. Speicher: 90 % nutzbar, 95 % Wirkungsgrad je Richtung, max. 5 kW bzw. 0,5 C. Verschattung, Standby-Verbrauch, tatsächliches Verhalten, Alterung und Betriebskosten sind nicht vollständig erfasst. Keine Garantie für Ertrag, Autarkie oder Wirtschaftlichkeit.

Monatsbilanz der Modellrechnung

Monat	PV (kWh)	Bedarf (kWh)	Netz (kWh)	Autarkie
Jan	299	387	159	58,8 %
Feb	560	338	70	79,1 %
Mär	817	353	14	95,9 %
Apr	1.108	324	0	>99,9 %
Mai	1.648	313	0	>99,9 %
Jun	1.590	290	0	>99,9 %
Jul	1.507	294	0	>99,9 %
Aug	1.230	300	0	>99,9 %
Sep	1.328	310	0	100 %
Okt	602	347	54	84,4 %
Nov	336	355	105	70,4 %
Dez	262	388	194	50,1 %

Mehr PV-Ertrag im Sommer bedeutet nicht, dass dieser Strom im Winter zur Verfügung steht. Der Speicher verschiebt Energie nur, solange sein stündlich bilanzierter Ladezustand ausreicht. Dachausrichtung/Neigung außerhalb der Süd-30-Grad-Referenz sind Näherungen. Quelle: PVGIS/JRC, Modellstand 07.11.2026.