

Titre du TD 1 : Caméra linéaire pour la détection de QR Codes sur des boîtes.

Contexte :

Un industriel fait appel à vos talents en vision industrielle pour moderniser son entreprise. Il vous invite à venir visiter sa chaîne de production. Il vous présente un poste de travail où des boîtes en carton, équipées de QR codes, sont scannées à la main par un opérateur.



L'industriel désire moderniser ce poste de travail répétitif et exigeant pour son personnel, tout en améliorant le rythme de production de l'entreprise. Lors de votre visite, il vous explique que les colis parviennent à ce poste via un tapis roulant, et il a l'intention d'intégrer un système de vision sur ce tapis roulant, permettant ainsi la lecture automatique des QR codes sur ces colis.

Il vous emmène devant les tapis roulants, vous montre le tout et vous demande : « Alors, c'est possible ? ».



Après un bref moment d'observation des colis défilant sur le tapis roulant, vous hochez la tête d'un air assuré. Vous lui répondez : « Bien sûr, une caméra linéaire peut faire l'affaire mais il me faut quelques informations supplémentaires pour la mise en place d'un tel système ».

Question A :

Faire un rapide schéma du système industriel imaginé (avec caméra linéaire) suite à votre bref moment d'observation des colis défilants.

Question B :

Quelles informations complémentaires devez-vous demander au chef d'entreprise/ingénieur de production pour proposer une configuration fonctionnelle par la suite ?

Titre du TD 1 : Caméra linéaire pour la détection de QR Codes sur des boîtes.

Informations données par l'ingénieur production suite à vos demandes :

Boîte 40cmx30cm.



QR Code V2 25x25
Taille 2cmx2cm
Position aléatoire sur la
boîte.



Cadence : 35 boîtes / minutes.
Distance entre boîtes : 5cm



- 1. Question :**
Calculer la taille du plus petit élément à observer ?
- 2. Question :**
Calculer la vitesse minimale (en cm/s puis km/h) de défilement des boîtes pour respecter la cadence.
- 3. Question :**
Quel est le nombre minimal de pixels N que doit contenir le capteur linéaire quand le coefficient C de sécurité est fixé à 2 (pour respecter le théorème de Shannon) ?
- 4. Question :**
Combien de lignes (ou images) sont nécessaires pour scanner une boîte.
- 5. Question :**
Combien de temps faut-il pour scanner une boîte complète ?
- 6. Question :**
Quelle est la fréquence F d'acquisition des images lignes (le FPS – *Frame per second*) ?
- 7. Question :**
Sachant que le temps de transfert de l'image d'une ligne vers le système de calcul prend 0.0005sec, quel est le temps maximal d'intégration possible pour la caméra ?
- 8. Question :**
Une fois la boîte scannée complètement, le traitement d'image pour détecter et lire le QR CODE prend 0.20 sec. Vérifier que ce temps de calcul est suffisamment rapide pour suivre la cadence de production.
- 9. Question :**
Proposer des solutions. Réviser les calculs précédents si besoin en fonction des solutions proposées.
- 10. Question :**
Quelle est la dynamique d'un QR Code ?
- 11. Question :**
Quelle est la dynamique de la scène à observer ? (Tapis roulant de couleur noir, colis en carton quasi monochrome, QR Code).
- 12. Question :**
Identifier un capteur de votre choix répondant aux spécifications calculées plus haut.
Quelques noms de distributeurs : Basler, Thorlabs, ids-imaging, Keyence, etc.