

## Operação com Teclado de Seccionamento Tarifário

Nas linhas que possuem seccionamento tarifário, o validador deve ser instalado em conjunto com o seletor tarifário (teclado), para possibilitar a cobrança da tarifa de acordo com a secção efetivamente utilizada pelo passageiro.

A cobrança correta da tarifa ocorrerá da seguinte forma:

- a. Quando o usuário aproximar seu cartão do validador, este emitirá um sinal sonoro e solicitará, no display, a indicação de uma secção tarifária:

Aproxime  
o cartão  
Catraca:0123 Linha 001

Selecione a  
tarifa...

- b. O Operador deverá digitar, no teclado, o código correspondente à secção utilizada pelo passageiro:

- 11 – Para a 1ª secção tarifária (linha tronco);
- 12 – Para a 2ª secção tarifária;
- 13 – Para a 3ª secção tarifária, se houver;
- 14 – Para a 4ª secção tarifária, se houver;
- 15 – Para a 5ª secção tarifária, se houver;
- 21 – Para a 6ª secção tarifária, se houver (pois o teclado tem apenas cinco teclas);
- 22 – Para a 7ª secção tarifária, e assim por diante.



- c. Em seguida, o display mostrará ao passageiro o valor que será debitado de seu cartão. Para efetuar o desconto, o passageiro deverá aproximar seu cartão do validador, novamente:

Tarifa selecionada:  
R\$2,40

- d. Caso o operador digite o código incorreto para a secção, poderá cancelar a operação digitando o código 51. Neste caso, o passageiro deverá reiniciar a operação:

Operação cancelada