

Super Popaul ajoute au fichier de sortie des **colonnes d'enrichissement** : des champs calculés, à côté des colonnes reprises de l'entrée. Ce document décrit, pour chaque champ, sa **signification**, ses **valeurs possibles** et ses **règles de renseignement** (quand la cellule reste vide), regroupés par **source**.

L'en-tête de chaque colonne dans le CSV est le **nom technique** (`in_peppol` , `pa_code` , ...). Le **libellé** est le nom affiché dans l'écran de configuration des colonnes. L'ordre et le choix des colonnes sont configurables à l'étape « Colonnes » — ce document décrit la sémantique, pas l'ordre.

Conventions communes

- **Booléens** : toujours `true` / `false` / (*vide*) — jamais `1` / `0` .
- **Cellule vide** = information non disponible pour cette ligne. Le motif dépend de la source (adressage non résolu, annuaire non chargé, ou champ inapplicable à l'adressage) et est précisé pour chaque groupe ci-dessous.
- **Adressage « 0225 »** : un identifiant de la forme `iso6523-actorid-upis::0225:<valeur>` désigne un SIREN/SIRET français. Les deux annuaires (Peppol et PPF) sont indexés sur cette `<valeur>` nue. Les autres schémas (`0002` , `0009` , ...) ne reçoivent **jamais** de valeur d'annuaire (cellule vide pour `in_directory` et les 4 champs PPF).
- Chaque ligne du fichier de sortie correspond à **une ligne de l'entrée** : deux lignes portant le même adressage reçoivent le même enrichissement.

1 Résolution Peppol

Source : le run de résolution (API REST ou résolveur direct). Ces champs sont lus dans la base cumulée des résolutions, indexée par adressage.

RÈGLE DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE

Ces champs ne sont renseignés que si l'adressage a été **résolu** (présent en base). Un adressage jamais résolu → **toutes ces cellules sont vides**. Un `true` / `false` reflète le dernier état connu ; un champ peut rester vide même après résolution si le catalogue SMP n'a pas livré l'information (par ex. `existe` = `true` mais point d'accès illisible).

Colonne	Libellé	Signification	Valeurs
<code>in_peppol</code>	existe	L'adressage est-il provisionné dans le réseau Peppol (le SMP répond pour cet identifiant).	<code>true</code> / <code>false</code> / (<i>vide</i>)
<code>pa_code</code>			

Colonne	Libellé	Signification	Valeurs
	code PA	Code du point d'accès (Access Point) qui dessert l'adressage.	chaîne (ex. PA0042) / (vide)
pa_name	nom PA	Nom du point d'accès.	chaîne (ex. ACME PA) / (vide)
pa_country	pays PA	Code pays du point d'accès.	code ISO (ex. FR) / (vide)
ubl_extended	CTC-FR	L'adressage déclare-t-il le support de l'extension française <i>France Invoice UBL Extension</i> (CTC-FR).	true / false / (vide)

2 Fenêtre de validité CTC

Source : dérivée du SMP au moment de la résolution. Les **dates** sont stockées brutes ; l'**état** n'est jamais figé — il est recalculé au moment de l'export à partir des dates. Un adressage « activation dans le futur » bascule donc seul en `ready` le jour venu, sans nouvelle résolution.

RÈGLE DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE

Renseigné seulement pour un adressage **résolu** (sinon vide, comme le groupe 1).

Colonne	Libellé	Signification	Valeurs
ctc_activation	activation CTC	Date d'activation déclarée du support CTC (chaîne SMP brute, ISO 8601).	ex. 2026-09-01 / (vide si absente)
ctc_expiration	expiration CTC	Date d'expiration déclarée du support.	date ISO 8601 / (vide si sans limite)
ctc_status	état CTC	État du support calculé à l'instant de l'export à partir des dates ci-dessus.	ready / later / expired / (vide)

Détail de ctc_status

- **ready** — actif aujourd'hui : aucune borne, ou activation passée **et** expiration à venir.
- **later** — activation dans le futur : pas encore prêt, basculera seul en `ready` le jour de l'activation.
- **expired** — expiration dépassée : plus prêt.
- **(vide)** — l'adressage ne déclare pas l'extension CTC-FR (`ubl_extended` $\neq$ `true`) : il n'y a aucun état à calculer. (Également vide si l'adressage n'est pas résolu.)

3 Annuaire Peppol

Source : jointure **déclarative** avec l'annuaire Peppol chargé (export des participants). **Indépendant de la résolution** : un adressage déclaré mais jamais résolu ressort quand même `true` / `false` .

Colonne	Libellé	Signification	Valeurs
<code>in_directory</code>	annuaire Peppol	L'adressage 0225 figure-t-il dans l'annuaire Peppol chargé.	<code>true</code> / <code>false</code> / <i>(vide)</i>

RÈGLE DE RENSEIGNEMENT

- `true` — l'adressage 0225 est présent dans l'annuaire chargé.
- `false` — l'adressage 0225 est absent de l'annuaire.
- *(vide)* — l'annuaire Peppol n'est pas chargé, **ou** l'adressage n'est pas un 0225 (seuls les SIREN français sont indexés).

4 Annuaire PPF

Source : jointure avec l'export B2B du **Portail Public de Facturation** (PPF). **Indépendant de la résolution et de l'annuaire Peppol**. Ne concerne que les adresses **0225**.

Ces 4 champs forment un **entonnoir** : de la simple présence (`annuaire_ppf`) au critère le plus strict (`ppf_usable`).

Colonne	Libellé	Signification	Valeurs
<code>annuaire_ppf</code>	annuaire PPF	Adressage présent dans l'annuaire PPF chargé (au moins une ligne).	<code>true</code> / <code>false</code> / <i>(vide)</i>
<code>ppf_active</code>	PPF actif	Au moins une ligne au motif de présence C ou P .	<code>true</code> / <code>false</code> / <i>(vide)</i>
<code>pdp_definie</code>	PDP définie	Au moins une ligne avec une PDP réelle (<code>pdp_fictive</code> = <code>0</code>).	<code>true</code> / <code>false</code> / <i>(vide)</i>
<code>ppf_usable</code>	PPF utilisable	Au moins une même ligne au motif C ou P ET PDP réelle (<code>pdp_fictive</code> = <code>0</code>).	<code>true</code> / <code>false</code> / <i>(vide)</i>

RÈGLE DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE

- *(vide)* — l'annuaire PPF n'est pas chargé, **ou** l'adressage n'est pas un 0225.
- `false` — l'adressage 0225 est **absent** de l'annuaire PPF (distinct de vide : la question a été posée, la réponse est négative).
- `true` / `false` selon les critères ci-dessus — l'adressage 0225 est présent.

À propos des colonnes de l'export PPF

Chaque ligne de l'annuaire PPF porte un `MOTIF_PRESENCE` (les motifs `C` et `P` sont ceux considérés comme « actifs ») et un indicateur `UTILISE_PDP_FICTIVE` (`0` = PDP réelle, `1` = PDP fictive). Un même identifiant peut apparaître sur **plusieurs lignes** ; d'où la distinction entre « au moins une ligne » (`ppf_active` ,

`pdp_definie` , chacun sur des lignes éventuellement différentes) et « une même ligne » (`ppf_usable` , les deux conditions réunies sur la même ligne).