

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

DENTRO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CATENARIA, SUBESTACIONES Y LINEAS; LAS CONSIDERACIONES SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE TAREAS SON TAN IMPORTANTES COMO EL TRABAJO EN SI. TENER EN CUENTA QUE SE TRABAJA CON ELEVADAS TENSIONES Y/O CIRCULACION DE TRENES.

DESCRIPCION:

- a) Los trabajos en catenaria se pueden realizar tanto en instalaciones energizadas como con corte de energía.
- b) En principio se trata de realizar la tarea con el correspondiente corte de energía programado; no obstante, en casos de fuerza mayor se podrá trabajar con líneas energizadas teniendo en cuenta todas las protecciones necesarias.
- c) **"Distancia de trabajo en la cercanía de líneas energizadas":**

Menos de 22 Kv	1 metro
Entre 22 y 77 Kv	1,5 metro
Entre 77 y 154 Kv	2 metros

(Diferentes elementos de protección personal disminuyen estas distancias)
- d) En las tareas con corte de la energía eléctrica, **se verificará siempre (en el lugar de trabajo y antes de comenzar el mismo) la presencia o no de tensión.**

SE PARTE DE LA PREMISA QUE TODAS LAS LINEAS SE ENCUENTRAN ENERGIZADAS HASTA NO COMPROBAR LO CONTRARIO.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS
2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

CONSIDERACIONES BASICAS

1.-DISPOSICION PERSONAL:

a)	Llegar con la anticipación necesaria al sitio de trabajo.	Se logra mayor tranquilidad y eficacia en las tareas.
b)	Cumplir en todos los casos con los reglamentos determinados para cada tarea.	Contribuye a la seguridad.
c)	Siempre que tenga dudas: consultar al responsable. (no actuar nunca por suposición)	Contribuye a la seguridad y eficacia en la realización del trabajo.
d)	Cuando realiza una tarea peligrosa, (por ejemplo en altura) y recibe alguna observación, se debe obedecer sin discusiones.	Contribuye a la seguridad y eficacia en la realización del trabajo. (Posteriormente podrá aportar su punto de vista)
e)	En el lugar de trabajo se dejarán de lado todos los conflictos personales.	Contribuye a la eficacia en la realización del trabajo y fundamentalmente a la seguridad personal y del grupo de mantenimiento. (No se trabaja solo se forma parte de un equipo). Si tiene alguna preocupación o problema debe tratarlo antes con el encargado de la tarea.
f)	En la ejecución de la tarea tener presente el aspecto seguridad y una buena comunicación (con el CCEE, con otros grupos de mantenimiento, etc.)	Contribuye a la seguridad y eficacia en la realización del trabajo.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

g)	No efectuar tareas no asignadas sin previa autorización.	El actuar por cuenta propia (aunque sea con voluntad de colaborar) puede complicar y aún frustrar la correcta ejecución de la tarea; así como significar un riesgo personal y del grupo de trabajo.
h)	Permanentemente debe tener colocado el casco de seguridad.	Contribuye a la seguridad.
i)	Controlar el uso de elementos de seguridad: chalecos reflectantes, balizas, guantes, botines, cinturones, etc	Contribuye a la seguridad.

2.-COMUNICACION:

- a) Para mayor eficacia y seguridad de los trabajos es imprescindible mantener una permanente y fluida comunicación con el C.C.E.E. tanto cuando se realiza la tarea (indicar hora de comienzo, lugar de trabajo, hora de finalización), como cuando se moviliza (ya sea en vehículos de calle, de vía o a pie (inspecciones)).

**RESULTA SUMAMENTE IMPORTANTE PODER
UBICAR AL EQUIPO DE TRABAJO EN TODO
MOMENTO.**

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

- b) **LBRO DE GUARDIA:** se debe volcar un panorama de lo acontecido durante el turno de trabajo, con la mayor cantidad de información **útil** posible. (horarios, lugares, identificación de personas, etc.)
- c) Si varios grupos de mantenimiento trabajan simultáneamente en el mismo sector, la comunicación entre ellos debe ser permanente.
- d) Cuando se trabaje con grúas y/o en ambientes ruidosos se deberá convenir un código de señales de mano.
- e) El responsable de las tareas, en el momento de la ejecución, efectuará indicaciones y órdenes claras y firmes al resto del personal.

3.-UTILIZACION DE EQUIPOS DE VIA Y/O DE CALLE:

EN LAS TAREAS CON EQUIPOS DE VIA (FUJI, HORIKAWA, CAMIÓN DE VÍA, etc.):

EL ENCARGADO DE LA TAREA ES EL RESPONSABLE DEL CORTE DE ENERGIA, DEL TRABAJO Y DE LAS "MAQUINAS EN FUNCION DEL TRABAJO".

EL RESPONSABLE DE LAS "MAQUINAS EN LA VIA" ES EL CONDUCTOR

- a) Quien se encuentre a cargo de la tarea solicitará los correspondientes cortes de energía al CCEE y la circulación, ocupación y/o cortes de vía con el área transporte.
- b) Al comenzar la tarea el conductor deberá tener en su poder una copia del pedido de ocupación y su respectivo carnet habilitante.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

- c) Al solicitar la ocupación de vía se debe tener en cuenta que si el programa de cortes y ocupaciones indica **"libre circuito xxx"**, el sector de trabajo finaliza antes del cambio respectivo de modo que no se ocupe el circuito señalado.
- d) En caso de que la realización de la tarea implique la ocupación momentánea de circuitos de vía no indicados en el programa de corte se deberá coordinar con la cabina de señales del lugar.
- e) El conductor nunca debe circular solo. Siempre lo hará acompañado de algún integrante del grupo de mantenimiento.
- f) El conductor deberá consultar al encargado de la tarea el lugar preciso de las mismas y en qué consisten.
- g) El conductor deberá evitar arranques y detenciones bruscas.
- h) El responsable de la tarea, junto al conductor, verificará que no existan grúas, cargas, u otros elementos fuera de gálibo o interfiriendo con alguna vía de la cual no se haya solicitado ocupación. De ser necesario se solicitará la autorización en el momento por radio a movimiento y coordinando con cabina.
- i) El personal de mantenimiento viajará en plataformas o en cabinas. (Bajo ningún concepto podrá hacerlo colgado o en las escalerillas de acceso).
- j) El cruce de una máquina a otra no se realizará nunca por sobre las barandas de protección.
- k) Las barandas de protección no deberán utilizarse como plataforma para realizar tareas.
- l) Cuando se transporten tambores o cargas de fácil movimiento deben asegurarse con sogas.
- m) Al tomar la guardia, el personal de catenaria deberá verificar que los vehículos de calle se encuentren siempre alistados para salir sin demoras.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

- n) Los conductores de maquinas de mantenimiento de catenaria que cumplan turno diurno deberán realizar el alistamiento diario de las mismas; así como la provisión de combustible cuando fuera necesario, y el lavado y limpieza de los equipos.

- o) El mantenimiento diario de la camioneta se realizará en el turno de 14:00 a 22:00 Hs. (Verificación de los niveles de aceite, agua del radiador, y si es posible líquido de frenos, lavado de los vidrios, funcionamiento de las luces y limpiaparabrisas),
El turno de 14:00 a 22:00 Hs. de los días domingo deberá verificar presión de aire en neumáticos y lavar el vehículo.
(Las tareas mencionadas deberán realizarse también cuando surja la necesidad, aunque no sea el grupo responsable, el día o el horario indicado anteriormente).

4.-TIPOS DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE CATENARIA:

- a) Equipo Fuji SW (frenadora)
Tendido y desmontaje de líneas aéreas, tensado de líneas, colocación y/o reparación de péndolas, brazo tensor, etc.

- b) Equipo Fuji RW (plataforma)
Tareas de montaje en general, carga y descarga de materiales. Tareas de mantenimiento en general, debido a que posee una amplia plataforma giratoria.

- c) Equipo Horikawa Koki
Remolque de material rodante, carga y descarga.

- d) Equipo Plasser MTW 10328.
Tareas de mantenimiento de catenaria

- e) Equipo Tamper 8601
Tareas de desmalezado.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

2.- CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LA EJECUCION DE TAREAS

- f) Equipo QR - Camión de vía
Remolque y traslados
- d) Camión Unimog
Trabajos en altura en general, raleo de árboles, corte y/o reparación de
líneas aéreas, etc.

