

## HDMI Matrix Switcher

# QMS-88UX

## QMS-88UX

QMS-88UX는 HDMI Ver. 2.0을 지원하는 True-4K HDMI 8x8 고성능 매트릭스 스위처입니다. QMS-88UX는 최대 3840x2160p 60Hz 4:4:4 해상도를 지원하며 Seamless Switching, 8CH Multi-view, Video Wall 그리고 Dual 모드 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 더불어, 서로 다른 임의의 HDMI 입력을 서로 다른 임의의 HDMI 출력 포트에 출력하거나 분배할 수 있는 제품입니다. 전면 터치 패널과, LAN, RS-232와 같이 3가지의 다양한 제어방식으로 동작이 가능합니다. 출력 9번과 10번은 쿼드 뷰 모드로, 한 화면에 최대 8개의 분할 화면을 구성할 수 있습니다. HDCP v2.2 를 완벽 지원합니다.



### 주요기능

- HDMI 신호의 스위칭과 스케일링
  - HDMI 입력 8개 포트와 스케일링이 가능한 HDMI 출력 8개 포트 지원
  - 4 가지의 다양한 모드 지원 - 매트릭스, 최대 3X3 비디오 월, 쿼드 뷰, 듀얼 모드
  - Subtitle 기능 지원
  - 신속한 화면 전환이 가능한 심리스 스위칭
  - HDMI v2.0, HDCP 2.2 지원
  - Bezel 조정 기능
  - 다양한 제어방식 지원
- ※ 전면 LCD 패널, LAN(Telnet & Web Browser), RS-232

### 크기 및 무게

· **QMS-88UX** - 크기: 446[482.6]mm (17.6[19]in) x 357.4mm (14.1in) x 88.1 mm (3.47in) 2U - 무게: 약 4.3kg(약 9.48lbs)

### 제품사양

| 구분    | 사양                                                                                           | 구분             | 사양                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 입력 신호 | HDMI 8 Ports                                                                                 | 출력 신호          | HDMI 10 Ports [9,10port: Quad-view 모드] |
| 해상도   | Up to 4K 60Hz(3860x2160@60Hz)                                                                |                |                                        |
| 연결 단자 | DC Power Jack, LAN, RS-232, Mini USB-serial, 3.5mm stereo, 3-pin phoenix, HDMI 19-Pin Female |                |                                        |
| 지원 사양 | HDMI 2.0                                                                                     | HDCP Compliant | v2.2 지원                                |
| 전원 공급 | 100-200 VAC                                                                                  |                |                                        |

