Modern mathematics series

Sergey Strukov

15 января 2024 г.

Copyright © Sergey Strukov. All rights reserved. This is a public document. You can freely distribute and use it, providing the authorship and the copyright note is unchanged.

Теорема Штурма.

Теорема Штурма — красивая элементарная теорема школьного уровня. Она позволяет найти число корней данного полинома с вещественными коэффициентами на заданном интервале. С её помощью можно локализовать корни вещественных полиномов и находить хорошие приближения к ним.

 $\begin{array}{c|cccc}
 & \uparrow y & & \\
\hline
 & 0 & & \\
\hline
 & 0 & & \\
\hline
 & 0 & & \\
\end{array}$

<u>n.1</u>

 $1)^{def}\;$ Функция $\sigma:\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}^*\to\{0,1\}$ определена как

$$\sigma(x,y) := \begin{cases} 0, & sign(x) = sign(y) \\ 1, & sign(x) \neq sign(y) \end{cases}$$

- 2) $\sigma(x,y) = \sigma(y,x)$
- 3) $\sigma(x,y) = \sigma(sign(x), y) = \sigma(sign(x), sign(y))$
- 4) $\sigma(-x,y) = 1 \sigma(x,y)$

 $(5)^{def}$ $\sigma(x_1,\ldots,x_n)$, $x_1,\ldots,x_n \in \mathbb{R}^*$, $n \geqslant 1$

$$\sigma(x_1, \dots, x_n) := \sum_{k=1}^{n-1} \sigma(x_k, x_{k+1})$$

- число перемен знака (Ч.П.З.)
 - 6) Индуктивно,

$$\sigma(x_1) = 0 ,$$

$$\sigma(x_1,\ldots,x_n)=\sigma(x_1,x_2)+\sigma(x_2,\ldots,x_n)\ ,\ n\geqslant 2\ .$$

<u>n.2</u>

В этом пункте $f,g \in \mathbb{R}[T]$.

- 1) Пусть f и g не имеют общих вещественных корней. Пусть $a,b \in \mathbb{R}$, a < b .
- 2) Пусть a,b не корни f или g . T.e. $f(a),g(a),f(b),g(b)\in\mathbb{R}^*$.
- $3)^{def}$ Определим $\varphi(t):=\sigma(f(t),g(t))$, $t\in\mathbb{R}$. Тогда φ определена вне (конечного) множества корней f или g , например, в a и b .
- 4) Функция $\varphi(t)$ локально постоянна. Это вытекает из непрерывности f(t) , g(t) и локального постоянства $\sigma(x,y)$.

$$a \xrightarrow{b} a$$

- $(5)^{def}$ Определим $\delta(t):= \varphi(t+0)-\varphi(t-0)\in \{-1,0,1\}$ функция скачков φ .
- 6) $\delta(t)=0$ вне корней f или g .
- 7)!! Главная теорема:

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \sum_{a < t < b \ \delta(t) \neq 0} \delta(t)$$

 $8)^{def}$ Определим символ

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b := \sum_{a < t < b \ g(t) = 0} \delta(t)$$

- 9) φ и δ для пар (f,g) и (g,f) одинаковы.
- 10)!! Закон взаимности:

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b + \left(\frac{g}{f}\right)_a^b = \varphi(b) - \varphi(a)$$


- 11) Если заменить f на -f , то φ превратиться в $1-\varphi$, а δ в $-\delta$.
- 12)! Нечётность:

$$\left(\frac{-f}{g}\right)_a^b = -\left(\frac{f}{g}\right)_a^b$$

13)! Модулярность. Если заменить f на полином $h \in \mathbb{R}[T]$, такой, что $g(t) = 0 \Rightarrow h(t) = f(t)$, то значения $\delta(t)$ не изменяться в точках $\{\ t \in \mathbb{R} \mid g(t) = 0\ \}$. Поэтому

$$\left(\frac{h}{g}\right)_a^b = \left(\frac{f}{g}\right)_a^b$$

В частности, это верно, если h=f-qg . Для доказательства см. картинку:



Пояснение, вблизи точки t значения f и h имеют одинаковый знак, sign(f) = sign(h), поэтому две версии φ совпадают, а, значит, совпадают и две версии δ .

Resume

1)

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b \in \mathbb{Z}$$

2)

$$\left(\frac{-f}{g}\right)_a^b = -\left(\frac{f}{g}\right)_a^b$$

3)

$$g(t)=0 \Rightarrow h(t)=f(t)$$

IL

$$\left(\frac{h}{g}\right)_a^b = \left(\frac{f}{g}\right)_a^b$$

4)

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b + \left(\frac{g}{f}\right)_a^b = \varphi(b) - \varphi(a) = \sigma(f(b), g(b)) - \sigma(f(a), g(a))$$

5) Если g не имеет вещественных корней, то

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b = 0$$

n.3

f , g , a , b — такие же, как и выше

1) Определим последовательность

$$f_0 := f$$

$$f_1 := g$$

. . .

$$f_k = f_{k+1}q_k - f_{k+2} \; , \; k \geqslant 0 -$$
 деление с остатком

. . .

$$f_{n-1} = f_n q_{n-1}$$

2)

$$f_0, f_1, \dots, f_n - \underline{\text{ряд Штурма}}, n \geqslant 1$$

$$deg(f_{k+1}) < deg(f_k)$$
, $1 \le k < n$

$$f_0,\ldots,f_n\in(f_n)$$
, $f_n=(f,g)$

 f_n не имеет вещественных корней

3)! Допустим, что члены ряда Штурма не обращаются в нуль в точках a и b . Тогда

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b = \sigma(f_1(a), \dots, f_n(a)) - \sigma(f_1(b), \dots, f_n(b))$$

Proof.

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b = \left(\frac{f_0}{f_1}\right)_a^b$$

$$\left(\frac{f_k}{f_{k+1}}\right)_a^b = \left(\frac{-f_{k+2}}{f_{k+1}}\right)_a^b = -\left(\frac{f_{k+2}}{f_{k+1}}\right)_a^b =$$

+
$$\left(\frac{f_{k+1}}{f_{k+2}}\right)_a^b$$
 + $\sigma(f_{k+1}(a), f_{k+2}(a)) - \sigma(f_{k+1}(b), f_{k+2}(b))$

$$\left(\frac{f}{g}\right)_a^b = \left(\frac{f_{n-1}}{f_n}\right)_a^b + \sigma(f_1(a), f_2(a)) - \sigma(f_1(b), f_2(b)) + \dots + \sigma(f_{n-1}(a), f_n(a)) - \sigma(f_{n-1}(b), f_n(b)) = 0$$

$$0 + \sigma(f_1(a), \dots, f_n(a)) - \sigma(f_1(b), \dots, f_n(b))$$

_____<u>_</u>

n.4

Пусть $f \in \mathbb{R}[T]$ — полином без кратных корней $a,b \in \mathbb{R}$, a < b , a и b — не корни f или f'


 $1)\ (f,f')=1$, f и f' не имеют общих корней

(2)!


$$\left(rac{f'}{f}
ight)_a^b = -$$
 число корней f на (a,b)

Proof.

Достаточно доказать, что $f(t)=0\Rightarrow\delta(t)=-1$. Для доказательства см. следующие картинки:



$$\varphi(t+0) = 0$$
 , $\varphi(t-0) = 1$, $\delta(t) = -1$



$$\varphi(t+0) = 0$$
, $\varphi(t-0) = 1$, $\delta(t) = -1$

Пояснение,
$$sign(f(t+0)) = sign(f'(t))$$
, $sign(f(t-0)) = -sign(f'(t))$.

3)!! Теорема Штурма

Пусть $f_0=f$, $f_1=f'$, . . . , f_n , $n\geqslant 1$ — ряд Штурма. Пусть члены ряда не обращаются в нуль в точках a и b . Тогда

число корней
$$f$$
 на $(a,b) = \sigma(f_0(a), \dots, f_n(a)) - \sigma(f_0(b), \dots, f_n(b))$

Proof.

$$-\left(\frac{f'}{f}\right)_a^b = \left(\frac{f}{f'}\right)_a^b + \sigma(f(a), f'(a)) - \sigma(f(b), f'(b)) =$$

$$\sigma(f(a), f'(a)) + \sigma(f_1(a), \dots, f_n(a)) - \sigma(f(b), f'(b)) - \sigma(f_1(b), \dots, f_n(b))$$

4) Пусть $g(t)=Gt^n+\ldots$ — полином, Gt^n — его старший член. Тогда $sign(g(a))=sign(G)(-1)^n$ для $a\to -\infty$, sign(g(b))=sign(G) для $b\to +\infty$. Будем писать $sign(g(-\infty)):=sign(G)(-1)^n$ и $sign(g(+\infty)):=sign(G)$.

5) Следствие

Пусть $f_0 = f$, $f_1 = f'$, ... , f_n , $n \geqslant 1$ — ряд Штурма. Тогла

число корней
$$f = \sigma(sign(f_0(-\infty)), \dots, sign(f_n(-\infty))) - \sigma(sign(f_0(+\infty)), \dots, sign(f_n(+\infty)))$$

6) Теорема Штурма+

Пусть $f_0=f$, $f_1=f'$, . . . , f_n , $n\geqslant 1$ — ряд Штурма. Пусть f не обращается в нуль в точках a и b . Тогда

число корней
$$f$$
 на $(a,b) = \sigma(f_0(a),\ldots,f_n(a)) - \sigma(f_0(b),\ldots,f_n(b))$

При этом если один из аргументов σ равен нулю, его надо просто вычеркнуть.