LABORATUVAR 6 · AHC RAPID DRILLING 4014 SÜRÜMÜ

6 CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Makine: AHC Makine RAPID DRILLING 4014 · CNC Çoklu Delik Delme / Freze İşleme Merkezi (AİMSAD)

Ad Soyad	Grup	Tarih: 02.11.2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. TPA CNC konfigürasyonu / makine parametreleri değişmiş olabilir. **RAPID DRILLING 4014 hâlâ çalışıyor.** Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1 **10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?**

Aranacaklar: bakım/elektrik sorumlusu, BT/OT siber olay sorumlusu, üretim/fabrika müdürü; dış: **AHC Makine servisi** (üretici).
1) Emniyeti güvene al: mevcut çevrimi bitirip makineyi **kontrollü olarak durdur**, operatörleri tehlike alanından uzaklaştır; yeni iş başlatma.
2) Saldırı yolunu kes: uzak erişimi/VPN'i kapat, ağ bağlantısını ayır — **gücü kesme, resetleme.**
3) Kaydı başlat: saat, kim/ne gördü, ekran görüntüleri; bellekteki ve log'daki kanıta dokunma.

2 **İlk 2 saat: Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?**

Emniyet: E-stop, kapı/ışık perdesi, STO fonksiyon testi; safety ve sürücü parametrelerini referans yedekle karşılaştır; doğrulanana kadar makine üretime verilmez.
Kanıt: TPA PC olay günlükleri, program/parametre dosyalarının **salt-okunur kopyası + hash**, sürücü parametre dökümü, jump server/VPN/güvenlik duvarı logları, alarm geçmişi, fotoğraflar.
Hesap: ele geçirilen servis hesabı kapatılır, aktif oturumlar sonlandırılır, aynı parolanın kullanıldığı hesaplar sıfırlanır.

3 **24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?**

Olayın saati ve tespit zamanı · etkilenen ürün (model RAPID DRILLING 4014, seri no, yazılım/firmware sürümü) · ilk belirtiler (hangi hesap, nereden) · kötü niyetli olduğundan şüphelenilip şüphelenilmediği · **emniyet etkilendi mi (evet/hayır/bilinmiyor)** · alınan acil önlemler · iletişim kişisi. *Not: CRA bildirimi esas olarak üretici (AHC) yükümlülüğüdür; işletme olarak bilgiyi üreticiye hızlı iletmek hedeflenir.*

4 **72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?**

Kök neden (servis hesabı nasıl ele geçirildi, hangi yol): BT/OT güvenlik + AHC. **Etki** (hangi program/parametre değişti, safety etkilendi mi, hangi parçalar/üretim, başka makineler): OT mühendisi + üretim + kalite. **Önlem** (hesap/erişim sıkılaştırma, yama veya telafi önlemi, temiz yedekten geri yükleme + safety validasyonu): BT/OT + AHC. Onay ve bildirim: yönetim/ürün güvenliği irtibatı.

5 **14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?**

VPN/jump server oturum kayıtları ve MFA/kimlik logları · güvenlik duvarı/switch logları · TPA PC olay günlükleri · program/parametre dosyaları **öncesi-sonrası (hash'li)** · sürücü ve safety parametre dökümleri · safety test sonuçları · alarm geçmişi · yedek sürümleri · zaman çizelgesi/tutanak · düzeltici eylem kanıtı. Saklama süresi ve erişim zinciri (kim aldı, ne zaman) yazılı olmalı. *(CRA'da son rapor süresi olay türüne göre değişir; föy 14 gün kilometre taşını kullanır — mevzuat metniyle doğrulayın.)*

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. **Önce emniyet, hemen sonra kanıt.**

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.