

Данный механизм обновления предназначен для использования специалистами.

Обновление прошивки через DFU и ввод функциональной лицензии с помощью консольной утилиты под ОС WINDOWS.

Последовательность действий:

- 1) Подключить кассу к ПК с помощью RNDIS.
- 2) Скопировать папку shtrih_dfu_update в рабочую директорию. В пути к рабочей директории не должно быть пробелов и других спецсимволов. Например, можно положить скрипт в C:\shtrih_dfu_update. Директория должна быть доступна на запись (будут сохраняться временные файлы).
- 3) Инсталлировать драйвера DFU (папка dfu_driver) если они не установлены в системе.
- 4) Рядом с Bat файлом необходимо положить файл прошивки upd_app.bin или upd_app_for_old_frs.bin .
- 5) Если есть необходимость в прошивке функциональной лицензии, то рядом с bat файлом необходимо положить файл с лицензиями licenses.slf .
- 6) Запускать cmd нужно под администратором потому что в скрипте автоматически добавляются правила файрволла (разрешается приём широковещательных сообщений для обнаружения ФР в сети).
- 7) После запуска Bat файла необходимо дождаться его завершения. Не выключайте питание Фр до завершения работы скрипта.

По вопросам поддержки обращайтесь на support@shtrih-m.ru