

**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AI2100GB15

GENERAL

Luminario de exterior para uso en lugares peligrosos, adosado a muro, plafón, como luz general, iluminación de túnel o iluminación de inundación

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN


1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:


Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829


Montaje en plafón




Saque la luminaria y sus accesorios de su caja, ajuste el ángulo del soporte con los tornillos a los extremos del soporte



Instale una manguera Conduit de metal para hacer las conexiones, y asegúralo con el accesorio.




Haga dos agujeros en el plafón a una distancia de 91~140mm uno de otro, fije la luminaria con tornillos de métrica 10 y taquetes.




Cablee la luminaria conectando el cable negro a la línea, el cable blanco al neutro y el verde a la tierra física


Instalacion en muro




Saque la luminaria y sus accesorios de su caja, ajuste el ángulo del soporte con los tornillos a los extremos del soporte



Instale una manguera Conduit de metal para hacer las conexiones, y asegúralo con el accesorio.



Haga dos agujeros en el muro a una distancia de 91~140mm uno de otro, fije la luminaria con tornillos de métrica 10 y taquetes.



Cablee la luminaria conectando el cable negro a la línea, el cable blanco al neutro y el verde a la tierra física