

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-22-004 Date de Création : 20/05/2010 Date: 27/11/2018 Révision n°1	Page 1/4 Annexe (1)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale - HSE Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> IMPORT DE VAPEUR SURCHAUFFEE 80B DE LA COGENERATION DE LAVERA ENERGIE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit l'exploitation côté Naphtachimie de la ligne 12" permettant la fourniture de vapeur 80 b surchauffée depuis la Cogénération de Lavera Energie vers le réseau 80b de la Centrale sud de Naphtachimie. Elle précise également les règles à appliquer afin d'assurer l'interface entre les différentes unités du site.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
20/05/10	0	Création consigne suite procédure SYS-S4-06
27/11/18	1	Arrêt CH3 et modification contrat cogénération

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-004 Révision n° 1	Date : 27/11/18	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. ARRÊT	3
5. MISE EN SERVICE	3
6. MARCHE DEGRADEE.....	4
7. ANNEXE 1 : INFORMATION MANŒUVRE RÉSEAU CRITIQUE	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

- > La ligne 12 '' reliant Lavera Energie à NC fournit entre 60t/h (le talon) et 120 t/h de vapeur 80 b surchauffée sur les périodes annuelles de fonctionnement de la Cogénération.
La vapeur 80b en provenance de Lavera Energie est admise dans le réseau 80b de la Centrale par déverse, Naphtachimie dispose de la retransmission des mesures de débit et de pression.

La limite d'interface entre Naphtachimie et la Cogénération de Lavéra Energie est clairement identifiée sur le plan 1000 905 117.

Les numéros de fax des différentes salles de contrôle concernées par ces interfaces sont :

Unités	N° de fax
La Centrale	04.42.42.78.56
Lavéra Energie	04.42.40.31.08

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		x	X	

4. ARRÊT

Marche à suivre :

1. Les opérateurs de Lavéra Energie se présentent en salle de contrôle et confirment au Chef de Quart l'isolement du réseau avant de fermer leurs vannes et poser leurs scellés.
2. Côté Naphtachimie, aucune manœuvre ne sera effectuée puisque le réseau (80b) reste en service. Dans ce cas, la conduite en sécurité du réseau vapeur n'est pas affectée par l'arrêt de la ligne venant de la Cogénération de Lavéra énergie.

5. MISE EN SERVICE

Marche à suivre :

3. En cas de demande de Lavera Energie, celui-ci nous fera parvenir un fax en salle de contrôle au moins 24h avant la date de démarrage (fax « information manœuvre Réseau critique » en annexe de la présente). Ce fax sera transmis au Chargé d'Exploitation Utilités.
4. Les opérateurs de la Centrale vérifient la mise à disposition des barillets F109, F210 et F211.
- > 5. Le chef de quart vérifie qu'aucuns travaux sur les TAS1/TAS2/TAS3 en cours. En effet l'évent de réchauffage de la ligne vapeur 80 bars de la cogénération rejette au silencieux F248. En cas de besoin faire arrêter les travaux ou reporter le réchauffage de la ligne. Il vérifie également que la vanne d'arrivée de vapeur de Lavéra Energie soit bien ouverte.
6. Au moment de la remise en service, les opérateurs de Lavéra Energie viennent retirer leurs scellés et actionner leurs vannes. L'arrivée de vapeur de Lavéra Energie à température ou pression trop basse peut perturber le réseau côté Naphtachimie. (Afin de se prémunir de ce risque, la procédure COGEN IE 815 de Lavéra Energie explicite le conditionnement de cette ligne avant l'arrivée de la vapeur dans le réseau Naphtachimie).

> 6. MARCHÉ DÉGRADÉ

En cas de problème sur la ligne 80b de la Centrale (détail sur PCF 7840 901 312), celle-ci prévient Lavéra Energie de l'arrêt de la ligne par téléphone puis formalisera cette manœuvre par envoi du fax.

Suite à l'arrêt de la chaudière 1, et en cas de travaux ou d'arrêt sur une autre des chaudières, une demande de soutien en vapeur 80 bars doit être formulée auprès de la cogénération.

La base définie pour le soutien est de 60t/h au talon.

En cas de problème sur le réseau vapeur (délestage niveau 0):

- Avertir la PAD
- Demander l'augmentation du soutien de la cogénération de 60t/h le talon à maxi 120t/h si possible et besoin- contractuellement il nous est garanti une fourniture de 80t/h.

Dans cette situation l'envoi du fax n'est pas requis puisque cela n'a pas d'incidence sur la conduite en sécurité du réseau.

Attention en cas de déclenchement de la cogénération (LVE) ou de baisse de la température (vapeur (L360°C)) la vanne auto 8004 (présente physiquement à la Centrale mais à la charge de LVE) se ferme isolant ainsi le réseau cogénération de la Centrale. L'action de fermeture de la vanne 8005 entraîne l'ouverture de la vanne 8007 (propriété LVE) et suivant le point de consigne de la PV 8008 (propriété LVE). C'est l'ouverture de cette dernière qui présente un risque en cas de travaux sur les TAS car elle est connectée sur l'événement F248 commun aux TAS

7. ANNEXE 1 : INFORMATION MANŒUVRE RÉSEAU CRITIQUE

Société :	
Installation / Unité :	
Réseau concerné :	
Date / heure	
Objet (arrêt / démarrage ...)	
Détail :	
Réponse :	