

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-28-003 Date de Création : 06/11/1996 Date: 14/11/2017 Révision n°4	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES		
<u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette procédure définit les règles de réalisation des vérifications réglementaires des installations électriques du site pétrochimique Naphtachimie de Lavéra.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/11/1996	0	Création
03/02/2003	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-326 NC => ATOFINA AC/M/E-09-326
06/01/2004	2	Révision vérification initiale et périodique
13/08/2008	3	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-03 suite séparation NC/ARKEMA
14/11/2017	4	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. REFERENCE.....	3
5. DEFINITIONS	3
6. VERIFICATION INITIALE	4
7. VERIFICATIONS PERIODIQUES.....	4
8. RAPPORT Q18	5
9. METHODES DE VERIFICATION ET INFORMATIONS EXIGÉES.....	5
9.1. EXAMENS.....	5
9.1.1. Examen notes de calcul.....	5
9.1.2. Examen des plans et schémas.....	5
9.1.3. Examen des documents techniques.....	5
9.1.4. Examen sur site	5
9.1.5. Essais et mesurages.....	5
9.2. VERIFICATION INITIALE	5
9.3. VERIFICATION PERIODIQUE	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 3/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Cette procédure est applicable à l'ensemble des installations du site Pétrochimique Naphtachimie de Lavéra à l'exclusion des installations d'Inéos chimie.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Les lignes de produit sont responsables de l'application de cette procédure.

Le service LPU RDE assure la gestion de cette procédure.

4. REFERENCE

- Décret du 14 novembre 1988 n° 88-1056, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. La section VI présente notamment les prescriptions concernant l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la vérification des installations électriques.
- Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

5. DEFINITIONS

Vérification initiale

La vérification initiale a pour objet d'examiner la conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Elle est opérée lors de la mise en service des installations ou parties d'installations ayant subi une modification de structure telles que modification du schéma des liaisons à la terre, augmentation de la puissance de court-circuit de la source, modification ou adjonction de circuits de distribution, création ou réaménagement d'installation, etc.

Vérification périodique

La vérification périodique a pour objet de s'assurer du maintien en état de conformité des installations aux dispositions des textes cités précédemment. La périodicité de la vérification est fixée à un an.

Elle a également pour objet l'examen :

- De toute modification, autre que de structure, en vue de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées (ex : ajout de consommateurs sur un tableau électrique)
- De l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements (ex : stockage de matière inflammable).

Vérification sur mise en demeure

Elle est réalisée sur prescription de l'inspecteur du travail. Une vérification sur mise en demeure est conduite comme une vérification initiale.

Rapport Q18 Rapport de vérification d'une installation électrique relatif à la sauvegarde des biens

Ce document est la déclaration annuelle de vérification des installations électriques prévue à la clause n°27A des traités d'assurance incendie de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages (APSAD).

Registre d'attestation de vérifications

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Ce registre est signé par l'inspecteur de l'organisme vérificateur pour attester de la réalisation des vérifications périodiques, initiales ou sur mise en demeure.

Attestation de conformité - Article 2 du décret du 14 décembre 1972

L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée. Lorsque l'utilisateur procède lui-même à l'installation ou le fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation. L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur au visa d'un des organismes vérificateurs

Organisme vérificateur

Organisme agréé par arrêté ministériel pour une durée limitée pour effectuer les vérifications des installations électriques prévues dans le décret du 14 novembre 1988.

> 6. VERIFICATION INITIALE

Lorsqu'une installation est mise en service ou lorsque une installation a subi une modification de structure, le responsable de la réalisation de travaux doit impérativement :

- Faire vérifier la conformité du projet aux standards en vigueur sur le site
- Faire réaliser une vérification initiale par un organisme vérificateur.

Avant réalisation, le responsable des travaux communique le dossier technique du projet au responsable du service LPU RDE dans le but d'en vérifier la conformité aux standards en vigueur sur le site.

Le responsable des travaux pourra demander le concours du service LPU/RDE lors de la réalisation des travaux, des essais et mesurage.

Avant la mise en service, le responsable des travaux fait réaliser une vérification initiale par un organisme vérificateur et communique un exemplaire du rapport de vérification au responsable du service RDE.

La mise en service est réalisée après établissement du permis de démarrage tel que précisé dans la consigne SYS-S-04-002

> 7. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Le planning des vérifications périodiques est réalisé conjointement entre le responsable du service LPU RDE et les responsables électricité des Lignes de Produit LP en début d'année.

Le responsable LPU RDE informe les LP des non-conformités constatées et les assiste si nécessaire dans leur traitement.

Les responsables électricité des LP sont garants du bon déroulement des vérifications. Conformément aux termes du décret 88-1056, ils doivent fournir un accompagnateur à l'inspecteur de l'organisme vérificateur.

Les LP sont chargées de la mise en conformité des installations suite aux contrôles.

A l'issue de la vérification :

- Un rapport préalable de vérification est remis au responsable électricité de la LP qui doit réaliser sans délais les actions correctives nécessaires à la mise en conformité des installations en accordant une attention toute particulière au traitement des non-conformités entraînant des risques d'explosion.
- L'inspecteur de l'organisme signe le registre d'attestation de vérification.
- Le rapport final est reproduit en trois exemplaires destinés respectivement au responsable de la LP considéré, au responsable électricité de la LP et au responsable LPU RDE.

Le rapport final est disponible au plus tard cinq semaines après la date d'achèvement de la vérification.

Ce rapport est accompagné d'un fichier informatique contenant la liste des non-conformités

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

> 8. RAPPORT Q18

Le Q18 est reproduit en trois exemplaires destinés respectivement au responsable de la LP, au responsable électricité de la LP, et au responsable LPU RDE.

Le Q18 est disponible au plus tard un mois après la date d'achèvement de la vérification. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque l'installation ne présente pas de risque d'explosion.

9. METHODES DE VERIFICATION ET INFORMATIONS EXIGÉES

Les différentes vérifications utilisent les méthodes présentées succinctement ci-après :

9.1. EXAMENS

9.1.1. Examen notes de calcul

- Vérification des hypothèses de départ
- Vérification de la fourniture des résultats à minima nécessaires : sections, calibres, courants de court-circuit
- Vérification de la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées, pouvoir de coupure

9.1.2. Examen des plans et schémas

Cohérence avec les notes de calcul

9.1.3. Examen des documents techniques

Vérification de l'adéquation des matériels aux caractéristiques de l'installation et de son environnement.

9.1.4. Examen sur site

9.1.5. Essais et mesurages

9.2. VERIFICATION INITIALE

> Avant réalisation et afin de vérifier la conformité du projet au standard en vigueur sur le site, le responsable de la réalisation des travaux communique au responsable LPU RDE le dossier technique du projet contenant les documents suivants :

- Plans de classement des zones
- Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection
- Plans de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées
- Plans des locaux
- Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments
- Schémas unifilaires des installations électriques
- Carnets de câbles
- Documents techniques des matériels utilisés

9.3. VERIFICATION PERIODIQUE

> Le responsable LPU RDE met à disposition de l'organisme vérificateur la cartographie et la liste des câbles inter-unités.

Le responsable électricité de la LP doit mettre à disposition de l'organisme vérificateur les éléments suivants :

- Plans de classement des zones
- Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection
- Plans de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

- Plans des locaux
- Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments
- Schémas unifilaires des installations électriques
- Carnets de câbles
- Rapports de vérification initiale
- Copie des attestations de conformité