Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
1	Корпус силового шкафа с монтажной платой, 1200×800×400 мм, IP66 DKC; R5ST1284	2 шт.	ШС1 В работе: 2; запас: 0.
2	Корпус шкафа оператора с монтажной платой, 500×400×200 мм, IP66 DKC; R5ST0542	2 шт.	ШО1 В работе: 2; запас: 0.
3	Светильник шкафа LED, 110-230 В AC, 4 Вт DKC; R5MCPCLS	2 шт.	HL0 В работе: 2; запас: 0.
4	Фильтр-вентилятор 230 В AC, 200 м³/ч, IP54 MEYERTEC; MTK-FFNT200-200	2 шт.	M2 В работе: 2; запас: 0.
5	Выходной фильтр 200×200 мм, IP54 MEYERTEC; MTK-EFNT200	2 шт.	EF1 В работе: 2; запас: 0.
6	Термостат замыкающий, 0…60 °C MEYERTEC; MTK-CT0	4 шт.	SK1, SK2 В работе: 4; запас: 0.
7	Сменный фильтрующий элемент 171×171×15 мм, упаковка 5 шт. MEYERTEC; MTK-FMNT200	1 уп.	Общий комплект двух позиций. В работе: 0; запас: 1.
8	Главный выключатель кулачковый, 3P, 63 A, «0-1» CHINT; 425065 / LW32-63/C03/2	2 шт.	QS1 В работе: 2; запас: 0.
9	Автоматический выключатель 3P, C40, 6 кА CHINT; NB1-63 3P C40 6kA	2 шт.	QF0 В работе: 2; запас: 0.
10	Автоматический выключатель 3P, C32, 6 кА CHINT; NB1-63 3P C32 6kA	2 шт.	QF1 В работе: 2; запас: 0.
11	Автоматический выключатель 2P, C10, 6 кА CHINT; NB1-63 2P C10 6kA	2 шт.	QF2 В работе: 2; запас: 0.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

X2002.BO-P31

Установка розлива. ШС1 / ШО1

Поставляемое оборудование

Лист 1 Листов 8

Формат А4

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
12	Автоматический выключатель 2P, C6, 6 кА CHINT; NB1-63 2P C6 6kA	2 шт.	QF3 В работе: 2; запас: 0.
13	Автоматический выключатель 2P, C2, 6 кА CHINT; NB1-63 2P C2 6kA	2 шт.	QF4 В работе: 2; запас: 0.
14	Дифавтомат 1P+N, C6, 30 мА, тип A, 6 кА CHINT; 586787 / NB1L-20	2 шт.	QFD1 В работе: 2; запас: 0.
15	Контактор 3P, 32 А AC-3, катушка 24 В DC, 1 НО CHINT; 222130 / NC1-3210Z	2 шт.	KM1 В работе: 2; запас: 0.
16	Ограничитель перенапряжения катушки 24-48 В AC/DC CHINT; 228521 / SR2-A	2 шт.	Z1 В работе: 2; запас: 0.
17	УЗИП T2, 4P (4+0), In 20 / Imax 40 кА IEK; MOP20-4-C	2 шт.	FV1 В работе: 2; запас: 0.
18	Распределительный блок 160 А на DIN-рейку IEK; RBD-160	6 шт.	XL1-XL3 В работе: 6; запас: 0.
19	Преобразователь частоты 3×380-480 В, 5,5 кВт, 13 А HD Delta; VFD13AMS43AFSAA	2 шт.	UZ1 В работе: 2; запас: 0.
20	Блок питания 230 В AC / 24 В DC, 10 А, 240 Вт Delta; DRL-24V240W1EN	3 шт.	G2 В работе: 2; запас: 1.
21	ПЛК, 8 DI / 12 DO NPN Delta; AS320T-B	3 шт.	A1 В работе: 2; запас: 1.
22	Блок питания внутренней шины ПЛК, 100-240 В AC Delta; AS-PS02	3 шт.	G1 В работе: 2; запас: 1.
23	Модуль 16 дискретных входов, 24 В DC Delta; AS16AM10N-A	3 шт.	A2 В работе: 2; запас: 1.
24	Комбинированный модуль 4 AI / 2 AO Delta; AS06XA-A	3 шт.	A3 В работе: 2; запас: 1.
25	Модуль 8 DI + 8 DO NPN Delta; AS16AP11T-A	3 шт.	A4 В работе: 2; запас: 1.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
26	Панель оператора 7″, Ethernet, USB-A OptimusDrive; OTP210-070E	3 шт.	A7 В работе: 2; запас: 1.
27	Коммутатор Ethernet, 5 портов, 100 Мбит/с OptimusDrive; ODS-005F	2 шт.	A8 В работе: 2; запас: 0.
28	Повторитель RS-485 с гальванической изоляцией ОВЕН; АС5	2 шт.	A9 В работе: 2; запас: 0.
29	Реле безопасности 24 В DC, 4 НО безопасных выхода OMRON; G9SE-401 DC24	2 шт.	KSR1 В работе: 2; запас: 0.
30	Реле контроля напряжения 24 В DC, 1 переключающий контакт МЕАНДР; РКН-1М-15 УХЛ4	2 шт.	KV1 В работе: 2; запас: 0.
31	Модуль реле общего сброса, 24 В DC Finder; 38.51.7.024.5050	2 шт.	K15 В работе: 2; запас: 0.
32	Резистор согласования RS-485, 120 Ом ±1%, 0,5 Вт, выводной YAGEO; MFR50SFTE52-120R	4 шт.	R1, R2 В работе: 4; запас: 0.
33	Патч-корд Cat.5e F/UTP, RJ45, 1 м DKC; RN5EFU4510WH	4 шт.	W3, W5 В работе: 4; запас: 0.
34	Проходной соединитель RJ45-RJ45, Cat.6, экранированный DKC; RNK6FESL	2 шт.	ШО1.XJ1 В работе: 2; запас: 0.
35	DIN-адаптер для Keystone RJ45 DKC; RNW1DIN	2 шт.	ШО1.XJ1 В работе: 2; запас: 0.
36	Промежуточное реле 24 В DC, 2 CO, 12 А KIPPRIBOR; MR-203.D [M01]	22 шт.	K1-K9 В работе: 18; запас: 4.
37	Колодка реле MR, 2 CO, DIN KIPPRIBOR; PYF-022BE/2	22 шт.	K1-K9 (колодки) В работе: 18; запас: 4.
38	Удерживающий зажим реле MR KIPPRIBOR; BS 2/25P	22 шт.	K1-K9 (зажимы) В работе: 18; запас: 4.
39	Модуль индикации и защиты катушки 24 В DC KIPPRIBOR; LM-CF24.G	22 шт.	K1-K9 (модули) В работе: 18; запас: 4.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	X2002.ВО-Р31	Лист 3

Формат А4

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
40	Промежуточное реле 24 В DC, 1 CO, 6 А KIPPRIBOR; SR-203.D	16 шт.	K10-K14, K16 В работе: 12; запас: 4.
41	Колодка SR на DIN-рейку, со встроенной индикацией и защитой катушки KIPPRIBOR; PYF-011BE/3.24DC.24DC	16 шт.	K10-K14, K16 (колодки) В работе: 12; запас: 4.
42	Кнопка аварийного останова Ø40, фиксация, 1 НЗ MEYERTEC; MTB2-BSZ1254	2 шт.	SB0 В работе: 2; запас: 0.
43	Кнопка «Пуск», зелёная, 1 НО MEYERTEC; MTB2-BAZ113	2 шт.	SB1 В работе: 2; запас: 0.
44	Кнопка «Стоп», красная, 1 НЗ MEYERTEC; MTB2-BAZ124	2 шт.	SB2 В работе: 2; запас: 0.
45	Кнопка «Сброс», синяя, 1 НО MEYERTEC; MTB2-BAZ116	2 шт.	SB3 В работе: 2; запас: 0.
46	Кнопка чёрная, 1 НО MEYERTEC; MTB2-BAZ112	4 шт.	SB4, SB5 В работе: 4; запас: 0.
47	Лампа сигнальная «Сеть», зелёная, 24 В MEYERTEC; MT22-S13	2 шт.	HL1 В работе: 2; запас: 0.
48	Лампа сигнальная «Авария», красная, 24 В MEYERTEC; MT22-S14	2 шт.	HL2 В работе: 2; запас: 0.
49	Концевой выключатель двери, прямой плунжер, 1 НО + 1 НЗ MEYERTEC; MTB4-LZ8111	2 шт.	SQ1 В работе: 2; запас: 0.
50	Сервисная розетка DIN, 2P+PE, 16 А, 250 В MEYERTEC; MT-DRS	2 шт.	XS1 В работе: 2; запас: 0.
51	Светозвуковая колонна, красный/жёлтый/зелёный + зуммер, 24 В AC/DC MEYERTEC; MT45-RYG24B	2 шт.	HL3 В работе: 2; запас: 0.
52	DIN-рейка перфорированная 35×7,5 мм, длина 2 м DKC; 02140R	4 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	X2002.BO-P31	Лист 4

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
53	Перфорированный короб RL6, 60×80 мм DKC; 01128RL	6 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
54	Перфорированный короб RL6, 40×60 мм DKC; 01107RL	10 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
55	Шина N в изоляторе, 63 А, 15 присоединений, DIN DKC; 5015N	2 шт.	N1 В работе: 2; запас: 0.
56	Шина PE в изоляторе, 63 А, 15 присоединений, DIN DKC; T1615	6 шт.	PE1, PE2, ШО1.PE В работе: 6; запас: 0.
57	Шина медная 10×3 мм, длина 1 м	1 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
58	Изолированная опора шины 10×3 мм DKC; ZBSI	4 шт.	EQS1 (опоры) В работе: 4; запас: 0.
59	Зажим экрана кабеля Ø5-8 мм DKC; ZCC8	8 шт.	EQS1 (экраны W6, W21, WA1) В работе: 6; запас: 2.
60	Зажим экрана кабеля Ø8-14 мм DKC; ZCC14	2 шт.	EQS1 (экран W2) В работе: 2; запас: 0.
61	Кабельный ввод IP68, M20×1,5, кабель Ø6-12 мм DKC; 52M2012	54 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
62	Кабельный ввод IP68, M25×1,5, кабель Ø13-18 мм DKC; 53M2518	6 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
63	Кабельный ввод IP68, M32×1,5, кабель Ø18-25 мм DKC; 53M3225	2 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
64	Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6,0-6, серия ПРОФИ, пакет 100 шт. КВТ; 108523 / НКИ 6,0-6 ПРОФИ (100 шт.)	1 уп.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
65	Кабельная стяжка PA6.6, чёрная, 2,5×100 мм DKC; 25303SR-50	100 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
66	Клемма 2,5 мм², серая MEYERTEC; MTU-2.5	168 шт.	XT / XD - серые 2,5 В работе: 164; запас: 4.
67	Клемма 2,5 мм², синяя MEYERTEC; MTU-2.5BL	54 шт.	XT / XD - синие 2,5 В работе: 42; запас: 12.
68	Клемма PE, 2,5 мм² MEYERTEC; MTU-2.5PE	20 шт.	XPE1, XT8:PE, ШО1.XPE1 В работе: 20; запас: 0.
69	Клемма силовая 6 мм², серая MEYERTEC; MTU-6	6 шт.	XT10:1-3 В работе: 6; запас: 0.
70	Клемма вводная 10 мм², серая MEYERTEC; MTU-10	6 шт.	XT1:1-3 В работе: 6; запас: 0.
71	Клемма вводная 10 мм², синяя MEYERTEC; MTU-10BL	2 шт.	XT1:4 В работе: 2; запас: 0.
72	Клемма вводная PE, 10 мм² MEYERTEC; MTU-10PE	2 шт.	XT1:PE В работе: 2; запас: 0.
73	Клемма PE, 6 мм² MEYERTEC; MTU-6PE	4 шт.	XT10:PE, ШО1.XT8:PE В работе: 4; запас: 0.
74	Торцевая заглушка клемм MTU-2.5/6/10 MEYERTEC; MTU-P	50 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
75	Перемычка клемм 2,5 мм², 10 контактов MEYERTEC; MTU-J1025	6 шт.	XD2:01-10, XD3:01-08 В работе: 4; запас: 2.
76	Фиксатор торцевой DIN-рейки MEYERTEC; MTU-S1	100 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
77	Клемма с держателем предохранителя 5×20 мм, 10 А, без индикации IEK; AF-CT44-00-K03-004	20 шт.	FU1-FU10 (держатели) В работе: 20; запас: 0.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
78	Плавкая вставка T2,5 A, 5×20 мм, 400 В DC Eaton; S505H-2-5-R	4 шт.	FU1 В работе: 2; запас: 2.
79	Плавкая вставка T0,8 A, 5×20 мм, 400 В DC Eaton; S505H-800-R	4 шт.	FU2 В работе: 2; запас: 2.
80	Плавкая вставка T0,5 A, 5×20 мм, 400 В DC Eaton; S505H-500-R	6 шт.	FU3, FU4 В работе: 4; запас: 2.
81	Плавкая вставка T2 A, 5×20 мм, 400 В DC Eaton; S505H-2-R	4 шт.	FU5 В работе: 2; запас: 2.
82	Плавкая вставка T1 A, 5×20 мм, 400 В DC Eaton; S505H-1-R	4 шт.	FU6 В работе: 2; запас: 2.
83	Плавкая вставка T8 A, 5×20 мм, 400 В DC Eaton; S505H-8-R	10 шт.	FU7-FU10 В работе: 8; запас: 2.
84	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², белый Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×6 белый	45 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
85	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², синий Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×6 синий	6 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
86	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×6 мм², жёлто-зелёный Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×6 ж/з	29 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
87	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², белый Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 белый	73 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
88	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², синий Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 синий	32 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
89	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², жёлто-зелёный Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 ж/з	58 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.

Перечень поставляемого оборудования

13.10.2026. Р31. Две одинаковые позиции: ШС1/ШО1 и ШС2/ШО2.

Поз. СП	Наименование / изготовитель / артикул	Всего	Распределение
90	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², красный Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 красный	51 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
91	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 мм², чёрный Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×2,5 чёрный	46 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
92	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 мм², красный Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 красный	311 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
93	Провод ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 мм², чёрный Кабельный завод; ПуГВнг(А)-LS 1×0,75 чёрный	124 м	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
94	Провод монтажный однопроволочный, 24 AWG (≈0,205 мм²), белый, катушка 30,48 м Alpha Wire; 3050/1 WH005	1 кат.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
95	Наконечник НШВИ 0,75-8 КВТ; НШВИ 0,75-8	900 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
96	Наконечник НШВИ(2) 0,75-8 КВТ; НШВИ(2) 0,75-8	150 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
97	Наконечник НШВИ(2) 2,5-10 КВТ; 79468 / НШВИ(2) 2,5-10	50 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
98	Наконечник НШВИ 2,5-8 КВТ; НШВИ 2,5-8	400 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
99	Наконечник НШВИ 6-12 КВТ; НШВИ 6-12	100 шт.	Общий комплект двух позиций. Монтажный материал.
-	Заказчика: двигатели, весовой комплект, полевые датчики, пневмоклапаны и внешние кабели. WA1 и W7a - из имеющихся материалов.	-	В поставку не включены.

На две позиции ШС/ШО. Основание: перечень элементов Р29, спецификация 12.10.2026.