

NORMAL

TIPO DE CORRIENTE

BURST

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.01	10.0
2	2.59	35.0
3	3.99	53.0
4	5.59	96.0
5	7.99	138.0
6	8.21	159.0
7	9.95	199.0
8	10.85	230.0
9	11.79	270.0
10	12.65	340.0

FRECUENCIA SELECCIONADA

EQUIPO

PATRON

100 hz

84

300 ms

290

CANAL 3

TIPO DE CORRIENTE

BURST

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.19	10.0
2	2.77	35.0
3	4.17	53.0
4	5.76	96.0
5	7.48	138.0
6	9.09	159.0
7	10.13	199.0
8	11.02	230.0
9	11.92	270.0
10	12.76	340.0