

NORMAL

TIPO DE CORRIENTE

NORMAL

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.12	10.0
2	2.57	35.0
3	3.96	53.0
4	5.62	96.0
5	7.4	138.0
6	8.39	159.0
7	10.22	199.0
8	11.19	230.0
9	12.2	270.0
10	13.06	340.0

FRECUENCIA SELECCIONADA

EQUIPO

PATRON

200HZ

184

220MS

210

CANAL 3

TIPO DE CORRIENTE

BURST

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.29	10.0
2	3.11	35.0
3	4.64	53.0
4	5.33	96.0
5	8.21	138.0
6	9.06	159.0
7	11.8	199.0
8	13.8	230.0
9	15.49	270.0
10	16.85	340.0