

Οδηγίες Χρήσης autoPyrseia

Γρήγορες Οδηγίες

1 Προσθήκη Νέου Σήματος



1. **Κατεβάστε το σήμα** από το Pyrseia (autoPyrseia/downloads/)
2. **Ελέγξτε** ότι το πρόγραμμα το αναγνώρισε σωστά
3. **Επιβεβαιώστε** ότι τα συνημμένα έχουν πράσινο ✓
4. **Επιλέξτε τους παραλήπτες** και πατήστε "Επεξεργασία"

2 Εξαγωγή σε USB

1. **Ελέγξτε** το όνομα χρήστη και αριθμό φακέλου
2. **Επιλέξτε** τους παραλήπτες που θέλετε
3. **Πατήστε** "Εξαγωγή σε USB"
4. **Τέλος!** Τα αρχεία είναι στο USB

Προσθήκη Νέου Σήματος



Βήμα 1: Κατεβάστε τα αρχεία

- Ανοίξτε το **Pyrseia** στον browser
- **Κατεβάστε το σήμα** από το Pyirseia (autoPyrseia/downloads/)
- Το αρχείο θα αποθηκευτεί ως **pyrseia_server.pdf**
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου!
- Κατεβάστε και **όλα τα συνημμένα** (αν υπάρχουν) στον ίδιο φάκελο
-  **Συμβουλή:** Ο φάκελος downloads είναι "καρφισωμένος" στα δεξιά του Explorer για εύκολη πρόσβαση

Βήμα 2: Ελέγξτε την αναγνώριση

- Ανοίξτε το **autoPyrseia** (αν δεν είναι ήδη ανοιχτό)
- Μεταβείτε στην καρτέλα **"Επεξεργασία Σημάτων"** (η πρώτη καρτέλα)
- Το πρόγραμμα θα εμφανίσει **αυτόματα** τα στοιχεία του σήματος:
 - **ID Σήματος** (π.χ. R 230445Z JUL 25)
 - **FM** (από ποιον έρχεται)
 - **ΘΕΜΑ** (τι αφορά)
 - **Παραλήπτες** (σε ποιους πάει)

Βήμα 3: Επιβεβαιώστε τα συνημμένα αρχεία

- Κοιτάξτε τη λίστα με τα **Συνημμένα**
-  **Πράσινο τικ** = Το αρχείο βρέθηκε (ΟΚ!)
-  **Κόκκινο X** = Το αρχείο λείπει (πρέπει να το κατεβάσετε!)
- Αν λείπει κάποιο αρχείο:
 1. Επιστρέψτε στο Pyirseia
 2. Κατεβάστε το αρχείο που λείπει
 3. Βάλτε το στον φάκελο downloads
 4. Το πρόγραμμα θα το αναγνωρίσει αυτόματα

Βήμα 4: Επιλογή Παραληπτών & Επεξεργασία

- Από τη λίστα παραληπτών, **τσεκάρετε** αυτούς που θέλετε
- Πατήστε το **πράσινο κουμπί "Επεξεργασία Σήματος"**
- Περιμένετε το μήνυμα **"ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ!"**
- Πατήστε **ΟΚ**
- Το σήμα αποθηκεύτηκε επιτυχώς!

Εξαγωγή σε USB

Βήμα 1: Ελέγξτε τα στοιχεία

- Πηγαίνετε στην καρτέλα **"Εξαγωγή σε USB"** (δεύτερη καρτέλα)
- **Όνομα Χρήστη:**
 - Επιλέξτε το όνομά σας από τη λίστα
 - Ή πληκτρολογήστε το αν δεν υπάρχει
 - π.χ. "ΜΠΑΛΑΤΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ"
- **Αριθμός Φακέλου:**
 - Ελέγξτε ότι είναι ο σωστός αριθμός
 - Αλλάξτε τον αν χρειάζεται

Βήμα 2: Επιλέξτε αποδέκτες

- Δείτε τη λίστα με τους διαθέσιμους παραλήπτες
- **Τσεκάρετε** αυτούς που θέλετε να εξαγάγετε
- Δίπλα σε κάθε όνομα βλέπετε:
 - Πόσα σήματα έχει (π.χ. "2 σήματα")
 - Εικονίδιο φακέλου για γρήγορο άνοιγμα

Βήμα 3: Ολοκληρώστε την εξαγωγή

- **Συνδέστε το USB** στον υπολογιστή (αν δεν είναι ήδη)
 - Πατήστε το **μοβ κουμπί** "Εξαγωγή σε USB"
 - Περιμένετε να τελειώσει η μπάρα προόδου
 - Θα ανοίξει αυτόματα ο φάκελος του USB
 - **Ελέγξτε** ότι δημιουργήθηκαν:
 - Το αρχείο PDF
 - Οι φάκελοι με τα σήματα
 - **Κλείστε** το παράθυρο όταν τελειώσετε
-

Προχωρημένες Λειτουργίες

Επιλογή Φακέλου (Επιπλέον Αποθήκευση)

Για ειδικά σήματα (π.χ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ) που θέλετε να αποθηκευτούν σε συγκεκριμένο φάκελο:

1. Στην καρτέλα **"Επεξεργασία Σημάτων"**
2. Αφού φορτωθεί το σήμα
3. Πατήστε το κουμπί **"Επιλογή Φακέλου"**
4. Θα ανοίξει παράθυρο επιλογής φακέλου
5. Πλοηγηθείτε και επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε (π.χ. "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ")
6. Πατήστε **"Επιλογή Φακέλου"**
7. Στους παραλήπτες θα εμφανιστεί **"Προσωρινός Παραλήπτης"** με το path του φακέλου
8. **Τσεκάρετε** τον "Προσωρινός Παραλήπτης" μαζί με τους άλλους που θέλετε
9. Πατήστε **"Επεξεργασία Σήματος"**
10. Το σήμα θα αποθηκευτεί και στον ειδικό φάκελο που επιλέξατε

Προσθήκη Παραλήπτη

Για μόνιμη προσθήκη νέου παραλήπτη στο σύστημα:

1. Πηγαίνετε στην τρίτη καρτέλα **"Διαχείριση Παραληπτών"**
2. Πατήστε το **μπλε κουμπί** "Προσθήκη Νέου Παραλήπτη"
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου παραλήπτη (π.χ. "4501 ΠΜΥ")
4. Πατήστε **ΟΚ**
5. Ο νέος παραλήπτης προστέθηκε στο σύστημα και θα εμφανίζεται σε όλα τα επόμενα σήματα

Για προσθήκη παραλήπτη κατά την επεξεργασία σήματος:




1. Στην καρτέλα **"Επεξεργασία Σημάτων"** (ενώ επεξεργάζεστε ένα σήμα)
2. Πατήστε **"Προσθήκη Παραλήπτη"**
3. Θα εμφανιστεί λίστα με όλους τους διαθέσιμους παραλήπτες
4. **Επιλέξτε** έναν ή περισσότερους από τη λίστα
5. Πατήστε **ΟΚ**
6. Οι επιλεγμένοι παραλήπτες θα προστεθούν στη λίστα του τρέχοντος σήματος
7. Τσεκάρτε τους και συνεχίστε με την επεξεργασία

Ανεπίσημη Εξαγωγή USB

Για εξαγωγή χωρίς έγγραφα χρέωσης (ανεπίσημα):

1. Στην καρτέλα **"Εξαγωγή σε USB"**
2. Κάντε κλικ στο **κουτάκι** "Ανεπίσημη Εξαγωγή"
3. Επιλέξτε τους παραλήπτες που θέλετε
4. Πατήστε **"Εξαγωγή σε USB"**

Διαφορές από την επίσημη εξαγωγή:





-  **ΔΕΝ** δημιουργείται χρεωστικά
-  **ΔΕΝ** αυξάνεται ο αριθμός φακέλου
-  **Το όνομα του φακέλου εξαγωγής** περιέχει την **ημερομηνία** αντί για **αριθμό φακέλου** (π.χ. "07 ΑΥΓ 25")


Αναίρεση Τελευταίας Εξαγωγής

Αν κάνατε λάθος στην εξαγωγή και θέλετε να την ανατρέσετε:

1. **ΑΜΕΣΑ** μετά την εξαγωγή
2. Στην καρτέλα "Εξαγωγή σε USB"
3. Πατήστε το **κόκκινο κουμπί** "Αναίρεση Τελευταίας Εξαγωγής"
4. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης
5. Πατήστε **"Ναι"** για επιβεβαίωση

Τι συμβαίνει κατά την αναίρεση:

-  Τα σήματα **επιστρέφουν** από το "BACK UP DATA" στο "DATA"
-  Οι φάκελοι στο USB **διαγράφονται**
-  Το PDF αρχείο **διαγράφεται**
-  Το σύστημα επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση

 **Προσοχή:** Η αναίρεση λειτουργεί μόνο για την τελευταία εξαγωγή και μόνο αν δεν έχετε κλείσει το πρόγραμμα!

Αναλυτικός Οδηγός Κουμπιών & Λειτουργιών

Καρτέλα 1: Επεξεργασία Σημάτων

Κύριο Παράθυρο Επεξεργασίας

- **Πληροφορίες Σήματος** (αριστερή πλευρά):
 - **ID Σήματος**: Ο μοναδικός κωδικός του σήματος
 - **FM**: Ο αποστολέας του σήματος
 - **ΘΕΜΑ**: Το θέμα/περιεχόμενο του σήματος
 - **Συνημμένα**: Λίστα συνημμένων αρχείων
 - ✓ Πράσινο τικ = Το αρχείο βρέθηκε
 - ✗ Κόκκινο X = Το αρχείο λείπει

Παραλήπτες (δεξιά πλευρά)

- **Λίστα Παραληπτών**: Checkboxes για επιλογή
- **"Προσθήκη Παραλήπτη"** (κουμπί): Προσθέτει παραλήπτες από τη λίστα συστήματος
- **"Επιλογή Φακέλου"** (κουμπί): Επιλογή custom φακέλου αποθήκευσης

Κουμπιά Ενεργειών

- **"Επεξεργασία Σήματος"** (πράσινο): Εκτελεί την αποθήκευση του σήματος
- **"Edit"** (πορτοκαλί): Χειροκίνητη επεξεργασία πεδίων (εμφανίζεται όταν χρειάζεται)

Κατάσταση

- **Μπάρα προόδου**: Εμφανίζει την πρόοδο της επεξεργασίας
- **Μήνυμα κατάστασης**: "Αναμονή για νέο σήμα..." ή μηνύματα επιτυχίας/σφάλματος

Καρτέλα 2: Εξαγωγή σε USB

Ρυθμίσεις Εξαγωγής (πάνω μέρος)

- **Dropdown "Όνομα Χρήστη":** Επιλογή/εισαγωγή ονόματος χρήστη
- **Πεδίο "Αριθμός Φακέλου":** Εισαγωγή αριθμού φακέλου

Λίστα Παραληπτών (κέντρο)

- **Checkbox για κάθε παραλήπτη:** Επιλογή για εξαγωγή
- **Όνομα παραλήπτη με αριθμό σημάτων:** π.χ. "ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2 σήματα)"
- **Εικονίδιο φακέλου** (δεξιά): Άνοιγμα φακέλου στον Explorer

Κουμπιά Ελέγχου (κάτω μέρος)


- **"Αυτόματη Λίστα"** (γκρι): Επιλέγει τους προεπιλεγμένους παραλήπτες
- **"Επιλογή Φακέλου USB"** (κόκκινο): Χειροκίνητη επιλογή τοποθεσίας USB
- **"ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ"** (γκρι): Γρήγορη εναλλαγή ανεπίσημης λειτουργίας
- **"Εξαγωγή σε USB"** (μοβ, μεγάλο): Εκτέλεση της εξαγωγής
- **"Αναίρεση Τελευταίας Εξαγωγής"** (κόκκινο): Αναίρεση της προηγούμενης εξαγωγής

Καρτέλα 3: Διαχείριση Παραληπτών

Ρυθμίσεις Οργανισμού (πάνω)

- **Dropdown "Ταυτότητα Οργανισμού":** Επιλογή του οργανισμού σας

Προειδοποίηση (κόκκινο πλαίσιο)

- **"ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!":**
 -  **ΚΡΙΣΙΜΟ:** Το όνομα κάθε παραλήπτη πρέπει να είναι **ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ** με αυτό που εμφανίζεται στο περιεχόμενο των σημάτων
 - Διαφορετικά, το autoPyraseia **ΔΕΝ θα μπορεί να αναγνωρίσει** τον παραλήπτη από το περιεχόμενο του σήματος
 - Παράδειγμα: Αν στο σήμα γράφει "ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ", πρέπει να είναι ακριβώς έτσι στη λίστα (όχι "Λ.Α.Φ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ")

Λίστα Παραληπτών (κέντρο)

- **"Προσθήκη Νέου Παραλήπτη"** (μπλε): Προσθέτει νέο παραλήπτη στη λίστα
- **"Διαγραφή Επιλεγμένων"** (κόκκινο): Διαγράφει ΜΟΝΟ τους παραλήπτες που έχετε τσεκάρει

Καρτέλα 4: Ιστορικό


Η καρτέλα Ιστορικό έχει **δύο υπο-καρτέλες**:

Επιλογή Ημερομηνίας (πάνω)

- **Πεδίο Ημερομηνίας**: Εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία
- **Κουμπί "←"**: Μετάβαση σε προηγούμενη ημέρα
- **Κουμπί "→"**: Μετάβαση σε επόμενη ημέρα
- **Ετικέτα**: "Πλοήγηση στο ιστορικό ημερών"


Υπο-καρτέλα: Επεξεργασμένα Σήματα

Πίνακας Σημάτων (κέντρο)

- **Στήλες**:
 - **Ωρα**: Ωρα επεξεργασίας σήματος
 - **ID Σήματος**: Ο κωδικός του σήματος
 - **FM**: Αποστολέας
 - **Παραλήπτες**: Σε ποιους αποθηκεύτηκε
-  **Διπλό κλικ σε καταχώρηση**: Ανοίγει τον/τους φάκελο/ους όπου είναι αποθηκευμένο το σήμα

Υπο-καρτέλα: Εξαγωγές USB

Πίνακας Εξαγωγών (κέντρο)

- **Στήλες**:
 - **Ωρα**: Ωρα εξαγωγής
 - **Παραλήπτες**: Ποιοι παραλήπτες εξήχθησαν
 - **Αριθμός Σημάτων**: Πόσα σήματα εξήχθησαν
-  **Διπλό κλικ σε καταχώρηση**: Ανοίγει τον σήμα στον φάκελο BACK UP DATA

Συχνές Ερωτήσεις & Αντιμετώπιση Προβλημάτων

? Το σήμα δεν εμφανίζεται αυτόματα

1. **Ελέγξτε το όνομα:** Το αρχείο πρέπει να λέγεται **pyrseia_server.pdf** (ακριβώς)
2. **Ελέγξτε τον φάκελο:** Πρέπει να είναι στον φάκελο ****autoPyrseia/**downloads**
3. Περιμένετε 2-3 δευτερόλεπτα
4. Αν δεν εμφανιστεί, κλείστε και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα

? Λείπουν συνημμένα (κόκκινο X)

- Τα συνημμένα με κόκκινο X δεν βρέθηκαν στον φάκελο downloads
- Κατεβάστε τα από το Pyrseia
- Βάλτε τα στον φάκελο downloads
- Το πρόγραμμα θα τα αναγνωρίσει αυτόματα

? Δεν μπορώ να κάνω εξαγωγή σε USB

1. **USB:** Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο
2. **Παραλήπτες:** Επιλέξτε τουλάχιστον έναν
3. **Στοιχεία:** Συμπληρώστε όνομα χρήστη και αριθμό φακέλου
4. **Χώρος:** Ελέγξτε ότι το USB έχει αρκετό χώρο

? Άλλαξα κατά λάθος το όνομα του pyrseia_server.pdf

- Μετονομάστε το ξανά σε **pyrseia_server.pdf**
- Το πρόγραμμα θα το αναγνωρίσει αυτόματα

? Θέλω να προσθέσω νέο παραλήπτη μόνιμα

1. Πηγαίνετε στη "Διαχείριση Παραληπτών"
2. Πατήστε "Προσθήκη Νέου Παραλήπτη"
3. Πληκτρολογήστε το όνομα ΑΚΡΙΒΩΣ όπως εμφανίζεται στα σήματα

? Ο παραλήπτης δεν αναγνωρίζεται

- **Έλεγχος ονόματος:** Το όνομα στη "Διαχείριση Παραληπτών" πρέπει να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ίδιο με το σήμα
- **Κεφαλαία:** Προσοχή στα κεφαλαία γράμματα (π.χ. "ΛΑΦ" όχι "Λαφ")
- **Κενά:** Προσοχή στα κενά (π.χ. "ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" όχι "ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" με διπλό κενό)
- **Ειδικοί χαρακτήρες:** Προσοχή σε τελείες, παύλες κλπ

? Πώς βρίσκω που αποθηκεύτηκε ένα σήμα

1. Πηγαίνετε στην καρτέλα "Ιστορικό"
2. Στην υπο-καρτέλα "Επεξεργασμένα Σήματα"
3. Βρείτε το σήμα στη λίστα
4. Κάντε **διπλό κλικ** πάνω του
5. Θα ανοίξει ο φάκελος με το σήμα

? Στην εξαγωγή USB σκίστηκαν/δεν εκτυπώθηκαν τα χρεωστικά

Λύση - Ανάκτηση χρεωστικών:

1. Πηγαίνετε στην καρτέλα "Ιστορικό"
2. Επιλέξτε την υπο-καρτέλα "Εξαγωγές USB"
3. Βρείτε την εξαγωγή που θέλετε στη λίστα
4. Κάντε **διπλό κλικ** πάνω της
5. Θα ανοίξει ο φάκελος **BACK UP DATA** με:
 - Τα χρεωστικά **PDF** που μπορείτε να εκτυπώσετε ξανά
 - Όλα τα σήματα που είχαν περάσει στο USB
6. Εκτυπώστε ξανά τα χρεωστικά από εκεί

 **Συμβουλή:** Όλες οι εξαγωγές κρατούνται στο BACK UP DATA για ασφάλεια!

Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη:

- **Δημιουργός:** Σωτήριος Μπαλατσιάς
- **Τηλέφωνο:** 6983733346
- **Email:** sotiris.mp@gmail.com