
คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter



CODE: C374


Specification

- แสดงผล 7segment สีแดง 2 หลัก 1 แถว แสดงผล 0 ถึง 99 มี 2 Input เป็น NPN/PNP หรือ Contact Switch ก็ได้

<u>การทำงาน</u> แสดงจำนวนคนที่อยู่ในห้อง โดย Input ช่องแรกนับคนเข้าและ Input ช่องสองนับคนออก (ผลลัพธ์ = Input 1 – Input 2)

เช่น มีคนเดินเข้า 5 คนและเดินออก 2 คน หน้าจอจะแสดงเลข 3

ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)



Order: TGM 58007									SWITCH NPN
110\	//220V	AC	7			_	PNP	NPN	PNP OV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz	
Display	7 Segment Size 4"	
Input	NPN PNP, Contact 2 Channel	
Output	-	
Memory	EEPROM with Battery	
Setting	-	
Communication	-	

REMARK				
Frame	Aluminum			
Color	Black			
Model	TGM-58007			

APPEND				
Dimension: 230W x 200H x 100D mm.				
Character	Arial (Font), White PVC Sticker			

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED.: 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400 Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com