Top View

1.2" PLAN ACTUAL DIFF TACT TIME

Rear View



Right View

Front View

Detail: Display : 7 Segment

Input : Counter Actual 3 Channel

: Reset Actual 3 Channel

Output : Alarm 3 Channel

Communication : RS485 Modbus RTU

: Baud Rate 4800,9600,19200,38400,57600

: Parity None, Even, Odd

ID : แสดง Address ตั้งได้ 1 - 255

CLOCK : แสดงเวลาปัจจุบัน

DAILY PLAN : แสดงเป้าหมายของจำนวนงาน

PLAN : แสดงเป้าหมายจำนวนงานนับ : เพิ่มขึ้นทุกๆ ชอบเวลา TACT TIME

ACTUAL : Counter Input

DIFF. : ผลต่าง ACTUAL - PLAN

TACT TIME : แสดงเวลาต่อชิ้นงาน ตั้งค่าจาก Remote

การทำงาน Display

W

สามารถตั่งหน่วงเวลาการแสดงผลได้ 3 หน้า / Channel สามารถเลือก เปิดปิด หน้า/Channel ที่ไม่ได้ใช้งานได้

การทำงาน :Alarm

Alarm 1 ทำงานเมื่อ [Actual (บนหน้าจอ)] < [Plan (บนหน้าจอ) ลบ Set Point 1]

▶□

AC Switch

Alarm 2 ทำงานเมื่อ [Actual (บนหน้าจอ)] < [Plan (บนหน้าจอ) ลบ Set Point 2]

Alarm 3 ทำงานเมื่อ [Actual (บนหน้าจอ)] = [Plan (บนหน้าจอ)]
* อ้างอิงจาก TGM-62034

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment
Input	Sensor NPN,PNP/ Contact
Output	Alarm 3 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protact	IP30	
Model	TGM-62038	

APPEND				
	1.2"			
Dimension	2.3"	600W x 600H x 100D mm.	V	
	4"			
Character Arial (Font), White PVC Sticker		er		

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	13.03.2019	
Revision	0	
Customer		

|--|

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display

TGM-62038 : 27,500 บาท