


- Detail :**
- 7-segment สีแดง สูง 4 นิ้ว 2 หลัก
  - Input เป็น Dry Contact 24 Vdc
  - “Reset Counter” เป็น หน้า Contact
  - Output (2) Alarm เป็น หน้า Contact
  - Output (1) ใช้กับ กริ่ง และ Tower Light
  - สาย Control Keypad ยาว 5 เมตร
  - สามารถตั้งค่า Setpoint ได้
  - “Reset Counter” ให้แสดง ค่า “0”


#### การทำงาน

- รับค่า Input โดยนับค่าทีละ 1 ตาม Input
- เมื่อครบตาม SV ให้ “Alarm output (1)” ทำงานตัดต่อเป็นจังหวะ (ปรับค่าได้)



- จนกว่าจะมีพนักงานมากดปิดที่ “Reset Alarm” เพื่อให้สัญญาณ กริ่ง และ Tower Light หยุดทำงาน
- และเมื่อพนักงานจะเริ่มทำการนับใหม่ โดยเครื่องจักรจะส่งสัญญาณให้ “Reset Counter” ทำงาน โดยแสดง ค่า “0”

สาย Keypad  
ยาว 5 เมตร



#### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Contact Switch
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61003

APPEND	
Dimension : 440W x 200H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	08.01.2018
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

ราคาตั้ง

7 Segment 4"

TGM-61003 : 7,500 บาท