

目 次

1. 基本的考え方	476- 1
2. 運用方法	476- 1

1. 基本的考え方

管理台帳とは、工場や検品会社が針や備品の管理、検針作業を適格に実施するために使用する台帳です。

しまむらグループは、商品及び納品時におけるダンボール箱への異物混入を未然防止する事を目的に、管理台帳のフォーマットと本マニュアルを WebEDI に掲示し、その運用を推奨します。

2. 運用方法

1) 針管理

管理の対象は、ミシン針、手縫い針、ピストル針、注射針など、工場で使用する全ての針です。

これらを下記の運用例に基づき台帳で管理する事により、針の商品への混入を防止します。

また管理台帳を保管する事により、工場が「種類」「サイズ」「使用期間」「断針時の処理」等の管理状況を常に明示出来るようにします。 各管理台帳は工場で 3 年間保管します。

①「使用針一覧表」

a. 目的

工場内で使用している全ての針の、「種類」「サイズ」「使用期間」を明確にする為の管理台帳です。
針混入トラブルが発生した場合の証拠となります。

b. 運用方法

- ア. 「使用針一覧表」は針保管倉庫責任者による一元管理を行います。
- イ. 工場内で使用する全ての針に対して作成し、同じサイズでもメーカーが異なる場合は、別に作成します。
- ウ. 「針サンプル」欄には針の実物を添付します。
- エ. 使用期間を明確にする為、使用開始日と使用終了日を記入します。
- オ. 使用開始と使用終了の「責任者」欄は、針保管倉庫責任者がサインします。
- カ. 各使用針のNo.は「針出入庫管理表」の針管理No.と一致させます。
- キ. 工場長は 1 年に 1 回以上、台帳が現状の針の使用状況と合っているか確認します。

c. 使用例

使用針一覧表

b. カ	針サンプル			
	メーカー名	ORGAN		
	① 種類	DB x 1		
	サイズ	75		
	使用開始・責任者	2015年3月30日	大原	
	使用終了・責任者	年 月 日		

②	針サンプル			
	メーカー名	ORGAN		
	種類	DC x 27		
	サイズ	65		
	使用開始・責任者	2015年3月30日	大原	
	使用終了・責任者	年 月 日		

③	針サンプル			
	メーカー名	ORGAN		
	④ 種類	DP x 5		
	サイズ	65		
	使用開始・責任者	2015年3月30日	大原	
	使用終了・責任者	2017年9月30日	大原	

⑤	針サンプル			
	メーカー名	ORGAN		
	種類	DB x 5		
	サイズ	75		
	使用開始・責任者	2017年3月30日	大原	
	使用終了・責任者	年 月 日		

b. エ

b. オ

②「針出入庫管理表」

a. 目的

工場内の全ての未使用針の出入りと在庫数を明確にする事で、針の紛失や余剰在庫の発生を防ぎます。

b. 運用方法

ア. 「針出入庫管理表」は、針保管倉庫責任者による一元管理を行います。

イ. 「使用針一覧表」の針管理№毎に、1ヶ月で1枚作成します。

ウ. 前月度の月末在庫数を「前月末在庫数」欄に記入します。

エ. 新たに針を購入した際は、「入庫数」欄に記入します。

オ. 縫製場との針の受渡し

・受渡しは、針のケース単位（1ケース10本）とします。

・針保管倉庫責任者は縫製場針管理責任者から使用済みの「断針管理表」を受取り、針の数に不足が無ければ、未使用の針をケース単位で貼付した新しい「断針管理表」を渡します。

カ. 受け取った本数を「返却数」欄に、渡した針の本数を「受渡数」欄に記入します。

*同日に複数回の受け渡しを行った場合は、その都度記入します。

キ. 業務終了前に、当日の受渡数の合計を「出庫数」欄に記入します。

ク. 下記計算式で算出した数量を「在庫数」欄に記入して、「責任者」欄にサインします。

計算式：在庫数＝前日在庫数＋当日入庫数－当日出庫数

ケ. 月末に「入庫数」と「出庫数」の月度合計を合計欄に記入します。

コ. 下記計算式で算出した数量を「当月末在庫数」欄に記入します。

計算式：当月末在庫数＝前月末在庫数＋当月入庫数合計－当月出庫数合計

サ. 工場長は、月末に台帳の在庫数と針の実在庫数の棚卸を行い、問題無ければ「工場長」欄にサインします。

c. 使用例

針出入庫管理表											
①西暦 2018 年 2 月		②工場長 高木									
③針管理№ ①		④種類 DB × 1									
⑤メーカー名 ORGAN		⑥サイズ 75									
⑦前月末在庫数 600											
日付	⑧入庫数	⑨出庫数	⑩在庫数	⑪返却数	⑫受渡数	⑬返却数	⑭受渡数	⑮返却数	⑯受渡数	⑰責任者	
1		30	570	20	20	10	10			大原	
2			570							大原	
3		10	560	10	10					大原	
4	100	20	640	10	10	10	10			大原	
5			640							大原	

③「断針管理表」

a. 目的

磨耗針と断針の回収、および断針が発生した品番とその時の対処を確実にを行い記録する事で、生産中の商品への針の混入を防ぎます。

b. 運用方法

ア. 「断針管理表」は縫製場針管理責任者による一元管理を行います。

イ. 針のケース単位（10本）毎に作成します。（当然使用済み針の貼付欄は10列です。）

・新品の針をケース毎、添付します。

・断針時に復元状態が一目で判る様、上の点線部分に針の頭を合わせ、針先の処に実線を引きます。

ウ. 針保管倉庫との針の受渡し

- ・縫製場針管理責任者は「断針管理表」の使用済み針の貼付欄が一杯になった場合に、「断針管理表」を針保管倉庫責任者へ渡します。
- ・針保管倉庫責任者は、「断針管理表」を受取り、針の数に不足が無ければ、「針保管倉庫責任者」欄にサインします。
- ・縫製場針管理責任者は針保管倉庫責任者から新しい「断針管理表」を受け取り、縫製場の鍵の掛かる所定の位置で保管します。

エ. 縫製作業者との針の受け渡し

縫製作業者は、針が使用出来ない状態（断針、磨耗、変形など）になった時、針を縫製場針管理責任者に提出し、縫製作業中の「品番」と「部位」を記入し、「担当者」欄にサインします。

オ. 縫製場針管理責任者の確認

- ・回収針を「回収針を添付」欄の点線に針の頭を合わせて添付します。
 - ・「理由」欄の「断/交換」は、断針の場合は「断」、磨耗・変形の場合は「交換」を○で囲みます。
 - ・断針の時は、折れた針を 1 本の針に復元した状態で添付します。
 - ・「復元」欄の「可/不可」は、予め引いておいた実線まで復元された場合は「可」、欠損が有る場合は「不可」を○印で囲みます。
 - ・針が完全に復元できない時は、ミシンオイルパン内の確認、ミシン台上を磁石で探索します。
また、ミシンから半径 3m 以上半製品を檢針機に通し、周辺 3m 以上の床を磁石で探索します。
 - ・復元できなかった場合は、「復元できない時の対応」欄に✓印を記入します。
 - ・「断針搜索記録表」の該当項目に✓印と、日付、品番、部位を記入しサインします。
- 「断針搜索記録表」は、「断針管理表」の裏面に添付します。
- ・全ての確認が終了した時、「縫製場針管理責任者」欄にサインします。

〔断針搜索記録表〕

断針搜索記録表	
対 応	チェック
1. オイルパン内の確認	
2. ミシン上を磁石で探索	
3. 半径 3m 以上の半製品を檢針機で探索	
4. 半径 3m 以上の床を磁石で探索	
日付	/ /
品番	
部位	
針管理責任者サイン	

c. 使用例

断針管理表

①使用開始日 2018.2.24 ②機型 DP×5 ③針先 65

④回収日 2018.2.24 ⑤針保管倉庫責任者 高木

針交換時の商品と縫製部位	品番	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10
品番	1234	1234	1234	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1236	1236
部位	右そで	左そで	右そで	左下袖口	すそ	左そで	えり	左下袖口	右そで	左そで	
担当者	小山	小山	野田	島田	小山	島田	野田	野田	小山	小山	
理由	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	断/交換	
復元	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	可/不可	
⑥回収針を添付											
⑦復元できない時の対応											
⑧縫製場針管理責任者	大原	大原	大原	大原	大原	大原	大原	大原	大原	大原	大原

⑨金庫の奥の壁に針（10本）毎に1枚作成します。ケース内の床使用針と添付した回収針の合計が常に11本になるように、長さの異なる針を10本ずつ入れ替えます。【表①②③④】。

⑩断針が復元できない場合、✓印を記入し「断針搜索記録表」を裏面に添付

⑪添付したケース内の1種類の針を管理

⑫復元状況が分かる様に針先となる位置に予め実線を引く

2018. 2. 25

2) 検針機管理

検針機には「ローラー検針機」と「X線異物検査機」があります。

ローラー検針機は、商品を通す高さに制限がある為、寝具類には検知の高い「金属探知機」を使用します。

検針は危険物混入防止の最終手段です。

その為、日々の作動確認と定期的なメーカー点検を行い、「検針日報」により全商品の検針記録を残します。

トラブル発生時に管理状況で問題がない事を提示する為、各管理台帳は工場で3年間保管します。

①「検針機（金属探知機）作動日報」

a. 目的

毎日テストピースによる作動確認を行い、機械に不具合が無いことを確認する事で、検針反応品の混入を防止します。

b. 運用方法

ア. 「検針機（金属探知機）作動日報」は所定の位置で、検針責任者による一元管理を行います。

イ. 使用する検針機毎に「検針機（金属探知機）作動日報」を作成します。

ウ. 「検針機」欄には、検針機の機種名を記入します。（ダブルヘッドの時は「前」「後」を記入）

エ. 作業開始時と休憩等で一旦電源を落として再使用する時、および感度の変更時はその都度、作動確認を行います。

オ. 作動確認

- ・初回の作動確認時はベルトの清掃を行い、テストピースの台のみを流し、鉄粉などの付着がないことを確認します。

確認後、作動日報の「ベルトの清掃」「テストピース台の確認」欄に✓印を記入します。

- ・日付、「設定感度/テストピース」欄に設定感度とテストピースサイズを記入します。

- ・作動確認はローラー上の3列3段の9箇所で行ないます。

ダブルヘッドの検針機は、「前」「後」のヘッド毎に作動確認を行います。

- ・寝具用等の幅の広い検査機は5列3段の15箇所で行います。

- ・反応を確認したら各項目に✓印を記入し、「作動確認者」欄へサインします。

カ. 1日の作動確認終了後、検針責任者は内容を確認して問題が無ければ「検針責任者」欄にサインします。
作動確認者と検針責任者は同一でない事とします。

キ. 工場長は1週間の作動確認が終了後、内容を確認して問題が無ければ「工場長」欄にサインします。

c. 使用例

検針機（金属探知機）作動日報									
①検針機（金属探知機） HASHIMA HN-2880C(前)		②西暦 2022年 2月				③工場長 大原			
b. ウ		④日付 曜日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日
初回 作動 確認	⑤確認時刻	9:00	10:30	9:00	9:00	13:00	9:00	:	
	⑥ベルトの清掃	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	⑦テストピース台の確認	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	⑧設定感度/テストピース(パイ)	8/1.0	9/1.0	8/1.0	8/1.0	8/1.0	8/1.0	1	
	⑨左上・中央上・右上	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		
	⑩左中・中央中・右中	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		
	⑪左下・中央下・右下	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		
⑫作動確認者		水野	水野	水野	水野	水野	水野		
⑬確認時刻		13:00	13:00	15:20	13:00	16:10	13:00	:	
⑭設定感度/テストピース(パイ)		8/1.0	9/1.0	8/1.0	8/1.0	8/1.0	8/1.0	1	

②「検針日報」

a. 目的

ローラー検針機（金属探知機）で出荷する全商品の検針を実施し、品番毎の検品数、合格数、不合格数を記録し、出荷数量全品の検針反応がない事を証明します。

b. 運用方法

ア. 「検針日報」は所定の位置で、検針責任者による一元管理を行います。

イ. 検針機毎に「検針日報」を作成し検針履歴を残します。

ウ. 「検針機」欄に機種名と、ダブルヘッ드의検針機は、ヘッド位置「前」または「後」を記入します。

エ. 検針担当者は商品の品番毎に検針機を通した数量を「検針数」欄へ記入します。

オ. 検針反応が無かった商品数を「合格数」欄へ、検針反応があった商品数を「不合格数」欄へ記入します。

カ. 再検針の場合は、「再検針」欄へ✓印を記入します。

*検針反応品の再検針は 3 回行い、3 回とも反応がなければ合格とし、1 回でも反応があれば不合格品として出荷しません。【475- 8】

キ. 検針担当者は検針作業後、商品の品番毎に「担当者」欄へサインします。

ク. 1 日の作業終了後、検針責任者が内容を確認し数量に相違が無ければ「責任者」欄へサインします。

検針担当者と検針責任者は同一でないこととします。

ケ. 工場長は「検針日報」1 枚毎に内容を確認して、問題が無ければ「工場長」欄にサインします。

c. 使用例

検針日報								
①検針機（金属探知機） 445R1114 HN-2650 前			②西暦 2018 年			③工場長 高木		
④再検針	⑤日付	⑥商品名	⑦品番	⑧検針数	⑨合格数	⑩不合格数	⑪担当者	⑫責任者
	2/3	Tシャツ	1234	600	600	0	大原	小澤
	2/3	Tシャツ	1235	550	550	0	大原	小澤
	2/3	チロップ	1236	400	395	5	大原	小澤
✓	2/3	チロップ	1236	5	4	1	大原	小澤
	2/5	Tシャツ	ABCD	300	297	3	大原	小澤
✓	2/5	Tシャツ	ABCD	3	3	0	大原	小澤
	2/6	Tシャツ	3456	500	500	0	大原	小澤

③「X線異物検査機作動日報」

a. 目的

毎日テストサンプルによるモニターのコントラスト確認を行い、不具合が無いことを確認する事で、異物の混入を防止します。

b. 運用方法

ア. 「X線異物検査機作動日報」は所定の位置で、異物検査責任者による一元管理を行います。

イ. 使用する検査機毎に「X線異物検査機作動日報」を作成します。

「検査機」欄に機種名を記入します。

ウ. 作業開始時と休憩等で一旦電源を落として再使用する時、および画面表示の設定や照射角度の変更時はその都度、作動確認を行います。

エ. 作動確認

- ・モニターが 2 つある場合は、作動確認者 2 名がそれぞれのモニターを確認します。
- ・テストサンプルを通し、コントラストに問題がないか確認します。
- ・作動確認者は日時を記入、該当欄に✓印を記入し、「作動確認者」欄へそれぞれサインします。

オ. 1 日の作動確認終了後、異物検査責任者は確実に作動検査が行われている事を確認し、「異物検査責任者」欄にサインします。 作動確認者と異物検査責任者は同一でないこととします。

カ. 工場長は 1 週間毎に内容を確認して問題がなければ、「工場長」欄にサインします。

c. 使用例

* 記入方法は検針機（金属探知機）作動日報【476- 4】に準じます。

X線異物検査機作動日報									
①X線異物検査機 RIGAKU RV-5030		②西暦 2018 年 2 月			③工場長 高木				
④日付		5	6	7	8	9	10	11	
曜日		月	火	水	木	金	土	日	
検 査 の 作 動 確 認	⑤確認時刻	9:00	10:30	9:00	9:00	13:00	9:00	:	
	⑥モニターのコントラストの確認	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	⑦作動確認者	野本	野本	野本	野本	野本	野本		
	⑧作動確認者	小山	小山	小山	小山	小山	小山		
途 中	⑨確認時刻	13:00	13:00	15:20	13:00	16:10	13:00	:	
	⑩モニターのコントラストの確認	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

④「X線異物検査日報」

a. 目的

X線異物検査機で出荷する全商品の異物検査を実施し、品番毎の検品数、合格数、不合格数を記録し、出荷数量全品の異物反応がない事を証明します。

b. 運用方法

ア. 「X線異物検査日報」は所定の位置で、異物検査責任者による一元管理を行います。

イ. 検査機毎に「X線異物検査日報」を作成し検査履歴を残します。

ウ. 集中力を維持するため、モニター確認者は 30 分での交代を推奨します。

エ. 検査する品番が変わる時、またはモニター確認者が交代する毎に行を変えて開始時刻を記入します。

オ. モニターが 2 つある場合は、モニター確認者 2 名がそれぞれ「確認者」欄にサインします。

カ. その他の記入方法は「検針日報」の手順に準じます。【476- 5】

c. 使用例

X線異物検査日報									
①X線異物検査機 RIGAKU RV-5030		②西暦 2018 年			③工場長 高木				
④日付	⑤開始時刻	⑥商品名	⑦品番	⑧検査数	⑨合格数	⑩不合格数	⑪確認者	⑫確認者	⑬責任者
2/3	9:00	パナソニック	35-637	100	99	1	野本	小山	大原
2/3	9:30	パナソニック	35-637	100	100	0	島田	佐々木	大原
2/3	10:00	ア-7	476 AC	90	88	2	野本	小山	大原
2/3	13:00	ア-7	476 AC	100	99	1	島田	佐々木	大原
2/5	9:00	パナソニック	42-555	85	85	0	野本	小山	大原

3) 備品管理

管理の対象は、入庫から出荷に至るまで、工場（検品所）の工程で使用する全ての備品（ハサミ、筆記用具、ガムテープなど）です。

トラブル発生時に管理状況で問題がない事を提示する為、管理台帳は工場（検品会社）で 3 年間保管します。

①「備品管理台帳」

a. 目的

各作業場での異物混入を防ぐ為に、全ての備品の所在を明確にした台帳管理を行い、その証明として記録を残します。 また、余剰な備品を把握し管理する事で紛失や余剰の発生を無くし経費を削減します。

b. 運用方法

ア. 「備品管理台帳」は備品と一緒に備品管理棚で保管し、各作業場の備品管理責任者による一元管理を行います。

イ. 工場（検品会社）内で使用する全ての備品を対象として、各作業場で使用する備品毎に 1 ヶ月単位で作成します。

ウ. 全ての備品に使用者の氏名、または管理番号を付けます。

エ. 作業に必要な複数の備品を 1 つの袋に入れて管理する場合は、袋にその明細を添付します。

尚、その袋は、中身の判る透明な物とします。

オ. 使用する作業場と使用月度を記入します。

カ. 「使用備品」欄に、下記何れかの方法で備品名を記入します。

使用状況	対 応
人により使用備品が異なる場合	1 種類毎に備品名を記入
全員が同じ備品を使用する場合	1 つの袋や箱に入った複数の備品名を記入

キ. No.（名前）欄に、管理番号または作業者の名前を記入します。

ク. 各作業場の備品管理責任者は、作業開始時に備品の貸し出しを、終了後に紛失の有無を確認の上、✓印を記入し所定の場所に戻します。

ケ. 「No.（名前）」毎で回収が確認できれば「責任者」欄へサインします。

コ. 工場長は、月末に台帳の在庫数と実在庫数の棚卸を行い、数量が一致すれば「工場長」欄にサインします。

c. 使用例

備品管理台帳

1 種類、または 1 つの袋や箱に入った複数の備品名を記入

工場長は月末に数量の一致を確認しサイン

①作業場 縫製

②西暦 2018 年 2 月

③工場長 高木

④使用備品 まのりハサミ、メジャー、ボールペン

管理番号または作業者の名前を記入

日付	⑤No. (名前)														⑥責任者
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦								
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							大原	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							大原	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							大原	
4	休														
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							大原	
6															
7															
8														大原	

作業開始時時に各番号（氏名）の備品の貸し出しを終了時に紛失が無い事を確認し、✓印を記入

全ての備品の回収を確認しサイン

