A. 基底互換

1. 十進位數轉二進位數： $13.75_{10} = x_2$, x=??

2. 十進位數轉八進位數： 282.2510 = x8, x=??

3. 十進位數轉十六進位數： $7724.875_{10} = x_{16}$, x=??

B. 補數的取法—基底(*b*)補數

1. 25250_{10} 的 10 補數？

2. 0.2376_{10} 的 10 補數？

3. 0.0110_2 的 2 補數？

4. 25.369_{10} 的 10 補數？

C. 補數的取法—基底減一(*b-1*)補數

1. 25250_{10} 的 9 補數？

2. 0.2376_{10} 的 9 補數？

3. 0.0110_2 的 1 補數？

4. 25.369_{10} 的 10 補數？

D. 補數的簡單應用—減法

1. 使用 10 補數計算 918 – 713 = ?

2. 使用 10 補數計算 218 – 713 = ?

3. 使用 2 補數計算 1011 – 0110 = ?

4. 使用 2 補數計算 0011 – 0110 = ?

E. 十進制轉換為二進制

1. 十進位數轉二進位數： $121.34375_{10} = x_2$, x=??

F. 十進制轉換為八進制

1. 十進位數轉八進位數： $111.546875_{10} = x_8$, x=??

2. 十進位數轉八進位數： $266.38_{10} = x_8$, x=??

G. 十六進制轉換為十進制

1. $AED.BF_{16} = x_{10}$，x = ？

H. 十進制轉換為十六進制

1. $167.45_{10} = x_{16}$，x = ？

I.　帶號大小表示法

$+754_8$ = ?　　-754_8 = ?

J.　基底減一補數表示法

$+11.375_{10} = x_2$?　　$-11.375_{10} = x_2$?

K.　基底補數表示法

$+11.375_{10} = x_2$?　　$-11.375_{10} = x_2$?

L.　二進碼轉換為格雷碼

若二進碼=101101，則格雷碼=？？

若二進碼=101011，則格雷碼=？？

M. 格雷碼轉換為二進碼

若格雷碼=111011，則二進碼=？？

若格雷碼=111110，則二進碼=？？

N.　BCD 碼的海明碼(偶同位)

請產生 BCD 碼 5 的海明碼(偶同位)？？

請產生 BCD 碼 7 的海明碼(偶同位)？？