

TB Grain Phaser

Versie: 2.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-17

Overzicht

Snijdt een bewegend patroon van spectrale gaten in een geluid, waardoor een korrelige textuur ontstaat zonder de uitvoering in stukken te snijden, uit te rekken of opnieuw te pitchen.

Wat deze plug-in oplost

Statische pads, gitaarsustains, drumloops en effecten hebben vaak interne beweging nodig zonder een conventioneel refrein, flanger of granulaire sampler te worden. TB Grain Phaser creëert een dicht herhalend patroon van spectrale gaten, verplaatst dat patroon en kan de resulterende textuur door stereo cirkelen. De originele audio wordt niet in samples geknipt, herschikt, in de tijd uitgerekt of in toonhoogte verschoven.

Wat je kunt verwachten

- Brede stoffige gaten of een fijne, dichte korrelachtige textuur van dezelfde bron
- Statisch etsen, zachte drift, gefocust reizen of brede experimentele orbitale beweging
- Een latency-uitgelijnde droge/natte mix die werkt op inserts en parallelle geluidsontwerplagen
- Een echt Grain Chamber display, elf fabrieksstartpunten en volledige terugroeping van gebruikersvoorinstellingen

Hoe het werkt

TB Grain Phaser onderzoekt korte overlappende momenten van het spectrum en past een zich herhalend patroon van versterkingsverschillen toe. Door dat patroon te verplaatsen ontstaat de indruk van spectrale korrels, maar de originele uitvoering wordt nooit in samples geknipt of herschikt.

GRAIN definieert het patroon, MOVE reist er doorheen, AMOUNT bepaalt hoe duidelijk het patroon is uitgesneden, en WIDTH verspreidt alleen de gegenereerde beweging. Een vertraagd direct pad zorgt ervoor dat MIX en BYPASS op één lijn blijven met het spectrale resultaat.

Snel beginnen

- 1** Plaats de plug-in op een pad, gitaar, drumbus of geluidsontwerplaag en begin met Init of de dichtstbijzijnde fabriekspreset.
- 2** Stel eerst GRAIN in: beweeg lager voor minder brede gaten of hoger voor een fijnere, dichtere textuur.
- 3** Verhoog MOVE totdat het patroon met het gewenste bewegingsgevoel beweegt; gebruik de neutrale positie voor een statisch gecentreerde ets.
- 4** Verhoog AMOUNT totdat het korrelcontrast duidelijk is, en verlaag het vervolgens als de aanvallen hol worden of zich verspreiden.
- 5** Voeg WIDTH toe nadat de textuur in het midden werkt. Gebruik het bovenste deel van de bediening alleen als een opzettelijke experimentele keuze en vink mono aan.
- 6** Meng MIX om de originele uitvoering voorop te houden of verplaats deze volledig in de richting van de ontworpen textuur.
- 7** Vergelijk met BYPASS terwijl DAW vertragscompensatie is ingeschakeld en sla vervolgens een gebruikersvoorinstelling op wanneer het resultaat over de volledige passage werkt.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Spectrale korrels, geen gesneden monsters

De plug-in kijkt naar korte overlappende momenten in het spectrum en plaatst er een herhalend patroon van niveauverschillen overheen. GRAIN verandert hoe grof of fijn dat patroon is, MOVE reist er doorheen, AMOUNT verandert de diepte en energie ervan, en WIDTH verdeelt de gegenereerde beweging over stereo. Omdat de audio niet in tijddomeinkorrels wordt opgedeeld, is er geen sprake van sample-slicing, grain pitch, reverse of time-stretch-controle.

Grain Chamber

De LOW-tot-HIGH-weergave gebruikt echte telemetrie van de ingang en de verwerking. Heldere fosforgroene Koreaanse, Chinese, Japanse en Engelse glyphs tonen doorgelaten energie, terwijl gedimde groene glyphs de door het masker verwijderde energie tonen. De ingangsenergie bepaalt de bezetting en helderheid; GRAIN bepaalt hoeveel kandidaat-glyphs elke actieve band kan weergeven. De beweging van boven naar beneden volgt de werkelijke maskerfase, kleine horizontale verschuivingen volgen de pan, de glyphgrootte volgt de diepte en zwakke omhooggerichte echo's tonen de tekengevoelige Side-fase-indicatie. Dit is een activiteitsweergave, geen decoratieve Matrix-regen, toonhoogtemeter of autonome animatie.

Hoe de vier geluidsmacro's op elkaar inwerken

GRAIN stelt de grootte en de afstand van het spectrale patroon in. MOVE ontwikkelt zowel reizen als gegenereerde ruimtelijke bewegingen. AMOUNT levert het hoorbare contrast en de bewegingsenergie; in de neutrale stand wordt de natte motor transparant. WIDTH regelt alleen de stereobeweging die door de plug-in wordt toegevoegd en kan zelf geen beweging creëren als MOVE of AMOUNT neutraal is. MIX combineert vervolgens de uitgelijnde directe en verwerkte paden.

Voorinstelling en geschiedenis

De koptekst bevat Vorige, het huidige vooraf ingestelde menu, Volgende, Opslaan, Undo en Redo. Met Vorige en Volgende bladert u door de fabrieksinstellingen en alfabetisch gesorteerde gebruikersvoorinstellingen, met een terugloop aan de uiteinden. De fabrieksinstelling is Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel, en Doppler Rift. Wanneer de bedieningselementen niet meer overeenkomen met de geselecteerde preset, verandert de naam in MODIFIED.

Gebruikersvoorinstellingen en sessieherinnering

Gebruikersvoorinstellingen gebruiken de extensie .tbgp en worden opgeslagen in Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. Een fabrieks- of gebruikersherroeping bestaat uit één Undo stap. De geselecteerde gebruikersnaam en referentiestatus keren terug met de sessie DAW, en een ongeldige of verkeerde productvoorinstelling wordt afgewezen zonder het huidige geluid gedeeltelijk te wijzigen.

Timing en ondersteunde signaalpaden

Het spectrale proces gebruikt een vaste verwerkingsvertraging en de droge, natte en bypass-paden blijven op één lijn. Houd DAW vertragingcompensatie ingeschakeld en gebruik het effect voornamelijk voor productie, mixen en geluidsontwerp in plaats van live monitoring zonder latentie. De huidige build accepteert bijpassende mono- of stereo-invoer en -uitvoer en maakt geen gebruik van MIDI of sidechain-audio.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
GRAIN	Verandert het spectrale korreelpatroon van breed en grof naar strak en fijn. Het is geen korrellengte in het tijddomein. Plaats deze vóór de bewegingsbediening, zodat de basistextuur nuttig is als deze statisch is.
MOVE	Ontwikkelt maskerreizen, patroonvorm, bewegingssnelheid en de gegenereerde ruimtelijke baan. Breng hem omhoog totdat de beweging vrij is, zonder dat het patroon met de prestatie concurreert.
WIDTH	Stelt het bereik van de stereobaan en Side-fasebeweging in, toegevoegd door de plug-in, terwijl de oorspronkelijke invoersterio behouden blijft. Voeg deze toe nadat MOVE en AMOUNT in het midden werken, controleer vervolgens mono voordat u een extreme instelling aanhoudt.
AMOUNT	Stelt de spectrale diepte, het randcontrast en de bewegingsenergie in. De neutrale ligging maakt de natte reconstructie transparant. Laat het eerst zakken als de aanvallen zich verspreiden, de bron hol wordt of als er te veel energie verdwijnt.
MIX	Combineert de op latentie afgestemde directe en spectrale paden. Gebruik een lagere mix op drums en gitaar wanneer de directe aanval zou moeten leiden; gebruik volledig nat voor ontworpen lagen.
BYPASS	Retourneert het latentie-uitgelijnde directe signaal met een verzachte overgang. Houd DAW vertragingcompensatie actief en vergelijk dezelfde muzikale passage.

Praktische toepassingen

Subtiële pad- of drone-beweging

- Begin met Soft Motion of Pad Orbit en speel een aangehouden akkoord.
- Kies een medium-tot-fijne GRAIN-instelling, zodat de textuur verbonden aanvoelt in plaats van gebroken.
- Stel MOVE langzaam genoeg in, zodat het harmonische patroon evolueert zonder te klinken als een zich herhalende tremolo.
- Gebruik gematigde WIDTH en MIX en controleer vervolgens het aanhoudende akkoord in mono.

Verwacht resultaat: Een statische pad ontwikkelt een levende interne drift terwijl de noten en de envelop herkenbaar blijven.

Gitaar aanhouden en loslaten

- Begin met Guitar Drift en loop een frase die zowel pick-attack als decay bevat.
- Gebruik GRAIN om de textuur van de grondtoon te scheiden zonder de hele noot uit te dunnen.
- Verlaag AMOUNT als de plectrum vlekkerig wordt, gebruik dan MOVE om de sustain te animeren.
- Meng MIX zodat de verwerkte release de directe aanval omringt.

Verwacht resultaat: De gitaar behoudt zijn speeldefinitie, terwijl de sustain spectrale beweging en ruimte wint.

Parallele trommelverstrooiing

- Begin met Drum Scatter op een wisselplaat of parallelle retour.
- Houd GRAIN grof genoeg zodat het ritme leesbaar blijft.
- Gebruik sterke MOVE met gecontroleerde AMOUNT en verlaag vervolgens MIX totdat de directe transiënten leiden.
- Controleer kick en snare in mono voordat u WIDTH verhoogt.

Verwacht resultaat: De lus krijgt geanimeerd puin en beweging rond de treffers zonder de originele stoot te vervangen.

Statische ets en volledig natte textuur

- Kies Static Etch voor een vast patroon, of Coarse Dust en Fine Grain voor een volledig nat ontwerp.
- Stel GRAIN in voor de gewenste grootte van de spectrale gaten.
- Gebruik AMOUNT om de balans te vinden tussen herkenbare bron en ontworpen oppervlak.
- Houd MOVE neutraal voor een vaste afdruk of verhoog deze pas nadat de statische toon nuttig is.

Verwacht resultaat: De bron wordt een herhaalbaar spectraal materiaal, variërend van gesneden en hol tot dicht en korrelig.

Lesgeven en auditie doen WIDTH

- Vergelijk Focused Travel, Full Travel en Doppler Rift om dezelfde kernbeweging te horen verlopen van gecentreerd naar opzettelijk extreme breedte.
- Kies de minst extreme versie die de benodigde ruimte creëert en controleer vervolgens de polariteit mono en Side.

Verwacht resultaat: WIDTH wordt een hoorbare ruimtelijke beslissing in plaats van een automatisch verzoek om maximale grootte.

Veelvoorkomende valkuilen

Als er geen beweging is, bevestig dan dat BYPASS uit is en dat zowel MOVE als AMOUNT zich niet in hun neutrale positie bevinden; WIDTH alleen creëert geen beweging.

Als de bron te hol wordt of uitstrijkjes gaat vormen, verlaag dan eerst AMOUNT en verlaag vervolgens MIX.

Als het stereocentrum zwakker wordt in mono, verplaats dan WIDTH naar het referentie- of smalle uiteinde; het bovenste gebied is opzettelijk experimenteel.

Een blanco of stilstaand Grain Chamber na stilte of hoststop wordt verwacht omdat het display de werkelijke invoerenergie volgt.

MIX en BYPASS zijn latentie-uitgelijnd, maar de vaste spectrale vertraging is nog steeds voelbaar tijdens live monitoring, zelfs wanneer de DAW opgenomen tracks uitlijnt.

De plug-in is geen granulaire sampler en biedt geen temposynchronisatie, feedback, sidechain, pitch shifting, time stretching of oversampling.

Sterke AMOUNT kan opzettelijk spectrale energie verwijderen en scherpe transiënten verspreiden; gebruik een parallelle mix wanneer de oorspronkelijke aanval moet leiden.